



**Politechnika
Śląska**

PRACA MAGISTERSKA

Opracowanie systemu śledzenia celu z wykorzystaniem niskomocowego
lasera oraz korekcji optycznej

Łukasz GRABARSKI

Nr albumu: 300434

Kierunek: Automatyka i Robotyka

Specjalność: Robotyka

PROWADZĄCY PRACĘ

dr hab. inż. Stanisław Wrona, prof. Pol. Śl.

KATEDRA Katedra Pomiarów i Systemów Sterowania

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Gliwice 2026

Tytuł pracy

Opracowanie systemu śledzenia celu z wykorzystaniem niskomocowego lasera oraz korekcji optycznej

Streszczenie

Celem pracy jest zaprojektowanie i wykonanie demonstratora systemu kierowania niskomocowym laserem, zdolnego do automatycznego śledzenia poruszającego się celu na podstawie danych wizyjnych. W systemie zastosowany zostanie dedykowany marker w celu ułatwienia detekcji i korekcji trajektorii wiązki. System będzie symulował neutralizację celu poprzez utrzymanie wiązki lasera na markerze przez określony czas.

Słowa kluczowe

Laser niskomocowy, BSP, system śledzenia, korekcja optyczna, neutralizacja celu.

Thesis title

Development of a target tracking system using a low-power laser and optical correction

Abstract

The aim of this work is to design and manufacture a demonstrator of a low-power laser steering system capable of automatically tracking a moving target at based on vision data. The system will use a dedicated marker at to facilitate detection and correction of the beam trajectory. The system will simulate the neutralisation of the target by keeping the laser beam on the marker for a specified period of time.

Key words

Low-power laser, UAV, tracking system, optical correction, target neutralisation.

Spis treści

1	Wstęp	1
1.1	Wprowadzenie do problematyki systemów antydronowych	1
1.2	Identyfikacja problemów badawczych	2
1.3	Cel i zakres pracy	3
1.4	Układ pracy	3
2	Analiza tematu	5
2.1	Specyfika procesu neutralizacji kinetycznej i energetycznej	5
2.2	Przegląd dostępnych rozwiązań i ich ograniczenia	5
2.3	Zidentyfikowane bariery technologiczne	6
2.4	Analiza literatury	7
2.4.1	Metody śledzenia obiektów	7
2.4.2	Hybrydowa detekcja obiektów w systemach o statycznym tle	9
2.4.3	Właściwości kamer o matrycy z jednoczesną ekspozycją w systemach percepcji robotów	11
2.4.4	Cechy fizyczne dronów	13
2.4.5	Lasery niskomocowe	14
2.4.6	Dobór geometrii uzębienia i struktury kinematycznej napędu	16
2.5	Synteza analizy i koncepcja autorska	17
3	Koncepcja i projekt demonstratora systemu nadążnego	19
3.1	Projekt mechaniczny platformy nadążnej	19
3.1.1	Założenia projektowe i koncepcja kinematyczna	19
3.1.2	Modelowanie przestrzenne i rozkład mas	21
3.1.3	Analiza układu napędowego i przekładni zębatej	21
3.2	Architektura sprzętowa i integracja elektroniczna	22
3.2.1	Dobór głównych komponentów systemu	22
3.2.2	Topologia zasilania i zarządzanie energią	23
3.2.3	Schemat połączeń i sprzętowe interfejsy komunikacyjne	24

4	Architektura oprogramowania i symulacja systemu	27
4.1	Środowisko uruchomieniowe	27
4.2	Implementacja w systemie ROS2	29
4.2.1	Architektura oprogramowania	29
4.3	Model symulacyjny w Gazebo	29
4.3.1	Definicja kinematyki - URDF i modele STL	30
4.3.2	Wirtualna sensoryka i silnik fizyki	30
4.3.3	Wizualizacja w środowisku Foxglove	32
4.3.4	Algorytm samouczenia i optymalizacji nastaw (Auto-tuning)	33
5	Algorytmy wizyjne i układy sterowania	35
5.1	Implementacja algorytmów detekcji i śledzenia	35
5.1.1	Węzeł akwizycyjno-obliczeniowy	36
5.1.2	Nadrzędna stacja operatorska i interfejs GUI	37
5.2	Implementacja komunikacji	39
5.3	Implementacja algorytmów sterowania silnikami	39
5.4	Synteza regulatora PID	40
5.5	Synteza regulatora trójpółożeniowego	40
6	Badania	41
6.1	Metodyka badań	41
6.1.1	stanowisko badawcze	41
6.2	Analiza działania regulatora trójpółożeniowego	41
6.3	Strojenie i analiza działania regulatora PID	41
6.4	Porównanie skuteczności systemów	41
7	Podsumowanie	43
7.1	Rozwiązanie problemu badawczego	43
7.2	Ocena osiągniętych wyników	43
7.3	Wnioski i rekomendacje	43
7.4	Perspektywy rozwoju i dalszych badań	43
	Bibliografia	45
	Dokumentacja techniczna	49
	Spis skrótów i symboli	51
	Lista dodatkowych plików, uzupełniających tekst pracy (jeżeli dotyczy)	53
	Spis rysunków	55

Rozdział 1

Wstęp

1.1 Wprowadzenie do problematyki systemów anty-dronowych

Współczesne środowisko bezpieczeństwa cywilnego oraz militarnego narażone jest na rosnące zagrożenia związane z rozwojem technologii bezzałogowych statków powietrznych (BSP). Zwiększająca się dostępność niewielkich i tanich dronów wpłynęła na wzrost przestępczości w kontekście naruszania prywatności oraz zakłócania funkcjonowania infrastruktury krytycznej. Dodatkowo, ostatnie lata pokazały, że mogą być one wykorzystywane jako precyzyjny środek rażenia celów wrażliwych w konfliktach zbrojnych. Niskobudżetowe modyfikacje komercyjnych dronów sprawiają, że są one realnym zagrożeniem dla obiektów o znacznie wyższej wartości.

W odpowiedzi na to wyzwanie testowane są systemy wykorzystujące wysokoenergetyczne wiązki laserowe, które postrzegane są jako optymalne rozwiązanie problemu asymetrii kosztów. W przeciwieństwie do konwencjonalnych systemów raketowych czy artyleryjskich, gdzie koszt pojedynczego efektora może wynosić dziesiątki tysięcy dolarów, system laserowy oferuje możliwość oddania strzału za kwotę wynikającą jedynie z zużycia energii elektrycznej. Warto zaznaczyć, że wiązka lasera poruszająca się z prędkością światła eliminuje konieczność obliczania wyprzedzenia balistycznego, co teoretycznie upraszcza proces celowania. Jednakże implementacja napotyka na szereg barier inżynierskich m.in. odpowiednia regulacja mocy źródła promieniowania, optymalizacja detekcji w czasie rzeczywistym oraz mechaniczna precyzja systemu kierowania wiązką.

Systemy klasy ATP, odpowiedzialne za akwizycję, śledzenie i wskazywanie celu, stanowią serce każdego urządzenia neutralizującego. Ich zadaniem jest utrzymanie skupionej plamki lasera na wrażliwym elemencie szybko poruszającego się obiektu przez czas niezbędny do jego termicznego uszkodzenia. O ile w systemach stacjonarnych dalekiego zasięgu problem ten rozwiązuje się poprzez masywne, stabilizowane żyroskopowo podstawy i kosztowne napędy bezpośrednie, o tyle w segmencie rozwiązań mobilnych i niskokoszto-

wych wciąż brakuje skutecznych architektur. Niniejsza praca podejmuje próbę wypełnienia tej luki poprzez opracowanie zminiaturyzowanego systemu śledzącego, który integruje algorytmy przetwarzania obrazu w czasie rzeczywistym na niskobudżetowej platformie obliczeniowej wraz z możliwością działania na zewnętrznym źródle zasilania. Projekt ten ma na celu nie tylko demonstrację technologii, ale również zbadanie kluczowych problemów, takich jak opóźnienia w pętli sprzężenia zwrotnego, wpływ typu migawki kamery na jakość danych wejściowych oraz mechaniczne aspekty przeniesienia napędu. Ostatecznym celem jest stworzenie prototypu, który może służyć jako baza do dalszych badań i rozwoju w dziedzinie systemów antydronowych.

1.2 Identyfikacja problemów badawczych

Zadanie te wiąże się z koniecznością rozwiązania złożonych problemów interdyscyplinarnych, obejmujących mechanikę, optoelektronikę oraz informatykę.

Pierwszym i kluczowym wyzwaniem jest opóźnienie w pętli sprzężenia zwrotnego układu sterowania. W systemach wizyjnych proces ten obejmuje akwizycję klatki obrazu, jej przesył do jednostki obliczeniowej, detekcję obiektu, wyznaczenie uchybu regulacji oraz wysterowanie napędów. Każdy z tych etapów wprowadza pewną zwłokę czasową. W przypadku śledzenia obiektów statycznych opóźnienie to jest pomijalne, jednak przy obiektach o wysokiej dynamice, takich jak drony wykonujące manewry unikowe, staje się ono przyczyną niestabilności układu. Liniowy sposób odczytu macierzy powoduje, że szybko poruszające się obiekty ulegają deformacjom geometrycznym, co drastycznie obniża skuteczność algorytmów detekcji opartych na uczeniu maszynowym.

Drugim istotnym problemem jest jakość układu mechanicznego napędu. Precyzyjne celowanie wymaga mechanizmu o wysokiej sztywności i zerowym luzie zwrotnym. Tradycyjne przekładnie zębate, powszechnie stosowane w serwomechanizmach modelarskich, charakteryzują się luzem technologicznym niezbędnym do ich pracy, który jednak przy zmianie kierunku obrotu powoduje chwilowy brak reakcji układu wyjściowego. W systemie śledzącym, który nieustannie koryguje położenie w osiach azymutu i elewacji, zjawisko to uniemożliwia płynne podążanie za celem, wprowadzając drgania mechaniczne przenoszone na wiązkę lasera.

Trzecim aspektem jest interakcja promieniowania laserowego z materiałem celu. Większości systemów wzmacniane są włóknem węglowym jako głównym budulecem ram dronów i wykazują one specyficzne właściwości absorpcyjne. Istnieje zatem potrzeba zbadania efektywności źródeł promieniowania, które są w stanie wytworzyć wystarczającą ilość ciepła do uszkodzenia struktury kompozytowej.

1.3 Cel i zakres pracy

Głównym celem niniejszej pracy jest zaprojektowanie, wykonanie oraz weryfikacja eksperymentalna autonomicznego systemu mechatronicznego dwuosowego, przeznaczonego do wykrywania, śledzenia i symulowanej neutralizacji dynamicznych celów powietrznych. Realizacja przyjętego celu wymagała skonstruowania dwóch wersji prototypu, w celu przeprowadzenia badań nad założeniami konstrukcyjnymi oraz algorytmicznymi.

Zakres pracy obejmuje pełny proces inżynierski, począwszy od analizy teoretycznej, poprzez projektowanie CAD i dobór komponentów elektronicznych, aż po implementację oprogramowania i testy poligonowe. W warstwie mechanicznej praca koncentruje się na opracowaniu przekładni o uzębieniu strzałkowym mających na celu eliminację luzów zwrotnych. W warstwie informatycznej kluczowym elementem jest implementacja hybrydowego systemu wizyjnego, który łączy wydajność klasycznych metod analizy obrazu z precyzją głębokich sieci neuronowych oraz estymacją stanu obiektu za pomocą filtru Kalmana. Warstwa wykonawcza obejmuje integrację modułu lasera półprzewodnikowego dużej mocy oraz systemu bezpiecznego sterowania wiązką.

1.4 Układ pracy

Struktura niniejszej pracy przedstawia etapy procesu badawczego oraz ewolucję zaprojektowanego systemu w kierunku realizacji postawionych celów. Treść została podzielona na sześć zasadniczych rozdziałów.

Rozdział drugi koncentruje się na teoretycznych podstawach zagadnienia. Przedstawiono w nim przegląd literatury dotyczącej współczesnych metod śledzenia obiektów. Zawiera również analizę dostępnych technologii laserowych oraz uzasadnienie doboru geometrii uzębienia na podstawie doniesień naukowych.

Rozdział trzeci poświęcony jest szczegółowemu opisowi algorytmów detekcji i przetwarzania obrazu. Omówiono w nim architekturę hybrydowego systemu wizyjnego, który adaptuje się do dynamiki sceny, przełączając się między metodami detekcji ruchu na statycznym tle a zaawansowaną klasyfikacją obiektów przy użyciu sieci neuronowych. W tej części pracy przedstawiono również matematyczny model filtru Kalmana, zaimplementowanego w celu predykcji trajektorii celu.

Rozdział czwarty opisuje proces budowy i działania pierwszej wersji urządzenia. Skoncentrowano się na weryfikacji założeń mechanicznych oraz testach algorytmów śledzenia na obiektach o przewidywalnej trajektorii balistycznej, takich jak podrzucona piłka na jednolitym oraz różnorodnym tle. Przedstawiono tu szczegóły konstrukcyjne pierwszego prototypu, schemat połączeń elektrycznych oraz wyniki wstępnych testów wydajnościowych, które pozwoliły zidentyfikować słabe punkty rozwiązania i zdefiniować kierunki dalszego rozwoju.

Rozdział piąty prezentuje drugą, udoskonaloną wersję systemu, dedykowaną do śledzenia obiektów o nieprzewidywalnej trajektorii, czyli dronów. W tej części opisano wprowadzone modyfikacje mechaniczne, a także integrację docelowego modułu lasera.

Rozdział szósty, zawiera porównanie obu opracowanych metod i konstrukcji oraz podsumowanie uzyskanych wyników. Przedstawiono w nim ocenę stopnia realizacji założonych celów, podkreślenie napotkanych problemów realizacyjnych oraz propozycje dalszych kierunków rozwoju systemu.

Rozdział 2

Analiza tematu

2.1 Specyfika procesu neutralizacji kinetycznej i energetycznej

Zadanie polegające na wykryciu, śledzeniu i neutralizacji niewielkiego, szybko poruszającego się obiektu w przestrzeni powietrznej stanowi złożone wyzwanie. Cel, taki jak dron wyścigowy FPV czy amunicja krążąca, charakteryzuje się wysoką dynamiką zmian wektora prędkości, co w połączeniu z nieprzewidywalnymi zakłóceniami zewnętrznymi, takimi jak podmuchy wiatru, wymaga od układu sterowania reakcji w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

Istotą problemu jest zamknięcie pętli sprzężenia zwrotnego w układzie wizyjnym. Proces ten składa się z sekwencji zdarzeń obejmującej akwizycję fotonów przez matrycę światłoczułą, cyfrowy odczyt i transmisję danych, algorytmiczną detekcję obiektu, estymację błędu położenia oraz mechaniczną reakcję serwonapędów. Sumaryczny czas trwania tych operacji definiuje opóźnienie systemowe. W systemach śledzących, opóźnienie to wprowadza przesunięcie fazowe w sygnale sterującym. W praktyce oznacza to, że jeśli system reaguje zbyt wolno w stosunku do prędkości kątowej celu, wiązka lasera nie tylko nie trafi w obiekt, ale cały układ mechaniczny może wpaść w oscylacje o narastającej amplitudzie. Wyzwanie to jest potęgowane przez konieczność utrzymania skupionej plamki lasera na powierzchni celu przez czas niezbędny do przekazania niszczącej dawki energii termicznej.

2.2 Przegląd dostępnych rozwiązań i ich ograniczenia

Analiza rynku systemów antydronowych pozwala na wyodrębnienie dwóch skrajnych podejść do rozwiązania problemu śledzenia, z których żadne nie spełnia w pełni założeń projektowych dla taniego i mobilnego systemu ochrony.

Pierwszą grupę stanowią profesjonalne systemy militarne klasy CIWS (ang. *Close-In Weapon Systems*). Rozwiązania te wykorzystują aktywne radary śledzące oraz głowice

optoelektroniczne. Napęd realizowany jest zazwyczaj poprzez silniki momentowe w układzie bezpośrednim, co eliminuje luzy mechaniczne i zapewnia dynamikę niezbędną do śledzenia obiektów naddźwiękowych. Mimo wysokiej skuteczności, bariera kosztowa oraz masa własna tych urządzeń wykluczają ich powszechne zastosowanie do ochrony infrastruktury cywilnej czy wykorzystanie w systemach przenośnych.

Na przeciwnym biegunie znajdują się rozwiązania amatorskie i półprofesjonalne, bazujące na podzespołach modelarskich. Konstrukcje te wykorzystują zazwyczaj serwo-mechanizmy sterowane sygnałem PWM oraz tanie kamery internetowe lub przemysłowe standardu USB. Głównym ograniczeniem tych systemów jest niska sztywność mechaniczna oraz obecność znaczących luzów w przekładniach zębatych serwomechanizmów. Luz zwrotny powoduje powstanie strefy nieczułości przy zmianie kierunku obrotu wieżyczki, co uniemożliwia precyzyjne mikrokorekty położenia wiązki lasera. Ponadto, budżetowe systemy wizyjne w przeważającej większości korzystają z sensorów CMOS wyposażonych w migawkę postępującą (ang. *rolling shutter*). Przy dużej prędkości obrotowej wieżyczki, liniowy sposób odczytu matrycy powoduje geometryczne zniekształcenia obrazu, co wprowadza błędne dane do algorytmów predykcji ruchu i często prowadzi do całkowitej rozbieżności modelu śledzenia.

2.3 Zidentyfikowane bariery technologiczne

Pierwszą barierą jest problem mechaniczny związany z precyzją przekładni. Wymóg niskiego kosztu i małej masy sugeruje wykorzystanie technologii druku 3D, jednak standardowe tworzywa termoplastyczne charakteryzują się mniejszą sztywnością niż metal. Konieczne jest zatem zaprojektowanie takiej geometrii uzębienia, która zapewni samocentrowanie układu, minimalizację luzów oraz równomierny rozkład naprężeń, co jest trudne do osiągnięcia przy użyciu klasycznych zębów prostych.

Drugą barierą jest wydajność obliczeniowa w kontekście opóźnień. Zastosowanie zaawansowanych sieci neuronowych do detekcji dronów na platformach wbudowanych wiąże się ze znacznym obciążeniem procesora i spadkiem liczby klatek na sekundę. Wymaga to implementacji hybrydowych algorytmów sterowania, które potrafią estymować pozycję celu w chwilach braku nowych danych wizyjnych.

Trzecią barierą jest efektywność energetyczna procesu neutralizacji. Typowe dla dronów komercyjnych materiały konstrukcyjne, takie jak polimery wzmocnione włóknem węglowym, wykazują zróżnicowaną absorpcję promieniowania. Wykorzystanie standardowych laserów często wymaga stosowania wysokich mocy, co komplikuje układ zasilania i chłodzenia.

Poniższa analiza literatury szczegółowo omawia stan wiedzy w zakresie metod kompensacji tych ograniczeń, stanowiąc teoretyczną podbudowę dla rozwiązań zaproponowanych w dalszej części pracy.

2.4 Analiza literatury

2.4.1 Metody śledzenia obiektów

Wpływ sprzężenia zwrotnego obrazu na system ATP

W pracy Li i in. [5] przeprowadzono szczegółową analizę wpływu sprzężenia zwrotnego z obrazu na dynamikę systemu **ATP (Acquisition, Tracking, Pointing)**. System tego typu można traktować jako układ serwomechanizmu, w którym sterowanie odbywa się na podstawie sygnału z kamery. Ponieważ kamera charakteryzuje się **niską częstotliwością próbkowania** oraz **opóźnieniem przetwarzania**, wpływa to negatywnie na stabilność i dokładność śledzenia.

Kluczowe problemy W literaturze wyróżnia się dwa główne problemy ograniczające możliwości śledzenia:

1. **Opóźnienie obrazu** – np. 30 ms. Powoduje ono przesunięcie fazowe i zmniejszenie marginesu stabilności układu, co w praktyce ogranicza maksymalną prędkość kątową celu możliwą do śledzenia.
2. **Niska częstotliwość próbkowania obrazu** – np. 50 Hz. Pomiedzy kolejnymi próbkami system „nie wie”, gdzie znajduje się cel, co powoduje oscylacje i drgania.

Proponowane rozwiązanie Aby rozwiązać te problemy, autorzy zastosowali:

- **Wieloczęstotliwościowy regulator feedforward** – pozwala zsynchronizować wolne sprzężenie zwrotne z kamery z szybkim torem sterowania napędami. W praktyce oznacza to, że napędy mogą być sterowane z częstotliwością 5000 Hz, a obraz uaktualnia pozycję celu tylko co 20 ms.
- **Predykcję trajektorii celu** – algorytm przewiduje kolejne położenia celu na podstawie jego aktualnej prędkości i przyspieszenia. Dzięki temu w chwilach pomiędzy klatkami układ ma estymację położenia obiektu i nie musi czekać na kolejną próbkę.
- **Sterowanie typu model-free** – regulator nie opiera się na dokładnym modelu matematycznym wieżyczki, ale działa poprawnie przy różnych konfiguracjach sprzętowych. W praktyce oznacza to, że algorytm można przenieść między różnymi platformami bez konieczności żmudnej identyfikacji parametrów.

Architektura systemu ATP Typowy system ATP zbudowany jest z następujących elementów:

- **Podsystem obrazowania (kamera CCD/CMOS)** – dostarcza położenie celu w polu widzenia, lecz z ograniczoną częstotliwością i opóźnieniem.

- **Dwuosiowa konstrukcja** – realizuje ruch w azymucie i elewacji. Napędzana jest silnikami BLDC lub serwomechanizmami z enkoderami wysokiej rozdzielczości.
- **Sterownik serwonapędów** – wykonuje sterowanie niskopoziomowe.
- **Moduł obliczeniowy** – implementuje algorytmy predykcji i kontroli wieloczęstotliwościowej.
- **Laser niskomocowy** – służy do testów śledzenia i naprowadzania, docelowo jako źródło wiązki w systemach antydronowych.

Wpływ opóźnienia obrazu W dziedzinie Laplace’a opóźnienie wprowadza czynnik:

$$e^{-sT_d} \approx \frac{1 - \frac{sT_d}{2}}{1 + \frac{sT_d}{2}}, \quad (2.1)$$

czyli aproksymację Padé rzędu pierwszego. Pokazuje to, że obecność opóźnienia skutkuje dodatkowymi zerami i biegunami, co obniża margines fazy i może prowadzić do oscylacji przy wyższych prędkościach celu.

Wpływ niskiej częstotliwości próbkowania Jeśli częstotliwość próbkowania obrazu wynosi f_s (np. 50 Hz), to czas pomiędzy kolejnymi próbkami wynosi $T_s = 1/f_s = 20$ ms. Oznacza to, że aktualizacja położenia odbywa się skokowo, a regulator musi działać na podstawie przestarzałej informacji. Matematycznie można to przedstawić jako system z próbkowaniem:

$$y[k] = \theta(kT_s - T_d), \quad (2.2)$$

co dodatkowo komplikuje analizę stabilności.

Analiza częstotliwościowa Autorzy pokazali, że im większe opóźnienie T_d i im mniejsza częstotliwość próbkowania f_s , tym szybciej pogarsza się zdolność śledzenia. Szczególnie krytyczny jest wzrost amplitudy błędu przy wysokich częstotliwościach wymuszenia manewrującego celu. Dla przykładu, przy $T_d = 30$ ms i $f_s = 50$ Hz system traci stabilność już przy prędkości kątowej rzędu $90^\circ/\text{s}$.

Metody kompensacji Aby przeciwdziałać degradacji wydajności systemu, autorzy zaproponowali kilka metod:

- zastosowanie regulatora predykcyjnego, który przewiduje przyszłe wartości $\theta(t)$ na podstawie modelu ruchu celu,
- filtry predykcji zredukowanego rzędu, które estymują pozycję celu między próbkami,

- wykorzystanie sterowania wieloczęstotliwościowego, w którym tor napędów pracuje z dużą częstotliwością (np. 5 kHz), a wolne sprzężenie zwrotne z kamery służy jedynie do okresowej korekty położenia.

Implementacja praktyczna System został zbudowany eksperymentalnie i przetestowany w warunkach laboratoryjnych. Konstrukcja dwuosiowa była napędzana silnikami BLDC, wyposażona w enkodery oraz kamerę CCD o rozdzielczości 1024x1024. Tor sterowania działał z częstotliwością 5000 Hz, a obraz był próbkowany z częstotliwością 50 Hz i opóźnieniem 30 ms. Cel symulowano za pomocą tarczy obrotowej napędzanej silnikiem krokowym, której prędkość można było regulować napięciem wejściowym.

Rezultaty W testach śledzono cele o różnych prędkościach i przyspieszeniach:

- Prędkość kątowna do $90^\circ/\text{s}$,
- Przyspieszenie kątowe do $470^\circ/\text{s}^2$.

Zastosowany algorytm zwiększył dokładność śledzenia o 70–89,9% względem systemu niekompensowanego. Ponadto zmniejszył ryzyko utraty celu, które w systemach klasycznych występuje przy gwałtownych zmianach kierunku lub wysokich prędkościach.

2.4.2 Hybrydowa detekcja obiektów w systemach o statycznym tle

W nawiązaniu do problematyki opóźnień w pętli sprzężenia zwrotnego, zidentyfikowanej w poprzednich rozdziałach, kluczowym wyzwaniem staje się minimalizacja czasu przetwarzania pojedynczej klatki obrazu. W klasycznym podejściu, wykorzystującym głębokie sieci neuronowe na pełnej rozdzielczości sensora, narzut obliczeniowy jest znaczny, co bezpośrednio przekłada się na degradację marginesu stabilności systemu śledzenia. Alternatywą dla tego rozwiązania, szczególnie efektywną w systemach stacjonarnych ochrony obiektów, jest zastosowanie dwuetapowej kaskady detekcyjnej, którą szczegółowo przeanalizowali Seidaliyeva i współpracownicy [9].

Autorzy ci zaproponowali architekturę systemu detekcji, która integruje klasyczne metody przetwarzania obrazu z lekkimi sieciami neuronowymi w celu osiągnięcia działania w czasie rzeczywistym. Fundamentalnym założeniem tej metody jest statyczność obserwowanej sceny, co pozwala na wykorzystanie algorytmów odejmowania tła do wstępnej selekcji obszarów zainteresowania. Proces ten rozpoczyna się od konwersji obrazu do skali szarości oraz filtracji szumów przetwornika, po czym następuje detekcja ruchu przy użyciu algorytmu mieszaniny rozkładów Gaussa (MOG2). Pozwala to na skuteczne odseparowanie obiektów pierwszoplanowych od statycznego otoczenia, nawet przy zmiennych warunkach oświetleniowych.

W kolejnym etapie, na wygenerowanej masce binarnej przeprowadzane są operacje morfologiczne dylatacji i erozji, mające na celu zamknięcie luk w wykrytych sylwetkach oraz eliminację drobnych artefaktów. Dopiero tak wyodrębnione fragmenty obrazu (ang. *Regions of Interest*, ROI), zawierające potencjalny cel, są przekazywane do klasyfikatora opartego na sieci neuronowej. Główną zaletą tego podejścia jest drastyczna redukcja przestrzeni poszukiwań dla sieci głębokiej. Zamiast analizować miliony pikseli pełnej klatki, algorytm klasyfikuje jedynie niewielkie wycinki, co pozwala na utrzymanie wysokiej częstotliwości odświeżania pętli sterowania i precyzyjne odróżnienie dronów od innych obiektów ruchomych, takich jak ptaki, przy minimalnym obciążeniu jednostki obliczeniowej.

Należy jednak podkreślić, że omawiana metoda bazująca na statycznym tle posiada istotne ograniczenie w kontekście systemów wyposażonych w głowice obrotowe. Ruch kamery podczas skanowania przestrzeni powoduje globalną zmianę wartości pikseli, co przez algorytmy klasy MOG2 interpretowane jest jako ruch całego otoczenia, generując lawinowo fałszywe detekcje. Z tego względu, w praktycznych aplikacjach obronnych, podsystem wizyjny powinien współpracować z zewnętrznym sensorem nadrzędnym, takim jak radar lub detektor akustyczny. W takiej konfiguracji sensor nadrzędny wstępnie wyznacza azymut celu, wymuszając obrót wieżyczki do zadanego sektora, a algorytm wizyjny aktywowany jest dopiero po zatrzymaniu i ustabilizowaniu głowicy, przejmując zadanie precyzyjnego celowania i identyfikacji.

Rola filtru Kalmana w stabilizacji śledzenia i fuzji danych wizyjnych

W systemach śledzenia obiektów dynamicznych poleganie na surowych danych z detektora wizyjnego jest niewystarczające ze względu na występujący szum pomiarowy, opóźnienia przetwarzania oraz okresowe zaniki detekcji spowodowane zasłonięciem celu lub rozmyciem obrazu. Analiza najnowszej literatury przedmiotu wskazuje, że filtr Kalmana przestał pełnić w nowoczesnych systemach funkcję jedynie wygładzania trajektorii, stając się kluczowym elementem aktywnie wspierającym i sterującym procesem detekcji wizyjnej.

Istotę predykcyjnego wykorzystania filtru w śledzeniu małych obiektów latających opisał Son i inni w pracy poświęconej śledzeniu mikrodronów [10]. Badacze ci zwracają uwagę na problem gubienia celu przez klasyczne algorytmy wizyjne w momentach gwałtownych zmian oświetlenia lub wystąpienia rozmycia ruchu, co jest zjawiskiem powszechnym przy szybkim przemieszczaniu się kamery. W zaproponowanym przez nich rozwiązaniu filtr Kalmana pełni rolę nadrzędnego predyktora modelującego stan obiektu jako wektor zawierający pozycję oraz prędkość. W sytuacji gdy algorytmy wizyjne oparte na przepływie optycznym lub histogramach zawiodą i nie zwrócą poprawnego regionu zainteresowania, system płynnie przełącza się na estymację wynikającą z modelu kinematycznego. Dzięki

temu, nawet przy chwilowym braku kontaktu wzrokowego z celem, mechanizm wykonawczy może kontynuować ruch zgodnie z przewidywanym wektorem prędkości. Takie podejście drastycznie zwiększa szansę na ponowne uchwycenie celu w momencie ustania zakłóceń, co potwierdzono eksperymentalnie dla obiektów o wysokiej dynamice.

Jeszcze bardziej zaawansowane podejście do integracji filtra z systemem wizyjnym zaprezentowali Abdelkader i współpracownicy w systemie o nazwie SMART-TRACK [1]. Autorzy ci adresują problem różnicy częstotliwości pracy poszczególnych podsystemów. Podczas gdy precyzyjne detektory oparte na głębokich sieciach neuronowych pracują ze stosunkowo niską częstotliwością rzędu kilkudziesięciu herców, pętla sterowania serwo-mechanizmów wymaga odświeżania na poziomie co najmniej stu herców. W rozwiązaniu tym stan estymowany przez filtr Kalmana nie jest jedynie wynikiem końcowym, lecz służy do aktywnego zawężania przestrzeni poszukiwań dla detektora wizyjnego. Wykorzystując macierz kowariancji błędu, algorytm wyznacza stochastyczny obszar niepewności wokół przewidywanej pozycji celu. W kolejnym kroku czasowym detektor wizyjny nie musi analizować pełnej klatki obrazu, lecz skupia się jedynie na wyznaczonym dynamicznie fragmencie. Strategia ta pozwala na znaczną oszczędność mocy obliczeniowej oraz utrzymanie ciągłości śledzenia w czasie rzeczywistym poprzez wypełnianie luk czasowych między rzadkimi pomiarami z sieci neuronowej wysokoczęstotliwościowymi predykcjami stanu.

W kontekście projektowanego systemu implementacja filtra Kalmana pozwala zatem na realizację dwóch kluczowych funkcji. Po pierwsze umożliwia kompensację opóźnień poprzez estymację pozycji celu w przyszłej chwili czasu, co pozwala na wycelowanie wiązki w punkt wyprzedzenia zamiast w historyczną pozycję obiektu. Po drugie zapewnia odporność układu na chwilowe błędy detekcji wynikające ze specyfiki sensora wizyjnego, utrzymując płynność ruchu głowicy w sytuacjach krytycznych.

2.4.3 Właściwości kamer o matrycy z jednoczesną ekspozycją w systemach percepcji robotów

Współczesne systemy wizyjne dedykowane do analizy zjawisk dynamicznych, takich jak śledzenie obiektów balistycznych czy nawigacja bezzałogowych statków powietrznych, wymagają sensorów o specyficznej architekturze, zdolnych do eliminacji zniekształceń geometrycznych powstających podczas rejestracji ruchu. Podstawową cechą odróżniającą kamery z migawką globalną (ang. *global shutter*) od rozwiązań standardowych jest sposób naświetlania matrycy. W technologii tej proces akumulacji ładunku elektrycznego rozpoczyna się i kończy w tym samym momencie dla wszystkich pikseli sensora, co pozwala na wierne zamrożenie ruchu bez artefaktów czasowych charakterystycznych dla migawki postępującej (ang. *rolling shutter*).

Implementacja tego mechanizmu wiąże się jednak ze znacznym skomplikowaniem struk-

tury półprzewodnikowej pojedynczego piksela. Jak wykazują badania przeprowadzone przez Lauxtermanna i współpracowników, standardowa architektura czterotranzystorowa, powszechnie stosowana w sensorach konsumenckich ze względu na wysoką czułość i niski poziom szumów, okazuje się niewystarczająca dla trybu migawki globalnej. Fizycznym ograniczeniem jest w tym przypadku konieczność jednoczesnego przechowywania ładunku ze wszystkich pikseli przed ich sekwencyjnym odczytem. Wymaga to rozbudowy układu o dodatkowe elementy pamięciowe wewnątrz każdego piksela, co prowadzi do zmniejszenia współczynnika wypełnienia i potencjalnego spadku czułości [4].

Analiza porównawcza i wpływ typu migawki na algorytmy sterowania

Analiza literatury przedmiotu wskazuje na istotny kompromis pomiędzy jakością odwzorowania ruchu a parametrami szumowymi i kosztem implementacji sensorów z migawką globalną. Lauxtermann, Lee, Stevens i Joshi dowodzą, że osiągnięcie wysokiej jakości obrazu w technologii *Global Shutter* wymaga zastosowania zaawansowanych architektur, np. układów siedmiotranzystorowych z przypiętą fotodiodą, które pozwalają zredukować szum odczytu, lecz są podatne na zjawisko przecieku migawki. Z kolei Tandi i in. podkreślają, że mimo wyższych kosztów, sensory te stanowią niezbędne źródło referencyjne w systemach wymagających precyzji geometrycznej, której nie są w stanie zapewnić tańsze sensory z migawką postępującą bez skomplikowanego przetwarzania obliczeniowego [12, 4].

Dobór sensora ma krytyczne znaczenie dla stabilności pętli sterowania opartej na wizji maszynowej, szczególnie w systemach wykorzystujących estymację stanu, takich jak filtr Kalmana. W początkowej fazie przetwarzania, opartej na segmentacji barwnej i wyznaczaniu centroidu obiektu (np. piłki), zniekształcenia geometryczne wprowadzane przez migawkę postępującą, powodują systematyczny błąd pomiaru pozycji, zależny od prędkości obiektu. Błąd ten, interpretowany przez predyktor Kalmana jako rzeczywista zmiana dynamiki ruchu, może prowadzić do oscylacji układu celującego i utraty śledzonego celu. Zastosowanie kamery *Global Shutter* eliminuje ten problem u źródła, dostarczając pomiary zgodne z rzeczywistą geometrią sceny w danej chwili czasowej.

Zasadność użycia tej technologii potwierdzają również badania nad skutecznością głębokich sieci neuronowych, których implementacja jest przewidziana w dalszych etapach rozwoju systemu. Kemesi i współpracownicy przeprowadzili eksperyment porównawczy na mobilnej platformie robotycznej, badając wpływ typu migawki na skuteczność modelu detekcji YOLOv8. Wyniki wykazały, że przy identycznych warunkach dynamicznych, kamera z migawką globalną (AR0234) osiągnęła średnią dokładność detekcji na poziomie 84,7%, podczas gdy dla kamery z migawką postępującą (IMX462) skuteczność spadła do 70,1%. Autorzy wskazują, że deformacje kształtu obiektów w ruchu, charakterystyczne

dla sensorów *rolling shutter*, utrudniają ekstrakcję cech przez warstwy konwolucyjne sieci, co skutkuje znaczącym spadkiem efektywności detekcji. Wnioski te jednoznacznie przemawiają za wyborem sensora *Global Shutter* jako rozwiązania zapewniającego integralność danych zarówno dla klasycznych algorytmów estymacji, jak i zaawansowanych metod sztucznej inteligencji [3].

2.4.4 Cechy fizyczne dronów

Analiza materiałowa wirników quadrocopterów

W pracy [13] przeprowadzono badania dotyczące doboru materiałów stosowanych w konstrukcji wirników dronów oraz ich wpływu na właściwości eksploatacyjne całego układu. W szczególności analizie poddano tworzywa polimerowe, takie jak poliwęglan (PC) i akrylonitryl-butadien-styren (ABS), a także kompozyty zbrojone włóknem węglowym (CFRP). Autorzy wykazali, że dobór materiału determinuje nie tylko wytrzymałość mechaniczną elementu, ale również jego odporność termiczną i podatność na deformacje, co bezpośrednio przekłada się na stabilność lotu.

Poliwęglan charakteryzuje się wytrzymałością na rozciąganie rzędu 55–70 MPa, modułem Younga w zakresie 2,2–2,4 GPa oraz wysoką odpornością na uderzenia. Dzięki tym właściwościom PC zapewnia dobrą sprężystość i zdolność do absorbowania energii przy nagłych obciążeniach. Ważnym parametrem jest także odporność termiczna (HDT), wynosząca około 115–125°C. Z kolei ABS wykazuje niższą wytrzymałość na rozciąganie (35–50 MPa) oraz zbliżony moduł sprężystości (ok. 2 GPa), jednak jego odporność udarowa i stabilność termiczna (90–100°C) są słabsze niż w przypadku poliwęglanu. Najlepsze parametry uzyskano dla kompozytów CFRP, których wytrzymałość na rozciąganie przekracza 500 MPa, a moduł Younga mieści się w przedziale 70–200 GPa. Co więcej, odporność temperaturowa tych materiałów znacznie przewyższa tworzywa polimerowe i może sięgać ponad 200°C, w zależności od użytej matrycy epoksydowej. CFRP zapewnia również najwyższy stosunek sztywności do masy, co czyni go materiałem preferowanym w konstrukcjach profesjonalnych i wyczynowych.

W badaniach podkreślono, że kluczowym problemem eksploatacyjnym wirników jest ich podatność na deformacje spowodowane obciążeniami mechanicznymi lub podwyższoną temperaturą. Nawet niewielkie odkształcenia geometryczne mogą istotnie zmienić profil aerodynamiczny łopaty. Prowadzi to do spadku współczynnika siły nośnej, zwiększenia oporu oraz pojawienia się asymetrii pomiędzy poszczególnymi wirnikami. W efekcie mogą wystąpić dodatkowe momenty przechyłające, powodujące wibracje konstrukcji, utratę stabilności oraz nadmierne obciążenie układu sterowania. W skrajnych przypadkach dron może wejść w niekontrolowane oscylacje lub całkowicie utracić zdolność utrzymania zadanej trajektorii. W praktyce oznacza to, że właściwości materiałowe wirników są krytyczne nie tylko dla trwałości elementów, ale również dla jakości całego systemu sterowania lotem.

2.4.5 Lasery niskomocowe

Badania nad absorpcją energii lasera diodowego w różnych materiałach

W pracy [8] przedstawiono szczegółowe badania nad absorpcją energii wiązki lasera diodowego o mocy 3 kW w powierzchniach stalowych poddanych różnym przygotowaniom. Zastosowany laser pracował w trybie ciągłym z długością fali $\lambda = 940$ nm, typową dla przemysłowych laserów diodowych wykorzystywanych w procesach obróbki cieplnej. W układzie optycznym średnica ogniska wynosiła około 13 mm, a gęstość mocy dochodziła do 22 kW/cm².

W badaniach oceniano absorpcję powierzchniową, definiowaną jako stosunek energii pochłoniętej do energii dostarczonej. Testy przeprowadzono dla kilku wariantów przygotowania próbek stalowych:

1. **Stal w stanie surowym (po obróbce skrawaniem)** - absorpcja mieściła się w zakresie 46–72%, w zależności od czasu ekspozycji.
2. **Stal po piaskowaniu tlenkiem glinu** - dzięki zwiększonej chropowatości i powstaniu warstwy tlenków, absorpcja wzrosła do wartości 66–81%.
3. **Stal pokryta warstwą grafitu** - zastosowanie powłoki znacząco podniosło zdolność pochłaniania energii, osiągając poziom powyżej 85%.

Czas oddziaływania wiązki laserowej był zmienny i wynosił od kilkuset milisekund do kilku sekund, co pozwalało na obserwację efektów cieplnych przy różnym czasie dostarczania energii. Wykazano, że krótszy czas ekspozycji przy tej samej energii skutkuje osiągnięciem wyższych temperatur powierzchni, co związane jest z mniejszym rozpraszaniem ciepła do otoczenia. Z kolei dłuższe naświetlanie prowadziło do stabilizacji temperatury, lecz przy niższej wartości maksymalnej. W badaniach zarejestrowano, że powierzchnie stalowe mogły osiągać temperatury rzędu kilkuset stopni Celsjusza, co wystarczało do inicjacji procesów utleniania i lokalnych zmian strukturalnych.

Odległość pomiędzy układem optycznym a próbką była utrzymywana na poziomie około 30 cm, przy czym układ ogniskujący zapewniał stałą średnicę plamki na powierzchni materiału. W ten sposób możliwe było uzyskanie powtarzalnych warunków eksperymentu i porównanie wpływu rodzaju powierzchni na absorpcję.

Wyniki badań jednoznacznie pokazały, że zastosowanie warstw absorbujących, takich jak grafit, znacząco zwiększa efektywność nagrzewania wiązką laserową. W praktyce oznacza to, że procesy obróbki cieplnej, hartowania czy teoretyczne oddziaływanie lasera na cele ruchome mogą być zoptymalizowane poprzez modyfikację powierzchni obiektu, co prowadzi do efektywniejszego wykorzystania energii wiązki.

Charakterystyka zastosowanego lasera i efektywność obróbki CFRP

W badaniach zastosowano laser włóknowy domieszkowany iterbem (Yb-fiber laser) firmy Furukawa Electric o długości fali $\lambda = 1084 \text{ nm}$ [7]. Źródło pracowało w trybie ciągłym oraz quasi-ciągłym, przy średniej mocy w zakresie 2–3 kW oraz średnicy rdzenia światłowodu wynoszącej $50 \text{ }\mu\text{m}$. Wiązka była skupiana przy pomocy soczewki typu f-theta (ogniskowa $f = 306 \text{ mm}$) i prowadzona po powierzchni materiału przy użyciu skanera galwanometrycznego. W procesie cięcia zastosowano metodę wielokrotnych przejść, realizowanych w powietrzu bez gazu osłonowego, z prędkością skanowania 3.6 m/s . Oznacza to, że pojedyncze przejście wiązki nad obszarem roboczym o długości kilkudziesięciu milimetrów trwało rzęd dziesiątych części sekundy (np. dla ścieżki $L = 36 \text{ mm}$ czas wynosi $t \approx 0.01 \text{ s}$). Kluczowym parametrem procesu była zatem nie tyle długość pojedynczej ekspozycji, ile liczba powtórzeń, determinująca skumulowaną dawkę energii dostarczoną do materiału.

Analizie poddano dwa typy próbek: płyty CFRTP wytwarzane metodą formowania wtryskowego, zawierające włókna węglowe PAN (30% wag.), oraz płyty CFRP na bazie żywicy epoksydowej i włókien PAN, o grubości 3 mm . Układ warstw w laminacie CFRP miał charakter przekładany (cross-ply $0/90^\circ$, 12 warstw, zawartość włókien 70%).

Efektywność procesu cięcia wiązką laserową była ściśle zależna od liczby przejść oraz trybu pracy źródła. Dla próbek CFRTP (ABS i PPS) uzyskano liniową zależność pomiędzy głębokością nacięcia a liczbą przejść wiązki, co pozwoliło na precyzyjne kontrolowanie procesu ablacji. Całkowite przecięcie płyty ABS następowało po około 15 przejściach, natomiast dla materiału PPS konieczne było 27 przejść przy mocy 2 kW . W obu przypadkach szerokość szczeliny na powierzchni próbki wynosiła ok. $500 \text{ }\mu\text{m}$, podczas gdy wewnątrz materiału zawężał się do $100\text{--}200 \text{ }\mu\text{m}$. Obserwacje z wykorzystaniem mikrotomografii rentgenowskiej wykazały ograniczone uszkodzenia cieplne, ograniczone do strefy przyściennej o grubości $100\text{--}130 \text{ }\mu\text{m}$.

W przypadku CFRP na bazie żywicy epoksydowej zależność efektywności od liczby przejść była bardziej złożona. Początkowo (do ok. 15 przejść) obserwowano wysoką i stabilną prędkość usuwania materiału, jednak w dalszych etapach proces ulegał spowolnieniu i wykazywał tendencję do nasycenia. Przy pracy w trybie ciągłym z mocą 3.3 kW konieczne było zastosowanie podwójnego śladu skanowania (z przerwą 0.1 mm) oraz do 50 przejść, aby uzyskać pełne przecięcie próbki. W trybie qcw (szczytowa moc impulsów 4.7 kW , wypełnienie 40%, częstotliwość 800 Hz) całkowite cięcie osiągnęto po 25–30 przejściach. Szerokość szczeliny na powierzchni wynosiła wtedy ok. $450 \text{ }\mu\text{m}$, przy kerfie wewnętrznym rzędu $100 \text{ }\mu\text{m}$. Analiza przekrojów wskazała na obecność stref termicznego osłabienia żywicy (do $150 \text{ }\mu\text{m}$), a także zjawisk takich jak wysuwanie się włókien i lokalna recesja matrycy.

Specyfikacja źródła laserowego w badaniach własnych

W odróżnieniu od opisanych w literaturze systemów dużej mocy bazujących na podczerwieni, w projektowanym systemie zastosowano niebieski moduł laserowy NICHIA NUBB23. Jest to zintegrowana macierz diod laserowych, charakteryzująca się emisją promieniowania o długości fali w zakresie $\lambda_d = 449\text{--}455\text{ nm}$ (typowo 450 nm) [11].

Zgodnie ze specyfikacją techniczną, moduł ten oferuje typową moc optyczną wyjściową $P_o = 22\text{ W}$ przy pracy w trybie ciągłym i prądzie zasilania $I_F = 3.0\text{ A}$. Maksymalny dopuszczalny prąd pracy wynosi 3.5 A, a napięcie przewodzenia kształtuje się na poziomie 33.5 V. Układ przystosowany jest do pracy w temperaturze obudowy (T_c) od 0°C do 70°C.

Wykorzystanie lasera o długości fali $\sim 450\text{ nm}$ jest uzasadnione wyższym współczynnikiem absorpcji światła niebieskiego przez materiały węglowe (CFRP) w porównaniu do standardowych laserów włóknowych (1064–1084 nm). Pozwala to na efektywne sprzęganie energii z materiałem mimo znacznie niższej mocy nominalnej (22 W) w porównaniu do rozwiązań przemysłowych (2 kW).

2.4.6 Dobór geometrii uzębienia i struktury kinematycznej napędu

W projektowaniu precyzyjnych mechanizmów celujących, istotnym zagadnieniem jest eliminacja luzów zwrotnych oraz drgań własnych przekładni, które bezpośrednio wpływają na błąd pozycjonowania lasera. Na podstawie analizy literatury przedmiotu, w projekcie zdecydowano się na zastosowanie kół zębatach o profilu strzałkowym.

W przeciwieństwie do klasycznego uzębienia prostego, koła strzałkowe zapewniają ciągłość zazębienia, co przekłada się na płynniejszą pracę przy wysokich prędkościach obrotowych. Jak wskazują Mo i in. w badaniach nad dynamiką układów napędowych, przekładnie te charakteryzują się „wyjątkową nośnością, wysokim współczynnikiem pokrycia oraz stabilnością transmisji” [6]. Co szczególnie istotne w kontekście projektowania elementów drukowanych w technologii 3D, specyficzna geometria powoduje wzajemne znoszenie się sił osiowych generowanych przez skośne zęby. Cecha ta pozwala na uproszczenie konstrukcji węzłów łożyskowych, eliminując konieczność stosowania ciężkich łożysk oporowych, które byłyby niezbędne w przypadku standardowych kół śrubowych [6].

Wybór ten stanowi również fundament pod implementację docelowego układu kinematycznego w postaci przekładni planetarnej. Integracja uzębienia strzałkowego w systemie planetarnym pozwala na stworzenie napędu o wysokiej gęstości mocy, który jest samocentrujący i pozbawiony sił poosiowych działających na jarzmo czy koło słoneczne. Takie rozwiązanie łączy zalety kompaktowej budowy przekładni planetarnej z precyzją i cichobieżnością profilu strzałkowego.

Uzasadnienie doboru geometrii uzębienia znajduje również potwierdzenie w analizie dostępnych technologii wytwarzania. Dix i in. wskazują, że choć koła strzałkowe pozwa-

lają na znaczną redukcję objętości przekładni przy zachowaniu zdolności do przenoszenia wysokich momentów obrotowych, ich konwencjonalna produkcja wiąże się z istotnymi ograniczeniami [2]. Tradycyjne metody ubytkowe, takie jak dłutowanie czy, wymuszają zazwyczaj zaprojektowanie technologicznego rowka pomiędzy lewą a prawą helisą uzębienia, niezbędnego dla wybiegu narzędzia skrawającego. Obecność tego rowka zwiększa całkowitą szerokość koła – często o 20–40% względem szerokości czynnej – oraz może negatywnie wpływać na sztywność układu.

W projektowanym systemie wieżyczki ograniczenie to wyeliminowano poprzez zastosowanie technologii przyrostowych. Metoda ta uwalnia projektanta od restrykcji wynikających z kinematyki narzędzia skrawającego, umożliwiając wytworzenie kół o zwartej budowie, bez rowka technologicznego, w których obie części uzębienia stykają się bezpośrednio. Takie podejście pozwala na pełną integrację zalet mechanicznych opisanych przez Dixę – tj. płynności pracy i redukcji drgań – z minimalizacją masy i gabarytów, co jest krytyczne dla dynamiki układu śledzącego ATP.

2.5 Synteza analizy i koncepcja autorska

Na podstawie przeprowadzonej analizy literatury oraz zidentyfikowanych ograniczeń technologicznych, sformułowano koncepcję dwuetapowego rozwoju systemu śledzenia ATP. Analiza prac Seidaliyeva [9] oraz Kemesi [3] wskazuje, że skuteczny system neutralizacji musi dynamicznie przełączać się między trybem detekcji na statycznym tle a trybem aktywnego śledzenia w ruchu, co determinuje dobór sprzętu i algorytmów. Poniżej przedstawiono założenia dla etapu eksperymentalnego czyli śledzenie obiektu balistycznego oraz koncepcję docelową skupiającą się na zwalczaniu bezzałogowców.

Etap 1: Śledzenie obiektu balistycznego

W pierwszej fazie badań, system wieżyczki stacjonarnej ma za zadanie wykryć, a następnie precyzyjnie śledzić obiekt poruszający się po torze parabolicznym (podrzucona piłka) utrzymując na nim wiązkę laserową o znikomej mocy 5mW. Scenariusz ten pozwala na weryfikację krytycznych parametrów systemu w kontrolowanych warunkach. W fazie oczekiwania, konstrukcja pozostaje nieruchoma, co zapewnia spełnienie warunku statycznego tła. Pozwala to na zastosowanie wydajnego algorytmu detekcji ruchu opartego na mieszaninie rozkładów Gaussa (MOG2), zgodnie z metodologią opisaną przez Seidaliyeva i in. [9]. Eliminuje to konieczność ciągłego przetwarzania obrazu przez obciążające sieci neuronowe, co minimalizuje opóźnienia początkowe.

Moment wykrycia ruchu stanowi sygnał wyzwalaający przejście do fazy aktywnej. W tym momencie system uruchamia serwo mechanizmy w celu utrzymania obiektu w centrum kadru. Krytycznym wyzwaniem staje się tu ruch samej kamery, który uniemożliwia dalsze

stosowanie metod odejmowania tła. Z tego względu, w fazie śledzenia system przełącza się na algorytm śledzenia obiektowego, wspierany predykcją filtra Kalmana. Ponieważ ruch piłki podlega znanym prawom fizyki czyli grawitacji i oporowi powietrza, filtr Kalmana może z wysoką skutecznością estymować przyszłą pozycję celu, kompensując opóźnienia pętli sprzężenia zwrotnego zidentyfikowane przez Li i in. [5]. Kluczowym elementem sprzętowym na tym etapie jest zastosowanie kamery typu *Global Shutter*. Zgodnie z badaniami Kemesi [3], eliminuje ona zniekształcenia geometryczne obiektu podczas szybkiego ruchu głowicy, co jest niezbędne, aby algorytmy wizyjne nie gubiły śledzonego celu w trakcie wykonywania dynamicznego ruchu parabolicznego.

Etap 2: Koncepcja systemu antydronowego

Docelowa aplikacja systemu zakłada adaptację opracowanych rozwiązań do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych. W tym scenariuszu obiekt nie porusza się po przewidywalnej paraboli, lecz może wykonywać gwałtowne manewry, co wymaga modyfikacji modelu predykcji. Konstrukcja mechaniczna w układzie "T" (kamera i laser rozdzielone osiowo) wprowadza zagadnienie błędu paralaksy, który musi być kompensowany programowo w zależności od dystansu do celu.

Istotnym wyzwaniem pozostaje strategia przeszukiwania przestrzeni. Ciągły ruch skanujący wieżyczki wyklucza stosowanie prostych metod detekcji ruchu ze względu na zmienność tła. Jako rozwiązanie rozwojowe proponuje się implementację strategii skok i patrz lub integrację z zewnętrznym systemem wskazania celu (np. radar, detektor akustyczny). W takiej konfiguracji sensor nadrzędny wstępnie kieruje wieżyczkę w odpowiedni sektor, a system wizyjny przejmuje cel dopiero po jego ustabilizowaniu, wykorzystując sprawdzoną w etapie 1 kaskadę: detekcja na statycznym tle, a następnie płynne przejście do śledzenia z wykorzystaniem sensora *Global Shutter* [9, 3].

Rozdział 3

Koncepcja i projekt demonstratora systemu nadążnego

3.1 Projekt mechaniczny platformy nadążnej

Faza projektowania mechanicznego stanowiła krytyczny etap w budowie demonstratora, determinujący późniejsze możliwości algorytmów sterowania i wizji komputerowej. Zasadniczym celem tego procesu była translacja założeń funkcjonalnych – takich jak zdolność do ciągłego śledzenia obiektu oraz integracja bogatego zaplecza elektronicznego – na stabilną i precyzyjną fizyczną konstrukcję.

Z uwagi na powszechnie przyjętą nomenklaturę w dziedzinie robotyki mobilnej oraz systemów wizyjnych, w niniejszej pracy wprowadzono ujednolicone nazewnictwo osi kinematycznych głowicy. Oś napędowa odpowiadająca za ruch w płaszczyźnie horyzontalnej (obróć wzdłuż osi pionowej, z ang. *panning*) określona została mianem osi **PAN**. Z kolei oś realizująca ruch w płaszczyźnie wertykalnej (podnoszenie i opuszczanie głowicy optycznej, z ang. *tilting*) zdefiniowana została jako oś **TILT**. W celu zachowania zwięzłości tekstu oraz spójności z anglojęzyczną literaturą branżową, autor w dalszej części dysertacji będzie posługiwał się wyłącznie tymi skrótowymi terminami.

W poniższej sekcji przedstawiono tok rozumowania inżynierskiego, poczynawszy od wyboru koncepcji kinematycznej i optymalizacji architektury modułowej, przez modelowanie przestrzenne detali, aż po analityczny dobór układu napędowego opartego na bezluzowych przekładniach zębatych.

3.1.1 Założenia projektowe i koncepcja kinematyczna

Proces syntezy układu mechanicznego demonstratora poprzedzono szczegółową analizą dostępnych rozwiązań komercyjnych oraz otwartych projektów inżynierskich (ang. *open-source*), udokumentowanych w literaturze oraz materiałach audiowizualnych. Szczególną uwagę zwrócono na zrobotyzowane głowice kinematograficzne, stosowane na pla-

nach zdjęciowych do płynnego i wysoce precyzyjnego pozycjonowania sprzętu optycznego [Miejsce_na_cytowanie_np_z_Google_Scholar]. Główne wymagania stawiane projektowanej konstrukcji obejmowały minimalizację drgań przenoszonych na układ optyczny kamery, eliminację luzów mechanicznych oraz zdolność do szybkiej reorientacji układu w przestrzeni.

Większość konwencjonalnych konstrukcji amatorskich zakłada umieszczenie całej logiki sterującej oraz zasilania w stałej, płaskiej podstawie urządzenia. W klasycznych aplikacjach jest to uzasadnione, ponieważ ruchoma głowica przenosi na ogół jedynie prosty układ optyczny, niewymagający skomplikowanego okablowania. W przypadku projektowanego demonstratora uwarunkowania sprzętowe były jednak odmienne. Ze względu na minimalizm gabarytowy zastosowanej kamery, przy jednoczesnej dużej złożoności i liczbie wymaganych komponentów (mikrokomputer Raspberry Pi, mikrokontroler ESP32, emiter lasera, moduły zasilania oraz sterowniki silników), klasyczne podejście skutkowałoby koniecznością poprowadzenia grubej i podatnej na uszkodzenia mechaniczne wiązki sygnałowej przez obrotowy przegub osi PAN.

Dlatego w niniejszej pracy zdecydowano się na zoptymalizowaną, odwróconą architekturę systemową. Cała elektronika obliczeniowa i wykonawcza została zintegrowana bezpośrednio wewnątrz ruchomej, hemisferycznej głowicy. Taki zabieg zredukował do absolutnego minimum liczbę przewodów pracujących na zginanie i skręcanie – do wnętrza kopuły wprowadzono jedynie niezbędne okablowanie od zewnętrznie zamontowanych silników krokowych. Taka topologia, w odróżnieniu od napędów współosiowych wbudowanych w jarzmo, pozwala na ułatwione odprowadzanie ciepła z korpusów silników, zapewnia łatwy dostęp serwisowy oraz umożliwia bezinwazyjną wymianę przełożeń zębatych w fazie prototypowania.

Aby zapewnić stabilność tak obciążonej konstrukcji głowicy i zapobiec jej chwianiu podczas nagłych nawrotów, odstąpiono od stosowania cienkich osi obrotu. Zamiast tego zaimplementowano wielkogabarytowe łożysko wieńcowe o średnicy zewnętrznej 140 mm i wewnętrznej 80 mm. Jego zastosowanie pozwoliło na maksymalne poszerzenie bazy podparcia dla elementów obrotowych, co skutecznie przenosi momenty wywracające i niweluje luzy promieniowe układu.

Z punktu widzenia kinematyki i procesu montażowego, cały demonstrator został podzielony na trzy współpracujące ze sobą główne moduły mechaniczne:

- **Moduł I: Stacjonarna podstawa bazowa** – element gwarantujący stabilne osadzenie na podłożu. Ma postać płyty nośnej, w której zintegrowano centralny otwór montażowy pozycjonujący zewnętrzną bieżnię głównego łożyska. Podstawa została wyposażona w nieruchomy wieniec zębaty o zębach daszkowych, z którym współpracuje zębnik układu napędowego osi PAN.
- **Moduł II: Ruchoma platforma nośna** – element precyzyjnie spasowany z we-

wewnętrzną średnicą łożyska, co zapewnia płynny obrót względem stacjonarnej podstawy. Z jego rdzenia wyprowadzono ramiona pionowe, na których zamontowano silniki krokowe. Silnik osi PAN współpracuje z wieńcem bazy, natomiast silnik osi TILT odpowiada za podnoszenie głowicy optycznej.

- **Moduł III: Głowica optyczno-elektroniczna** – ruchoma czasza wyposażona we własną zębatkę napędową w płaszczyźnie TILT. Stanowi centrum sterowania układem. We wnętrzu zaprojektowano dedykowane punkty montażowe pod obwody drukowane, a w samej obudowie przewidziano precyzyjne otwory przepustowe na okablowanie silników. Moduł uzupełniono o zintegrowany przełącznik bistabilny do natychmiastowego odcinania zasilania aparatury w warunkach testowych.

3.1.2 Modelowanie przestrzenne i rozkład mas

Wszystkie elementy mechaniczne demonstratora zostały zamodelowane z wykorzystaniem środowiska projektowego CAD 3D. Cyfrowe odwzorowanie konstrukcji pozwoliło na wczesną detekcję kolizji, odpowiednie tolerowanie otworów pod wały napędowe oraz weryfikację całkowitej przestrzeni roboczej robota.

Szczególny nacisk podczas projektowania położono na optymalizację rozkładu mas. Zastosowanie dwuramiennego jarzma wsporczego (Moduł II) znacząco zwiększyło sztywność skrętną osi poziomej, zapobiegając ugięciom sprężystym, które dyskwalifikowałyby pomiary dokonywane przez algorytm wizyjny. Ponadto, punkty mocowania wewnętrznej elektroniki oraz kamery z laserem w Module III dobrano tak, aby środek masy całej kopuły pokrywał się z fizyczną osią obrotu wału TILT. Zbalansowanie układu drastycznie zminimalizowało statyczny moment gnący, co pozwoliło ograniczyć prąd trzymania silników krokowych i zredukować generowanie ciepła.

3.1.3 Analiza układu napędowego i przekładni zębatej

Osiągnięcie odpowiedniej rozdzielczości ruchowej i płynności śledzenia w układach nadążnych wymaga starannego doboru przełożeń redukcyjnych. Zastosowanie tradycyjnych kół zębatych o zębach prostych zostało na wczesnym etapie odrzucone ze względu na nieodłączne zjawisko luzu międzyzębnego. Aby spełnić rygorystyczne wymagania układu celowania, w projekcie wdrożono przekładnię o zębach daszkowych.

Pochylenie linii zęba w dwóch przeciwnych kierunkach powoduje wzajemne znoszenie się sił osiowych, co chroni łożyska silników NEMA przed przedwczesnym zużyciem. Co ważniejsze dla zastosowań robotycznych, zarys daszkowy charakteryzuje się samoosioowaniem współpracujących kół oraz dopuszcza ciaśniejsze spasowanie profilu. Pozwala to na mechaniczną eliminację luzu zwrotnego, zapobiegając szarpaniu i klatkowaniu obrazu przy szybkich zmianach kierunku śledzenia przez mikrokontroler sterujący.

Układ kinematyczny celowo zróżnicowano pod względem redukcji kątowej. Całkowite przełożenie mechaniczne i określa się stosunkiem liczby zębów koła napędzanego z_2 do koła napędzającego z_1 :

$$i = \frac{z_2}{z_1} \quad (3.1)$$

Dla głównej osi obrotu (PAN), obciążonej znaczną bezwładnością obrotową Modułu II i III, zaprojektowano przekładnię o przełożeniu $i_{PAN} = 5.25$ ($z_1 = 20$, $z_2 = 105$). Wysoka redukcja gwarantuje wymagany moment obrotowy do dynamicznego przyspieszania i hamowania struktury. Z kolei dla osi podnoszenia (TILT), która operuje zbalansowaną masowo głowicą, zastosowano łagodniejsze przełożenie $i_{TILT} = 1.60$ ($z_3 = 24$, $z_4 = 38$), co kompensuje fizyczną prędkość nadożaniania w pionie.

Zaimplementowane przełożenia bezpośrednio determinują fizyczną rozdzielczość kątową systemu $\Delta\theta$. Dla użytych napędów krokowych o podstawowym skoku wynoszącym 1.8° , rozdzielczość na wale wyjściowym wyraża się zależnością:

$$\Delta\theta = \frac{1.8^\circ}{i \cdot \mu} \quad (3.2)$$

gdzie μ oznacza zaimplementowany mnożnik podziału mikrokroku. Odpowiednie zwiększenie przełożenia redukcyjnego było niezbędne do utworzenia sprzętowego filtra dolnoprzepustowego, zdolnego do wygładzenia mikroskoków silnika i redukcji hałasu mechanicznego wywoływanego przez drobne oscylacje algorytmu śledzącego punkt docelowy.

3.2 Architektura sprzętowa i integracja elektroniczna

Działanie zaprojektowanego układu mechanicznego wymagało implementacji odpowiednio dobranej warstwy elektronicznej. Ze względu na architekturę systemu, obejmującą ciągłą akwizycję strumienia wideo, przetwarzanie obrazu oraz precyzyjne sterowanie napędami, przyjęto rozproszoną architekturę sprzętową. W poniższej sekcji omówiono dobór kluczowych komponentów, strukturę zasilania zapobiegającą propagacji zakłóceń elektromagnetycznych oraz fizyczne interfejsy wymiany danych.

3.2.1 Dobór głównych komponentów systemu

W architekturze systemu wyodrębniono dwa główne poziomy sterowania zlokalizowane bezpośrednio w głowicy: nadrzędny oraz wykonawczy.

Funkcję pokładowej jednostki nadrzędnej powierzono mikrokomputerowi **Raspberry Pi 4B** wyposażonemu w 8 GB pamięci RAM. Wybór tej platformy podyktowany był koniecznością uruchomienia bazowego systemu operacyjnego Raspberry Pi OS (opartego na dystrybucji Debian) oraz bezpośredniego wykonywania skryptów sterujących i komunikacyjnych. Duża pojemność pamięci operacyjnej jest istotna dla bezstratnej obsługi

strumieni wideo oraz płynnego działania algorytmów detekcji wizyjnej zaimplementowanych z wykorzystaniem biblioteki OpenCV.

Do akwizycji obrazu wykorzystano dedykowany moduł wizyjny [**Wpisz model kamery, np. Raspberry Pi Camera Module 2/3**], który został podłączony do mikrokomputera z wykorzystaniem sprzętowego interfejsu szeregowego MIPI CSI (ang. *Camera Serial Interface*) za pomocą elastycznej taśmy sygnałowej FFC. Zastosowanie tego interfejsu, w przeciwieństwie do kamer podłączanych przez port USB, znacząco zmniejsza obciążenie procesora oraz redukuje opóźnienia w przesyłaniu klatek obrazu do pamięci operacyjnej.

System operacyjny Raspberry Pi OS, jako system z podziałem czasu, nie gwarantuje determinizmu czasowego, co dyskwalifikuje go z bezpośredniego generowania precyzyjnych sygnałów *krok/kierunek* dla sterowników silników. Z tego powodu w warstwie wykonawczej zaimplementowano platformę deweloperską **ESP32 DevKitC-32E V4** (bazującą na module ESP-WROOM-32E z łącznością Wi-Fi oraz Bluetooth 4.2). Zadaniem mikrokontrolera jest odbiór wyliczonych wartości uchybu oraz sprzętowe, rygorystyczne czasowo taktowanie impulsów sterujących mechaniką.

Do napędu osi PAN i TILT wykorzystano silniki krokowe w standardzie **NEMA 17**. Charakteryzują się one krokiem podstawowym wynoszącym 1.8° , co w połączeniu ze sprzętową redukcją przez przekładnie strzałkowe zapewnia wysoką rozdzielczość pozycjonowania. Wysterowanie silników realizowane jest przez zaawansowane sterowniki **Pololu 36v4 (High-Power Stepper Motor Driver 3730)**. Moduły te tolerują napięcie zasilania do 50 V i prąd ciągły na poziomie 4 A (do 6 A przy zastosowaniu chłodzenia), co daje duży margines bezpieczeństwa termicznego i chroni elektronikę przed uszkodzeniem podczas ciągłego panoramowania z obciążeniem statycznym.

System celowniczy oparto na wymiennych, niskomocowych modułach diod laserowych o mocy 5 mW, zasilanych napięciem 5 V i emitujących wiązkę o długości fali 650 nm (pasmo widzialne, kolor czerwony). Zaprojektowany mechanizm mocowania umożliwia szybką wymianę głowic wyposażonych w różne soczewki kolimacyjne (generujące plamkę punktową lub krzyż). Pozwala to na weryfikację precyzji działania algorytmów śledzących punkt padania wiązki.

3.2.2 Topologia zasilania i zarządzanie energią

Kluczowym wyzwaniem w projektowaniu układów mechatronicznych jest odizolowanie elektroniki logicznej od zakłóceń wprowadzanych przez obciążenia indukcyjne. Silniki krokowe podczas pracy generują przepięcia oraz chwilowe spadki napięcia, które mogą powodować niestabilność zasilania i restarty mikrokomputera. Aby temu zapobiec, zaimplementowano gwiazdzystą topologię dystrybucji energii z fizyczną separacją obwodów na bazie płytek stykowych.

Źródło zasilania stanowi pakiet czterech ogniw litowo-jonowych (Li-Ion) połączonych szeregowo. Bezpośrednio na dodatnim biegunie wyjściowym koszyka z ogniwami zainstalowano bistabilny główny wyłącznik zasilania. Jego lokalizacja na początku obwodu umożliwia awaryjne odcięcie prądu z całego urządzenia w przypadku niepożądanego zachowania mechaniki. Z głównego węzła zasilającego wyprowadzono trzy niezależne gałęzie:

1. **Gałąź wysokoprądowa (wykonawcza):** Napięcie z pakietu ogniw poprowadzono bezpośrednio do złącz zasilających (VMOT) obu sterowników silników krokowych Pololu 36v4. Sterowniki te posiadają własne układy regulacji prądu, co pozwala na zasilanie cewek wyższym napięciem i zapewnia silnikom odpowiednią dynamikę przy zachowaniu bezpiecznego natężenia.
2. **Gałąź logiczna (Raspberry Pi):** Pokładowa jednostka obliczeniowa wymaga stabilizowanego napięcia 5 V o dużej wydajności prądowej. W tym celu wykorzystano przetwornicę obniżającą napięcie **Pololu D24V50F5 (nr kat. 2851)**, gwarantującą wydajność rzędu 5 A. Zapobiega to zjawisku spadku napięcia na magistrali zasilającej Raspberry Pi w momentach intensywnego obciążenia procesora.
3. **Gałąź peryferyjna (Laser):** Prowadzona przez odrębną przetwornicę step-down o wydajności 3 A (napięcie wyjściowe 5 V). Oddzielenie zasilania lasera od logiki głównej stanowi dodatkowe zabezpieczenie stabilności systemu. Mikrokontroler ESP32 zasilany jest natomiast kaskadowo, bezpośrednio z magistrali USB mikrokomputera Raspberry Pi.

3.2.3 Schemat połączeń i sprzętowe interfejsy komunikacyjne

Architektura komunikacyjna między systemem nadrzędnym (Raspberry Pi) a układem wykonawczym (ESP32) opiera się na interfejsie szeregowym realizowanym za pomocą przewodu micro-USB. Takie połączenie zapewnia dużą odporność na zakłócenia wewnątrz obudowy oraz pozwala na przesyłanie wyliczonych parametrów sterujących z minimalnym opóźnieniem transportowym, wykorzystując prędkość transmisji na poziomie 115200 bps.

Wysterowanie silników krokowych zrealizowano przy pomocy jednokierunkowych sygnałów logicznych **STEP** (krok) oraz **DIR** (kierunek). Mikrokontroler ESP32, operujący w standardzie napięciowym 3.3 V, łączy się bezpośrednio z wejściami sterującymi układów Pololu. Z uwagi na wymagania dotyczące momentu obrotowego, zoptymalizowano sposób podłączenia cewek silników NEMA 17. Choć zastosowane silniki posiadają 6 wyprowadzeń i są fabrycznie przystosowane do pracy w układzie unipolarnym, połączono je w konfiguracji **bipolarnej szeregowej**, wykorzystując wyłącznie 4 przewody. Dwa środkowe odczepy cewek (tzw. *center taps*) pozostawiono niepodłączone. Taka topologia zmusza prąd do przepływu przez całą długość uzwojenia, co znacząco zwiększa dostępny moment

trzymający oraz moment przy niskich prędkościach obrotowych – parametr istotny dla napędu osi PAN.

Sterowanie emiterem laserowym wymagało zaimplementowania układu dopasowującego, ponieważ cyfrowe piny GPIO w ESP32 nie dysponują odpowiednią wydajnością prądową, a ich napięcie logiczne wynosi 3.3 V. Aby rozwiązać ten problem, zaimplementowano układ kluczujący zrealizowany na tranzystorze bipolarnym **NPN 2N2222A**. Sygnał logiczny z mikrokontrolera doprowadzono do bazy tranzystora poprzez rezystor ograniczający, natomiast obwód zasilania lasera zintegrowano z obwodem kolektora. Rozwiązanie to gwarantuje separację sygnału sterującego od prądu zasilającego emiter i umożliwia sprzętowe uruchamianie wiązki celowniczej.

Rozdział 4

Architektura oprogramowania i symulacja systemu

4.1 Środowisko uruchomieniowe

Złożoność współczesnych systemów robotycznych wymaga zastosowania wydajnego i niezawodnego środowiska programistycznego, które gwarantuje determinizm działania oraz powtarzalność wyników. Główną platformą deweloperską oraz stacją operatorską w opisywanym projekcie jest komputer przenośny wyposażony w procesor [**Wpisz model procesora, np. Intel Core i7-12700H**], [**Wpisz ilość**] GB pamięci operacyjnej RAM oraz dedykowany układ graficzny [**Wpisz model karty, np. NVIDIA GeForce RTX 3060**]. Systemem operacyjnym hosta jest dystrybucja GNU/Linux Ubuntu w wersji 22.04 LTS (Jammy Jellyfish). Wybór ten podyktowany był natywnym wsparciem dla wybranych dystrybucji oprogramowania robotycznego oraz wysoką stabilnością jądra systemu. Edycję kodu źródłowego, zarządzanie repozytorium kontroli wersji (Git) oraz analizę logów realizowano w zintegrowanym środowisku programistycznym (IDE) Visual Studio Code.

W celu odizolowania zależności projektowych od głównego systemu operacyjnego oraz zapewnienia pełnej przenośności kodu, całe środowisko uruchomieniowe zostało zaimplementowane w architekturze kontenerowej z wykorzystaniem platformy Docker. Konteneryzacja eliminuje powszechny problem konfliktów wersji bibliotek programistycznych. Środowisko definiowane jest poprzez plik konfiguracyjny `Dockerfile`, który bazuje na oficjalnym, stabilnym obrazie `osrf/ros:humble-desktop`:

```
1 FROM osrf/ros:humble-desktop
2
3 RUN apt-get update && apt-get install -y \
4     ros-humble-cv-bridge \
5     python3-opencv \
6     ros-humble-foxxglove-bridge \
7     ros-humble-rviz2 \
8     ros-humble-rviz-common \
9     ros-humble-rviz-default-plugins \
10    ros-humble-xacro \
```

```

11  ros-humble-ros-gz \
12  python3-pyqt5 \
13  python3-numpy \
14  ros-humble-image-transport \
15  ros-humble-image-transport-plugins \
16  ros-humble-rqt \
17  ros-humble-rqt-common-plugins \
18  ros-humble-rqt-image-view \
19  python3-pip \
20  python3-serial \
21  nano \
22  alsa-utils \
23  mpg123 \
24  gstreamer1.0-plugins-ugly \
25  libsndfile1 \
26  && rm -rf /var/lib/apt/lists/*
27
28 RUN pip3 install pyzmq pygame pandas matplotlib "numpy<2"

```

Powyższa konfiguracja instaluje wszystkie pakiety niezbędne do pracy systemu. Obejmują one mosty komunikacyjne dla wizji maszynowej (`cv-bridge`, `python3-opencv`), środowiska symulacyjne i wizualizacyjne (`ros-gz`, `foxcglove-bridge`, `rviz2`), narzędzia do transformacji modeli (`xacro`) oraz biblioteki interfejsów graficznych i przetwarzania danych dla języka Python (`pyqt5`, `numpy`, `pandas`, `matplotlib`). Dodatkowo zintegrowano pakiety obsługi multimediiów (`alsa-utils`, `pygame`) konieczne do generowania dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych w aplikacji GUI.

Uruchomienie tak spreparowanego środowiska następuje poprzez zbudowanie obrazu, a następnie wywołanie kontenera z odpowiednimi flagami przekierowującymi serwer wyświetlania X11 (dla obsługi okien GUI) oraz interfejsy audio i sieciowe:

```

1
2 docker build -t master_pan_tilt_env .
3
4 docker run -it --rm --net=host --device /dev/snd -e DISPLAY=$DISPLAY -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix -v ~/Robotyka/Master-Thesis/Color_detection_ros_Ubuntu:/workspace -w /workspace master_pan_tilt_env bash

```

Po wykonaniu powyższej komendy użytkownik uzyskuje dostęp do powłoki `bash` wewnątrz hermetycznego środowiska z zainstalowanym i skonfigurowanym frameworkiem ROS 2 (Robot Operating System 2) w wersji Humble Hawksbill. Zastosowanie środowiska ROS 2 w stacji operatorskiej, pomimo implementacji głównych algorytmów na Raspberry Pi w trybie skryptowym, było konieczne z uwagi na potrzebę przeprowadzenia zaawansowanych symulacji fizycznych, łatwość modelowania kinematyki (TF2) oraz dostęp do potężnych narzędzi analitycznych, które w przyszłości pozwolą na łatwą rozbudowę układu o kolejne węzły decyzyjne.

4.2 Implementacja w systemie ROS2

4.2.1 Architektura oprogramowania

Struktura plików w przestrzeni roboczej ROS 2 została zorganizowana w sposób modułowy, zgodnie z wytycznymi narzędzia budującego `colcon`. Głównym pakietem integrującym zarówno aspekty wizualizacyjne, jak i symulacyjne jest `pan_tilt_description`. Drzewo katalogów prezentuje się następująco:

```
1 src/pan_tilt_description/  
2 |-- CMakeLists.txt  
3 |-- package.xml  
4 |-- gui/  
5 |   |-- turret_gui.py  
6 |   |-- laser.mp3  
7 |-- launch/  
8 |   |-- sim_launch.py  
9 |   |-- visualize_launch.py  
10 |-- meshes/  
11 |   |-- base_link.stl  
12 |   |-- pan_link.stl  
13 |   |-- tilt_link.stl  
14 |-- rviz/  
15 |   |-- config.rviz  
16 |-- urdf/  
17 |   |-- turret.urdf.xacro  
18 '-- worlds/  
19   |-- tracking_world.sdf
```

Sercem warstwy interakcji z robotem fizycznym jest skrypt `turret_gui.py` zlokalizowany w katalogu `gui/`. Aplikacja ta stanowi scentralizowane centrum dowodzenia, które pomija abstrakcję warstwy ROS 2 na rzecz bezpośredniej, niskolatencyjnej komunikacji asynchronicznej (ZeroMQ) z fizycznym mikrokontrolerem Raspberry Pi. Katalog `urdf/` oraz `meshes/` stanowią fundament dla modułu symulacyjnego, przechowując odpowiednio matematyczny opis łańcucha kinematycznego oraz rzeczywiste pliki przestrzenne STL wyeksportowane ze środowiska CAD. Katalog `launch/` zawiera skrypty rozruchowe w języku Python, które automatyzują proces podnoszenia wielu węzłów symulacyjnych, wizualizacyjnych oraz mostów komunikacyjnych jednocześnie.

4.3 Model symulacyjny w Gazebo

Przed wdrożeniem i testowaniem algorytmów sterowania na rzeczywistym obiekcie fizycznym, przeprowadzono proces modelowania i weryfikacji w wirtualnym środowisku symulacyjnym. Pozwala to na zminimalizowanie ryzyka uszkodzenia sprzętu w wyniku niestabilności algorytmów regulacji (np. zjawiska rezonansu lub błędów w ograniczeniach przestrzennych).

4.3.1 Definicja kinematyki - URDF i modele STL

Model efektora został przeniesiony do przestrzeni wirtualnej przy użyciu formatu URDF (Unified Robot Description Format) sprzężonego z językiem makr XACRO. Struktura ta definiuje robota jako graf skierowany, w którym węzłami są fizyczne bryły, a krawędziami połączenia kinematyczne. W dołączonym pliku `turret.urdf.xacro` zdefiniowano trzy główne człony: nieruchomą podstawę (`base_link`), obrotowe ramię poziome (`pan_link`) oraz ruchomą głowicę wertykalną (`tilt_link`). Pomiedzy nimi zdefiniowano połączenia typu `revolute`, narzucając im programowe limity wychyleń zgodne z rzeczywistością mechaniczną.

W celu wiernego odwzorowania gabarytów i rozkładu mas, jako geometrie kolizyjne (`<collision>`) oraz wizualne (`<visual>`) wczytano przestrzenne pliki STL z katalogu `meshes/`. Modele te zostały uprzednio wyeksportowane ze środowiska Autodesk Inventor.

4.3.2 Wirtualna sensoryka i silnik fizyki

Do przeprowadzenia symulacji zachowania układu wykorzystano zaawansowane środowisko Gazebo (dawniej Ignition Gazebo)[cite: 9]. W obrębie definicji URDF umieszczono dedykowane wtyczki dla silnika symulacyjnego, które pełnią rolę cyfrowych bliźniaków fizycznych komponentów robota. Najistotniejszą z nich jest wirtualna kamera, zdefiniowana na końcu łańcucha kinematycznego (na członie `camera_link`)[cite: 5, 6]. Sensor ten generuje syntetyczny strumień wideo oraz dane macierzowe, zachowując przy tym parametry fizycznego układu optycznego[cite: 6]. Kąt widzenia (FOV) ustalono na poziomie 1.396 radiana, rozdzielczość na 640×480 pikseli (format kodowania przestrzeni barw RGB888), natomiast częstotliwość odświeżania na 30 Hz[cite: 6, 7]. Poniższy fragment kodu z pliku definiującego kinematykę wieżyczki prezentuje wdrożenie tego sensora oraz konfigurację tematu sieciowego dla systemu ROS 2[cite: 6, 7]:

```

1  <gazebo reference="camera_link">
2    <sensor name="main_camera" type="camera">
3      <camera>
4        <horizontal_fov>1.396</horizontal_fov>
5        <image>
6          <width>640</width>
7          <height>480</height>
8          <format>R8G8B8</format>
9        </image>
10       <clip>
11         <near>0.02</near>
12         <far>100.0</far>
13       </clip>
14     </camera>

```

```

15     <always_on>1</always_on>
16     <update_rate>30</update_rate>
17     <visualize>true</visualize>
18     <topic>camera/image_raw</topic>
19 </sensor>
20 </gazebo>

```

Za wprawianie symulowanych członów konstrukcyjnych w ruch odpowiada wtyczka kontrolera trajektorii stawów (ang. Joint Position Controller)[cite: 8]. Narzędzie to zastępuje fizyczne silniki krokowe NEMA 17 i układy sterujące Pololu, realizując przemieszczenia bezpośrednio w silniku fizyki przy użyciu wewnętrznego regulatora PID[cite: 8]. Otrzymuje ono żądany kąt za pomocą dedykowanego tematu ROS i aplikuje odpowiedni moment siły na wirtualny wał[cite: 8]. Przykładowa implementacja tego węzła wykonawczego dla osi wertykalnej (TILT) została zdefiniowana następująco[cite: 8]:

```

1  <gazebo>
2    <plugin filename="libignition-gazebo-joint-position-
      controller-system.so"
3      name="
          ignition::gazebo::systems::JointPositionController"
      >
4    <joint_name>tilt_joint</joint_name>
5    <topic>model/pan_tilt_turret/joint/tilt_joint/cmd_pos</
      topic>
6    <p_gain>5.0</p_gain>
7    <i_gain>0.1</i_gain>
8    <d_gain>0.5</d_gain>
9    </plugin>
10 </gazebo>

```

Integralną częścią całego środowiska symulacyjnego jest zamknięty wirtualny świat, w którym wieżyczka przeprowadza proces śledzenia. Środowisko to zostało zdefiniowane w pliku `target_world.sdf` i korzysta z silnika fizyki ODE (ang. Open Dynamics Engine)[cite: 9]. Oprócz podstawowych uwarunkowań takich jak grawitacja, oświetlenie kierunkowe czy płaszczyzna podłoża, wykreowano w nim dynamiczny obiekt referencyjny, nazywany kulą treningową[cite: 9, 10, 11, 12]. Obiekt ten powołano jako encję typu `actor`, co pozwala na jego przemieszczanie się w sposób deterministyczny, z pominięciem obciążeń wynikających z przeliczania rozbudowanej fizyki zderzeń[cite: 12].

Kulka o promieniu 0.15 m i intensywnie czerwonym kolorze porusza się w pętli zamkniętej po zdefiniowanych punktach orientacyjnych (ang. waypoints), rysując w przestrzeni trajektorię o kształcie kwadratu[cite: 12, 13]. Węzły trasy obejmują jednocześnie przemieszczenia w osiach X, Y oraz Z (np. od wysokości 0.5 m do 1.2 m), zmuszając oba

stawy wieżyczki (PAN i TILT) do ciągłej, zsynchronizowanej pracy[cite: 13]. Odpowiedzialny za ten ruch fragment kodu przedstawiono poniżej[cite: 12, 13]:

```

1      <actor name="target_ball">
2          <link name="link">
3              <visual name="visual">
4                  <geometry><sphere><radius>0.15</radius></sphere></
                    geometry>
5                  <material>
6                      <ambient>1 0 0 1</ambient>
7                      <diffuse>1 0 0 1</diffuse>
8                  </material>
9              </visual>
10         </link>
11         <script>
12             <loop>true</loop>
13             <delay_start>0.0</delay_start>
14             <auto_start>true</auto_start>
15             <trajectory id="0" type="square">
16                 <waypoint><time>0.0</time><pose> 1.5 3.0 0.5 0 0 0</
                    pose></waypoint>
17                 <waypoint><time>2.0</time><pose>-1.5 3.0 0.5 0 0 0</
                    pose></waypoint>
18                 <waypoint><time>4.0</time><pose>-1.5 3.0 1.2 0 0 0</
                    pose></waypoint>
19                 <waypoint><time>6.0</time><pose> 1.5 3.0 1.2 0 0 0</
                    pose></waypoint>
20                 <waypoint><time>8.0</time><pose> 1.5 3.0 0.5 0 0 0</
                    pose></waypoint>
21             </trajectory>
22         </script>
23     </actor>

```

Tak przygotowane i w pełni zautomatyzowane środowisko pozwala algorytmom analitycznym powtarzalnie uczyć się reakcji na zadany bodziec ruchowy, co jest bezpośrednio wykorzystywane w procesie samostrojzenia (auto-tuningu) optymalnych nastaw regulatora PID.

4.3.3 Wizualizacja w środowisku Foxglove

Ze względu na konieczność nowoczesnego i wydajnego obrazowania przepływu danych telemetrycznych, klasyczne narzędzie RViz2 zostało w wielu aspektach zastąpione przez

platformę Foxglove Studio. Dzięki instalacji pakietu `ros-humble-foxglove-bridge`, symulowany strumień wideo z Gazebo, a także bieżące parametry odchylenia kąтового poszczególnych stawów (TF) są strumieniowane na zewnątrz kontenera przez protokół WebSocket. Foxglove pozwala na konstruowanie wysoce responsywnych pulpitów analitycznych, w których zintegrowano widok przestrzenny 3D z nałożonymi wektorami sił oraz macierze obrazu RGB.

4.3.4 Algorytm samouczenia i optymalizacji nastaw (Auto-tuning)

Kluczowym elementem badawczym opracowanym w środowisku symulacyjnym był algorytm poszukujący optymalnych nastaw regulatora PID. Zamiast manualnie dobierać wzmocnienia na obiekcie fizycznym, w wirtualnym świecie (plik `tracking_world.sdf`) umieszczono sferyczny obiekt o zadanym kolorze, podlegający ciągłemu ruchowi harmonicznemu.

Zaimplementowany węzeł analityczny w ROS 2 cyklicznie uruchamia symulację śledzenia, perturbując parametry wektora nastaw $K = [K_p, K_i, K_d]$. Algorytm ten na podstawie syntetycznego obrazu oblicza w czasie rzeczywistym uchyb średniokwadratowy (RMSE) położenia pikseli obiektu od centrum kamery. Po każdej iteracji wirtualnego ruchu, system automatycznie koryguje nastawy w kierunku gradientu spadku błędu, zachowując stabilność pętli sprzężenia zwrotnego. Po konwergencji algorytmu i ustaleniu optymalnych parametrów w sterylnym środowisku wirtualnym, wyliczone nastawy są walidowane i przenoszone jako wartości startowe do interfejsu graficznego `turret_gui.py` sterującego fizycznym obiektem.

Rozdział 5

Algorytmy wizyjne i układy sterowania

5.1 Implementacja algorytmów detekcji i śledzenia

System wizyjny demonstratora został zrealizowany w architekturze rozproszonej, w której wyodrębniono węzeł akwizycyjno-obliczeniowy oparty na mikrokomputerze Raspberry Pi oraz nadrzędną stację operatorską. W celu maksymalizacji wydajności obliczeniowej oraz minimalizacji opóźnień transmisji, skrypty wizyjne na jednostce pokładowej uruchamiane są natywnie w systemie operacyjnym Raspberry Pi OS, z pominięciem warstw wirtualizacji. Detekcja celu opiera się na kaskadowej analizie obrazu z wykorzystaniem biblioteki OpenCV. W pierwszej fazie algorytm wykorzystuje metodę odejmowania tła do wykrywania ruchu, co pozwala na dynamiczne wyznaczenie zawężonego obszaru zainteresowania (ROI). Dopiero w obrębie tego obszaru następuje progowanie w przestrzeni barw HSV. Takie podejście drastycznie redukuje obciążenie procesora, eliminując konieczność analizy całej klatki obrazu.

Aby zapewnić ciągłość śledzenia w przypadku chwilowej utraty widoczności obiektu na skutek okluzji, w systemie zaimplementowano dyskretny filtr Kalmana pełniący funkcję estymatora stanu. Algorytm ten, na podstawie wektorów pozycji z poprzednich klatek, dokonuje predykcji przyszłego położenia celu, co zapobiega gwałtownym skokom uchybu regulacji. Całość procesu monitorowana jest przez dedykowany interfejs operatorski (GUI) zrealizowany przy użyciu biblioteki PyQt5. Aplikacja ta wizualizuje na żywo obraz z nałożonymi znacznikami obszaru śledzenia, maskę binarną przydatną do kalibracji warunków oświetleniowych, a także pozwala na asynchroniczną rejestrację danych pomiarowych do plików środowiska analitycznego bez obciążania pętli głównej mikrokontrolera.

5.1.1 Węzeł akwizycyjno-obliczeniowy

Zasadniczym elementem oprogramowania pokładowego jest skrypt analityczny realizujący proces przetwarzania obrazu i wypracowywania sygnałów sterujących. Proces ten rozpoczyna się od sprzętowej akwizycji danych wizyjnych. Zamiast obciążać główny skrypt w języku Python obsługą matrycy światłoczułej na niskim poziomie, wykorzystano wbudowane w system Linux narzędzia do obsługi potoku wideo. Strumień generowany jest jako niezależny proces w tle za pomocą wywołania powłoki systemowej, która kompresuje obraz do formatu MJPEG i udostępnia go na lokalnym porcie protokołu TCP:

```
1 while true; do rpircam-vid -n -t 0 --width 640 --height 480 --
    framerate 30 --codec mjpeg --listen -o tcp://0.0.0.0:5000;
    sleep 1; done
```

Główny program analityczny, zaimplementowany w klasie **FastTurretTracker**, łączy się z tak utworzonym lokalnym gniazdem sieciowym. Aby zapobiec powstawaniu opóźnień wynikających z buforowania ramek, proces pobierania obrazu odseparowano od procesu jego analizy. Zastosowano paradygmat programowania wielowątkowego, w którym dedykowany wątek roboczy (działający w trybie demona) nieustannie nadpisuje współdzieloną zmienną `latest_frame` najnowszą dostępną klatką. Pętla główna programu działa w oparciu o maszynę stanów, która determinuje aktualny tryb pracy algorytmu: poszukiwanie (SEARCHING), weryfikację (VERIFYING), śledzenie (TRACKING) oraz predykcję (PREDICTING).

W stanie poszukiwania system analizuje globalny ruch w kadrze. Wykrycie obiektu o polu powierzchni przekraczającym zadany próg uruchamia obliczanie momentów przestrzennych obrazu (funkcja `cv2.moments`), co pozwala na wyznaczenie geometrycznego środka ciężkości i zdefiniowanie dynamicznego obszaru zainteresowania (ROI). Następuje przejście do stanu weryfikacji, w którym aplikowana jest maska koloru w przestrzeni HSV. Właściwa logika śledzenia z wykorzystaniem estymatora stanu uruchamiana jest dopiero po pomyślnej weryfikacji barwy obiektu, co obrazuje poniższy fragment implementacji:

```
1 if target_found:
2     self.state = "TRACKING"
3     self.laser_state = 1
4
5     # Korekcja estymatora Kalmana
6     measurement = np.array([[np.float32(cx)], [np.float32(cy)]])
7     self.kalman.correct(measurement)
8
9     # Wyznaczenie uchybu regulacji
10    error_x = center_x - cx
11    error_y = center_y - cy
```

Wektor uchybu, stanowiący różnicę pomiędzy współrzędnymi estymowanymi przez filtr Kalmana a centralnym punktem matrycy obrazowej, przekazywany jest następnie do algorytmu sterowania (PID lub trójpołożeniowego). Równoległe z procesem obliczeniowym, skrypt dokonuje kompresji zmodyfikowanej klatki obrazu oraz maski binarnej do formatu JPEG (jako ciąg bajtów) i za pomocą biblioteki ZeroMQ publikuje je asynchronicznie w przestrzeni adresowej, gotowe do odbioru przez stację nadrzędną.

5.1.2 Nadrzędna stacja operatorska i interfejs GUI

Środowisko operatorskie stanowi kluczowy element pętli sprzętowo-programowej, realizując zadania nadrzędnej interpretacji danych wizyjnych, dystrybucji nastaw oraz zarządzania stanem pracy robota. Interfejs graficzny użytkownika (GUI), zaimplementowany przy użyciu biblioteki PyQt5, komunikuje się asynchronicznie z mikrokomputerem pokładowym. Podstawowym zadaniem aplikacji jest bezkolizyjny odbiór i transformacja surowego strumienia wideo formatu 640×480 pikseli, przesyłanego jako zserializowana macierz bajtów JPEG przez protokół ZeroMQ. Za pomocą zapytań nieblokujących oznaczonych flagą `zmq.NOBLOCK`, wywoływanych cyklicznie przez sprzętowy zegar systemowy `QTimer` z częstotliwością 60 Hz, system odciąża wątek główny interfejsu (ang. UI thread), eliminując ryzyko zamrażania ekranu podczas intensywnej transmisji.

Odebrany strumień binarny, oznaczony odpowiednim nagłówkiem tematycznym (np. `bŻGB`), jest natychmiastowo dekodowany w pamięci RAM stacji roboczej do formatu macierzy NumPy, co pozwala na pełne odzyskanie surowej klatki obrazu. Następnie macierz ta jest rzutowana na strukturę `QImage`. W celu optymalizacji wydajności zrezygnowano z kosztownej obliczeniowo konwersji przestrzeni barw – zamiast tego zastosowano flagę `Format_BGR888`, która pozwala frameworkowi Qt na natywne renderowanie standardu BGR wykorzystywanego przez bibliotekę OpenCV. Ostateczne wyświetlenie obrazu w oknie aplikacji realizowane jest poprzez przypisanie wygenerowanej mapy pikseli do obiektu typu `QLabel` za pomocą komponentu `QPixmap`:

```

1 if topic == b"RGB":
2     np_arr = np.frombuffer(msg, np.uint8)
3     frame = cv2.imdecode(np_arr, cv2.IMREAD_COLOR)
4     self.latest_rgb_bgr = frame
5
6     # Rzutowanie macierzy BGR na obiekt graficzny Qt
7     qimg = QImage(frame.data, frame.shape[1], frame.shape[0],
8                   frame.shape[2] * frame.shape[1], QImage.
9                   Format_BGR888)
10    self.lbl_rgb.setPixmap(QPixmap.fromImage(qimg))

```

Dzięki tak poprowadzonej transformacji danych, operator ma możliwość bezpośred-

niej, wizualnej weryfikacji sprzężenia zwrotnego układu, obserwując w czasie rzeczywistym geometryczny środek ciężkości celu, dynamicznie wyznaczone granice obszaru zainteresowania (ROI) oraz stopień filtracji szumów na równoległym podglądzie maski binarnej. Najważniejszą funkcjonalnością architektury interfejsu nadrzędnego jest strukturalne i deterministyczne separowanie stanów pracy urządzenia poprzez wymuszenie trybu automatycznego (AUTO) bądź ręcznego (MANUAL). Przełączanie to redefiniuje cały potok przepływu informacji w sieci lokalnej i zmienia rolę stacji operatorskiej z monitorującej na nadrzędną jednostkę sterującą. Za implementację tej logiki oraz dystrybucję komend wyboru struktur regulacji odpowiadają dedykowane metody asynchroniczne:

```

1 def change_mode(self):
2     mode = "AUTO" if self.radio_auto.isChecked() else "MANUAL"
3     self.pub_socket.send_multipart([b"MODE", mode.encode('utf-8')
4                                     ])
5
6 def change_controller(self):
7     ctrl = "PID" if self.radio_pid.isChecked() else "BANG_BANG"
8     self.pub_socket.send_multipart([b"CTRL_TYPE", ctrl.encode('
9                                     utf-8')])

```

W trybie automatycznym (AUTO) skrypt `tracker.py` na Raspberry Pi zachowuje pełną autonomię decyzyjną. Interfejs graficzny pełni wówczas funkcję nadzorczą – przesyła do węzła obliczeniowego wektory nastaw regulatorów (K_p , K_i , K_d) oraz współrzędne wzorcowe barwy HSV, pobierane interaktywnie za pomocą narzędzia pipety bezpośrednio z macierzy wyświetlanego obrazu.

W momencie aktywacji trybu ręcznego (MANUAL) za pomocą komendy sieciowej wysyłanej na topologii ZeroMQ, kaskada algorytmów wizyjnych na Raspberry Pi zostaje programowo zmostkowana. Aplikacja nadrzędna przejmuje bezpośrednią kontrolę nad pozycjonowaniem wieżyczki, wysyłając jawne, absolutne współrzędne kątowe wprowadzone przez operatora w polach tekstowych interfejsu. Współrzędne te, po odebraniu przez mikrokomputer, są natychmiastowo przekierowywane na interfejs szeregowy UART do mikrokontrolera ESP32, co pozwala na zdalne, manualne testowanie limitów mechanicznych konstrukcji oraz pozycjonowanie wiązki lasera celowniczego bez udziału algorytmów OpenCV.

Uzupełnieniem tak zaprojektowanego środowiska diagnostycznego jest moduł rejestracji telemetrycznej. Sterowany bezpośrednio z poziomu dedykowanego przycisku w GUI, wysyła komendy inicjujące oraz kończące sekwencję zapisu danych do pliku o rozszerzeniu CSV. Umożliwia to precyzyjne wyizolowanie i utrwalenie przebiegów uchybu regulacji dla konkretnych scenariuszy ruchowych, co stanowi bezpośrednią podstawę do późniejszej weryfikacji i matematycznego porównania efektywności zaimplementowanych praw sterowania.

5.2 Implementacja komunikacji

Wymiana informacji w systemie odbywa się dwutorowo, wykorzystując optymalnie dobrane protokoły dla każdej z warstw. Komunikacja telemetryczna oraz przesyłanie strumienia wideo pomiędzy Raspberry Pi a stacją operatorską realizowane są bezprzewodowo w sieci lokalnej (TCP/IP). W tym celu zaimplementowano asynchroniczną bibliotekę ZeroMQ, wykorzystującą wzorzec projektowy publikuj-subskrybuj (PUB/SUB). Mikrokomputer cyklicznie publikuje zserializowane macierze obrazu oraz stany na porcie 5555, natomiast odbiera komendy i nastawy regulatorów na porcie 5556. Zastosowanie lekkiego middleware’u zamiast rozbudowanych systemów wizyjnych znacząco odciąża stos sieciowy.

Warstwa wykonawcza, odpowiedzialna za przekazywanie wysterowania do mikrokontrolera ESP32, bazuje na przewodowej komunikacji szeregowej UART przesyłanej interfejsem USB-C z prędkością 115200 bodów. W celu uodpornienia systemu na ewentualne przekłamanie transmisji, ramka danych przesyłana jest w postaci parsowalnego łańcucha znaków ASCII, zawierającego docelowe wartości kątowe dla obu osi mechanicznych oraz stan lasera celowniczego.

5.3 Implementacja algorytmów sterowania silnikami

Zadaniem mikrokontrolera ESP32 jest ciągła translacja otrzymanych współrzędnych kątowych na fizyczne sygnały sterujące dla układów wykonawczych. Wartość zadana w stopniach przeliczana jest na dyskretną liczbę impulsów kierowanych do sterowników silników krokowych. Wykorzystywana w programie zależność matematyczna dla wygenerowania niezbędnej liczby kroków opisana jest równaniem:

$$N_{krokow} = \frac{\theta_{zadana}}{360^{\circ}} \cdot S \cdot \mu \cdot i$$

gdzie S oznacza podstawową rozdzielczość kątową silnika wynoszącą 200 kroków na obrót, μ stanowi mnożnik mikrokroku (ustalony sprzętowo na 8), natomiast i definiuje przekładnię mechaniczną zastosowaną w danej osi napędowej.

Wygenerowanie płynnego ruchu zrealizowano w oparciu o bibliotekę AccelStepper, która wprowadza trapezowy profil prędkości z narzuconym ograniczeniem przyspieszenia. Zastosowanie generatora trajektorii zamiast blokujących instrukcji opóźnień pozwala na asynchroniczny odbiór nowych nastaw z portu szeregowego w trakcie trwania ruchu. Narzucenie limitów przyspieszenia jest dodatkowo kluczowe dla ochrony układu zasilania przed stanami nieustalonymi. Gwałtowny rozruch obu silników generuje mordercze piki prądowe na układach Pololu 36v4, co przy braku buforowania może prowadzić do zjawiska brownoutu i niepożądanego restartu głównej jednostki obliczeniowej.

5.4 Synteza regulatora PID

Utrzymanie plamki lasera na poruszającym się obiekcie zrealizowano początkowo przy użyciu algorytmu opartego na klasycznym regulatorze PID. Przestrzeń uchybu zdefiniowano w dziedzinie pikseli, odległość środka ciężkości wykrytego obiektu od geometrycznego centrum matrycy kamery stanowi błąd wejściowy. Z uwagi na charakterystykę obiektu sterowania (silniki krokowe trzymające pozycję wprowadzają naturalne całkowanie w układzie), zrezygnowano z członu całkującego, implementując w praktyce regulator PD. Sygnał sterujący $u(t)$ opisany jest wzorem:

$$u(t) = K_p \cdot e(t) + K_d \cdot \frac{de(t)}{dt}$$

Aby zweryfikować optymalność heurystycznie dobranych nastaw, w ramach badań przeprowadzono syntezę z wykorzystaniem pierwszej metody Zieglera-Nicholsa (metody odpowiedzi skokowej w pętli zamkniętej). Procedura ta polegała na wyzerowaniu wzmocnienia różniczkującego ($K_d = 0$) i stopniowym zwiększaniu wzmocnienia proporcjonalnego K_p , aż do momentu wprowadzenia platformy w stan niegasnących oscylacji. Zanotowana wartość wzmocnienia krytycznego K_{kr} oraz odczytany z logów systemowych okres oscylacji T_{kr} posłużyły do wyznaczenia docelowych parametrów regulatora. Na podstawie tabel Zieglera-Nicholsa dla regulatora PD nastawy te wyrażają się empirycznymi relacjami $K_p = 0.8 \cdot K_{kr}$ oraz $K_d = K_p \cdot 0.125 \cdot T_{kr}$.

5.5 Synteza regulatora trójpołożeniowego

W celach komparatystycznych w systemie zaimplementowano alternatywny, nieliniowy algorytm sterowania oparty na regulatorze trójpołożeniowym (typu Bang-Bang). W przeciwieństwie do regulatora ciągłego, wymusza on stałą prędkość ruchu efektora skierowaną w stronę uchybu, przyjmując jedynie trzy stany wyjściowe. Kluczowym parametrem tego układu jest szerokość strefy nieczułości (ang. deadband) zdefiniowana wokół punktu docelowego.

Synteza tego regulatora stanowiła kompromis pomiędzy dokładnością pozycjonowania a stabilnością energetyczną układu. Zbyt wąska strefa nieczułości wywoływała zjawisko chatteringu, charakteryzujące się szybkimi oscylacjami wokół zera, co prowadziło do drastycznych zapadów napięcia wskutek ciągłych rewersji silników. Dobór optymalnej strefy nieczułości oraz maksymalnej prędkości korekcyjnej został wyznaczony doświadczalnie, gwarantując zatrzymanie mechaniki przed wyjściem obiektu poza tolerowany obszar ramki z jednoczesnym uwzględnieniem opóźnień transportowych wprowadzanych przez analizę wizyjną. Wykresy odpowiedzi skokowej dla obu wariantów sterowania posłużyły do rzetelnej oceny wydajności zastosowanych algorytmów.

Rozdział 6

Badania

6.1 Metodyka badań

6.1.1 stanowisko badawcze

6.2 Analiza działania regulatora trójpołożeniowego

6.3 Strojenie i analiza działania regulatora PID

6.4 Porównanie skuteczności systemów

Rozdział 7

Podsumowanie

7.1 Rozwiązanie problemu badawczego

7.2 Ocena osiągniętych wyników

7.3 Wnioski i rekomendacje

7.4 Perspektywy rozwoju i dalszych badań

- syntetyczny opis wykonanych prac
- wnioski
- możliwość rozwoju, kontynuacji prac, potencjalne nowe kierunki
- Czy cel pracy zrealizowany?

Bibliografia

- [1] Mohamed Abdelkader, Khaled Gabr, Imen Jarraya, Abdullah Almusalami i Anis Koubaa. „SMART-TRACK: A Novel Kalman Filter-Guided Sensor Fusion for Robust UAV Object Tracking in Dynamic Environments”. W: *IEEE Sensors Journal* 25.2 (2025), s. 3086–3098.
- [2] Martin Dix, Welf-Guntram Drossel, Berthold Schlecht, Ruben Bauer, Verena Kräusel, Mike Lahl, Carsten Ulrich, Eric Hensel, Joachim Regel, Jonas Böttger i Thomas Rosenlöcher. „Potentials and limitations in production and use of herringbone gearings for high-performance gearboxes”. W: *CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology* 45 (2023), s. 151–161.
- [3] James Kemesi, Young Chang, Pappu Kumar Yadav i Mohammad Ashik Alahe. „Comparing Global Shutter and Rolling Shutter Cameras for Pattern Detection in Motion on a Ground Robot”. W: *Proceedings of the 16th International Conference on Precision Agriculture*. International Society of Precision Agriculture. Manhattan, Kansas, USA, 2024.
- [4] Stefan Lauxtermann, Adam Lee, John Stevens i Atul Joshi. *Comparison of Global Shutter Pixels for CMOS Image Sensors*. Spraw. tech. Presented at IEEE Workshop on Charge-Coupled Devices and Advanced Image Sensors. Camarillo, CA, USA: Teledyne Imaging Sensors, 2005.
- [5] Hang Li, Gaoliang Peng, Xiaobiao Shan, Mingyuan Zhao, Wei Zhang, Jinghan Wang i Feng Cheng. „Realizing high-speed target tracking by using multi-rate feedforward predictive control for the acquisition, tracking, and pointing system”. W: *Defence Technology* 49 (2025), s. 137–151.
- [6] Shuai Mo, Dongdong Wang, Boyan Chang, Xinhao Zhao i Haruo Houjoh. „Nonlinear dynamic characteristics analysis of herringbone gear transmission system with tooth root crack”. W: *Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation* 142 (2025), s. 108572.
- [7] Hiroyuki Niino, Yoshihisa Harada, Kenji Anzai, Masafumi Matsushita, Koichi Furukawa, Michiteru Nishino, Akira Fujisaki i Taizo Miyato. „Laser cutting of carbon

- fiber reinforced plastics (CFRP and CFRTP) by IR fiber laser irradiation.” W: *Journal of Laser Micro/Nanoengineering* 11.1 (2016).
- [8] J. Pantsar-Kujanpää i in. „Absorptivity of a diode laser at 940 nm in steels with different surface conditions”. W: *Journal of Laser Applications* 16.1 (2004), s. 46–54.
 - [9] Ulzhalgas Seidaliyeva, Daryn Akhmetov, Lyazzat Ilipbayeva i Eric T. Matson. „Real-Time and Accurate Drone Detection in a Video with a Static Background”. W: *Sensors* 20.14 (2020).
 - [10] Sohee Son, Jeongin Kwon, Hui-Yong Kim i Haechul Choi. „Tiny Drone Tracking Framework Using Multiple Trackers and Kalman-based Predictor”. W: *KSII Transactions on Internet and Information Systems* 15.11 (2021), s. 2412–2429.
 - [11] *Specifications for Nichia Blue Laser Diode Part No. NUBB23*. Datasheet. Nichia Corporation. 2023.
 - [12] Kevin Tandi, Xiang Dai, Chinmay Talegaonkar, Gal Mishne i Nick Antipa. „RnG-Cam: High-speed video from rolling & global shutter measurements”. W: *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*. IEEE, 2025, s. 8830–8840.
 - [13] R. Tiruvenkadam i Others. „Analysis of propeller material properties for UAV applications”. W: *Journal of Physics: Conference Series* 2925.1 (2024), s. 012002.

Dodatki

Dokumentacja techniczna

Spis skrótów i symboli

DNA kwas deoksyrybonukleinowy (ang. *deoxyribonucleic acid*)

MVC model – widok – kontroler (ang. *model-view-controller*)

N liczebność zbioru danych

μ stopnień przyleżności do zbioru

$\mathbb{E}$ zbiór krawędzi grafu

$\mathcal{L}$ transformata Laplace’a

Lista dodatkowych plików, uzupełniających tekst pracy (jeżeli dotyczy)

W systemie do pracy dołączono dodatkowe pliki zawierające:

- źródła programu,
- zbiory danych użyte w eksperymentach,
- film pokazujący działanie opracowanego oprogramowania lub zaprojektowanego i wykonanego urządzenia,
- itp.

Spis rysunków

Spis tablic