

MINGGU 1 : KENALI BAHAYA LISTRIK & BERTINDAKLAH DENGAN BENAR PADA KEADAAN DARURAT

01 May	<i>Lesson Learn :</i> SEORANG JUNIOR TEKNISI TERSENGAT LISTRIK Pada tanggal 8 September 2021 sekitar pukul 15:20 WITA, seorang junior teknisi (korban) dari PT. MKN bersama tiga pekerja lainnya berencana merapikan kabel telekomunikasi. Dua pekerja telah menyiapkan tangga di tiang kabel telekomunikasi yang akan digunakan, sementara pekerja lainnya berdiri di dekat gazebo. Saat merapikan kabel telekomunikasi, korban tersengat listrik dan meninggal dunia. Kejadian ini segera dilaporkan kepada Kepala Inspektur Tambang meskipun tidak dikategorikan sebagai Insiden Pertambangan. Berikut critical Factor dari kejadian ini : • Korban mengetahui bahwa ada jaringan listrik di bawah jaringan telekomunikasi tak lama setelah memanjat tiang telepon, tetapi dia tidak menghentikan pekerjaannya dan tidak mengendalikan risiko bahaya listrik (isolasi bahaya listrik). • Posisi kabel daya di bawah kabel telekomunikasi tidak sesuai dengan standar PUIL2000 Sumber : Laporan kecelakaan PT. KPC
02 May	Kenali Bahaya Listrik Bahaya listrik saat akan melakukan pekerjaan yang langsung berhubungan atau di daerah dekat listrik. Pekerjaan yang berhubungan atau di daerah dekat listrik harus dilakukan sesuai dengan prosedur kerja aman. Apabila prosedur kerja aman belum ada, maka harus dilakukan sebuah analisis keselamatan kerja (JSA), sehingga bahaya-bahaya yang berhubungan dengan atau di daerah dekat listrik dapat dikenali, dievaluasi dan dikendalikan untuk mencegah kejadian maupun kecelakaan yang berhubungan dengan listrik.
03 May	Kenali peralatan listrik yang memerlukan inspeksi. Kenali peralatan listrik yang memerlukan inspeksi. Menurut Elemen Pencegahan Kecelakaan Fatal 2.21 peralatan listrik yang memerlukan inspeksi secara rutin petugas kelistrikan adalah peralatan ringan, kabel extension heavy duty, mesin las, peralatan tidak bergerak dan unit pembumian. Sedangkan peralatan kantor seperti misalnya komputer, printer, mesin fotocopy, telpon dan charger-nya tidak memerlukan inspeksi rutin petugas kelistrikan.
04 May	Kenali bahaya dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang tidak sesuai untuk pekerjaan listrik. Kenali bahaya dengan mengenakan Alat Pelindung Diri atau APD yang tidak sesuai untuk melakukan pekerjaan kelistrikan. Di manapun Anda bekerja, perhatikan ketentuan pemakaian APD yang ada dan kenakan APD sesuai ketentuan. Bila Anda bekerja di daerah yang berpotensi bahaya listrik, kenakan APD yang direkomendasikan misalnya sepatu safety dan sarung tangan isolator. Pengenaan APD yang tidak sesuai, misalnya sepatu olahraga dan sarung tangan biasa, tidak akan melindungi pemakainya dari resiko tersengat listrik.
05 May	Waspada bahaya perkakas & peralatan listrik yang rusak. Waspada bahaya perkakas dan peralatan listrik yang rusak. Perkakas dan peralatan listrik yang rusak dapat diketahui dengan melakukan inspeksi. Pada saat melakukan inspeksi lakukan pemeriksaan secara visual pada isolasi kabel, kondisi fisik perkakas dan peralatan serta grounding apabila material peralatan dari jenis logam. Pasanglah Label Peralatan Rusak pada peralatan listrik yang mengalami kerusakan dan segera panggil personil yang telah setuju oleh PT KPC dibidang kelistrikan (petugas kelistrikan berwenang) untuk menindaklanjutinya.
06 May	Waspada bahaya bagian listrik yang terbuka. Waspada bahaya bagian listrik yang terbuka. Bagian listrik yang terbuka pada panel distribusi atau panel pompa di tambang, sangat berbahaya karena bisa mencelakai orang dan dapat menyebabkan kebakaran akibat arus pendek. Jika Anda menemukan bagian jaringan atau instalasi listrik yang terbuka, laporkan segera kepada atasan agar segera ditindaklanjuti.

PATUHI PROSEDUR ISOLATION & LOCKOUT, ANDA SELAMAT ORANG LAIN PUN SELAMAT



Edisi: Mei 2026

07 May	Waspadai bahaya jaringan yang kelebihan muatan/beban. Waspadai bahaya jaringan yang kelebihan muatan atau beban. Kelebihan beban atau muatan biasanya ditandai dengan <i>trip</i> pada jaringan itu. Bahaya kelebihan beban terjadi bila <i>circuit breaker</i> dan <i>settingnya</i> lebih besar daripada kapasitas asesoris yang terpasang pada jaringan itu. Bila kondisi ini terjadi maka jaringan tidak akan mengalami <i>trip</i> tetapi resiko kebakaran listrik dapat terjadi. Oleh karena itu, bila gejala - gejala kelebihan beban terdeteksi, matikan jaringan dan segera laporkan kepada petugas kelistrikan yang berwenang. Mematikan peralatan Listrik jika sudah tidak digunakan, hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya risiko kebakaran Listrik (<i>overheat</i>) dan bahkan dapat memperpanjang umur peralatan Anda. Pastikan untuk mencabutnya kapan pun memungkinkan, dan selalu cabut stekernya jika Anda meninggalkannya untuk waktu yang lama.
08 May	Waspadai genangan air jika terjadi kebakaran listrik. Waspadai genangan air jika terjadi kebakaran listrik. Hindari berdiri pada genangan air pada waktu kebakaran terjadi, karena kita tidak tahu apakah genangan air teraliri arus listrik atau tidak. Ingat! air merupakan penghantar arus listrik. Bila terjadi kebakaran listrik, jangan gunakan air atau pemadam api cair untuk memadamkannya. Gunakan pemadam kebakaran yang sesuai.
09 May	Waspadai bahaya bekerja didekat saluran udara. Waspadai bahaya bekerja didekat saluran udara bertegangan tinggi. Bahaya saluran udara tegangan tinggi biasanya terdapat pada jaringan yang melintasi jalan raya dan mengancam keselamatan kendaraan <i>high load</i> seperti crane atau lowboy yang sedang mengangkut alat berat atau backhoe yang sedang bekerja di sekitar saluran udara itu. Selain itu, bahaya saluran udara tegangan tinggi juga mengancam keselamatan pekerja penebangan pohon di sekitar jaringan itu. Laporkan kepada bagian Power Distribution di Power Station sebelum melakukan pekerjaan di sekitar atau melintasi saluran udara tegangan tinggi dengan kendaraan <i>high load</i>.
MINGGU 2: HANYA PEMEGANG KIMPER LISTRIK YANG DIJINKAN UNTUK MELAKUKAN PEKERJAAN KELISTRIKAN	
10 May	Ikuti sesi <i>Electrical Awareness</i>. Ikuti sesi <i>Electrical Awareness</i>, karena melalui sesi <i>Electrical Awareness</i> ini dapat membantu Anda untuk mampu mengenali bahaya listrik ditempat kerja dan mengetahui bagaimana cara untuk menaggulangnya.
11 May	Pastikan kesehatan pekerja di bidang kelistrikan. Pastikan kesehatan setiap pekerja di bidang kelistrikan. Selain prasyarat kesehatan fisik secara umum, mengingat pekerjaannya yang berhubungan dengan pengidentifikasian warna kabel, seseorang yang buta warna tidak diizinkan untuk bekerja di bidang kelistrikan.
12 May	Pastikan kompetensi pekerja yang memasang peralatan listrik. Pastikan kompetensi pekerja yang memasang peralatan listrik. Pemasangan peralatan listrik di wilayah KPC harus dilakukan oleh petugas kelistrikan yang telah memiliki Kimper Elektrik. Bila ada seseorang yang akan memasang peralatan listrik di wilayah KPC tetapi yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan Kimper Elektrik di kartu tanda pengenalnya, berarti yang bersangkutan telah melanggar Aturan Baku KPC nomor 1 bagian 4. Segera laporkan hal itu kepada atasan atau petugas safety di lingkungan kerja Anda.
13 May	Pastikan kompetensi pekerja yang melakukan perawatan peralatan listrik. Pastikan kompetensi pekerja yang melakukan perawatan peralatan listrik. Perawatan peralatan listrik di wilayah KPC hanya boleh dilakukan oleh petugas kelistrikan yang telah memiliki Kimper Elektrik. Jangan biarkan orang yang tidak memiliki Kimper Elektrik melakukan perawatan peralatan listrik, karena hal itu akan membahayakan keselamatan orang tersebut dan pemakai peralatan listrik.
14 May	Pastikan inspeksi kelistrikan dilakukan inspektor yang berwenang. Pastikan inspeksi kelistrikan dilakukan oleh inspektor yang berwenang. Di area kerja KPC, inspeksi kelistrikan hanya boleh dilakukan oleh petugas kelistrikan yang telah memiliki Kimper Elektrik. Inspektor akan memasang inspection tag pada peralatan listrik yang layak digunakan dengan mencantumkan pula tanggal kapan inspeksi berikutnya harus dilakukan.

PATUHI PROSEDUR ISOLATION & LOCKOUT, ANDA SELAMAT ORANG LAIN PUN SELAMAT



Edisi: Mei 2026

15 May	Pastikan operator kendaraan <i>high load</i> mengenali bahaya saluran udara tegangan tinggi. Pastikan operator kendaraan <i>high load</i>, misalnya crane (baca: krein), lowboy dan backhoe yang bekerja atau melintasi saluran udara tegangan tinggi, mengenali bahaya saluran udara tegangan tinggi tersebut. Resiko tersengat listrik terjadi apabila alat yang dioperasikan menabrak, menyentuh atau terkena induksi arus listrik bertegangan tinggi. Sebelum melintasi atau bekerja di sekitar saluran udara tegangan tinggi, para operator atau supervisornya harus melapor terlebih dahulu ke bagian Power Distribution.
16 May	Jangan gunakan material penghantar listrik untuk menolong korban aliran listrik. Jangan gunakan material penghantar listrik pada keadaan darurat listrik. Bila sumber listrik tidak dapat diputuskan, tekan atau dorong korban agar terlepas dari kontak dengan listrik menggunakan material yang tidak menghantarkan listrik misalnya kayu kering, plastik, karet atau kain kering. Jangan menggunakan material penghantar listrik dari jenis logam atau material basah. Dengan menggunakan material yang tidak menghantarkan listrik, tindakan pemberian pertolongan dilakukan tanpa membahayakan keselamatan pemberi pertolongan.
MINGGU 3 : PASTIKAN SEMUA INSTALASI LISTRIK DALAM KEADAAN AMAN	
17 May	Lakukan inspeksi peralatan listrik secara rutin. Lakukan inspeksi peralatan listrik secara rutin. Sebagian besar peralatan listrik yang digunakan di lapangan memerlukan inspeksi rutin. Frekuensi inspeksi peralatan – peralatan listrik itu ditentukan berdasarkan paparan terhadap bahaya listrik bagi para penggunaannya, misalnya: ▪ Peralatan ringan, kabel extension heavy duty dan mesin las harus diinspeksi setiap tiga bulan, dan ▪ Peralatan tidak bergerak diinspeksi setahun sekali.
18 May	Pasang <i>earth leakage device</i> pada setiap genset dan General Power Outlet. Pasang <i>earth leakage device</i> pada setiap General Power Outlet (GPO) dan <i>portable</i> genset yang dilengkapi dengan GPO. <i>Earth leakage device</i> berfungsi untuk memutuskan arus bocor secara otomatis. Dengan terhentinya arus maka cedera karena terkena arus listrik dapat dihindari. Semua genset yang digunakan di daerah lease dan tambang KPC harus dipasang peralatan ini. Demikian juga dengan GPO.
19 May	Lakukan pengetesan <i>earth leakage device</i> secara rutin. Lakukan pengetesan <i>earth leakage device</i> secara rutin. <i>Lighting Plant</i> dan <i>portable</i> genset di tambang dilengkapi dengan perangkat <i>earth leakage device</i> yang memungkinkan pemutusan arus listrik bila arus hubung tanah atau arus hubung singkat terjadi. Perangkat ini disebut <i>Earth Leakage Circuit Breaker</i> atau disingkat ELCB. Perangkat ini harus dicek minimal sekali setahun untuk memastikan pembumian berfungsi dengan baik. Pastikan pengetesan dilakukan secara rutin dengan cara melihatnya pada label pengetesan ELCB atau pada hasil inspeksi.
20 May	Berikan label yang sesuai pada semua peralatan listrik. Berikan label yang sesuai pada semua instalasi dan peralatan listrik. Pemberian nomor jaringan, label bahaya pada <i>switchboard</i> dan label ON/OFF harus dilakukan untuk menghindari kemungkinan orang memegang atau menyentuh jaringan yang berarus. Bila Anda menemukan jaringan atau <i>switchboard</i> yang tidak dilengkapi dengan label, laporkan kepada atasan atau petugas safety.
21 May	Pasang pelindung kelebihan beban pada setiap instalasi listrik. Pasang pelindung kelebihan beban pada setiap instalasi listrik. Pelindung kelebihan beban ini biasanya berupa sekering atau fuse atau bisa juga berupa <i>circuit breaker</i>. Perangkat pengaman tersebut pada umumnya terpasang di panel distribusi. Bila kelebihan muatan atau arus pendek terjadi, sekering akan putus atau <i>circuit breaker</i> akan <i>trip</i> untuk memutus arus sehingga bahaya akibat listrik bisa dihindari. Apakah akibatnya bila kelebihan muatan terjadi sementara <i>circuit breaker</i> tidak berfungsi atau tidak ada? Jawabnya adalah: kebakaran!.
22 May	Hindari sambung – menyambung kabel extension. Hindari sambung – menyambung kabel extension. Penggunaan kabel extension yang disambung – sambung secara bercabang paralel yang melebihi daya kabel extension sangat berbahaya karena kabel extension hanya dirancang untuk mengalirkan arus sebesar yang telah ditentukan pada label kabel extension itu. Dengan kata lain, kabel itu bukan untuk digunakan

Edisi: Mei 2026

	untuk perbanyak atau sambung menyambung yang melebihi kapasitas daya kabel extension. Bila sambung-menyambung kabel extension dilakukan maka kabel yang digunakan akan rusak atau terbakar hingga terjadi arus pendek dan kebakaran.
23 May	Pastikan peralatan listrik dalam kondisi aman sebelum digunakan. Pastikan peralatan listrik dalam kondisi aman sebelum digunakan. Anda dilarang menggunakan peralatan listrik <i>portable</i> bila tampak tanda-tanda yang menunjukkan kondisi yang tidak aman akibat kerusakan, atau bila tidak dipasang dengan label inspeksi yang masih berlaku. Anda juga dilarang menggunakan <i>genset portable</i> atau sumber listrik AC lain yang bergerak yang tidak dipasang perangkat pembumian. Namun demikian, peralatan/aksesoris elektrik kantor tidak harus di-tes berkala atau dipasang label inspeksi yang masih berlaku.
MINGGU 4 : MENGENAL APA ITU NEARMISS	
24 May	Definisi Near-miss (dibaca "Nirmis) Near-miss yang dalam bahasa Indonesia adalah nyaris celaka atau hampir terjadi kecelakaan, yaitu suatu insiden di mana tidak ada cedera pribadi yang diderita maupun tidak ada kerusakan properti, tetapi dengan sedikit perubahan waktu atau posisi, kerusakan atau cedera dapat dengan mudah terjadi (Definisi OSHA). Ini adalah sinyal peringatan dini untuk mencegah kecelakaan yang lebih serius di masa depan.
25 May	Karakteristik Near-Miss ❖ Nyaris Celaka: Sesuatu yang merugikan hampir saja. Sedikit lagi terjadi kontak yang bisa menyebabkan kerugian. ❖ Tanpa Kerugian: Tidak ada cedera, penyakit, atau kerusakan yang signifikan, meskipun potensinya sangat besar. ❖ Peluang Belajar: Merupakan kesempatan berharga untuk mengidentifikasi bahaya dan memperbaiki sistem keselamatan sebelum kecelakaan nyata terjadi.
26 May	Contoh kejadian kategori Near-Miss ❖ Seseorang tergelincir di lantai licin tapi berhasil menyeimbangkan diri dan tidak jatuh. ❖ Dua forklift/ kendaraan hampir bertabrakan di sudut/ persimpangan jalan. ❖ Alarm gas beracun berbunyi, membuat pekerja segera keluar dari ruangan sebelum terpapar gas berbahaya. ❖ Seorang pekerja terjatuh dari tangga namun sempat berpegangan sehingga berhasil tidak terjatuh
27 May	Pentingnya Melaporkan Near-Miss Melaporkan Near-miss sangat penting karena: ❖ Membantu mengidentifikasi akar penyebab masalah (tindakan atau kondisi tidak aman). ❖ Memungkinkan perusahaan mengambil tindakan pencegahan, seperti memperbaiki peralatan atau prosedur, sehingga mencegah kecelakaan berulang. ❖ Menciptakan budaya keselamatan (<i>safety culture</i>) yang proaktif.
28 May	Laporkan Setiap Kejadian Nearmiss yang bersumber dari Bahaya di area kerja Terkait dengan proses pengenalan dan pengendalian bahaya yang bisa menyebabkan Near-miss, jika Anda tidak memiliki pengetahuan, keterampilan dan wewenang untuk mengendalikan bahaya yang berhubungan dengan pekerjaan Anda, maka laporkan kepada atasan atau pihak yang berwenang untuk mengendalikan bahaya tersebut. Namun apabila Anda memiliki wewenang dan kemampuan untuk mengendalikan bahaya, maka lakukan! Perlu diingatkan kembali: Melaporkan bahaya maupun near-miss untuk mencegah terjadinya kecelakaan merupakan tugas setiap karyawan!
29 May	Kenali nomor – nomor penting keadaan darurat Kenali nomor – nomor penting untuk melaporkan keadaan darurat, baik pada pesawat telepon maupun radio panggil. Emergency Services atau Rescue KPC bisa dihubungi melalui telepon nomor 3000 dan radio channel P1. Anda dapat menghubungi Rescue KPC menggunakan handphone di nomor 0549 52 3000 atau 0811 550 3000.
30 May	Hentikan pekerjaan yang tidak aman (part 1) Hentikan pekerjaan yang tidak aman. Pekerjaan yang tidak aman harus dihentikan karena bila terus dilakukan akan mengakibatkan kecelakaan. Pekerjaan dapat dilakukan kembali bila tindakan pengendalian terhadap bahaya yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut telah dilakukan. Setiap kegiatan dengan risiko signifikan harus dihentikan dan segera dilakukan



**PATUHI PROSEDUR ISOLATION &
LOCKOUT, ANDA SELAMAT ORANG LAIN
PUN SELAMAT**



Edisi: Mei 2026

	tindakan perbaikan/pencegahan. Pekerjaan hanya dapat dimulai lagi jika dilakukan pengendalian. Pemantauan dan peninjauan akan dilakukan terhadap proses penilaian risiko dan pengendaliannya. Setiap hasil pemantauan dan peninjauan harus dikomunikasikan kepada pihak yang relevan.
31 May	Hentikan pekerjaan yang tidak aman (part 2) Setiap kegiatan yang masih menunjukkan risiko menengah dan tinggi berdasar penilaian risiko setelah dikontrol harus diperbaiki dengan kontrol tambahan atau peluang perbaikan. Kegiatan dengan risiko akhir rendahpun, bila memungkinkan juga perlu dikontrol dengan kontrol tambahan atau peluang perbaikan. Pemantauan dan pelaporan akan dilakukan terhadap peluang perbaikan ini dalam bentuk Register Rencana Tindakan Perbaikan.