

INSTRUKSI KERJA PERBAIKAN LINE CATV

Referensi : PK-OPS-05 PROSEDUR KERJA PERBAIKAN

Revisi	Date	Alasan perubahan

Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Semua crew Telco	MKN Telco	Instruksi Kerja

Dibuat

Diperiksa dan Disahkan

Tanggal, 14 - 11 - 2025

Tanggal, 14 - 11 - 2025



(Rahmansyah)
Act. Supv Telco



(Joko Triono)
PJO

 Multi Kontrol Nusantara A Bakrie Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok. : IK-OPS-05-77	Rev. : 00
		Tanggal : 1 Oktober 2022	Hal. : 2 dari 5
PERBAIKAN LINE CATV			

1. Tujuan

- Untuk memastikan keselamatan pekerja dalam melaksanakan pekerjaan perbaikan line CATV
- Untuk memastikan semua personil yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan

2. Ruang lingkup

- Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan personil yang melakukan perbaikan line CATV

3. Persyaratan

- Syarat Khusus
Teknisi yang melaksanakan pekerjaan ini sudah mengenal tools serta komponen CATV
- Syarat Umum
Memakai APD seperti helm, seragam dan sepatu safety serta melaporkan kepada responsible area sebelum memulai pekerjaan

4. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab

Setelah mendapatkan jobsheet dari supervisor / helpdesk, lakukan langkah-langkah dibawah ini untuk memastikan kesiapan tahapan proses sebagai berikut :

1. Laporkan kepada responsibility area sebelum memulai pekerjaan
2. Persiapkan tools, APD dan inspeksi sebelum digunakan
3. Observasi area kerja dan identifikasi bahaya disekitar area kerja untuk memastikan pekerjaan aman untuk dilakukan dan mengisi form observasi lingkungan kerja dan informasikan hasil observasi anda kepada team anda dilapangan
4. Jika menemukan kondisi tidak aman untuk dilakukannya pekerjaan tersebut maka pekerja harus menghentikan pekerjaan dan melaporkannya kepada pengawas

Document Title
Instruksi Kerja
Perbaikan Line CATV

Publish Date
14 November 2025

Review Date
13 November 2028
Page No

 Multi Kontrol Nusantara A Bakti Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok. : IK-OPS-05-77	Rev. : 00
		Tanggal : 1 Oktober 2022	Hal. : 3 dari 5
PERBAIKAN LINE CATV			

5. Lakukan perbaikan dengan panduan kerusakan berikut :

A. Perbaikan jaringan TV pada sisi user

- Cabut output splitter lalu test menggunakan TV test
- Gunakan safety helmet saat melakukan perbaikan jaringan tv di kolong rumah dan pastikan area kerja aman dari gangguan binatang yang berbisa (ular,lebah dll)
- Jika output splitter gambar masih jelek maka check pada input splitter menggunakan tv test Teknisi
- Jika pada output splitter gambar bagus maka bisa di simpulkan bahwa splitter rusak dan lakukan penggantian splitter
- Jika gambar pada input splitter jelek maka check pada output amplifier yang terhubung dengan splitter tersebut
- Buka penutup amplifier dan pastikan lampu indikator power menyala
- Ukur tegangan input/output amplifier.(90 Vac)
- Jika tegangan Amplifier bagus tapi gambar masih kurang bagus, maka:
 - *Lepas semua Kabel yang terhubung ke output amplifier*
 - *Test output amplifier menggunakan tv analyzer atau TV test,tuning amplifier hingga mendapatkan level signal yang ideal (80 dBm)* Teknisi
 - *Pasang kembali satu persatu kabel output amplifier lalu lakukan pengecekan ke setiap splitter yang terhubung ke amplifier tersebut*
- Hubungkan kembali kabel pada output splitter pada sisi user
- Lakukan pengetesan pada tv user,dan pastikan semua chanel yang ada pada tv bagus (audio/video) dan laporkan ke user jika perbaikan tv sudah selesai

B. Perbaikan Amplifier / Jaringan Backbone CATV

- Jika gambar pada output amplifier jelek maka lakukan hal seperti ini :
 - *Cabut fuse pada input amplifier menggunakan tang untuk* Teknisi

 Multi Kontrol Nusantara A Bakti Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok. : IK-OPS-05-77	Rev. : 00
		Tanggal : 1 Oktober 2022	Hal. : 4 dari 5
PERBAIKAN LINE CATV			

memutus arus listrik 90 Vac pada output amplifier

- *Lepas kabel output amplifier*
- *Pasang kembali fuse input amplifier menggunakan tang*
- *Hubungkan tv test/tv analyzer pada output amplifier lalu perhatikan kualitas gambar pada tv*
- *Jika gambar berbintik,tuning amplifier dengan cara menaikkan level gain amplifier*
- *Jika gambar berbayang, tuning amplifier dengan cara mengurangi gain amplifier*

- Setelah Tuning amplifier selesai dan kualitas signal sudah bagus (audio/video) maka pasang kembali kabel output amplifier dengan cara :

- *Cabut fuse input amplifier menggunakan tang untuk memutus arus listrik 90 Vac*
- *Pasang kembali semua kabel yang terhubung pada output amplifier*

Teknisi

- Jika setelah dituning dan pada output tidak ada penguatan signal maka bisa disimpulkan bahwa amplifier tersebut rusak dan segera lakukan penggantian amplifier sesuai type amplifier yang rusak.
- Lakukan langkah diatas untuk pengecekan amplifier yang mengalami hal yang sama.
- Jika semua amplifier mati maka lakukan pengecekan pada power supply amplifier dengan cara :

- *Test Input / output power supply tersebut*
- *Jika tidak ada tegangan maka bisa disimpulkan bahwa power supply rusak dan seger lakukan penggantian power supply yang rusak tadi*

6. Laporkan ke pihak user jika pekerjaan perbaikan TV sudah selesai dilaksanakan
7. Kumpulkan semua tools/peralatan kerja dan jangan sampai ada yang tertinggal
8. Bersihkan area kerja dari sisa sisa material yang telah digunakan Teknisi
9. Close job termasuk menulis work done,nama dan jumlah material yang terpakai serta stock codenya,lama pekerjaan itu dilaksanakan serta nama teknisi yang melakukan pekerjaan tersebut

Document Title
Instruksi Kerja
Perbaikan Line CATV

Publish Date
14 November 2025

Review Date
13 November 2028
Page No

 Multi Kontrol Nusantara A Bakrie Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok. : IK-OPS-05-77	Rev. : 00
		Tanggal : 1 Oktober 2022	Hal. : 5 dari 5
PERBAIKAN LINE CATV			

10. Minta tanda tangan user pada job sebagai tanda pekerjaan telah selesai dilaksanakan lalu serahkan job tersebut kepada Teknisi supervisor anda

List signal output modulator TV

No	Channel	Level output
1	S-8	80 dB
2	S-9	80 dB
3	S-10	80 dB
4	E-5	80 dB
5	E-6	81 dB
6	E-7	81 dB
7	E-8	81 dB
8	E-9	81 dB
9	E-10	82 dB
10	E-11	82 dB
11	E-12	82 dB
12	S-11	82 dB
13	S-12	83 dB
14	S-13	83 dB
15	S-14	83 dB
16	S-15	83 dB
17	S-16	84 dB
18	S-17	84 dB
19	S-18	84 dB
20	S-19	84 dB

Note :

*level output setiap modulator di ukur dari output combiner
bukan dari masing masing output modulator*