

INSTRUKSI KERJA

PERBAIKAN LINE TELEPHONE

Referensi : PK-OPS-05 PROSEDUR KERJA PERBAIKAN

Revisi	Date	Alasan perubahan

Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Semua crew Telco	MKN Telco	Instruksi Kerja

Dibuat

Diperiksa dan Disahkan

Tanggal, 14 - 11 - 2025

Tanggal, 14 / 11 / 2025



(Rahmansyah)
Act. Supv Telco



(Joko Triono)
PJO

 Multi Kontrol Nusantara A Bakti Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok : IK-OPS-05-78	Rev. : 00
		Tanggal : 22 Januari 2024	Hal. : 2 dari 4
PERBAIKAN LINE TELEPHONE			

1. Tujuan

- Untuk memastikan keselamatan pekerja dalam melaksanakan pekerjaan perbaikan Line telephone didalam maupun diluar gedung
- Untuk memastikan semua personil yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan

2. Ruang lingkup

- Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan/aktifitas personil yang melakukan pekerjaan perbaikan line telephone didalam maupun diluar gedung

3. Persyaratan

- Sarung tangan, Pole strap/pole harness, Safety Helm
- WAH for worker

4. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab

Setelah mendapatkan jobsheet dari supervisor / helpdesk, lakukan langkah-langkah dibawah ini untuk memastikan kesiapan tahapan proses sebagai berikut :

1. Persiapkan tools yang sesuai dengan pekerjaan
2. Wajib melapor kepada penanggung jawab area atau yang ditunjuk saat tiba di lokasi dan sebelum memulai pekerjaan
3. Lakukan observasi dan identifikasi bahaya area kerja untuk memastikan pekerjaan aman untuk dilakukan dan mengisi **form observasi lingkungan kerja** dan informasikan hasil observasi kepada team anda.
4. Jika menemukan kondisi tidak aman untuk dilakukan pekerjaan maka pekerja wajib menghentikan pekerjaan dan melaporkan kepada pengawas
5. Memulai pekerjaan :

Leader/Teknisi

5.1 Perbaikan line telephone didalam gedung

- a) Check telephone user menggunakan test phone,jika tidak ada dial tone maka lanjut pengecekan pada patchpanel di rack server yang ada didalam ruang comsroom
- b) Tancapkan testphone pada patchpanel dengan menyesuaikan nomor port user dengan nomor port pada patchpanel
- c) Jika ada dial tone pada patchpanel maka alihkan/swap port ke

Teknisi

 Multi Kontrol Nusantara A Bakti Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok : IK-OPS-05-78	Rev. : 00
		Tanggal : 22 Januari 2024	Hal. : 3 dari 4
PERBAIKAN LINE TELEPHONE			

port yang kosong / spare (A,B atau port C)

- d) Hubungkan handset user pada port yang sudah dialihkan tadi dan lakukan pengetesan pada telephone dengan cara melakukan panggilan out/incoming call ke nomor extention **1115 (no test MKN)** untuk memastikan handset berfungsi dengan baik
- e) Jika ternyata handset analog user rusak maka lakukan penggantian handset dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak user

5.2 Perbaikan line telephone diluar gedung

Jika pada IDF comsroom tidak ada dial tone maka lakukan instruksi dibawah ini :

- a) Check pada IDF sebelumnya yang ada diluar gedung
- b) Continuity cable antara kedua IDF tersebut menggunakan tone generator untuk memastikan jalur existing
- c) Lepaskan tone generator jika cable existing telah ditemukan
- d) Jika pada IDF luar gedung tersebut ada dial tone maka lakukan pengalihan jalur menggunakan jalur spare karena line telephone existing antara kedua IDF tersebut dipastikan rusak
- e) Tancapkan test phone pada LSA IDF comsroom jika jalur sudah dialihkan untuk memastikan dial tone pada line spare tadi sudah tembus
- f) Lakukan pengetesan telephone (out going/incoming call) untuk memastikan telephone berfungsi dengan baik.


Jika pada IDF diluar gedung masih tidak ada dial tone maka lakukan pengecekan pada IDF berikutnya (mundur ke IDF berikutnya) dengan mengikuti instruksi seperti pada point 5.2.a s/d 5.2.f

Teknisi

5.3 Perbaikan line telephone di ruang PABX

- a) Lihat buku list data MDF yang ada diruang PABX dan cari nomor telephone yang rusak sesuai yang ada di job
- b) Buka menu setting PABX menggunakan PC yang ada dicomsroom atau gunakan laptop dan hapus nomor telephone yang rusak tersebut pada card PABX yang lama.
- c) Lihat buku list data MDF dan cari slot kosong yang ada pada card spare (sesuaikan dengan jenis card sebelumnya,card analog atau card dterm)
- d) Createlah nomor telephone yang telah dihapus tadi pada spare card tersebut
- e) Tancapkan test phone pada LSA MDF sesuai data spare card tadi untuk memastikan bahwa nomor yang baru di create tadi sudah sesuai dengan nomor yang telah dihapus dan nomor

Teknisi

 Multi Kontrol Nusantara A Bakti Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok : IK-OPS-05-78	Rev. : 00
		Tanggal : 22 Januari 2024	Hal. : 4 dari 4
PERBAIKAN LINE TELEPHONE			

tersebut telah berfungsi dengan baik (out going,incomming call serta ringing berfungsi dengan baik)

- f) Cabut cable jumper dari LSA MDF existing lalu hubungkan ke LSA MDF yang baru
- g) Lakukan backup data PABX sebelum meninggalkan ruang PABX
- h) Isi buku list data MDF dengan menyesuaikan perubahan data MDF tadi (beri keterangan "rusak" pada kolom data existing
- i) Lakukan pengetesan telephone ke user untuk memastikan bahwa telephone sudah bagus .

Teknisi

5.4 Perbaikan line telephone IP Phone didalam gedung

Sebelum melakukan perbaikan,amati dahulu layar monitor pada handset IP Phone tersebut karena akan menentukan jenis kerusakannya :

- a) Jika terdapat tulisan "**DND** " pada layar monitor handset maka lakukan perbaikan dengan cara membuka menu setting yang ada pada layar monitor handset lalu tekan "**cancel DND** " untuk membatalkan **DND** nya
- b) Jika pada layar monitor terdapat tulisan "**Registering** "berarti jaringan telephone tidak konek ke server,lakukan pengecekan dengan menggunakan laptop dan jika port switch bermasalah maka lakukan swap ke port switch POE lainnya
- c) Jika pada layar monitor terdapat tulisan "**Not Responding**,Hal ini dikarenakan jaringan telephone tidak connect ke server karena jalur kabel rusak.Lakukan pengetesan jalur kabel menggunakan Fluke network dan pilih jalur kabel yang bagus (Line A,B atau C) lalu swap jalur kabel yang rusak tadi ke jalur yang baru
- d) Jika setelah melakukan hal diatas,handset masih tetap tidak berfungsi maka dapat dipastikan handset rusak.segera laporkan ke user dan pihak IT untuk dilakukan penggantian handset
- e) Jika layar monitor normal tetapi pada handset/gagang telephone tidak ada suara atau tidak adanya nada dering saat ada telephone masuk maka dapat dipastikan pesawat telephone rusak
- f) Laporkan pada user dan IT KPC untuk dilakukan penggantian pesawat telephone.

Teknisi

- 6. Kumpulkan semua tools yang terpakai dan masukkan dalam box tools dan jangan sampai ada yang tertinggal
- 7. Bersihkan area kerja dari sisa sisa potongan kabel jika ada
- 8. Close job dengan mengisi work done,nama dan jumlah material yang digunakan serta stock codenya,lama pekerjaan itu dilakukan serta nama teknisi yang melakukan pekerjaan tersebut
- 9. Minta tanda tangan user pada job sebagai tanda pekerjaan sudah selesai dilakukan lalu serahkan job tersebut pada supervisi anda

Teknisi