

<b>Anfrage an den Zähler</b>	
Daten in HEX	Beschreibung
01	Anfrage an Gerät mit Adresse
04	Funktionscode
00 0E	Abfrage: Aktuelle Leistung Phase 2
00 02	Erwartete Datenlänge in „Doppelbyte“, also 4 Byte
08 10	BCC (2 Byte)
<b>Antwort des Zählers</b>	
Daten in HEX	Beschreibung
01	Nachricht kommt vom Gerät mit Adresse
04	Funktionscode
43 6B 58 0E	Daten der aktuellen Leistung Phase 2 in „4 Byte“ Floatformat
56 26	BCC (2 Byte)

*So sieht eine Abfrage für die aktuelle Leistung Phase2 (L2) und dessen Antwort im Detail aus.*