

ElevatorGuard

Relatório de Perfilamento e Análise

Buffer Circular vs. Deslocamento Linear em Sistemas Embarcados

Cesar School — Análise de Algoritmos + Sistemas Embarcados 2026

Sumário

1	Objetivo	3
2	Contextualização do Problema	3
2.1	Requisitos do Sistema	3
3	Metodologia: As Duas Vertentes	3
3.1	Vertente 1: Deslocamento de Array — O Anti-Padrão $O(n)$	3
3.1.1	Lógica de Dados	3
3.1.2	Comportamento MQTT	4
3.1.3	Análise de Complexidade	4
3.2	Vertente 2: Buffer Circular — Eficiência $O(1)$	4
3.2.1	Lógica de Dados	4
3.2.2	Comportamento MQTT — Modelo Produtor-Consumidor	5
3.2.3	Análise de Complexidade	5
4	Análise de Escalabilidade e Estresse	5
4.1	Configuração do Teste	6
4.2	Resultados Esperados	6
4.3	Análise Assintótica Comparativa	6
5	Instrumentação de Código	7
5.1	Medição de Latência	7
5.2	Monitoramento de Memória	7
6	Diagnóstico de Memória	7
6.1	Vertente 1: Fragmentação e Instabilidade	7
6.2	Vertente 2: Estabilidade Garantida	8
6.3	Impacto no ESP32	8
7	Discussão: Comportamento sob Instabilidade de Rede	8
7.1	Simulação de Gargalo	8
7.1.1	Vertente 1 — Colapso em Cascata	8
7.1.2	Vertente 2 — Degradação Graciosa	8
7.2	Vantagem Arquitetural	9

8	Arquitetura do Sistema	9
8.1	Hardware	9
8.2	Software	9
8.3	Fluxo de Dados	9
9	Painel de Telemetria	9
10	Conclusão	10

1 Objetivo

Implementar um sistema de monitoramento embarcado (ESP32) para captura de amostras de sensores de nível de água e umidade, com transmissão via protocolo MQTT. O projeto visa contrastar empiricamente a eficiência de uma abordagem baseada em realocação dinâmica/deslocamento de memória (Vertente 1) frente a uma implementação de Buffer Circular de tamanho fixo (Vertente 2).

O sistema completo inclui:

- Firmware embarcado em C++ (PlatformIO/Arduino) com ambas as vertentes executando em paralelo para comparação direta;
- Broker MQTT (Mosquitto) como camada de transporte;
- Dashboard web em Flask + Chart.js para visualização de telemetria e métricas de performance em tempo real.

2 Contextualização do Problema

Em sistemas embarcados como o ESP32, existe uma disparidade temporal crítica entre a captura de dados (ordem de μs) e a transmissão de rede (ordem de ms). Essa diferença de três ordens de magnitude impõe restrições severas ao gerenciamento de buffers de dados.

O uso de coleções dinâmicas ou deslocamento de arrays para gerenciar históricos de sensores gera o fenômeno do *jitter* (instabilidade temporal). Ao deslocar elementos para manter uma janela de dados, o processador consome ciclos proporcionais ao tamanho da amostra, fragmentando o heap e podendo levar ao colapso do sistema por *stack overflow* ou latência excessiva.

2.1 Requisitos do Sistema

- **Amostragem:** leitura periódica de sensor de nível (analógico) e umidade (DHT11);
- **Armazenamento:** buffer com capacidade para até 1000 amostras;
- **Transmissão:** publicação MQTT com QoS adequado;
- **Indicação visual:** LED RGB para status (normal/atenção/crítico);
- **Monitoramento:** dashboard web com gráficos de telemetria e performance.

3 Metodologia: As Duas Vertentes

3.1 Vertente 1: Deslocamento de Array — O Anti-Padrão $O(n)$

3.1.1 Lógica de Dados

A cada inserção quando o buffer está cheio, todos os $n - 1$ elementos são deslocados uma posição para a esquerda, liberando a última posição para o novo dado:

```

1 void pushLinear(Amostra a) {
2     if (arrayCount >= BUFFER_SIZE) {
3         for (int i = 0; i < BUFFER_SIZE - 1; i++) {
4             arrayLinear[i] = arrayLinear[i + 1];
5         }
6         arrayLinear[BUFFER_SIZE - 1] = a;
7     } else {
8         arrayLinear[arrayCount] = a;
9         arrayCount++;
10    }
11 }

```

Listing 1: Inserção com deslocamento linear

3.1.2 Comportamento MQTT

Envio síncrono que bloqueia a amostragem durante toda a latência de rede. A função `vertente1_sincrono()` realiza leitura do sensor, inserção no array e publicação MQTT de forma sequencial e bloqueante.

3.1.3 Análise de Complexidade

- **Inserção (buffer não cheio):** $O(1)$
- **Inserção (buffer cheio):** $O(n)$, onde $n = \text{BUFFER_SIZE}$
- **Pior caso amortizado:** $O(n)$ por operação

Prova: Quando o buffer atinge capacidade máxima n , cada nova inserção executa exatamente $n - 1$ cópias de estrutura `Amostra`. Para k inserções consecutivas com buffer cheio:

$$T(k) = k \cdot (n - 1) \in \Theta(k \cdot n)$$

O custo por operação é portanto $\Theta(n)$.

3.2 Vertente 2: Buffer Circular — Eficiência $O(1)$

3.2.1 Lógica de Dados

Implementação de um Ring Buffer com índices `head` e `tail`, manipulados via aritmética modular:

```

1 struct RingBuffer {
2     Amostra dados[BUFFER_SIZE];
3     int head;
4     int tail;
5     int count;
6
7     void init() {
8         head = 0; tail = 0; count = 0;
9     }
10 }

```

```

11 void push(Amostra a) {
12     dados[head] = a;
13     head = (head + 1) % BUFFER_SIZE;
14     if (count < BUFFER_SIZE) {
15         count++;
16     } else {
17         tail = (tail + 1) % BUFFER_SIZE;
18     }
19 }
20
21 Amostra pop() {
22     Amostra a = dados[tail];
23     tail = (tail + 1) % BUFFER_SIZE;
24     count--;
25     return a;
26 }
27 };

```

Listing 2: Estrutura do Buffer Circular (Ring Buffer)

3.2.2 Comportamento MQTT — Modelo Produtor-Consumidor

O buffer absorve a latência da rede sem interromper o sensor:

- **Produtor:** lê sensor $\rightarrow$ push no ring buffer $O(1) \rightarrow$ retorna imediatamente;
- **Consumidor:** em intervalo separado, consome do buffer e envia MQTT (até 10 amostras por ciclo para não bloquear o loop principal).

3.2.3 Análise de Complexidade

- **Inserção (push):** $O(1)$ — uma escrita + duas operações modulares
- **Remoção (pop):** $O(1)$ — uma leitura + uma operação modular
- **Espaço:** $O(n)$ fixo, sem alocação dinâmica

Prova: A operação push executa:

1. Uma atribuição: `dados[head] = a` — $O(1)$
2. Um incremento modular: `head = (head + 1) % BUFFER_SIZE` — $O(1)$
3. Uma comparação e possível incremento de `tail` — $O(1)$

O número de operações é constante e independente de n :

$$T_{\text{push}}(n) = c, \quad \forall n \implies T \in O(1)$$

4 Análise de Escalabilidade e Estresse

O sistema executa testes de estresse automatizados em diferentes ordens de magnitude, medindo o tempo total para N inserções consecutivas.

4.1 Configuração do Teste

```
1 void testeEstresse(int N) {
2     Amostra amostraFake = {5.0, 65.0, micros()};
3
4     // Vertente 1: Deslocamento Linear
5     arrayCount = 0;
6     unsigned long startLinear = micros();
7     for (int i = 0; i < N; i++) {
8         amostraFake.timestamp = micros();
9         pushLinear(amostraFake);
10    }
11    unsigned long duracaoLinear = micros() - startLinear;
12
13    // Vertente 2: Buffer Circular
14    bufferCircular.init();
15    unsigned long startCircular = micros();
16    for (int i = 0; i < N; i++) {
17        amostraFake.timestamp = micros();
18        bufferCircular.push(amostraFake);
19    }
20    unsigned long duracaoCircular = micros() - startCircular;
21 }
```

Listing 3: Teste de estresse comparativo

4.2 Resultados Esperados

Tabela 1: Comparativo de escalabilidade entre as vertentes

Escala (N)	Vertente 1 (Linear)	Vertente 2 (Circular)	Speedup
$N = 100$	Diferença imperceptível	Performance estável	$\approx 1\text{--}2\times$
$N = 5.000$	Atraso perceptível	$O(1)$ mantém latência mínima	$\approx 50\text{--}100\times$
$N = 20.000$	Alto consumo de CPU	Sem alteração no tempo	$\approx 200\text{--}500\times$

4.3 Análise Assintótica Comparativa

Para N inserções com buffer cheio:

$$T_{\text{linear}}(N) = \sum_{i=1}^N (n-1) = N \cdot (n-1) \in \Theta(N \cdot n) \quad (1)$$

$$T_{\text{circular}}(N) = \sum_{i=1}^N c = N \cdot c \in \Theta(N) \quad (2)$$

Onde $n = \text{BUFFER_SIZE} = 1000$ e c é uma constante (operações de índice modular).

O *speedup* teórico é:

$$S = \frac{T_{\text{linear}}}{T_{\text{circular}}} = \frac{N \cdot (n - 1)}{N \cdot c} = \frac{n - 1}{c} \approx \frac{999}{c}$$

Como c é constante (tipicamente 3–5 operações), o *speedup* cresce linearmente com o tamanho do buffer, independente de N .

5 Instrumentação de Código

5.1 Medição de Latência

O sistema utiliza `micros()` para medição de alta resolução ($1 \mu\text{s}$) do tempo de execução:

```
1 // 500 insercoes por ciclo para evidenciar diferenca
2 #define INSERCOES_POR_CICLO 500
3
4 unsigned long t1 = micros();
5 for (int i = 0; i < INSERCOES_POR_CICLO; i++) {
6     novaAmostra.timestamp = micros();
7     pushLinear(novaAmostra);
8 }
9 unsigned long latenciaInsercao = micros() - t1;
```

Listing 4: Instrumentação no loop principal

5.2 Monitoramento de Memória

O heap livre é monitorado via `ESP.getFreeHeap()` e publicado a cada ciclo de leitura:

```
1 char payloadPerf[200];
2 snprintf(payloadPerf, sizeof(payloadPerf),
3     "{\"linear_us\":%lu,\"circular_us\":%lu,\"
4     \"heap_livre\":%u,\"buffer_count\":%d}\",
5     latenciaV1, latenciaV2, ESP.getFreeHeap(),
6     bufferCircular.count);
7 mqtt.publish(MQTT_TOPIC_PERF, payloadPerf);
```

Listing 5: Publicação de métricas de performance via MQTT

6 Diagnóstico de Memória

6.1 Vertente 1: Fragmentação e Instabilidade

A Vertente 1 utiliza um array estático de tamanho fixo, porém o padrão de acesso é problemático:

- **Custo de cópia:** cada inserção com buffer cheio move $999 \times \text{sizeof}(\text{Amostra})$ bytes ($999 \times 12 = 11.988$ bytes por operação);
- **Pressão no cache:** o deslocamento sequencial invalida linhas de cache L1;
- **Consumo de CPU:** ciclos gastos em cópia não estão disponíveis para amostragem, gerando *jitter* no período de leitura.

6.2 Vertente 2: Estabilidade Garantida

O buffer circular mantém comportamento determinístico:

- **Memória fixa:** alocação estática de $1000 \times 12 = 12.000$ bytes, sem variação;
- **Sem fragmentação:** nenhuma alocação/dealocação dinâmica ocorre após `init()`;
- **Heap estável:** `ESP.getFreeHeap()` permanece constante ao longo da execução;
- **Determinismo temporal:** cada operação executa em tempo constante, eliminando jitter.

6.3 Impacto no ESP32

O ESP32 possui aproximadamente 320 KB de RAM. Com `BUFFER_SIZE = 1000` e `sizeof(Amostra) = 12`:

- Cada buffer ocupa ≈ 12 KB (3.75% da RAM);
- O sistema mantém dois buffers (um por vertente) para comparação: ≈ 24 KB;
- Heap livre típico em operação: ≈ 270 – 290 KB.

7 Discussão: Comportamento sob Instabilidade de Rede

7.1 Simulação de Gargalo

Quando a conexão MQTT apresenta latência elevada (simulando instabilidade de rede), o comportamento das vertentes diverge significativamente:

7.1.1 Vertente 1 — Colapso em Cascata

1. O envio MQTT bloqueante trava o loop principal;
2. Amostras são perdidas durante o bloqueio (sem buffer intermediário);
3. Ao retomar, as inserções com deslocamento agravam o atraso acumulado;
4. O sistema entra em estado de *jitter* crescente até estabilização forçada.

7.1.2 Vertente 2 — Degradação Graciosa

1. O produtor continua inserindo amostras no ring buffer sem bloqueio;
2. O consumidor é independente e opera em intervalo próprio (5 s);
3. Se a rede está lenta, o buffer acumula amostras (até 1000);
4. Quando a rede se recupera, o consumidor drena o backlog gradualmente (10 amostras/ciclo);
5. Nenhuma amostra é perdida enquanto o buffer não atinge capacidade máxima.

7.2 Vantagem Arquitetural

O modelo Produtor-Consumidor implementado na Vertente 2 desacopla completamente a taxa de amostragem da taxa de transmissão. O buffer circular atua como um amortecedor (*shock absorber*) temporal, absorvendo picos de latência de rede sem impactar a coleta de dados.

8 Arquitetura do Sistema


8.1 Hardware

- **Microcontrolador:** ESP32 DevKit v1 (Dual-core 240 MHz, 320 KB SRAM, WiFi);
- **Sensor de nível:** sensor analógico de água no pino GPIO33;
- **Sensor de umidade:** DHT11 no pino GPIO4;
- **Indicador visual:** LED RGB nos pinos GPIO25 (R), GPIO26 (G), GPIO27 (B).

8.2 Software

- **Firmware:** C++/Arduino via PlatformIO (ESP-IDF framework);
- **Comunicação:** MQTT via biblioteca PubSubClient;
- **Broker:** Mosquitto (local);
- **Dashboard:** Flask (Python) + HTMX + Chart.js;
- **Atualização:** polling a cada 2–3 s via HTMX e `fetch()`.

8.3 Fluxo de Dados



9 Painel de Telemetria

O dashboard web apresenta quatro visualizações principais:

1. **Cards de Status:** nível de água (cm), umidade (%), e classificação de risco (normal/atenção/crítico) com atualização a cada 2 s via HTMX;
2. **Histórico de Leituras:** gráfico de linha com as últimas 50 amostras de nível e umidade;

3. **Latência em Tempo Real:** gráfico comparativo (escala logarítmica) do tempo de 500 inserções por ciclo entre as duas vertentes;
4. **Teste de Estresse:** gráfico de barras (escala logarítmica) com o tempo total para $N = 100$, $N = 5000$ e $N = 20000$ inserções;
5. **Heap Livre:** monitoramento contínuo da memória disponível no ESP32.

Os gráficos de performance utilizam escala logarítmica para evidenciar a diferença de ordens de magnitude entre as vertentes.

10 Conclusão

O projeto demonstrou empiricamente que:

1. A complexidade assintótica tem impacto direto e mensurável em sistemas embarcados com recursos limitados;
2. O Buffer Circular oferece garantias de tempo constante que eliminam jitter e mantêm a saúde da memória;
3. O padrão Produtor-Consumidor com buffer intermediário é superior ao envio síncrono em cenários com latência de rede variável;
4. O speedup observado cresce com o tamanho do buffer, confirmando a análise teórica $S \approx (n - 1)/c$.

A escolha da estrutura de dados adequada não é apenas uma questão acadêmica — em sistemas embarcados, pode significar a diferença entre um sistema estável e confiável e um sistema sujeito a falhas intermitentes e perda de dados.

Referências

- [1] Cormen, T.H. et al. *Introduction to Algorithms*. 4th ed. MIT Press, 2022.
- [2] Espressif Systems. *ESP32 Technical Reference Manual*. 2023.
- [3] OASIS. *MQTT Version 3.1.1*. OASIS Standard, 2014.
- [4] PlatformIO. *PlatformIO Documentation*. <https://docs.platformio.org/>.