

Instrukcja Obsługi Monitora Czujników v5.12

1. Wstęp

Gratulujemy zakupu Monitora Czujników PRO. To zaawansowane urządzenie pozwala na bezprzewodowe monitorowanie danych z jednego lub wielu czujników jednocześnie. Niniejsza instrukcja opisuje wszystkie funkcje oprogramowania w wersji 5.12.

Główne funkcje:

- Obsługa do 5 czujników jednocześnie w trybie "karuzeli".
- Konfigurowalne menu ustawień.
- Trzy tryby połączenia: Tryb AP, AP Chroniony oraz Tryb WiFi.
- Wizualne komunikaty na ekranie ułatwiające obsługę przycisku.

2. Pierwsze Uruchomienie i Konfiguracja

Przy pierwszym uruchomieniu monitora (lub po resecie) na ekranie pojawi się menu wyboru trybu pracy.

Tryby Połączenia

- **Tryb AP:** Monitor łączy się bezpośrednio z niezabezpieczoną siecią Wi-Fi jednego, wybranego czujnika. W tym trybie obsługiwany jest tylko jeden czujnik.
- **AP Chroniony:** Służy do połączenia z jednym, chronionym hasłem czujnikiem. Konfiguracja odbywa się przez telefon/komputer.
- **Tryb WiFi: Zalecany tryb do obsługi wielu czujników.** Monitor łączy się z Twoją domową siecią Wi-Fi i automatycznie wyszukuje wszystkie dostępne czujniki.

Konfiguracja Trybu WiFi (Obsługa Wiele Czujników)

1. Po wybraniu "Tryb WiFi", monitor poprosi o konfigurację. Na ekranie pojawi się nazwa sieci Wi-Fi, którą tworzy monitor (Monitor_PRO) oraz jego adres IP.
2. Użyj telefonu lub komputera, aby połączyć się z siecią Monitor_PRO. Po połączeniu, w przeglądarce internetowej automatycznie otworzy się strona konfiguracyjna.
3. Wybierz swoją domową sieć Wi-Fi, wpisz hasło i kliknij "Zapisz".
4. Monitor uruchomi się ponownie i połączy z Twoją siecią. Następnie rozpocznie wyszukiwanie czujników.
5. Na ekranie pojawi się lista znalezionych czujników. Jest to **menu wielokrotnego wyboru**.
 - **Krótkie naciśnięcie przycisku:** przesuwają kursor (>) w dół listy.
 - **Długie naciśnięcie przycisku (3 sekundy):** "zaznacza" lub "odznacza" podświetlony czujnik. Zaznaczone czujniki są oznaczone gwiazdką (*) po prawej stronie.
 - Możesz zaznaczyć w ten sposób do 5 czujników.
6. Przejdź na koniec listy do pozycji [Zapisz wybrane] i wykonaj **długie naciśnięcie (3 sekundy)**, aby zapisać swoje wybory.

7. Monitor uruchomi się ponownie i rozpocznie pracę.

3. Obsługa Monitora

Tryb Wiele Czujników ("Karuzela")

Jeśli wybrałeś więcej niż jeden czujnik, monitor będzie pracował w trybie "karuzeli", automatycznie przełączając widok między czujnikami.

- **Automatyczne Przełączanie:** Ekran będzie automatycznie przełączał się między wybranymi czujnikami. Domyślny czas wyświetlania jednego czujnika to 5 sekund.
- **Ręczne Przełączanie: Krótkie naciśnięcie przycisku** natychmiast przełączy ekran na następny czujnik z listy, resetując jednocześnie czas do kolejnej automatycznej zmiany.
- **Licznik Karuzeli:** W prawym górnym rogu ekranu wyświetlany jest licznik, np. (1/3), który informuje, który czujnik (i z ilu) jest aktualnie wyświetlany.

Dostosowywanie Szybkości Karuzeli (Menu Ustawień)

Możesz łatwo zmienić szybkość automatycznego przełączania czujników. Menu to jest dostępne tylko w trybie WiFi z wybranymi wieloma czujnikami.

1. **Wejście do Menu:** Aby wejść do menu ustawień, **naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy**. Na dolnej linii ekranu pojawi się podpowiedź **Ustawienia...**. Zwolnij przycisk, aby wejść.
2. **Zmiana Interwału:** Na ekranie podświetlona będzie opcja **> Karuzela: 5s**. Użyj **krótkich naciśnień przycisku**, aby zmieniać wartość interwału (dostępne opcje: 5, 10, 15, 20, 30 sekund).
3. **Zapis i Wyjście:**
 - Aby przejść do opcji zapisu, wykonaj **długie naciśnięcie (3 sekundy)**. Kursor (>) przesunie się na pozycję **[Wróć]**.
 - Wykonaj kolejne **długie naciśnięcie (3 sekundy)** na pozycji **[Wróć]**, aby zapisać nowe ustawienie i wyjść z menu. Zmiana zostanie zastosowana natychmiast.

Tryb Jednego Czujnika

Jeśli wybrałeś tylko jeden czujnik (w trybie WiFi) lub pracujesz w Trybie AP, ekran będzie stale wyświetlał dane z tego jednego urządzenia.

4. Obsługa Przycisku - Podsumowanie

Aby ułatwić obsługę, monitor wyświetla na dolnej linii ekranu informację o akcji, która zostanie wykonana po zwolnieniu przycisku.

- **Krótkie Naciśnięcie (poniżej 3 sekund):**
 - **Tryb Wiele Czujników:** Przełącza na następny czujnik w karuzeli.
 - **Czujnik Wiatru:** Zmienia jednostki prędkości wiatru (m/s, km/h).
- **Długie Naciśnięcie (3-7 sekund):**
 - **Podczas normalnej pracy:** Wejście do **Menu Ustawień**.
 - **W menu konfiguracji:** Wybór opcji lub "zaznaczenie" czujnika.

- Na ekranie pojawi się podpowiedź **Ustawienia...**
- **Bardzo Długie Naciśnięcie (powyżej 7 sekund):**
 - **W każdym trybie: Resetuje monitor do ustawień fabrycznych.** Spowoduje to usunięcie wszystkich zapisanych sieci Wi-Fi i czujników.
 - Na ekranie pojawi się podpowiedź **RESET...**

5. Rozwiązywanie Problemów

- **"Utracono połączenie":** Monitor stracił połączenie z czujnikiem lub siecią Wi-Fi. Spróbuje połączyć się ponownie automatycznie. Upewnij się, że czujnik i router Wi-Fi są włączone i w zasięgu.
- **"Nie znaleziono":** Monitor nie może odnaleźć adresu IP czujnika w sieci. Zazwyczaj jest to problem tymczasowy i monitor ponowi próbę przy następnym cyklu karuzeli.
- **Reset do Ustawień Fabrycznych:** Jeśli monitor nie działa poprawnie lub chcesz zmienić sieć Wi-Fi, wykonaj **bardzo długie naciśnięcie (ponad 7 sekund)**, aż na ekranie pojawi się komunikat o resecie.