



Teknoloji Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Yeni Nesil Mühendislik...

..../...../.....

Marmara Üniversitesi

Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

BLM2008 Mikroişlemciler Dersi 2. Hafta Deney Föyü

Ad Soyad:

BAYRAK KAYDEDİCİSİ(FLAG REGISTERS) VE ADRESLEME MODLARI

Amaçlar:

- Bayrak Kaydedicisindeki temel bayrakları ve işlevlerini anlamak
- Adresleme Modlarını anlamak ve uygulama içinde kullanmak

İşlem Basamakları

1. 10200H Fiziksel adresindeki 8 bitlik 25h verisi ile 10250H adresindeki F2h verisini toplayan kodu altta bırakılan yere yazarak adım adım çalıştırınız ve AL içeriğini yazınız.

AL=?

2. Programı tekrardan yükleyerek ADD komutu işlendikten sonra Bayrak kaydedicisinin içeriğini yazınız. Set '1' olan bayrakların neden set olduğunu ilgili bayrağın yanına açıklayınız.

CF	
ZF	
SF	
OF	
PF	

AF	
IF	
DF	

3. Yazdığınız Toplama kodunda ilgili adreslere hangi değerleri yazarsak İşaret Bayrağı (SF) set olur? Nedenini açıklayınız.
200h=..... 250h=.....
4. Yazdığınız Toplama kodunda ilgili adreslere hangi değerleri yazarsak Taşma(overflow) Bayrağı (OF) set olur? Nedenini açıklayınız.
200h=..... 250h=.....
5. Yazdığınız Toplama kodunda ilgili adreslere hangi değerleri yazarsak Sıfır(Zero) Bayrağı (ZF) set olur? Nedenini açıklayınız.
200h=..... 250h=.....
6. Yazdığınız Toplama kodunda ilgili adreslere hangi değerleri yazarsak Parite Bayrağı (PF) set olur? Nedenini açıklayınız.
200h=..... 250h=.....
7. Anlık(immediate) Adresleme moduna bir örnek veriniz.
8. Kaydedici Adresleme moduna bir örnek veriniz.
9. Doğrudan(Direct) adresleme moduna bir örnek veriniz.
10. Kaydedici Dolaylı (Register Indirect) Adresleme moduna bir örnek veriniz.
11. Taban (Based) adresleme moduna bir örnek veriniz.
12. İndeksli(Indexed) adresleme moduna bir örnek veriniz.
13. Taban-İndeksli(Based-Indexed) Adresleme moduna bir örnek veriniz.
14. Mov BX, 0200h --→adresleme modu..... veri nereye kopyalandı.....
Mov SI,0100h --→adresleme modu..... veri nereye kopyalandı.....
Mov [BX],1234h --→adresleme modu..... veri nereye kopyalandı.....
Mov [SI],0abcdh --→adresleme modu..... veri nereye kopyalandı.....
Mov [SI+BX+10h],6789h --→adresleme modu..... veri nereye kopyalandı.....

Yukarıdaki kodu EMU 8086'da yazıp adım adım çalıştırıp ilgili yerleri doldurunuz.