ECOFLOW with timber	**Frequently Asked Questions (FAQ) - Ecoflow With Timber** *FAQ - Delta Pro Ultra - Inversor - 127V (US)*	***Elaborado em :*** *26/05/2025* ***Aprovado em:*** *30/05/2025* ***N° Revisão:*** *0* ***Revisado em:*** *30/05/2025* ***Página:*** *1 de 3*

Elaborado por: Jair Pereira (Especialista de Produto)
Aprovado por: Douglas Arruda (Coordenador de Pós-Vendas)

Objetivo: Este documento tem por objetivo listar as principais características do produto, bem como auxiliar na resolução de dúvidas frequentes otimizando o atendimento aos clientes.

Descrição do Produto		
Informações Gerais		**U.M.:**
Part number:	5009601002	-
Nome comercial:	Ecoflow Delta Pro Ultra - Inversor	-
Modelo:	EFYJ751-PCS-US	-
SKU:	EFDeltaProUltra-US	-
EAN:	4895251608589	-
Dimensões (Largura x Profundidade x Altura):	690 x 481 x 214	[mm]
Peso líquido (somente produto):	31,7	[Kg]
Peso bruto (produto + embalagem):	41,9	[Kg]
Garantia:	5	[Anos]
Conteúdo da caixa:	1x Delta Pro Ultra - Inversor 4x Perna de apoio 4x Parafuso M6*20 4x Rodízio de montagem lateral 1x Ferramenta de montagem e desmontagem 1x Cabo de carregamento solar para porta de baixa potência 1x Cabo de carregamento CA (C-20) 1x Manuais e cartão de garantia	-

Imagens

Frente



Lateral



Especificações da Bateria			U.M.:
Capacidade de armazenamento:	N/A		[W/h]
Tipo de bateria:	N/A		[-]
Ciclo de vida da bateria:	N/A		[-]
Tipos de proteção:	N/A		[-]


Especificações de Entrada			U.M.:
Tensão entrada CA (somente carregamento):	100-240		[V]
Frequência entrada CA (somente carregamento):	50/60		[Hz]
Corrente máxima entrada CA (somente carrega.):	15	12,5	[A]
Tensão entrada CA (modo bypass):	100-120		[V]
Frequência entrada CA (modo bypass):	50/60		[Hz]
Corrente máxima entrada CA (modo bypass - até 3 horas):	15		[A]
Corrente máxima entrada CA (modo bypass - sem limite de tempo):	12		[A]
Potência máxima entrada CA (X-Stream):	1800	3000	[W]
Tensão estação de véiculo elétrico (EV X-Stream):	100-240		[V]
Corrente estação de véiculo elétrico (EV X-Stream):	15	12,5	[A]
Potência máx. estação véic. elétrico (EV X-Stream):	3600	7200	[W]
Tensão entrada carregamento veicular (XT60i):	30-150		[V⎓]
Corrente entrada carregamento veicular (XT60i):	15		[A⎓]
Potência máx. entrada carrega. veicular (XT60i):	1600		[W]
Tensão entrada de alta painel solar (MC4):	80-450		[V⎓]
Corrente máx. entrada de alta painel solar (MC4):	15		[A⎓]
Potência entrada de alta painel solar (MC4):	4000		[W]
Tensão entrada de baixa painel solar (XT60i):	30-150		[V⎓]
Corrente máx. entrada baixa painel solar (XT60i):	15		[A⎓]
Potência entrada de baixa painel solar (XT60i):	1600		[W]
Tensão entrada USB-C:	N/A		[V⎓]
Corrente entrada USB-C:	N/A		[A⎓]
Potencia máxima entrada USB-C:	N/A		[W]
Potência máxima carregamento gerador:	3600	7200	[W]
Conexão de barramento CAN:	N/A		-

Entrada - Carregamento veículo elétrico



Especificações de Saída - Tomadas CA			U.M.:
	Baixa tensão / monofásica		
	NEMA 5-20R	NEMA TT-30R	
Tensão (somente descarga):	100-120		[V]
Corrente (somente descarga):	30		[A]
Potência (somente descarga):	7200		[W]
Tensão (bypass):	100-120		[V]
Corrente (bypass):	30		[A]
	Alta tensão / bifásica		
	NEMA L14-30R		
Tensão (somente descarga):	100-120		[V]
Corrente (somente descarga):	30		[A]
Potência (somente descarga):	7200		[W]
Tensão (bypass):	100-120		[V]
Corrente (bypass):	30		[A]

Saída CA 120V - Padrão NEMA 5-20R - EPS 20ms




Armazenagem	*Indexação*	*Proteção*	*Recuperação*	*Tempo de Retenção*		*Descarte*
On-site	*N/A*	*Pastas*	*Consulta em pasta*	*Ativo*	*Inativo*	*Rasgar*
				12 meses	*12 meses após ativo*	

Objetivo: Este documento tem por objetivo listar as principais características do produto, bem como auxiliar na resolução de dúvidas frequentes otimizando o atendimento aos clientes.

Especificações de Saída - Diversos			U.M.:
Tensão saída USB-C:	5/9/12/15/20		[V⎓]
Corrente saída USB-C:	5		[A⎓]
Potencia máxima saída USB-C (por porta):	100		[W]
Tensão saída carregamento veicular:	N/A		[V⎓]
Corrente saída carregamento veicular:	N/A		[A⎓]
Potência máxima saída carregamento veicular:	N/A		[W]
Tensão saída USB-A:	5		[V⎓]
Corrente saída USB-A:	2,4		[A⎓]
Potência máxima saída USB-A (por porta):	12		[W]
Potência nominal saída CA (X-Fusion):	7200		[W]
Potência máxima saída CA (X-Boost):	N/A		[W]
Potência de surto:	N/A		[W]
Tensão saída CA (Somente descarga):	120-240		[V]
Frequência saída CA (Somente descarga):	60		[Hz]
Tensão saída CA (Modo bypass):	100-120		[V]
Frequência saída CA (Modo bypass):	50/60		[Hz]
Tensão da saída DC 5521:	N/A		[V⎓]
Corrente da saída DC 5521:	N/A		[A⎓]
Potência da saída DC 5521 (por porta):	N/A		[W]
Tensão saída porta Anderson:	12,6		[V⎓]
Corrente saída porta Anderson:	30		[A⎓]
Potência máxima saída porta Anderson:	378		[W]
Alcance do Wi-fi (2.4G):	40		[M]
Frequência do Wi-fi (2.4G):	2412-2462	2422-2452	[MHz]
Potência máxima de saída do Wi-fi (2.4G):	0,3597		[W]
Frequência do Bluetooth (5.0):	2402-2480		[MHz]
Potência máxima de saída do Bluetooth (5.0):	0,0109		[W]

Saída CA 120V - Padrão NEMA 5-20R - UPS 0ms



Saída CA 120V - Padrão NEMA TT-30R



Saída bifásica 120/240V - Padrão NEMA L14-30R



Dúvidas Frequentes

1º Quais dispositivos as tomadas de saída CA da Delta Pro Ultra - Inversor pode alimentar?
R: A Delta Pro Ultra não possui a tecnologia X-boost, mas, tem saídas com ondas senoidas puras, onde as saídas CA podem alimentar dispositivos com potência nominal de 7200W ou menos. Recomendamos sempre que seja confirmado a potência dos dispositivos antes do uso e certifique-se de que a potência total de todos os dispositivos carregados seja menor que a potência nominal.

2º É possível utilizar somente a Delta Pro Ultra - Inversor sem bateria?
Sim, porém será apenas um meio de transferência de energia, sem capacidade de armazenamento, tornando seu funcionamento pífio. O ideal é que seja sempre utilizado com uma bateria da Delta Pro Ultra.

3º Quantos equipamentos podem ser ligados ao mesmo tempo?
R: A quantidade de equipamentos é independente, desde que, ambos, juntos, não ultrapassem a potência máxima de saída.

4º O nível de bateria pode ser monitorado via bluetooth?
R: Sim. Basta obter conectividade do aplicativo com a Delta Pro Ultra - Inversor, e na tela inicial estará disponível a visualização do nível de bateria.

5º Quanto tempo demora para carregar completamente a estação de energia Delta Pro Ultra - Inversor?
R: Pelo fato da Delta Pro Ultra ser apenas um inversor, esse não possui capacidade de armazenamento de energia, logo, não possui tempo de carregamento.

6º Onde pode ser transportada a estação de energia portátil Delta Pro Ultra - Inversor?
R: A estação de energia portátil Delta Pro Ultra - Inversor pode ser transportada em qualquer veículo terrestre ou marítimo desde que não haja impactos e/ou vibrações. Para transporte aéreo, devido aos diferenciais de pressão atmosférica, é vetado esse tipo de transporte.

7º A Delta Pro Ultra - Inversor é a prova d'água?
R: Não. O equipamento possui classificação de índice de proteção IP54, onde essa é válida como proteção apenas de respingos de água ou exposição a poeira.

8º A Delta Pro Ultra - Inversor é compatível com a tecnologia X-Boost?
R: Não. A Delta Pro Ultra - Inversor tem sinais de ondas senoidais puras, e isso faz com que as formas de ondas se repitam simetricamente, tornando-a suas transições entre picos positivos e negativos suaves, ao contrário da modulação do recurso X-boost.

9º A Delta Pro Ultra - Inversor possui tecnologia UPS (fonte de alimentação ininterrupta)?
R: A Delta Pro Ultra - Inversor possui fonte de alimentação ininterrupta (UPS). Ao conectar a rede elétrica à porta de entrada CA do produto por meio de um cabo CA, você pode alimentar dispositivos elétricos pela porta de saída CA (a alimentação CA virá da rede elétrica em vez da estação de energia nesta situação). Em caso de queda de energia repentina, o produto pode alternar automaticamente para o modo de alimentação por bateria em 0 ms no modo online e 20 ms para Backup. Isso dá a possibilidade da Delta Pro Ultra - Inversor ser utilizada como nobreak, ou em equipamentos que são sensíveis a interrupções, como computadores e outros dispositivos de TI.Importante ressaltar que o tempo de comutação vai depender da saída CA (NEMA 5-20R) em que o equipamento está ligado.

10º A Delta Pro Ultra - Inversor pode ser usado com um carregador de veículo elétrico?
R: Sim, ela oferece suporte a carregadores de veículos elétricos de Nível 2. Para isso, basta adquirir o adaptador dedicado da EcoFlow, o EV X-Stream Adapter, vendido separadamente.

Armazenagem	*Indexação*	*Proteção*	*Recuperação*	*Tempo de Retenção*		*Descarte*
On-site	*N/A*	*Pastas*	*Consulta em pasta*	*Ativo*	*Inativo*	*Rasgar*
				12 meses	*12 meses após ativo*	

Objetivo: Este documento tem por objetivo listar as principais características do produto, bem como auxiliar na resolução de dúvidas frequentes otimizando o atendimento aos clientes.

Dúvidas Frequentes

11º Como funciona o sistema bifásico (dupla tensão)?
R: O sistema de dupla tensão, funciona apenas na entrada CA, onde essa pode ser alimentada variando entre 100 a 240 volts em corrente alternada. Para qualquer porta de saída, a alimentação será de apenas 120 volts. Quando o cliente quiser utilizar a Delta Pro Ultra - Inversor em modo bypass, ele terá que alimentar a Delta Pro Ultra - Inversor em 120 volts conforme tensão de trabalho do produto, pois, por segurança, quando está em modo bypass, a corrente que circula entre a entrada e saída é única, consequentemente, necessitando ser a mesma tensão.

12º Quantos painéis solares podem ser conectados aos mesmo tempo?
R: Não há limites de painéis a serem conectados. A única observação a ser feita é que eles não podem ultrapassar os valores de tensão e de corrente da entrada de carregamento solar. A ligação dos painéis sendo em paralelo ou em série, também influenciam nos valores de corrente e tensão. Ideal verificar o manual ou consultar o suporte Ecoflow.

13º Qual a potência máxima de carregamento solar?
R: Não há potência máxima de carregamento solar, mas, sim o tanto em que a Delta Pro Ultra - Inversor vai absorver. Na prática, por mais que o painel solar entregue uma potência maior do que 4000W (entrada de alta tensão), por controle interno, para seu carregamento, ele vai absorver apenas esse valor, e o restante da potência será dissipada residualmente.

14º Como funciona a tecnologia X-Fusion?
R: X-Fusion é uma tecnologia avançada que garante que todas as tomadas de saída CA forneçam a saída ideal quando o produto estiver no modo bypass (ao recarregar e descarregar o dispositivo simultaneamente, o dispositivo ativa o modo bypass automaticamente), em termos de potência e amperagem. No modo de carregamento rápido, a saída será sempre de 7,2 kW, independentemente da potência de entrada.