| | | |
|---|---|---|
| ECOFLOW with timber | **Frequently Asked Questions (FAQ) - Ecoflow With Timber**<br>*FAQ - Smart Generator - 4000 (Dual fuel)* | ***Elaborado em :*** *14/07/2025*<br>***Aprovado em:*** *15/07/2025*<br>***N° Revisão:*** *0*<br>***Revisado em:*** *15/07/2025*<br>***Página:*** *1 de 2* |

*Elaborado por: Jair Pereira (Especialista de Produto)*
*Aprovado por: Douglas Arruda (Coordenador de Pós-Vendas)*

*Objetivo: Este documento tem por objetivo listar as principais características do produto, bem como auxiliar na resolução de dúvidas frequentes otimizando o atendimento aos clientes.*

| Descrição do Produto | | |
|---|---|---|
| **Informações Gerais** | | **U.M.:** |
| Part number: | 5014901001 | - |
| Nome comercial: | Ecoflow Smart Generator - 4000 (Dual Fuel) | - |
| Modelo: | EF-SG-H01-1 | - |
| SKU: | EFSG4000-US-EPA | - |
| EAN: | 4895251615471 | - |
| Dimensões (Comprimento × Largura × Altura): | 633 x 381 x 529 | [mm] |
| Peso líquido (somente produto): | 38 | [Kg] |
| Peso bruto (produto + embalagem): | 44,95 | [Kg] |
| Garantia: | 3 | [Anos] |
| Conteúdo da caixa: | 1x Smart Generator - 4000 (Dual fuel)<br>1x Mangueira de GLP<br>1x Funil de óleo<br>1x Chave de fenda<br>1x Soquete de vela de ignição<br>1x Barra de disjuntor<br>1x Chave de boca dupla<br>1x Cabo de conexão de bateria extra<br>1x Adaptador Delta Pro para Smart Generator<br>1x Manuais e cartão de garantia | - |

**Imagens**

**Frente**



| Especificações do Gerador | | U.M.: |
|---|---|---|
| Tipo: | Inversor | [-] |
| Tensão nominal de saída CA: | 120 | [V] |
| Corrente nominal de saída CA (Gasolina): | 26,7 | [A] |
| Corrente nominal de saída CA (GLP): | 24,2 | [A] |
| Frequência de operação: | 60 | [Hz] |
| Potência nominal de saída CA (Gasolina): | 3200 | [W] |
| Potência máxima de saída CA (Gasolina): | 3500 | [W] |
| Potência nominal de saída CA (GLP): | 2900 | [W] |
| Potência máxima de saída CA (GLP): | 3200 | [W] |

**Lateral**



| Especificações do Motor | | U.M.: |
|---|---|---|
| Tipo: | Cilindro único, quatro tempos, refrigeração por ar forçado, válvula no cabeçote | [-] |
| Deslocamento do motor: | 196 | [cc] |
| Tipo de combustível: | Gasolina sem chumbo / GLP | [-] |
| Volume do tanque de combustível: | 6 | [L] |
| Tempo operação contínua (gasolina / carga nom.): | 2,8 | [h] |
| Nível ruído (à 7 metros / carga nominal): | 71 | [dB] |
| Volume de óleo do motor do gerador: | 550 | [ml] |
| Modelo de vela de ignição: | F6RTC | [-] |
| Modo de início: | Partida elétrica, partida manual, partida automática | [-] |

**Verso**



| Especificações de saída | | U.M.: |
|---|---|---|
| Tensão de saída CA (TT30R): | 120 | [V] |
| Corrente de saída CA (TT30R): | 30 | [A] |
| Tensão de saída CA (5-20R): | 120 | [V] |
| Corrente de saída CA (5-20R): | 21 | [A] |
| Tensão de saída CC (XT150): | 40-60 | [V⎓] |
| Corrente de saída CC (XT150): | 56 | [A⎓] |

| Fatores de potência | | | | U.M.: |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de carga: | Resistiva | Indutiva | Resistiva + Indutiva | [-] |
| Fator de Potência: | 1 | 0,4 -0,75 | 0,8 - 0,95 | [-] |
| Potência de saída (gasolina): | 3200 | 1280 | 2560 | [W] |
| Potência de saída (GLP): | 2900 | 1160 | 2320 | [W] |

**Vista diagonal**



| Especificações da Bateria | | U.M.: |
|---|---|---|
| Capacidade de armazenamento: | 1500 | [mAh] |
| Tensão de operação da bateria: | 12,8 | [V⎓] |

| Tabela de Alertas | | U.M.: |
|---|---|---|
| Alerta de monóxido de carbono | Indica o nível atual de monóxido de carbono | [-] |
| Alerta de alta temperatura | Indica temperatura acima dos níveis normais de operação | [-] |
| Alerta de óleo do motor | Indica se o nível de óleo do motor está suficiente | [-] |
| Alerta de baixa temperatura | Indica temperatura abaixo dos níveis normais de operação | [-] |
| Alerta de sobrecarga de saída | Indica que a potência total de saída está elevada | [-] |

| *Armazenagem* | *Indexação* | *Proteção* | *Recuperação* | *Tempo de Retenção* | | *Descarte* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *On-site* | *N/A* | *Pastas* | *Consulta em pasta* | *Ativo* | *Inativo* | *Rasgar* |
| | | | | *12 meses* | *12 meses após ativo* | |

*Objetivo: Este documento tem por objetivo listar as principais características do produto, bem como auxiliar na resolução de dúvidas frequentes otimizando o atendimento aos clientes.*

## Dúvidas Frequentes

**1º Quais estações de energia da Ecoflow pode ser conectadas com o Smart Generator - 4000?**
R: O Smart Generator - 4000 possui conectividade apenas com estações de energia Ecoflow Delta 2, Delta 2 Max, Delta Pro, Delta 3, Delta 3 Plus e Delta Pro 3, através da porta XT150.

**2º O Smart Generator possui conectividade com estações de energias de terceiros?**
R: Não, apenas com estações Ecoflow.

**3º Quais dispositivos a tomada de saída CA da Smart Generator - 4000 pode alimentar?**
R: As tomadas de saída CA do produto podem alimentar dispositivos com potência nominal de 3200W (gasolina) ou menos. Recomendamos que você confirme a potência dos dispositivos antes do uso e certifique-se de que a potência total de todos os dispositivos carregados seja menor que a potência nominal.

**4º Qual o tempo de duração do Smart Generator - 4000?**
R: O tempo de duração do Smart Generator - 4000 depende do consumo de energia do equipamento em que ele será ligado, mas, para uma carga nomimal de 3200W considerando o reservatório por completo, com 6 litros de combustível, a autonomia será de aproximadamente 2 horas e 50 minutos.

**5º Quantos equipamentos podem ser ligados ao mesmo tempo?**
R: A quantidade de equipamentos é independente, desde que, ambos, juntos, não ultrapassem a potência máxima de saída.

**6º O nível de combustível pode ser monitorado via bluetooth?**
R: Sim. Basta obter conectividade do aplicativo com o Smart Generator - 4000, e na tela inicial estará disponível a visualização do nível de combustível.

**7º Onde pode ser transportado o Smart Generator - 4000?**
R: O Smart Generator - 4000 pode ser transportado em qualquer veículo terrestre ou marítimo desde que não haja impactos e/ou vibrações. Para transporte aéreo, devido aos diferenciais de pressão atmosférica, é vetado esse tipo de transporte.

**8º O Smart Generator - 4000 é a prova d'água?**
R: Não. O equipamento possui classificação de índice de proteção IP23, onde essa é válida como proteção contra objetos sólidos maiores que 12,5 mm (como dedos) e contra água em forma de spray com um ângulo de até 60 graus da vertical.

**9º É possível programá-lo para entrar em partida automática em caso de falta de energia da estação?**
R: Sim, através do aplicativo Ecoflow, basta definir um nível mínimo de energia da estação, e o gerador iniciará automaticamente se o nível da bateria da estação de energia cair abaixo do limite definido no aplicativo EcoFlow.

**10º O que é o Modo ECO do EcoFlow Smart Generator 4000 (Dual Fuel)?**
R: O Modo ECO é um modo de economia de energia que ajusta a velocidade do motor com base no uso real de energia para reduzir o consumo de combustível e o ruído.