Logística S.A.

Treinamento em Leitura de Registrador de Eventos da Sinalização Wabtec

Módulo Quatro: Log de Sistema

4.1. Reset de ElectroLogIXS 3
4.1.1. Reset por falta de alimentação do ElectroLogIXS 3
4.1.2. Reset por travamento do ElectroLogIXS 3
4.2. Cartão Circuito de Via 4
4.2.1. Detecção de Circuito Aberto 4
4.2.2. Demais Problemas Circuito de Via 4
4.2.3. Circuito de Via Recuperado 4
4.3. Cartão Sinal 4
4.3.1. Foco queimado 4
4.3.2. Recuperação do filamento do sinal 5
4.3.3. Baixa tensão em lâmpada acesa 5
4.3.4. Alta tensão em lâmpada apagada 5
4.3.5. Demais problemas do cartão VLD 5
4.3.6. Recuperação da saúde do banco 5
4.4. Demais Mensagens 6
4.4.1. Remoção de cartões 6
4.4.2. Reposição de cartões 6
4.4.3. Presença local 6
4.4.4. Login e logout da interface web 6
4.4.5. Link vital entre ElectroLogIXS's 6
4.4.6. Erro de link vital entre ElectroLogIXS's 7
Notas: 8

4. Log de Sistema

Neste módulo serão apresentadas as principais mensagens presentes no log de sistema do ElectroLogIXS. As mensagens a seguir são utilizadas principalmente para análise do fabricante e do ponto de vista de engenharia. Ainda assim, algumas mensagens podem ser úteis para direcionar ou até mesmo definir uma análise de registrador de eventos.

4.1. Reset de ElectroLogIXS

4.1.1. Reset por falta de alimentação do ElectroLogIXS

C:CMAIN 01501 RESET: Power/External (RSR: 00000001)

O tipo de mensagem "RESET: Power / External" indica que o ElectroLogIXS foi reiniciado por falta de alimentação. Uma das seguintes possibilidades ocorreu:

- Falta de energia ou baixa tensão de alimentação;
- Curto circuito ou alta corrente de alimentação;
- Botão de energia do ElectroLogIXS acionado.

Nesses casos, deve-se investigar a real causa do desligamento do ElectroLogIXS para se registrar adequadamente a falha e se evitar novas ocorrências.

4.1.2. Reset por travamento do ElectroLogIXS

C:CMAIN 01495 RESET: CPU WatchDog (RSR: 00000002)

C:RESET 00117 RESET: A Processor Initiated Reset

As demais mensagens de reset do ElectroLogIXS indicam que o sistema travou e reiniciou por si.

Nestes casos, a investigação será feita junto ao fabricante, por isso a necessidade de se retirar os logs neste tipo de ocorrência.

4.2. Cartão Circuito de Via

4.2.1. Detecção de Circuito Aberto

A:TICGMAIN 20198 SLOT 1 VTI Track 1 Open Track Circuit Detected

Esta mensagem aparece quando o ElectroLogIXS tenta transmitir o seu código de via, porém não consegue transferir corrente para o circuito. Dentre outras coisas, esse código pode representar: trilho partido, conector circuito de via com mau contato / partido, fusíveis queimados no TIP-2 ou no módulo de personalidade, circuito de via fora de sincronia.

4.2.2. Demais Problemas Circuito de Via

A:TICGMAIN 13467 SLOT 1 VTI Track 1 TX Delay Convert Off [1345 1232]

A:TICGMAIN 13467 SLOT 1 VTI Track 1 TX Delay Converter On [1345 1533]

A:TICGMAIN 18682 SLOT 1 VTI Track 1 Both track code pulses are too wide

As mensagens acima representam possíveis surtos de tensão e/ou corrente encontrados no circuito de via. Nesses casos pode ou não haver ocupação indevida do circuito de via em questão.

4.2.3. Circuito de Via Recuperado

A:TICGMAIN 20207 SLOT 1 VTI Track 1 Recovered

Indica que qualquer situação de falha que estava presente no circuito de via foi normalizado.

4.3. Cartão Sinal

4.3.1. Foco queimado

A:LMPCNTRL 01807 VLD S3 B2 L16 Lamp Out

Esta mensagem indica que um determinado foco do sinal está queimado ou aberto. O ElectroLogIXS monitora todos os focos de sinal estando eles acesos ou apagados. Esta mensagem pode significar lâmpada ou LED queimados ou cabos partidos ou com mau contato entre o ElectroLogIXS e o foco do sinal.

4.3.2. Recuperação do filamento do sinal

B:LMPCNTRL 01861 VLD S3 B2 L16 Lamp Filament Recovered

Esta mensagem indica que um determinado foco que estava com problemas e foi recuperado. Ela pode acontecer após o problema de lâmpada queimada ter sido resolvido ou em casos de falha intermitente, por exemplo, em caso de mau contato.

4.3.3. Baixa tensão em lâmpada acesa

A:LMPTEST 01607 VLD S3 B2 L15 Voltage Low on Enabled Lamp. M: 9 mV E:]= 9169 mV

Esta mensagem indica que a tensão para uma lâmpada que está acesa está muito baixa. Ela pode aparecer em situações parecidas com a de lâmpada queimada ou em casos em que há um curto entre os fios de um determinado foco do sinal.

4.3.4. Alta tensão em lâmpada apagada

A:VLDTEST 03794 Slot 3 Bank 1 Lamp 3 Voltage High For Disabled Lamp

Esta mensagem indica que durante os testes do cartão VLD apareceu uma tensão muito alta em uma lâmpada que deveria estar apagada. Essa é uma situação típica de curto entre dois focos do sinal. Nestes casos o cartão VLD apaga todos os focos controlados por ele e, caso haja o relé STOP na locação, os sinais acenderão em aspecto vermelho.

4.3.5. Demais problemas do cartão VLD

A:VLDTEST 10760 Slot 3 Bank 2 Voltage High On Disabled FET Switch

A:VLDTEST 03794 Slot 3 Bank 1 Current High For Flashing Bank

A:VLDTEST 03708 Slot 3 Bank 2 A/D Measurement Out Of Range 2:0

As mensagens acima indicam uma provável falha no cartão VLD em questão. Substitua-o imediatamente.

4.3.6. Recuperação da saúde do banco

A:LMPCNTRL 01048 VLD S3 Lamp Bank 2 Health Recovered

Esta mensagem indica que qualquer problema que estava acontecendo em determinado banco de acionamento de lâmpadas se recuperou. Normalmente a mensagem acontece depois de outras mensagens de falhas do cartão VLD indicando que a falha foi recuperada.

4.4. Demais Mensagens

4.4.1. Remoção de cartões

A:MSB 00727 Slot 3 VLD-C6S Module Removed

A:MSB 00727 Slot 7 VIO-86S Module Removed

As mensagens acima indicam que um cartão em determinado slot do ElectroLogIXS foi removido.

4.4.2. Reposição de cartões

A:MSB 00718 Slot 3 VLD-C6S Module Replaced

A:MSB 00718 Slot 7 VIO-86S Module Replaced

As mensagens acima indicam que um cartão em determinado slot do ElectroLogIXS foi removido. Independentemente se o cartão é diferente ou igual ao que estava antes, a mensagem será a mesma.

4.4.3. Presença local

A:LUPWEB 01170 Web local user presence established

Esta mensagem indica que uma operação que requisita presença local foi realizada. A presença local é necessária quando se está usando a interface web e uma modificação de uma configuração de segurança está sendo realizada.

4.4.4. Login e logout da interface web

C:LOGINMAN 00951 Web Login Successful from IP Address 192.168.107.108

C:LOGINMAN 01441 Web Logout from IP Address 192.168.107.108 (User Requested)

C:LOGINMAN 01091 Web Logout from IP Address 192.168.1.17 (Inactivity Timeout)

As mensagens acima indicam o acesso via interface web do ElectroLogIXS. Em caso de login, a mensagem apresenta qual o IP da máquina que está acessando a interface. Em caso de logout, além do IP, a mensagem também mostra o motivo do logout. Nos exemplos acima, há dois motivos para logout: solicitado pelo usuário (User Requested) e por inatividade (Inactivity Timeout).

4.4.5. Link vital entre ElectroLogIXS's

A:VCOM 07721 Port 4 Device 658 Remote 1 379 Link Down

RS 400

A:VCOM 08962 Port 4 Device 658 Remote 1 379 Link Up RP2000

As mensagens acima indicam o status de um link vital entre dois ElectroLogIXS. A mensagem "Link Down" indica que o link for perdido. A mensagem "Link Up" indica que o link está funcionando. As possíveis causas para perda de link são: desconexão física ou mau contato, descarga atmosférica, reset do ElectroLogIXS.

4.4.6. Erro de link vital entre ElectroLogIXS's

A:VCOM 08753 Port 4 Device 658 Remote 1 379 Link Down Timer Expired

A:VCOM 12730 Port 4 Device 658 Remote 1 379 Send Time Error: 41061 41376 315 72

A:VCOM 12786 Port 4 Device 658 Remote 1 379 Receive Time Error: 36556 36241 315 72

As mensagens acima indicam o motivo pelo qual o link entre dois ElectroLogIXS's falhou.