VFD 多功能显示系统 使用说明书



一、设备简介

感谢您使用本产品。

本设备采用 **高亮双色 VFD 显示屏** 设计，支持：

- 时钟显示
- 音频频谱

- 动画效果
- 贪吃蛇游戏
- 自动节能熄屏

设备仅使用 **两个物理按键** 即可完成全部操作。

二、按键说明

设备共有 **2 个按键**：

按键	短按	长按（约1秒）
上键	确认 / 进入菜单	退出 / 返回
下键	切换 / 向下选择	向上选择

说明：

- **短按**：快速按一下
- **长按**：按住约 1 秒

三、主界面功能

开机后会进入 **默认显示模式**（可在设置中修改）。

系统包含以下模式：

1. 时钟模式
2. 音频频谱
3. 贪吃蛇
4. 动画效果
5. 系统菜单

四、模式切换

在主界面：

操作	功能
下键短按	切换到下一个模式
下键长按	切换到上一个模式
上键短按	进入菜单
上键长按	切换当前模式主题

五、各模式说明

1 时钟模式



功能：

- 显示当前时间
- 显示日期
- 支持多种显示风格

操作：

上键长按：切换时钟主题

2 音频频谱模式



功能：

- 实时显示音乐频谱
- 支持 **12 种颜色主题**

操作：

> 上键长按：切换频谱主题

3 贪吃蛇模式



功能：

- 自动运行
- 可改变蛇的粗细

操作：

> 上键长按：切换蛇身宽度

4 动画模式



支持动画：

- Mind
- Circle
- Snowflake

- Planet
- Triangle
- Starwar
- Firework

可以在菜单中开启或关闭。

六、系统菜单

进入方式：

```
主界面 → 上键短按
```

菜单结构：


```
Sensor
Animation
Setting
Diagnostic
About
```

1 Sensor（传感器页面）

显示：

- 日期
- 时间
- 星期

2 Animation（动画设置）



可以单独开启或关闭动画：

```
Mind
Circle
Snowflake
Planet
Triangle
Starwar
Firework
```

操作：

操作	功能
下键	选择
上键	开关

3 Setting（系统设置）



包含：

```
Set Time
FFT Theme
Clock Theme
Default Func
Clock Dimming
Screen ON
Screen OFF
```

设置时间

可以依次设置：

年
月
日
星期
小时
分钟

操作：

操作	功能
下键	调整数值
上键短按	下一项
上键长按	退出

默认模式

可以设置开机默认进入：

```
Clock
FFT
Snake
Motion
```

七、自动熄屏功能

设备支持 **定时自动关闭屏幕**。

可以在菜单中设置：

```
Screen ON
Screen OFF
```

示例：

```
Screen ON  = 07
Screen OFF = 23
```

表示：

```
07:00 自动亮屏
23:00 自动关闭
```

八、夜间唤醒功能

当屏幕处于自动关闭状态时：

```
按任意按键
```

屏幕将 **临时点亮 10 秒**。

10 秒后自动再次关闭。

如果继续操作：

```
唤醒时间会重新计时
```

九、Diagnostic（屏幕测试）



用于测试屏幕：

测试模式包括：

- 蓝色呼吸
- 红色呼吸
- 灰度测试
- 棋盘灰度
- 火焰动画
- 渐变流光

操作：

> 上下键切换测试模式

十、About（关于）

显示：

```
Author
Version
Build Date
```

十一、自动保存

所有设置 **自动保存到 Flash**：

> 修改后自动保存
> 断电不会丢失
> 无需手动保存

十二、菜单自动退出

如果 **10 秒没有操作**：

> 菜单会自动退出
> 返回主界面

十三、常见问题

Q：屏幕晚上为什么会自动关闭？

设备启用了 **自动熄屏功能**。

可以在：

```
Setting → Screen ON / Screen OFF
```

进行调整。

Q：晚上如何临时查看屏幕？

按任意按键即可 **点亮 10 秒**。

Q：断电时间会丢失吗？

不会。

设备使用 **RX8900 RTC 时钟芯片**。

十四、技术参数

项目	参数
显示屏	VFD双色点阵
控制方式	双按键
RTC	RX8900
自动保存	Flash
动画数量	多种