

TelefonieMonitoring

Systemmetriken (RAM, CPU-Last, STARFACE-Version, Hostname) und SIP-Provider-Status für die WebApp.

Modul	TelefonieMonitoring
Aktuelle Version	v8 (Stand 26.08.2026)
Hersteller	Axel Meiser - Kraemer IT
Installationsname (Vorgabe)	TelefonieMonitoring
Logging	bewusst still — das Modul schreibt keine Log-Einträge

1. Was macht das Modul?

TelefonieMonitoring liefert der WebApp die Statusdaten der Anlage: Speichernutzung, CPU-Last, STARFACE-Version, Hostname sowie den Registrierungs-Status der SIP-Provider. Die WebApp wertet diese Daten aus (Statusseite/-karte, Zeitreihen über InfluxDB, Bucket 'telefonie') und zeigt auf der Modul-Updates-Seite zusätzlich die installierte Modul-Version (IST).

- Auslieferung als XML-RPC-Funktionen (GetStats / GetModuleStatus).
- Keine eigenen Log-Einträge (Rauschen vermeiden, bewusst still).
- Fehler werden als Antwort gemeldet — die WebApp zeigt dann „—“.

2. Funktionsweise

- Die WebApp ruft die Statusfunktion periodisch auf der konfigurierten Monitoring-Instanz auf.
- Das Modul sammelt System- und Telefonie-Metriken und gibt sie als Datensatz zurück.
- GetModuleStatus liefert Version/Status des Moduls für die Status- und Modul-Updates-Seite.
- Bei Registry- oder Datenbank-Problemen wird eine Fehlerantwort geliefert (kein Log-Aufwand auf Anlagen-Seite).

3. Einrichtung in der Telefonanlage

Schritt	Aktion	Ergebnis
1	Admin-UI → Modul-Import: TelefonieMonitoring.sfm laden (oder WebApp: „Fehlende Module installieren“ / „Installation anstoßen“).	Modul erscheint in der Modul-Bibliothek.
2	Instanz anlegen — Name exakt so, wie er später in der WebApp als monitoring_instance_name eingetragen wird (Vorgabe: TelefonieMonitoring).	WebApp findet die Instanz auf der Anlage.
3	Instanz aktivieren.	Statusfunktionen sind aufrufbar.

4. Einrichtung in der WebApp

Schritt	Aktion	Ergebnis
1	Anlage unter Admin konfigurieren: monitoring_instance_name = Instanzname aus Schritt 3.	Statusseite/Modul-Updates können die Anlage abfragen.
2	Zeitreihen-Auswertung: InfluxDB-Datenquelle (Bucket 'telefonie') konfigurieren.	Verlauf wird gespeichert und visualisiert.
3	Statusseite prüfen: Karte zeigt Hostname, Version und Provider-Status.	Live-Daten sichtbar.
4	Modul-Updates-Seite: IST-Version v8 verifizieren.	Update verfügbar / aktuell sichtbar.

5. Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Karte/Status zeigt „—“.	Instanz aktiv? Instanzname in der WebApp exakt gleich (Groß-/Kleinschreibung)? Verbindungsdaten prüfen.
GetModuleStatus-Fault „No item with that key“.	Instanz einmalig neu anlegen oder Modul re-importieren (bekannte Plattform-Eigenheit).
Status ok, aber keine Verlaufsdaten.	InfluxDB-Verbindung (Bucket 'telefonie') und Schreibrechte prüfen.