

IMSAF based RIR tracking

Michele Sulis

Mauro Michele Maria Costantino

28 giugno 2026

1 Introduzione

Questo documento raccoglie, in forma cronologica, lo sviluppo e la sperimentazione di un algoritmo di stima e tracciamento della risposta impulsiva della stanza (RIR) basato su filtraggio adattativo in sottobande, nel contesto dei sistemi di Sound Field Control (SFC) [1, 2].

L'algoritmo di riferimento appartiene alla famiglia *IMSAF* (*Improved Multiband-Structured Subband Adaptive Filter*): il segnale di eccitazione e i segnali captati dai microfoni vengono decomposti in sottobande tramite un *banco filtri DFT*, e in ciascuna sottobanda un filtro adattativo di tipo *NLMS* stima la porzione corrispondente della RIR. La struttura in sottobande riduce la correlazione del segnale in ingresso e accelera la convergenza rispetto a un adattamento a banda piena.

Il lavoro è organizzato in ordine cronologico delle implementazioni realizzate. Si parte da una configurazione SISO (un altoparlante, un microfono) per validare il banco filtri e la ricostruzione della RIR, confrontando diverse scelte di filtro prototipo. Si estende al caso MIMO (più altoparlanti, più microfoni), affrontando il problema della correlazione tra i canali di eccitazione e le tecniche di decorrelazione necessarie a una stima accurata.

2 Simulazioni (MATLAB)

2.1 Caso SISO

Nel caso SISO il sistema dispone di un singolo altoparlante e di un singolo microfono. Questa configurazione, pur non rappresentando lo scenario applicativo finale, consente di isolare e validare due aspetti fondamentali: il grado di trasparenza del banco filtri di analisi/sintesi e l'accuratezza della ricostruzione della RIR a banda piena a partire dalle componenti in sottobanda. In particolare, si confrontano due scelte di filtro prototipo per il banco DFT.

2.1.1 Filtri prototipo

Si confrontano due prototipi: un filtro passa-basso progettato con `fir1` (finestra di Kaiser) e un filtro a coseno rialzato. La differenza rilevante risiede nella pendenza della banda di transizione: il coseno rialzato presenta una transizione più ripida rispetto al filtro di Kaiser, che si traduce in sottobande più selettive e quindi in una minore sovrapposizione tra bande adiacenti, con conseguente maggiore attenuazione dell'aliasing. Entrambi i prototipi sono progettati per suddividere la banda in $I = 64$ sottobande. Il filtro di Kaiser (Figura 1) è stato ottenuto con $\beta = 12$ e 129 campioni, mentre il coseno rialzato (Figura 2) è stato ottenuto con $\beta = 0.5$ e `span` pari a 128, per una lunghezza complessiva di 8193 campioni. Le due lunghezze risultano sensibilmente diverse, fattore che concorre alla maggiore sensibilità del coseno rialzato. Si segnala inoltre che, nelle sezioni successive, la lunghezza del prototipo a coseno rialzato è stata sensibilmente ridotta al fine di contenere il carico computazionale, mantenendo comunque una selettività adeguata.




Figura 1: Risposta in frequenza (modulo) del prototipo `fir1` (finestra di Kaiser).




Figura 2: Risposta in frequenza (modulo) del prototipo a coseno rialzato.

2.1.2 Confronto dei risultati

Normalized misalignment (NM) Con il prototipo a coseno rialzato il NM decresce in modo regolare lungo tutta la durata dell'adattamento, scendendo fino a circa -45 dB (Figura 4). Con il prototipo `fir1`, invece, il comportamento risulta più sensibile alla scelta dei parametri, in particolare dell'ordine del filtro: in diverse configurazioni la curva tende a spianare verso un valore limite più alto (Figura 3).

In particolare, il `fir1` raggiunge -32.5 dB a una velocità doppia rispetto al coseno rialzato, ma tale valore costituisce il *plateau* a cui la curva si arresta, mentre il coseno rialzato continua a decrescere oltre. Una possibile interpretazione della maggiore velocità del filtro Kaiser risiede nella sensibile differenza di lunghezza tra i due prototipi.

Il banco basato sul coseno rialzato presenta quindi un comportamento complessivamente più regolare e prevedibile. Le simulazioni sono state condotte assumendo una frequenza di campionamento $f_s = 16$ kHz.




Figura 3: Andamento del normalized misalignment durante l'adattamento con prototipo `fir1`.




Figura 4: Andamento del normalized misalignment durante l'adattamento con prototipo coseno rialzato.

RIR nel dominio del tempo La RIR ricostruita segue fedelmente quella reale con entrambi i prototipi: nel dominio del tempo le due stime risultano praticamente sovrapposte alla RIR esatta, al punto da rendere poco informativo riportare separatamente i due casi. Si mostra pertanto una sola ricostruzione rappresentativa (Figura 5).

Per chiarezza di visualizzazione, la RIR è mostrata in una finestra di 128 campioni a partire da un offset di 100, in modo da scartare il ritardo di propagazione iniziale e centrare la rappresentazione sulla parte informativa della risposta. Per quanto riguarda invece le sezioni relative al caso MIMO, le RIR sono effettivamente troncate a tale lunghezza; le motivazioni di questa scelta sono discusse nella sezione corrispondente.




Figura 5: RIR reale (blu) e RIR stimata (rosso) nel dominio del tempo.

RIR nel dominio della frequenza Anche nel dominio della frequenza il modulo della RIR stimata si sovrappone a quello della RIR esatta per entrambi i prototipi, senza differenze apprezzabili tra i due casi. Si riporta quindi un solo confronto in Figura 6.




Figura 6: Modulo della trasformata della RIR reale (blu) e stimata (rosso).

Conclusioni Dopo aver sperimentato diversi filtri prototipo per il banco e ottimizzato i parametri, si è osservato che il banco basato su un prototipo a coseno rialzato fornisce un comportamento più regolare e prevedibile rispetto al prototipo `fir1`, permettendo di scendere fino a circa -45 dB. Pertanto, a partire dalle sezioni successive, si abbandonerà il `fir1` in favore del coseno rialzato, adottandone una versione di lunghezza ridotta per contenere il carico computazionale.

2.2 Caso MIMO

Nel caso MIMO il sistema dispone di L altoparlanti e M microfoni. Ogni microfono capta la somma dei contributi di tutti gli altoparlanti, ciascuno filtrato dalla rispettiva RIR. L'obiettivo è stimare separatamente tutte le $M \times L$ risposte dell'impulso. Il problema principale è l'*identificabilità*: se i segnali inviati ai diversi altoparlanti sono troppo correlati tra loro, non è possibile separare univocamente i singoli percorsi acustici a partire dalle sole osservazioni dei microfoni. Le seguenti sezioni analizzano questo problema e le tecniche di decorrelazione adottate per affrontarlo.

2.2.1 Ingressi scorrelati: caso ideale

Come primo passo si considera il caso in cui i segnali di eccitazione dei diversi canali siano statisticamente indipendenti (rumore bianco generato indipendentemente per ogni altoparlante). Questa configurazione non corrisponde allo scenario reale, ma rappresenta il caso ideale in cui il problema di identificabilità è risolto per costruzione: serve a verificare che la struttura dell'algoritmo di tracciamento MIMO sia corretta.

In queste condizioni il NM (Figura 7) converge rapidamente verso valori molto bassi.

Figura 7: NM nel caso MIMO con ingressi scorrelati (caso ideale). Frequenza di campionamento $f_s = 16$ kHz.

2.2.2 Correlazione realistica tra canali

Nello scenario realistico, in assenza del blocco SFC, un'unica sorgente viene replicata sui diversi canali, che risultano quindi fortemente correlati. Per ripristinare l'identificabilità si applica una decorrelazione mediante *modulazione di fase* in sottobanda, secondo lo schema riportato in letteratura [1]: ogni sottobanda di ciascun canale viene modulata da una fase sinusoidale dipendente dal canale e dall'indice sottobanda.

In queste condizioni il NM (Figura 8) raggiunge un valore limite (*floor*) significativamente più alto rispetto al caso ideale (circa -9 dB). Questo comportamento si interpreta osservando che la modulazione di fase agisce esclusivamente sul segnale e non sul suo modulo: due canali che partono identici mantengono, dopo la modulazione, lo stesso spettro di ampiezza, restando quindi coerenti in modulo. Con RIR reali, il cui spettro di ampiezza presenta una struttura ricca e informativa, questa coerenza residua di modulo limita la capacità di separare i canali, fissa un floor più elevato sull'errore e rallenta la velocità di convergenza.

Figura 8: NM nel caso MIMO con canali correlati e decorrelazione tramite modulazione di fase. Frequenza di campionamento $f_s = 16$ kHz.

2.2.3 Ruolo della decorrelazione intra-canale (P)

Oltre alla decorrelazione tra canali (modulazione di fase), l'algoritmo IMSAF prevede una decorrelazione *intra-canale* basata su una predizione lineare di ordine P , che sbianca il segnale di ingresso di ciascun canale. Con eccitazione a rumore bianco l'effetto di tale stadio non è rilevabile, poichè il segnale è già spettralmente piatto. Per evidenziarne il ruolo si è quindi utilizzato un ingresso colorato (rumore a spettro non piatto).

I risultati mostrano che la decorrelazione intra-canale **accelera la velocità di convergenza senza modificare il floor** del NM. A titolo di esempio, nel caso a canali scorrelati il NM raggiunge -55 dB dopo 383 iterazioni con $P = 0$ e dopo sole 82 iterazioni con $P = 2$ (circa 4.7 volte più veloce), con floor finali paragonabili. Questo conferma quanto riportato in letteratura

[1]: lo sbiancamento dell'ingresso migliora la velocità di adattamento ma non il livello di errore a regime, che dipende da altri fattori (tra cui aliasing del banco, identificabilità).

2.2.4 Segnali reali e gestione pratica

Il passaggio da segnali sintetici a segnali audio reali introduce alcune problematiche pratiche, affrontate con due accorgimenti. In primo luogo, la regolarizzazione nel calcolo dei pesi sotto-banda è stata resa proporzionale all'energia massima delle sottobande, anziché fissa, per garantire robustezza al variare del segnale. In secondo luogo, i campioni a energia molto bassa (silenzi, frequenti nei segnali reali) vengono saltati nell'aggiornamento del filtro, poichè la normalizzazione su ingresso quasi nullo porterebbe l'algoritmo a divergere.

Si è inoltre confrontato l'uso di un canale mono replicato su tutti i canali con quello di un segnale stereo inviato a canali distinti. Il caso stereo fornisce prestazioni migliori poiché o canali sono già intrinsecamente diversi all'origine e parte del problema di identificabilità risulta attenuato a monte. Il segnale stereo reale rappresenta quindi un caso intermedio tra mono replicato (canali identici, caso peggiore) e gli ingressi indipendenti (caso ideale).

Riferimenti bibliografici

- [1] Junqing Zhang, Jingli Xie, Dongyuan Shi, Wen Zhang, Jingdong Chen, and Jacob Benesty. An alternating mode strategy for adaptive sound field control and acoustic path tracking. In *2025 Asia Pacific Signal and Information Processing Association Annual Summit and Conference (APSIPA ASC)*, pages 417–422, 2025.
- [2] Junqing Zhang, Jingli Xie, Dongyuan Shi, Wen Zhang, Jingdong Chen, and Jacob Benesty. Decorrelation-enhanced multiband subband adaptive filtering for rir tracking in sound field control. In *ICASSP 2026 - 2026 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*, pages 15052–15056, 2026.