■■■■■■■■■■■■ (BOM) — SmartKnob View

■■■■■: View Base + View Screen

■	■■■. ■■■■■■■■■■■■	■■■■■■■■	■■■■■■	■■■■-■■	LCSC	Digikey	Mouser
1	C28	1uF	C_0603_1608Metric	1	C5673	1276-1102-1-ND	187-CL10A105KA8NNNC
2	C10, C16, C18, C24, C26, C9	10uF	C_0805_2012Metric	6	C15850	1276-2891-1-ND	187-CL21A106KAYNNNE
3	D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8	SK6812SIDE-A	SK6812-SIDE-A	8	C2890037	1528-4691-ND	485-4691
4	H1, H2, H3	MotorHole	MountingHole_M1.6	3	C2931389		
5	H4, H5, H6, H7	MountHole	MountingHole_2.2mm_M2_ISO7380_Pad_NonVirtual	4	C2911532 (screw), C2961595 (nut)		
6	H8, H9	AlignmentHole	MountingHole_2.2mm_M2_ISO7380_Pad_NonVirtual	2			
7	J1	BLDC	532610371	1	C293630	WM7621CT-ND	538-53261-0371
8	J2	USB_C_Receptacle_USB4510	USB4510_SolderPaste	1	C428463	USB4510-03-1-A	640-USB4510031A
9	J3	LCD	SolderPads_2mm_8	1			
10	J4	A	SolderPads_2mm_3_STRAIN	1			
11	J5	B	SolderPads_2mm_3_STRAIN	1			
12	L1	3.3uH	L_0805_2012Metric	1	C307744	445-6394-1-ND	810-MLZ2012A3R3WT000
13	NT1	NetTie_2	NetTie-2_SMD_Pad0.5mm	1			
14	Q1	MMBT4403	SOT-23	1	C78864	MMBT4403LT1GOSCT-ND	863-MMBT4403R100001
15	Q2	UMH3N	SOT-363_SC-70-6	1	C62892	UMH3NTNCT-ND	755-UMH3NTN
16	R1, R2	5.1k	R_0603_1608Metric	2	C105580	RMCF0603JT5K10CT-ND	652-CR0603FX-5101ELF
17	R13, R14, R15, R16	2.2k	R_0603_1608Metric	4	C4190	RMCF0603FT2K20CT-ND	652-CR0603FX-2201ELF
18	R18, R19, R20, R21	330	R_2512_6332Metric	4	C19866		
19	R4	8.2k	R_0603_1608Metric	1	C114637	RMCF0603FT8K20CT-ND	652-CR0603FX-8201ELF
20	R5, R6	100	R_0603_1608Metric	2	C319953	RMCF0603FT100RCT-ND	652-CR0603FX-1000ELF
21	TP1	5V	TestPoint_Pad_D2.0mm_ValueSilk	1			
22	TP10	CLK	TestPoint_Pad_D2.0mm_ValueSilk	1			
23	TP11	DO	TestPoint_Pad_D2.0mm_ValueSilk	1			
24	TP12	LED	TestPoint_Pad_D2.0mm_ValueSilk	1			
25	TP13	EN	TestPoint_Pad_D2.0mm_ValueSilk	1			
26	TP14	BOOT	TestPoint_Pad_D2.0mm_ValueSilk	1			
27	TP15	TX	TestPoint_Pad_D2.0mm_ValueSilk	1			
28	TP16	RX	TestPoint_Pad_D2.0mm_ValueSilk	1			
29	TP2	3.3v	TestPoint_Pad_D2.0mm_ValueSilk	1			
30	TP3	GND	TestPoint_Pad_D2.0mm_ValueSilk	1			
31	TP4	SDA	TestPoint_Pad_D2.0mm_ValueSilk	1			
32	TP5	SCL	TestPoint_Pad_D2.0mm_ValueSilk	1			
33	TP6	U	TestPoint_Pad_D2.0mm_ValueSilk	1			
34	TP7	V	TestPoint_Pad_D2.0mm_ValueSilk	1			
35	TP8	W	TestPoint_Pad_D2.0mm_ValueSilk	1			
36	TP9	CSN	TestPoint_Pad_D2.0mm_ValueSilk	1			
37	U1	MT6701-CT	SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm	1	C2856764, or C3003196		N/A
38	U2	T-Micro32_Plus	T-Micro32	1	N/A	N/A	N/A
39	U3	CH340C	SOIC-16_3.9x9.9mm_P1.27mm	1	C84681	N/A	N/A
40	U4	HX711	SOIC-16_3.9x9.9mm_P1.27mm	1	C43656	N/A	N/A
41	U5	TMC6300	QFN-20-1EP_3x3mm_P0.4mm_EP1.65x1.65mm_ThermalVias_LargerViaHoles	1	N/A	TMC6300-LA-ND	700-TMC6300-LA

■	■■■. ■■■■■■■■■■■■	■■■■■■■■	■■■■■■■	■■■■-■■■	LCSC	Digikey	Mouser
42	U6	AP2114HA-3.3	SOT-223-3_TabPin2_InGndOut	1	C460314	AP2114HA-3.3TRG1DICT-ND	621-AP2114HA-3.3TRG1VS-CT-ND
43	U7	SN74LV1T34DBV	SOT-23-5	1	C100024	296-37176-1-ND	595-SN74LV1T34DBVR
44	U8	VEML7700	VEML7700-TOP	1	C1850416	VEML7700-TT	78-VEML7700-TT
45	U9	TS1117BCW33RPG	SOT-223-3_TabPin2_GndOut	1	C6186, C358792	296-35976-1-ND	821-TS1117BCW33RPG
46	Z10	BLDCMotor	bom_only_no_pin	1			
47	Z5	dummy_keepouts	ViewKeepouts3d	1			
48	Z6, Z7, Z8	RotorScrew (BOM only)	bom_only_no_pin	3			
49	Z9	WatchGlass39.5mm	bom_only_no_pin	1			
50	SCREEN-C2, C1, C11, C12, C14, C15, C17, C19, C2, C20, C21, C22, C23, C25, C27, C29, C3, C4, C5, C6, C7, C8	0.1uF	C_0603_1608Metric	22	C15910	1276-1135-1-ND	187-CL10B104KB8NNWC
51	SCREEN-C1, C13	22uF	C_0805_2012Metric	2	C98190	1276-CL21A226MAYNNNE-ND	187-CL21A226MAYNNNE
52	SCREEN-R1, R10, R11, R12, R17, R3, R7, R8, R9	1K	R_0603_1608Metric	9	C98220	RMCF0603JT10K0CT-ND	652-CR0603FX-1002ELF
53	SCREEN-H1	AlignmentHole	AlignmentHole_1.6	1			
54	SCREEN-J1, SCREEN-J3, SCREEN-J4, SCREEN-J5	SCREEN-04	SolderPads_2mm_4	4			
55	SCREEN-J2	GC9A01	GC9A01Round1.28	1	N/A	N/A	N/A
56	SCREEN-Q1	2N7002	SOT-23	1	2N7002	2N7002H6327XTSA2CT-ND	771-2N7002NXAKR
57	SCREEN-R2	22R	R_0603_1608Metric	1		RMCF0603JT22R0CT-ND	652-CR0603FX-22R0ELF
58	SCREEN-R3	1M	R_0603_1608Metric	1		RMCF0603JT1M00CT-ND	652-CR0603FX-1004ELF