


 Bellis Technology 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	Coin Feeder			作业序号
	WI SOP Coin Feeder -001	Coin Feeder Disk 组件	组件包装	页码	1/1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: 		确认人: 		制定人: 	

受控文件
APPROVED 01 NOV 2023

作业内容

- 1. 确认 Coin Feeder Disk 的组件正确, 无物料漏装。(如图一所示)
- 2. 准备 26 的内外箱, RP80 刀卡, 隔板和气泡袋等物料。(详见物料描述清单)
- 3. 将 Disk 组件按照如图二所示的方式装入气泡袋, 如三所示的方式放入 26 的内箱中。
- 4. 确认组件无漏装后, 将其与 26 的外箱配合后, 并打包装带待出货。(如图四所示)
- 5. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
Coin Feeder Disk	Coin Feeder 底盘组件	12
59-081678-01	591*461*260mm 26 的内箱	1
59-081679-01	640*502*260mm 26 的外箱	1
59-221734-01	573*419mm 隔板	3
59-222923-01	480*118mm 短刀卡 (RP80 刀卡)	6
59-222922-01	575*118mm 长刀卡 (RP80 刀卡)	8
59-222921-01	RP80 气泡袋 (250*300+20mm)	12



图一, Coin Feeder Disk 组件



图二, 将 1PCS Disk 组件如图装入气泡袋, 并折叠好



图三、四, 将 Coin Feeder Disk 组件按照每层 6PCS, 每箱 2 层的方式进行包装, 同时在底层和每层的顶部放一块隔板, 共 3 块隔板, 注意: 由于短刀卡两端过长, 故需往内侧折起 (如图所示小红圈标记处)

图五, 确认组件无漏装后, 将 26 的内箱与外箱配合, 并打包装带, 待出货

品质检查



- 自检:
- 1. 确认包装的物料正确, 无混料, 错料等不良。
 - 2. 确认每箱的 Coin Feeder Disk 组件无漏装, 多装等不良。

使用工具

打包机, 静电手环

此包材适用: PA2699(Twin Feeder Type E), PA3532(Twin Feeder Type F), PA3163(Twin Feeder G), PA3074(Twin Feeder Type G),

PA1091(正常 CF Type E), PA1154(正常 CF Type C)