

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Bulk Coin Feeder H			作业序号
	WI SOP Bulk Coin Feeder -001	PA2272 组件	组件包装	页码	1/1	版本	1.0	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	Alter	确认人:	Joan	制定人:	Baron

作业内容

1. 确认 PA2272 的组件正确，无物料漏装。（如图一所示）
2. 准备 26 的内外箱，RP80 刀卡，隔板和气泡袋等物料。（详见物料描述清单）
3. 将 PA2272 按照如图二所示的方式装入气泡袋，如三所示的方式放入 26 的内箱中。
4. 确认 PA2272 无漏装后，将其与 26 的外箱配合后，并打包装带待出货。（如图四所示）
5. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA2272	Coin Feeder H 底盘组件	12
59-081678-01	591*461*260mm 26 的内箱	1
59-081679-01	640*502*260mm 26 的外箱	1
59-221734-01	573*419mm 隔板	3
59-222923-01	480*118mm 短刀卡 (RP80 刀卡)	6
59-222922-01	575*118mm 长刀卡 (RP80 刀卡)	8
59-222921-01	RP80 气泡袋 (250*300+20mm)	12

品质检查



自检：

1. 确认包装的物料正确，无混料，错料等不良。
2. 确认每箱的 PA2272 无漏装，多装等不良。

互检：

1. 确认 PA2272 的物料无漏装。
2. 确认 PA2272 的物料符合对应 PA2272 BOM 的清单。

使用工具

打带机

作业信息

作业工时: s/pcs
作业产量: pcs/h



图一，PA2272



图二，将 1PCS PA2272 如图装入气泡袋，并折叠好。再装入单元格中。（每个单元格装入 1 袋）



图三，将 PA2272 按照每层 6PCS，每箱 2 层的方式进行包装，同时在底层和每层的顶部放一块隔板，共 3 块隔板，注意：由于短刀卡两端过长，故需往内侧折起（如图示小红圈标记处）。



图四，确认 PA2272 无漏装后，将 26 的内箱与外箱配合，并打包装带，待出货。