



本节内容

多处理器 基本概念

多处理器的基本概念

SISD、SIMD、MIMD、
向量处理器的基本概念



知识总览

多处理器的基本概念

SISD、SIMD、MIMD、向量处理机


多核处理器的基本概念

共享内存多处理器的基本概念



Tips: 大纲只要求掌握“基本概念”，意味着一定只考选择题


SISD



eg: 计组课程一直在学的就是SISD，每条指令可以处理一两个数据

SISD单指令流单数据流

SIMD




Key: 对结构类似的大量数据进行相同处理。一条指令处理很多个数据

eg1: 某些显卡常采用SIMD，图像处理时，常对每个像素点进行完全一样的渲染（比如加个粉红色滤镜）

eg2: 可用于优化for循环中对数组元素的重复处理

SIMD单指令流多数据流


MIMD——共享存储多处理器系统



eg: Intel i5、i7
处理器

共享存储多处理器 (SMP) 系统


MIMD——多计算机系统



多计算机系统

eg: 多台计算机组成的“分布式计算系统”


向量处理器



向量处理器

eg: 向量处理机的LOAD指令，可以将一个向量取到向量寄存器中；加法指令，可以实现两个向量相加
应用于：向量计算、大量浮点数计算，空气动力学、核物理学、巨型矩阵计算问题
很多超级计算机如中国的“银河”就是向量处理器

五段式指令流水线示意图



本节内容

硬件多线程 的基本 概念

知识总览

硬件多线程

细粒度多线程

粗粒度多线程

同时多线程 (SMT)

Tips: 大纲只要求掌握“基本概念”，意味着一定只考选择题

三种硬件多线程



硬件多线程			
	细粒度多线程	粗粒度多线程	同时多线程 (SMT)
指令发射	轮流发射各线程的指令 (每个时钟周期发射一个线程)	连续几个时钟周期, 都发射同一线程的指令序列, 流水线阻塞时, 切换另一个线程	一个时钟周期内, 同时发射多个线程的指令
线程切换频率	每个时钟周期切换一次线程	只有流水线阻塞时才切换一次线程	NULL
线程切换代价	低	高, 需要重载流水线	NULL
并行性	指令级并行, 线程间不并行	指令级并行, 线程间不并行	指令级并行, 线程级并行

三种硬件多线程

时钟	CPU
i	发射线程 A 的指令j、 j+1
i+1	发射线程 B 的指令k、 k+1
i+2	发射线程 A 的指令j+2、 j+3
i+3	发射线程 B 的指令k+2、 k+3

(a) 细粒度多线程示例


时钟	CPU
i	发射线程 A 的指令j、 j+1
i+1	发射线程 A 的指令j+2、 j+3, 发现Cache miss
i+2	线程调度, 从 A 切换到B
i+3	发射线程 B 的指令k、 k+1
i+4	发射线程 B 的指令k+2、 k+3

(b) 粗粒度多线程示例


时钟	CPU
i	发射线程 A 的指令j、 j+1, 线程 B 的指令k、 k+1
i+1	发射线程 A 的指令j+2, 线程 B 的指令k+2, 线程 C 的指令m
i+2	发射线程 A 的指令j+3, 线程 C 的指令m+1、 m+2

(c) 同时多线程示例

一个不太严谨的示意图



不支持硬件多线程的处理器



支持硬件多线程的处理器

五段式指令流水线示意图

