

第 3-5-2 表 グラフ出力項目名，およびグラフスケール設定値（ノード）

項 目 名		小外乱設定値		大外乱設定値		項 目 内 容
		最小値	最大値	最小値	最大値	
1	VT	0.8	1.2	0.0	1.2	ノード電圧 (p. u.)
2	SS	-0.5	0.5	-2.0	2.0	ノード周波数 (Hz)
3	DEG	-90.0	90.0	-180.0	180.0	ノード電圧位相角 (度)
4	DET	-0.5	0.5	-0.5	0.5	ノード電圧変化率 (p. u. /sec)
5	DSS	-1.0	1.0	-1.0	1.0	ノード周波数変化率 (Hz/sec)
6	PG	0.0	2.0	0.0	10.0	発電機出力有効分 (p. u.)
7	QG	-0.5	0.5	-1.0	1.0	発電機出力無効分 (p. u.)
8	PL	0.0	2.0	0.0	10.0	負荷電力有効分 (p. u.)
9	QL	-0.5	0.5	-1.0	1.0	負荷電力無効分 (p. u.)
10	PLN	0.0	2.0	0.0	10.0	非線形負荷電力有効分 (p. u.)
11	QLN	-0.5	0.5	-0.5	0.5	非線形負荷電力無効分 (p. u.)
12	PPM	0.0	2.0	0.0	10.0	モータ負荷電力有効分 (p. u. 自己ベース)
13	QQM	-0.5	0.5	-0.5	0.5	モータ負荷電力無効分 (p. u. 自己ベース)
14	SMM	-0.2	0.2	-4.0	4.0	インダクションモータすべり (%)
15	TQL	-1.0	1.0	-2.0	2.0	インダクションモータ軸トルク (p. u.)
16	SVC	-0.5	0.5	0.0	10.0	SVC出力 (p. u.)
17	NASA*	-90.0	90.0	-180.0	180.0	絶対位相角 (度)
18	V0*	0.8	1.2	0.0	1.2	零相ノード電圧 (p. u.)
19	V1*	0.8	1.2	0.0	1.2	正相ノード電圧 (p. u.)
20	V2*	0.8	1.2	0.0	1.2	逆相ノード電圧 (p. u.)
21	VA*	0.8	1.2	0.0	1.2	A相ノード電圧 (p. u.)
22	VB*	0.8	1.2	0.0	1.2	B相ノード電圧 (p. u.)
23	VC*	0.8	1.2	0.0	1.2	C相ノード電圧 (p. u.)

第 3 - 5 - 2 表 グラフ出力項目名, およびグラフスケール設定値 (ノード)

項 目 名		小外乱設定値		大外乱設定値		項 目 内 容
		最小値	最大値	最小値	最大値	
24	VAB*	0.8	1.2	0.0	1.2	A B 相線間電圧 (p. u.) (A B 相の線間電圧)
25	VBC*	0.8	1.2	0.0	1.2	B C 相線間電圧 (p. u.) (B C 相の線間電圧)
26	VCA*	0.8	1.2	0.0	1.2	C A 相線間電圧 (p. u.) (C A 相の線間電圧)
27	V0D*	-90.0	90.0	-180.0	180.0	零相ノード電圧位相角 (度)
28	V1D*	-90.0	90.0	-180.0	180.0	正相ノード電圧位相角 (度)
29	V2D*	-90.0	90.0	-180.0	180.0	逆相ノード電圧位相角 (度)
30	VAD*	-90.0	90.0	-180.0	180.0	A 相ノード電圧位相角 (度)
31	VBD*	-90.0	90.0	-180.0	180.0	B 相ノード電圧位相角 (度)
32	VCD*	-90.0	90.0	-180.0	180.0	C 相ノード電圧位相角 (度)
33	VABD*	-90.0	90.0	-180.0	180.0	A B 相線間電圧位相角 (度)
34	VBCD*	-90.0	90.0	-180.0	180.0	B C 相線間電圧位相角 (度)
35	VCAD*	-90.0	90.0	-180.0	180.0	C A 相線間電圧位相角 (度)
36	V0R*	-90.0	90.0	-180.0	180.0	零相ノード電圧位相角 (度)
37	V1R*	-90.0	90.0	-180.0	180.0	正相ノード電圧位相角 (度)
38	V2R*	-90.0	90.0	-180.0	180.0	逆相ノード電圧位相角 (度)
39	VAR*	-90.0	90.0	-180.0	180.0	A 相ノード電圧位相角 (度)
40	VBR*	-90.0	90.0	-180.0	180.0	B 相ノード電圧位相角 (度)
41	VCR*	-90.0	90.0	-180.0	180.0	C 相ノード電圧位相角 (度)
42	VABR*	-90.0	90.0	-180.0	180.0	A B 相線間電圧位相角 (度)
43	VBCR*	-90.0	90.0	-180.0	180.0	B C 相線間電圧位相角 (度)
44	VCAR*	-90.0	90.0	-180.0	180.0	C A 相線間電圧位相角 (度)

絶対角

相対角

第3－5－3表 グラフ出力項目名，およびグラフスケール設定値（ブランチ）

項 目 名		小外乱設定値		大外乱設定値		項 目 内 容
		最小値	最大値	最小値	最大値	
1	PS	-2.0	2.0	-5.0	5.0	送側潮流有効分 (p. u.)
2	QS	-1.0	1.0	-1.0	1.0	送側潮流無効分 (p. u.)
3	ZSS	-2.0	2.0	-2.0	2.0	送側インピーダンスローカス (p. u.)
4	AZS	-180.0	180.0	-180.0	180.0	送側インピーダンスローカス (度)
5	FIS	0.0	2.0	0.0	10.0	線路電流 (p. u.)
6	ABB	-40.0	40.0	-80.0	80.0	ブランチ相差角 (度)
7	PR	-2.0	2.0	-5.0	5.0	受側潮流有効分 (p. u.)
8	QR	-1.0	1.0	-1.0	1.0	受側潮流無効分 (p. u.)
9	ZRR	-2.0	2.0	-2.0	2.0	受側インピーダンスローカス (p. u.)
10	AZR	-180.0	180.0	-180.0	180.0	受側インピーダンスローカス (度)
11	LASA	-180.0	180.0	-180.0	180.0	絶対位相角 (度)
12	I0*	0.0	2.0	0.0	10.0	零相線路電流 (p. u.) (送り側)
13	I1*	0.0	2.0	0.0	10.0	正相線路電流 (p. u.) (送り側)
14	I2*	0.0	2.0	0.0	10.0	逆相線路電流 (p. u.) (送り側)
15	IA*	0.0	2.0	0.0	10.0	A相線路電流 (p. u.) (送り側)
16	IB*	0.0	2.0	0.0	10.0	B相線路電流 (p. u.) (送り側)
17	IC*	0.0	2.0	0.0	10.0	C相線路電流 (p. u.) (送り側)

* Y法プログラム入力データの出力コントロールカードで“OUF”指定時のみ指定可

第3-5-3表 グラフ出力項目名，およびグラフスケール設定値（ブランチ）

項 目 名		小外乱設定値		大外乱設定値		項 目 内 容
		最小値	最大値	最小値	最大値	
18	I0R*	0.0	2.0	0.0	10.0	零相線路電流（p. u.）（受側）
19	I1R*	0.0	2.0	0.0	10.0	正相線路電流（p. u.）（受側）
20	I2R*	0.0	2.0	0.0	10.0	逆相線路電流（p. u.）（受側）
21	IAR*	0.0	2.0	0.0	10.0	A相線路電流（p. u.）（受側）
22	IBR*	0.0	2.0	0.0	10.0	B相線路電流（p. u.）（受側）
23	ICR*	0.0	2.0	0.0	10.0	C相線路電流（p. u.）（受側）
24	I0D*	-180.0	180.0	-180.0	180.0	零相線路電流位相角（度）（送り側）
25	I1D*	-180.0	180.0	-180.0	180.0	正相線路電流位相角（度）（送り側）
26	I2D*	-180.0	180.0	-180.0	180.0	逆相線路電流位相角（度）（送り側）
27	IAD*	-180.0	180.0	-180.0	180.0	A相線路電流位相角（度）（送り側）
28	IBD*	-180.0	180.0	-180.0	180.0	B相線路電流位相角（度）（送り側）
29	ICD*	-180.0	180.0	-180.0	180.0	C相線路電流位相角（度）（送り側）
30	I0RD*	-180.0	180.0	-180.0	180.0	零相線路電流位相角（度）（受側）
31	I1RD*	-180.0	180.0	-180.0	180.0	正相線路電流位相角（度）（受側）
32	I2RD*	-180.0	180.0	-180.0	180.0	逆相線路電流位相角（度）（受側）
33	IARD*	-180.0	180.0	-180.0	180.0	A相線路電流位相角（度）（受側）
34	IBRD*	-180.0	180.0	-180.0	180.0	B相線路電流位相角（度）（受側）
35	ICRD*	-180.0	180.0	-180.0	180.0	C相線路電流位相角（度）（受側）

絶対角

* Y法プログラム入力データの出力コントロールカードで“OUF”指定時のみ指定可

第3-5-3表 グラフ出力項目名，およびグラフスケール設定値（ブランチ）

項 目 名		小外乱設定値		大外乱設定値		項 目 内 容
		最小値	最大値	最小値	最大値	
36	I0SR*	-180.0	180.0	-180.0	180.0	零相線路電流位相角（度）（送り側）
37	I1SR*	-180.0	180.0	-180.0	180.0	正相線路電流位相角（度）（送り側）
38	I2SR*	-180.0	180.0	-180.0	180.0	逆相線路電流位相角（度）（送り側）
39	IASR*	-180.0	180.0	-180.0	180.0	A相線路電流位相角（度）（送り側）
40	IBSR*	-180.0	180.0	-180.0	180.0	B相線路電流位相角（度）（送り側）
41	ICSR*	-180.0	180.0	-180.0	180.0	C相線路電流位相角（度）（送り側）
42	I0RR*	-180.0	180.0	-180.0	180.0	零相線路電流位相角（度）（受側）
43	I1RR*	-180.0	180.0	-180.0	180.0	正相線路電流位相角（度）（受側）
44	I2RR*	-180.0	180.0	-180.0	180.0	逆相線路電流位相角（度）（受側）
45	IARR*	-180.0	180.0	-180.0	180.0	A相線路電流位相角（度）（受側）
46	IBRR*	-180.0	180.0	-180.0	180.0	B相線路電流位相角（度）（受側）
47	ICRR*	-180.0	180.0	-180.0	180.0	C相線路電流位相角（度）（受側）

相対角

* Y法プログラム入力データの出力コントロールカードで“OUF” 指定時のみ指定可

●正相・逆相・零相電流については $\sqrt{3} \times$ 定格線電流が基準値（1pu 相当値）です。

$\sqrt{3} \times$ 定格線電流＝システム定格容量（SMVA）／定格線間電圧

ただし、A相・B相・C相電流（各相電流）は定格線電流が基準値です。

pu 値表現では、下記のとおりです。

$$S(3 \text{ 相分 pu}) = P + jQ = V_1 \cdot I_1 + V_2 \cdot I_2 + V_0 \cdot I_0 = 1/3 (V_a \cdot I_a + V_b \cdot I_b + V_c \cdot I_c)$$

$$2 = 1^2 + 0^2 + 0^2 = 1/3 (1^2 + 1^2 + 1^2)$$

実値表現では、下記のとおりです。

$$S(3 \text{ 相分 VA}) = P + jQ = V_1 \cdot I_1 + V_2 \cdot I_2 + V_0 \cdot I_0 = V_a \cdot I_a + V_b \cdot I_b + V_c \cdot I_c$$

$$2000 \text{MVA} = 500 \text{kV} \cdot 4 \text{kA} + 0^2 + 0^2 = 289 \text{kV} \cdot 2.31 \text{kA} + 289 \cdot 2.31 + 289 \cdot 2.31$$