## 产品介绍

小燕无线开关使用 ZigBee 无线通讯协议，接连小燕家庭中心，可实现灯光控制、智能场景、绑定联动等自动化功能。







## 指示灯说明




| | | |
|---|---|---|
| 指示灯状态 | 快速闪（每秒闪10下） | 正在连接附近的家庭中心 |
| | 慢速闪（每2秒闪1下） | 连接家庭中心成功 |
| | 中速闪（每秒闪4下） | 连接家庭中心失败 |



## 安装示意图




1. 打开开关上盖，装入电池；
2. 揭开贴纸，将背胶贴在开关背面贴纸槽内；
3. 将无线开关贴在需要的位置。




## 下载安装 APP

在应用商店搜索“小燕在家”或扫描二维码下载小燕在家 APP。连接小燕家庭中心后，根据“添加设备”指引添加无线开关。



## 添加新设备





1. 启动小燕在家 App，点击进入“添加设备”页面；
2. 选择添加 ZigBee 设备；
3. 安装无线开关电池；
4. 约10秒后 App 上显示找到新设备。

* 如未自动发现设备，请按照第6页说明重置设备。



## 恢复出厂设置




1. 开关已安装电池；
2. 快速点击任意按键4次，最后一次按住该按键直到指示灯闪烁后松开；
3. 开关的配网信息被清除，可重新添加。



官方微信

**联系我们**

在线客服：https://www.xiaoyan.io/service
服务电话：400-920-2823
电子邮件：support@xiaoyan.io
上海小燕科技有限公司
上海市浦东新区盛夏路666号E幢502室

## 更换电池



1. 轻撬开关底部的开口，打开开关上盖；
2. 将纽扣电池向上推出，更换新 CR2032 规格电池。



## 联动功能推荐



一键控制多个灯、插座、窗帘。



## 参数规格

产品型号：TERNCY-BS01-G3
产品尺寸：86x86x15.5mm
产品重量：65.5g（不含电池）
电池规格：CR2032 3V
执行标准：GB/T 16915.1 GB/T 16915.2

## 注意事项一

1. 请勿将产品浸泡或清洗；
2. 请将产品远离火源、高温等极端环境；
3. 产品售后服务仅限于中国大陆地区。

## 注意事项二

小燕科技保留更新说明书内容的权利，内容以最新版本为准。



## 质 保 卡

### 白鹭无线开关三包凭证

根据《中华人民共和国消费者权益法》、《中华人民共和国产品质量法》对白鹭无线开关实行的售后服务内容如下：

1. 自您签收之日起15日内，本产品出现质保卡所列任何故障情况，经由小燕科技售后服务中心检测确定，可享受免费退货或换货服务；
2. 自您签收之日起24个月内，本产品出现质保卡所列任何故障情况，经由小燕科技售后服务中心检测确定，可享受免费维修或换货服务。



### 故障情况

1. 由产品材料、结构及运输过程碰撞导致产品表面破损或开裂；
2. 按键或者指示灯失效；
3. 无线联网通讯功能失效。

### 非保修情况

1. 超过产品三包有效期限；
2. 未经本公司授权的维修所致损坏；
3. 不正确的使用非本产品配件，误用、滥用或撕毁、涂改防伪标记；
4. 因不可抗力造成的其他损坏。



## 电子信息产品有害物质申明

| 有害物质 | 零部件 | |
|---|---|---|
| | 电路板 | 附件 |
| 铅（Pb） | × | × |
| 汞（Hg） | ○ | ○ |
| 镉（Cd） | ○ | ○ |
| 六价铬（Cr, VI） | ○ | ○ |
| 多溴联苯（PBB） | ○ | ○ |
| 多溴二苯醚（PBDE） | ○ | ○ |

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572-2011 规定的限量要求。



# JADE 白鹭

无线开关使用说明书

Works with Apple HomeKit