

产品介绍

小燕调光控制器使用蓝牙或 ZigBee 无线通信协议，支持调整灯具亮度、色温、颜色，实现智能控灯、智能场景、绑定联动等功能。





ZigBee 模式指示灯说明



指示灯状态	指示灯快速闪（每秒闪10下）	正在连接附近的家庭中心
	指示灯慢速闪（每2秒闪1下）	连接家庭中心成功
	指示灯中速闪（每秒闪4下）	连接家庭中心失败

安装示意图

调光控制器支持两种电源接口方式，可按照负载灯具的要求，选用合适的电源形式。请勿同时连接两种电源。

	电源适配器接口	备用电源接口
示意图		
输入电压	DC 12~24V	DC 12~24V
输入电流	5A MAX	10A MAX
接口类型	5.5*2.5 DC JACK	电源线

安装示意图


图1


图2


图3


1. 安装之前，确保已切断电源；（图1）
2. 按照灯带的说明书指示，将灯带拼接裁剪至合适长度；（图2）
3. 连接好灯带与控制器；（图3）
4. 接通电源。

下载客户端

在应用商店搜索“小燕在家”或扫描二维码下载小燕在家APP。

添加 ZigBee 模式设备

（请参照第9页区分方式，确认设备当前为 ZigBee 模式）




1. 启动小燕在家 App，登录进入；
2. 点击进入“添加设备”页面；
3. 接通开关电源，指示灯闪烁；
4. 约10秒后 App 上显示找到新设备。

* 如未自动发现设备，请按照第11页说明重置设备。

添加蓝牙模式设备

（请参照第9页区分方式，确认设备当前为蓝牙模式）



1. 启动小燕在家 App，进入 HomeKit 模式；
2. 在家庭页，确认已选中准备添加设备的家庭；
3. 切换至设备页，点击添加设备，选择添加 HomeKit 配件；
4. 扫描下一页的二维码并按照向导操作完成设备配置。

二维码粘贴区域

官方微信

联系我们

在线客服：https://www.xiaoyan.io/service
服务电话：400-920-2823
电子邮件：support@xiaoyan.io
上海小燕科技有限公司
上海市浦东新区盛夏路666号E幢502室

蓝牙/ ZigBee 模式功能对比

小燕调光控制器支持蓝牙或 ZigBee 连接，通过升级开关的固件，可切换连接方式。不同模式差异如下：

	蓝牙	ZigBee
连接方式	Apple HomeKit 直接连接(无需网关)	通过小燕家庭中心连接
无线覆盖距离	单个房间或者全屋(搭配苹果家庭中枢)	全屋
远程控制支持	需要启用苹果家庭中枢支持	支持
智能音响支持	支持 HomePod	支持大部分主流音箱
自动化支持	HomeKit 自动化	小燕及 HomeKit 自动化
区分方式	长按控制器上按键6秒后松开，指示灯闪烁	长按控制器上按键6秒后松开，指示灯无动作

蓝牙/ ZigBee 模式切换

切换操作具体步骤，可访问：
https://www.xiaoyan.io/blog/posts/switch_ble_zigbee/
或扫右侧二维码了解详情。

切换至蓝牙模式

1. 进入小燕 App (小燕系统模式)；
2. 将 ZigBee 模式控制器添加到小燕 App 中；
3. 进入开关详情页；
4. 点击切换至蓝牙模式；


＊ **切换至蓝牙模式后，开关仅可通过 Apple HomeKit 连接，请确认在已有 iPhone 情况下执行本操作。**

切换至 ZigBee 模式

1. 进入小燕 App (HomeKit 模式)；
2. 将蓝牙模式控制器添加到小燕 App 中；
3. 进入开关详情页；
4. 点击切换至 ZigBee 模式；

＊ **切换至 ZigBee 模式后，开关仅可通过小燕家庭中心连接手机，请确认在已有家庭中心后执行本操作。**


恢复出厂设置



1. 控制器已通电；
2. 按住控制器上的按键6秒，等指示灯闪烁后松开；
3. 控制器的配网信息被清除，可重新添加。

联动功能推荐

（需搭配小燕家庭中心及小燕旋钮开关实现）



旋钮控灯调节亮度。

参数规格

产品名称	调光控制器	调光控制器 Pro
产品型号	TERNCY-ST01-CV	TERNCY-ST01-CV
产品尺寸	69.6x35x18.8mm	69.6x35x18.8mm
执行标准	GB19510.14	GB19510.14
输入电压	DC 12-24V	DC 12-24V
输入电流	10A MAX	10A MAX
最大输出	2A MAX/通道	10A MAX/通道
工作温度	-20~60°C	-20~60°C
驱动方式	恒电压驱动	恒电压驱动

注意事项一

1. 请勿将产品浸泡或清洗；
2. 请将产品远离火源、高温等极端环境；
3. 产品售后服务仅限于中国大陆地区。

注意事项二

小燕科技保留更新说明书中内容的权利，内容以最新版本为准。

电子信息产品有害物质申明

有害物质	零部件	
	电路板	附件
铅（Pb）	×	×
汞（Hg）	○	○
镉（Cd）	○	○
六价铬（Cr_6VI）	○	○
多溴联苯（PBB）	○	○
多溴二苯醚（PBDE）	○	○

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572-2011规定的限量要求。

质 保 卡

调光控制器三包凭证

根据《中华人民共和国消费者权益法》、《中华人民共和国产品质量法》对小燕调光控制器（灯带版）实行的售后服务内容如下：

1. 自您签收之日起15日内，本产品出现质保卡所列任何故障情况，经由小燕科技售后服务中心检测确定，可享受免费退货或换货服务；
2. 自您签收之日起24个月内，本产品出现质保卡所列任何故障情况，经由小燕科技售后服务中心检测确定，可享受免费维修或换货服务。

故障情况

1. 由产品材料、结构及运输过程碰撞导致产品表面破损或开裂；
2. 按键或者指示灯失效；
3. 无线联网通讯功能失效。

非保修情况

1. 超过产品三包有效期限；
2. 未经本公司授权的维修所致损坏；
3. 不正确地使用非本产品配件，误用、滥用或撕毁、涂改防伪标记；
4. 因不可抗力造成的其他损坏。

Terncy

小燕调光控制器（灯带版）使用说明书

V2.0 版本

Works with Apple HomeKit