I. El Fourati

Teoria dei Segnali e delle Comunicazioni

Appunti di teoria



Indice

1 Teoria dei segnali **1**

1.1 Introduzione . . . 1
1.2 Serie di Fourier . . . 2
1.2.1 Prerequisiti . . . 2
1.2.2 Definizione . . . 2
1.2.3 Estensione a funzioni T-periodiche . . . 3
1.3 Trasformata di Fourier . . . 4
1.3.1 Definizione . . . 4
1.3.2 Proprietà . . . 4
1.3.3 Estensione alle distribuzioni . . . 6
1.3.4 Trasformata di segnali periodici . . . 7
1.3.5 Operatore di autocorrelazione . . . 7
1.3.6 Spettro di potenza . . . 8
1.4 Sistemi . . . 9
1.4.1 Causalità di un sistema e real-time signal processing . . . 9
1.4.2 Distorsione . . . 10
1.5 Segnali discreti . . . 11
1.5.1 Campionamento periodico di segnali continui . . . 11
1.5.2 Discrete Fourier Transform (DFT) . . . 12
1.5.3 Sistemi a tempo discreto . . . 12
1.5.4 Trasformata Z . . . 12
1.5.5 Discrete Time Fourier Transform (DTFT) . . . 13
1.6 Segnali stocastici . . . 15
1.6.1 Prerequisiti . . . 15
1.6.2 Definizione . . . 15
1.6.3 Autocorrelazione e stazionarietà di un processo stocastico . . . 15
1.6.4 Analisi in frequenza di processi stocastici WSS . . . 16
1.6.5 Rumore . . . 16

Capitolo 1

Teoria dei segnali

1.1 Introduzione

Definizione 1 (Definizione di segnale)**.** *Un segnale è una qualsiasi funzione di variabili indipendenti, ovvero*

$$f : \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$$
$$\mathbf{t} \in \Omega \mapsto f(\mathbf{t})$$

Da un punto di vista fisico, un segnale è *una variazione di una precisa quantità fisica in funzione di tempo, spazio, o qualsiasi altra variabile indipendente.* Noi lavoreremo per la maggior parte con segnali tempo-varianti.

Determinato il significato, matematico e fisico, del segnale, possiamo procedere a definire una serie di elementi utili nell'analisi di quest'ultimi.

Definizione 2 (Definizione di supporto)**.** *Sia $f : \Omega \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ un segnale. Si dice supporto di f il seguente insieme*

$$S(f) = \mathrm{cl}(\{t \in \Omega : f(t) \neq 0\})$$

In altre parole, il supporto del segnale è la chiusura (nel senso topologico) dell'insieme degli elementi in cui il segnale non è nullo.

Definizione 3 (Definizione di segnale localmente sommabile)**.** *Sia $f : \Omega \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ un segnale. Questi si dice localmente sommabile se $\forall\, a < b < \infty \in \Omega$, si ha che*

$$\int_a^b |f(t)|\ dt < \infty$$

Definizione 4 (Definizione di segnale sommabile)**.** *Sia $f : \Omega \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ un segnale. Questi si dice sommabile, o assolutamente integrabile, se*

$$\int_\Omega |f(t)|\ dt < \infty$$

1.2 Serie di Fourier

1.2.1 Prerequisiti

Definizione 5 (base di Hamel)**.** *Sia V uno spazio vettoriale e sia $B \subseteq V$ un sottoinsieme di vettori linearmente indipendenti in V. B è detto una base di Hamel qualora, per qualsiasi $\mathbf{v} \in V$ esiste una combinazione linear finita di elementi di B tale che*

$$\mathbf{v} = \sum_{i=1}^{k} \alpha_i \mathbf{b}_i, \ \mathbf{b}_i \in B$$

Definizione 6 (base di Hilbert-Schauder)**.** *Sia V uno spazio metrico. Un sottoinsieme $B \subseteq V$ contabile è detto base di Hilber-Schauder qualora l'insieme di tutte le combinazioni lineari finite di elementi di B sia denso in V.*

Uno degli spazi di interesse in cui si trovano le funzioni che ammettono serie di Fourier è $L^2([a,b];\mathbb{C})$ dotato del seguente prodotto scalare

$$f, g \in L^2([a,b];\mathbb{C}) \implies \langle f, g \rangle = \int_a^b f(t)\overline{g(t)}dt$$

Grazie a tale prodotto scalare è possibile definire una norma su $L^2([a,b];\mathbb{C})$

$$||f||_{L^2([a,b])} = \sqrt{\langle f, f \rangle}$$

Equivalentemente, posto $T = b - a$, ogni $f \in L^2([a,b];\mathbb{C})$ può essere estesa per periodicità a tutto $\mathbb{R}$. Si ottiene così lo spazio $L^2(\mathbb{R}/T\mathbb{Z};\mathbb{C})$ delle funzioni $x : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ T-periodiche e a quadrato integrabile sul periodo

$$L^2(\mathbb{R}/T\mathbb{Z};\mathbb{C}) = \left\{ x : \mathbb{R} \to \mathbb{C} \;\middle|\; x(t+T) = x(t) \text{ q.o., } \int_a^{a+T} |x(t)|^2 \, dt < \infty \right\}$$

dotato dello stesso prodotto scalare (calcolato su un qualsiasi intervallo di lunghezza T), il quale si identifica in modo naturale con $L^2([a,b];\mathbb{C})$. Per tale motivo la serie di Fourier di un segnale su $[a,b]$ è a tutti gli effetti la serie di Fourier di un segnale T-periodico.

Definizione 7 (Energia di un segnale)**.** *Sia $f \in L^2([a,b];\mathbb{C})$ un segnale. L'energia di f è la quantità definita come*

$$E(f) = ||f||^2_{L^2([a,b])} = \langle f, f \rangle = \int_a^b f(t)\overline{f(t)} \, dt$$

Definizione 8 (Potenza di un segnale)**.** *Sia $f \in L^2([a,b];\mathbb{C})$ un segnale. La potenza di f è la quantità definita come*

$$P(f) = \frac{E(f)}{T}$$

con $T = b - a$.

1.2.2 Definizione

Data una funzione $f \in L^2([a,b];\mathbb{C})$, per costruzione dello spazio $L^2([a,b];\mathbb{C})$, è possibile scomporla secondo la seguente base ortogonale di Hilbert

$$\{e^{in2\pi f_0 t}\}_{n\in\mathbb{Z}} \implies f(t) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} a_n e^{in2\pi f_0 t}$$

con $f_0 = \frac{1}{T}$, $T = b - a$ chiamata frequenza fondamentale. I coefficienti a_n sono dati da

$$a_n = \frac{1}{T}\langle f, e^{in2\pi f_0 t} \rangle = \frac{1}{T}\int_a^b f(t)\overline{e^{in2\pi f_0 t}}dt$$

Proposizione 1 (Identità di Parseval)**.** *Sia $f : [a, b] \to \mathbb{C}$ un segnale e siano $\{a_n\}_{n\in\mathbb{Z}}$ i coefficienti della sua serie di Fourier. Allora l'energia di f è*

$$E(f) = T \sum_{n\in\mathbb{Z}} |a_n|^2$$

Dimostrazione. Partendo dalla definizione di energia, si ha che

$$E(f) = \int_a^b f(t)\overline{f(t)}dt = \int_a^b \left(\sum_{n\in\mathbb{Z}} a_n e^{in2\pi f_0 t}\right)\left(\sum_{n\in\mathbb{Z}} \overline{a_n e^{in2\pi f_0 t}}\right) dt = \sum_{i,j\in\mathbb{Z}} \int_a^b a_i\overline{a_j} e^{i(i-j)2\pi f_0 t} dt$$

per ortonormalità della base $\{e^{in2\pi f_0 t}\}_{n\in\mathbb{Z}}$ si ha che per ogni $i, j \in \mathbb{Z} : i \neq j$

$$\int_a^b a_i\overline{a_j} e^{i(i-j)2\pi f_0 t} dt = 0$$

quindi

$$\sum_{i,j\in\mathbb{Z}} \int_a^b a_i\overline{a_j} e^{i(i-j)2\pi f_0 t} dt = \sum_{k\in\mathbb{Z}} a_k\overline{a_k} \int_a^b 1\, dt = T \sum_{k\in\mathbb{Z}} |a_k|^2$$

□

1.2.3 Estensione a funzioni T-periodiche

Teorema 1 (Teorema della serie di Fourier)**.** *Sia $f \in L^2([a, b]; \mathbb{C})$ un segnale e sia $T = b - a$ e $f_0 = \frac{1}{T}$, $f_T \in L^2(\mathbb{R}/T\mathbb{Z}; \mathbb{C})$ la sua estensione T-periodica in $\mathbb{R}$. Allora, posto*

$$a_n = \frac{1}{T} \int_a^b f(t) e^{-i2\pi n f_0 t} dt,\ n \in \mathbb{Z}$$

segue che

$$f_T = \sum_{n\in\mathbb{Z}} a_n e^{i2\pi n f_0 t}$$

quasi ovunque e la serie converge in $L^2(\mathbb{R}/T\mathbb{Z}; \mathbb{C})$.

1.3 Trasformata di Fourier

1.3.1 Definizione

Lemma 1. *$L^1 \cap L^2$ è denso in L^2.*

Dimostrazione. Sia $f \in L^2$ e sia $f_n = f\mathbf{1}_{[-n,n]}$

$$\int_{\mathbb{R}} |f_n| \; dt \leq \infty, \forall n \in \mathbb{N} \implies f_n \in L^1 \cap L^2$$

Si consideri allora

$$\lim_{n\to\infty} ||f - f_n||_{L^2} = \lim_{n\to\infty} \int_{\mathbb{R}} |f - f_n|^2 dt = \lim_{n\to\infty} \int_{-\infty}^{-n} |f|^2 dt + \int_n^{\infty} |f|^2 dt = 0$$

□

Definizione 9 (Pre-trasformata di Fourier)**.** *Sia $\mathcal{F}_0 : L^1 \cap L^2 \to L^\infty$ l'operatore definito come*

$$(\mathcal{F}_0 x)(f) = \int_{\mathbb{R}} x(t) e^{-i2\pi ft} dt$$

Definizione 10 (Operatore limitato)**.** *Sia $T : X \to Y$ un'operatore su due spazi normati X e Y. T è detto limitato qualora, per ogni $x \in X$, esiste un $C \in \mathbb{R}$ tale per cui $||Tx||_Y \leq C||x||_X$.*

Definizione 11 (Operatore isometrico)**.** *Sia $T : X \to Y$ un'operatore su due spazi normati X e Y. T è detto un'isometria qualora $||Tx||_Y = ||x||_X$.*

Teorema 2 (Teorema di Plancherel)**.** *Per qualsiasi $f \in L^1 \cap L^2$, si ha che $\mathcal{F}_0 f \in L^2$ e che $||\mathcal{F}_0 f||_{L^2} = ||f||_{L^2}$.*

Teorema 3 (Teorema della trasformazione lineare limitata (BLT))**.** *Sia X uno spazio normato e sia $D \subset X$ denso in X. Sia Y uno spazio di Banach, e sia $T : D \to Y$ un'operatore lineare limitato. Allora esiste un'unica estensione lineare limitata $\tilde{T} : X \to Y$ con $\tilde{T}|_D = T$. Inoltre, qualora T dovesse essere un'isometria, allora lo è anche $\tilde{T}$.*

Definizione 12 (Trasformata di Fourier)**.** *Sia $\mathcal{F} : L^2 \to L^2$ l'estensione BLT di $\mathcal{F}_0$ tale per cui*

$$\mathcal{F}x = \hat{x} = X(f) = \lim_{R\to\infty} \int_{-R}^{R} x(t) e^{-i2\pi ft} dt$$

Lemma 2 (Antitrasformata di Fourier)**.** *Sia $\hat{x}$ la trasformata di Fourier di x, allora*

$$(\mathcal{F}\hat{x})(t) = x(-t) \implies \mathcal{F}^{-1}\hat{x} = (\mathcal{F}\hat{x})(-t)$$

1.3.2 Proprietà

Proprietà 1 (Linearità)**.** $\mathcal{F}\{\alpha x + \beta y\} = \alpha\mathcal{F}x + \beta\mathcal{F}y$

Proprietà 2 (Traslazione)**.** $\mathcal{F}\{x(t - T)\} = (\mathcal{F}x)e^{-i2\pi fT}$

Dimostrazione.

$$\mathcal{F}\{x(t-T)\} = \int_{\mathbb{R}} x(t-T)e^{-i2\pi ft} dt = \int_{\mathbb{R}} x(u)e^{-i2\pi f(u+T)} du = (\mathcal{F}x)e^{-i2\pi fT}$$

□

Proprietà 3 (Modulazione)**.** $\mathcal{F}\{x(t)e^{i2\pi f_0 t}\} = (\mathcal{F}x)(f - f_0)$

Dimostrazione.

$$\mathcal{F}\{x(t)e^{i2\pi f_0 t}\} = \int_{\mathbb{R}} x(t)e^{i2\pi f_0 t}e^{-i2\pi ft}dt = \int_{\mathbb{R}} x(t)e^{-i2\pi(f-f_0)t}dt = (\mathcal{F}x)(f-f_0)$$

□

Proprietà 4 (Scalamento)**.** $\mathcal{F}\{x(kt)\} = \frac{1}{|k|}(\mathcal{F}x)\left(\frac{f}{k}\right)$

Dimostrazione.

$$\begin{aligned}\mathcal{F}\{x(kt)\} = \int_{-\infty}^{\infty} x(kt)e^{-i2\pi ft}dt &= \begin{cases}\int_{-\infty}^{\infty} x(u)e^{-i2\pi\frac{f}{k}u}\frac{du}{k}, & k>0\\ \int_{\infty}^{-\infty} x(u)e^{-i2\pi\frac{f}{k}u}\frac{du}{k}, & k<0\end{cases}\\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x(u)e^{-i2\pi\frac{f}{k}u}\frac{du}{|k|} = \frac{1}{|k|}(\mathcal{F}x)\left(\frac{f}{k}\right)\end{aligned}$$

□

Proprietà 5 (Simmetria hermitiana)**.** *Sia $\hat{x} = \mathcal{F}x$. Se $x \in L^2$ e x è reale allora $\hat{x}(-f) = \overline{\hat{x}(f)}$.*

Dimostrazione.

$$\overline{\hat{x}(f)} = \overline{\int_{\mathbb{R}} x(t)e^{-i2\pi ft}dt} = \int_{\mathbb{R}} x(t)e^{i2\pi ft}dt = \hat{x}(-f)$$

□

Proprietà 6 (Convoluzione)**.** *Siano $x_1, x_2 \in L^1$, allora $\mathcal{F}\{x_1 * x_2\} = (\mathcal{F}x_1)(\mathcal{F}x_2)$*

Dimostrazione.

$$\begin{aligned}\mathcal{F}\{x_1 * x_2\}(f) &= \int_{\mathbb{R}}\left(\int_{\mathbb{R}} x_1(\tau)\,x_2(t-\tau)\,d\tau\right)e^{-i2\pi ft}\,dt\\ &\overset{\text{Fubini}}{=} \int_{\mathbb{R}} x_1(\tau)\left(\int_{\mathbb{R}} x_2(t-\tau)\,e^{-i2\pi ft}\,dt\right)d\tau\\ &\overset{\text{(P2)}}{=} (\mathcal{F}x_2)(f)\int_{\mathbb{R}} x_1(\tau)\,e^{-i2\pi f\tau}\,d\tau = (\mathcal{F}x_1)(f)\,(\mathcal{F}x_2)(f)\end{aligned}$$

□

Proprietà 7 (Trasformata di prodotto)**.** $\mathcal{F}\{x_1x_2\} = (\mathcal{F}x_1) * (\mathcal{F}x_2)$

Dimostrazione. TODO: Refine this proof

Siano $x_1^* = x_1(-t)$ e $x_2^* = x_2(-t)$, con X_1^*, X_2^* rispettive trasformate di Fourier. Allora, per (P6), si ha che

$$\mathcal{F}\{X_1^* * X_2^*\} = (\mathcal{F}X_1^*)(\mathcal{F}X_2^*)$$
$$\mathcal{F}\{\mathcal{F}\{X_1^* * X_2^*\}\} = \mathcal{F}\{(\mathcal{F}X_1^*)(\mathcal{F}X_2^*)\}$$

Sia $S : x(t) \mapsto x(-t)$ l'operatore "specchio", per la definizione di antitrasformata come $\mathcal{F}^{-1} = (S \circ \mathcal{F}) = (\mathcal{F} \circ S)$, si evince che

$$\mathcal{F}X_1^* = (\mathcal{F}\circ S)X_1 = \mathcal{F}^{-1}X_1 = x_1$$
$$\mathcal{F}X_2^* = (\mathcal{F}\circ S)X_2 = \mathcal{F}^{-1}X_2 = x_2$$
$$\mathcal{F}\{\mathcal{F}\{X_1^* * X_2^*\}\} = \mathcal{F}\{x_1x_2\}$$

Tenuto conto del fatto che $\mathcal{F}^2 = S$

$$\begin{aligned}\mathcal{F}\{\mathcal{F}\{X_1^* * X_2^*\}\} = \mathcal{F}\{x_1x_2\} &= \mathcal{F}^2\{X_1^* * X_2^*\}\\ &= S\{X_1^* * X_2^*\}\\ &= X_1^* * X_2^*\\ &= (SX_1) * (SX_2)\\ &= X_1 * X_2\end{aligned}$$

Mettendo il tutto insieme, si giunge alla conclusione

$$\mathcal{F}\{x_1 x_2\} = X_1 * X_2 = (\mathcal{F}x_1) * (\mathcal{F}x_2)$$

□

Proprietà 8 (Trasformata di derivata)**.** $\mathcal{F}x' = i2\pi f(\mathcal{F}x)(f)$

Dimostrazione.

$$\mathcal{F}x' = \int_{\mathbb{R}} x'(t)e^{-i2\pi ft}dt = x(t)e^{-i2\pi ft}|_{-\infty}^{\infty} + i2\pi f \int_{\mathbb{R}} x(t)e^{-i2\pi ft}dt$$

Dato che $x \in L^2$, si ha che $\lim_{t\to\pm\infty} x(t) = 0$, quindi

$$\mathcal{F}x' = i2\pi f \int_{\mathbb{R}} x(t)e^{-i2\pi ft}dt = i2\pi f(\mathcal{F}x)(f)$$

□

Proprietà 9 (Derivata di trasformata)**.** $\mathcal{F}\{tx\} = \frac{1}{i2\pi}(\mathcal{F}x)'$

Dimostrazione.

$$\mathcal{F}\{tx\} = \int_{\mathbb{R}} tx(t)e^{-i2\pi ft}dt = \frac{1}{i2\pi}\frac{\partial}{\partial f}\left(\int_{\mathbb{R}} x(t)e^{-i2\pi ft}dt\right) = \frac{1}{i2\pi}(\mathcal{F}x)'(f)$$

□

Proprietà 10 (Variabilità nel tempo)**.** *Sia $x \in L^2$ un segnale a banda limitata di raggio B, allora*

$$\left|\frac{x(t_1) - x(t_2)}{t_1 - t_2}\right| \leq 2\pi B \int_{-B}^{B} |(\mathcal{F}x)(f)|df$$

Proprietà 11 (Princpio di indeterminazione)**.** *Sia $x \in L^2$ un segnale reale, e definita la sua durata T come*

$$T^2 = \frac{1}{||x||_{L^2}} \int_{\mathbb{R}} t^2|x(t)|^2dt$$

e la sua banda B come

$$B^2 = \frac{4\pi^2}{||x||_{L^2}} \int_{\mathbb{R}} f^2|(\mathcal{F}x)(f)|^2df$$

si ha che

$$BT \leq \frac{1}{2}$$

Proprietà 12 (Dualità della limitatezza del supporto)**.** *Sia $x \in L^2$ un segnale. Se il supporto di x è limitato, allora il supporto di $\hat{x}$ è illimitato. Se il supporto di $\hat{x}$ è limitato, allora il supporto di x è illimitato.*

1.3.3 Estensione alle distribuzioni

Si consideri lo spazio di Schwartz $\mathcal{S}(\mathbb{R}, \mathbb{C}) \subset C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ di tutte le funzioni di test ϕ tali per cui

$$\sup_{x\in\mathbb{R}} |x^\alpha \phi^{(\beta)}(x)| < \infty, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{N}$$

Il duale topologico $\mathcal{S}'$ è lo spazio dei funzionali lineari continui $T : \mathcal{S} \to \mathbb{C}$ detti *distribuzioni temperate*, la cui applicazione è anche denotata come $T(\phi) := \langle T, \phi\rangle$. Data una funzione localmente integrabile a crescita polinomiale $g(t)$, allora è possibile definire una *distribuzione regolare* T_g basata su g, ovvero

$$\langle T_g, \phi\rangle := \int_{\mathbb{R}} g(t)\phi(t)dt$$

Lemma 3. *Se $\phi \in \mathcal{S}$ allora $\mathcal{F}\phi \in \mathcal{S}$*

Dimostrazione. TODO □

Definizione 13 (Trasformata di una distribuzione temperata)**.** *Sia $T \in \mathcal{S}'$ una distribuzione temperata. Si definisce la trasformata di Fourier della distribuzione $\hat{T}$ come*

$$\langle \hat{T}, \phi \rangle = (T \circ \mathcal{F})(\phi) = \langle T, \hat{\phi} \rangle$$

1.3.4 Trasformata di segnali periodici

Sia $L^2(\mathbb{R}/T\mathbb{Z})$ lo spazio dei segnali T-periodici a quadrato integrabile sul periodo introdotto nella sezione 1.2.1. Si consideri la seguente immersione continua e iniettiva

$$L^2(\mathbb{R}/T\mathbb{Z}) \hookrightarrow \mathcal{S}'(\mathbb{R}), \text{ dove } \langle x, \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}} x(t)\,\varphi(t)\,dt, \quad \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}, \mathbb{C}).$$

Di conseguenza, dato un segnale $x \in L^2(\mathbb{R}/T\mathbb{Z})$, per il teorema della serie di Fourier (T. **1**), vale

$$x = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n e^{i2n\pi f_0 t} \text{ in } L^2(\mathbb{R}/T\mathbb{Z})$$

Dato che l'immersione da $L^2(\mathbb{R}/T\mathbb{Z})$ a $\mathcal{S}'$ è continua, si ha che

$$x = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n e^{i2n\pi f_0 t} \text{ in } \mathcal{S}'$$

Segue allora che l'espressione $\mathcal{F}x$ è ben definita e dato che l'operatore di Fourier è continuo in $\mathcal{S}'$, che

$$\mathcal{F}x = \mathcal{F}\left\{ \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n e^{i2n\pi f_0 t} \right\} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n \mathcal{F}\{e^{i2n\pi f_0 t}\} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n \delta(f - nf_0)$$

1.3.5 Operatore di autocorrelazione

Definizione 14 (Autocorrelazione)**.** *L'operatore di autocorrelazione $\mathcal{R} : L^2 \to L^\infty$ è definito come*

$$(\mathcal{R}x)(t) := \int_{\mathbb{R}} x(\tau)x^*(\tau - t)d\tau = x * Sx^*$$

dove $S : L^2 \to L^2$ è l'operatore specchio ($Sx = x(-t)$).

Proposizione 2. $\mathcal{R}x = \mathcal{F}^{-1}\{|X(f)|^2\}$

Dimostrazione. Partendo dalla definizione di $\mathcal{R}x = x * (Sx^*)$, grazie al teorema della convoluzione (Proprietà 6 della trasformata di Fourier)

$$\mathcal{R}x = x * (Sx^*) = \mathcal{F}^{-1}\{(\mathcal{F}x)((\mathcal{F} \circ S)x^*)\}$$

Si analizzi il termine $(\mathcal{F} \circ S)x^*$

$$(\mathcal{F} \circ S)x^* = \int_{\mathbb{R}} x^*(-t)\,e^{-i2\pi ft}\,dt = \left(\int_{\mathbb{R}} x(-t)\,e^{i2\pi ft}\,dt \right)^* \overset{s=-t}{=} \left(\int_{\mathbb{R}} x(s)\,e^{-i2\pi fs}\,ds \right)^* = X^*(f)$$

Arrivando quindi alla conclusione

$$\mathcal{R}x = \mathcal{F}^{-1}\{(\mathcal{F}x)((\mathcal{F} \circ S)x^*)\} = \mathcal{F}^{-1}\{X(f)X^*(f)\} = \mathcal{F}^{-1}\{|X(f)|^2\}$$

□

Alcune delle proprietà dell'operatore di autocorrelazione sono

Proprietà 13 (Energia)**.** *L'energia di un segnale $x \in L^2$ vale $||x||_2^2 = (\mathcal{R}x)(0)$*

Dimostrazione. Valutando la definizione in $t = 0$

$$(\mathcal{R}x)(0) = \int_{\mathbb{R}} x(\tau)x^*(\tau)d\tau = \int_{\mathbb{R}} |x(\tau)|^2 d\tau = ||x||_2^2$$

□

Proprietà 14 (Simmetria)**.** *Sia $x \in L^2$, allora $S(\mathcal{R}x) = (\mathcal{R}x)^*$, ovvero $\mathcal{R}x$ è una funzione hermitiana. In particolare, se x è reale allora $S(\mathcal{R}x) = \mathcal{R}x$, ovvero $\mathcal{R}x$ è una funzione pari.*

Dimostrazione.

$$\begin{aligned}(S\mathcal{R}x)(t) = (\mathcal{R}x)(-t) &= \int_{\mathbb{R}} x(\tau)x^*(\tau + t)d\tau \overset{u=\tau+t}{=} \int_{\mathbb{R}} x(u - t)x^*(u)du \\ &= \left(\int_{\mathbb{R}} x(u)x^*(u - t)du\right)^* = (\mathcal{R}x)^*(t)\end{aligned}$$

Se x è reale, anche $\mathcal{R}x$ è reale, dunque $(\mathcal{R}x)^* = \mathcal{R}x$ e quindi $S(\mathcal{R}x) = \mathcal{R}x$. □

Proprietà 15 (Massimo nell'origine)**.** *Sia $x \in L^2$, allora $|(\mathcal{R}x)(t)| \leq (\mathcal{R}x)(0)$ per ogni $t \in \mathbb{R}$. In particolare, se $\mathcal{R}x$ è reale, $(\mathcal{R}x)(t) \leq (\mathcal{R}x)(0)$.*

Dimostrazione. Per la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz in L^2

$$|(\mathcal{R}x)(t)| = \left|\int_{\mathbb{R}} x(\tau)x^*(\tau - t)d\tau\right| \leq \left(\int_{\mathbb{R}} |x(\tau)|^2 d\tau\right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_{\mathbb{R}} |x(\tau - t)|^2 d\tau\right)^{\frac{1}{2}} = ||x||_2 \, ||x||_2 = (\mathcal{R}x)(0)$$

Se $\mathcal{R}x$ è reale, segue $(\mathcal{R}x)(t) \leq |(\mathcal{R}x)(t)| \leq (\mathcal{R}x)(0)$. □

1.3.6 Spettro di potenza

Definizione 15 (Densità spettrale di potenza)**.** *Sia $x \in \mathcal{S}'$ un segnale e si denoti con $x_\tau(t)$ la restrizione $x|_{[-\tau,\tau]}(t)$. Sia allora $X_\tau(f) = X * 2\tau \operatorname{sinc}(2\tau f)$ la trasformata di x_τ. Allora la funzione di densità spettrale di potenza del segnale x è definita come*

$$P_x(f) := \lim_{\tau\to\infty} \frac{|X_\tau(f)|^2}{2\tau}$$

Alcune delle proprietà della densità spettrale di potenza sono

Proprietà 16 (Non negatività)**.** *$P_x(f) \geq 0$ per ogni $f \in \mathbb{R}$.*

Dimostrazione. Per ogni $\tau > 0$ si ha che $|X_\tau(f)|^2 \geq 0$ e $2\tau > 0$, quindi

$$\frac{|X_\tau(f)|^2}{2\tau} \geq 0, \ \forall \tau > 0$$

Essendo il limite di una funzione non negativa, anche $P_x(f) = \lim_{\tau\to\infty} \frac{|X_\tau(f)|^2}{2\tau} \geq 0$. □

Proprietà 17 (Autocorrelazione di un segnale a potenza finita)**.** *Sia R_x la funzione di autocorrelazione (in media temporale) del segnale x*

$$R_x(t) := \lim_{\tau\to\infty} \frac{1}{2\tau} \int_{-\tau}^{\tau} x(s)x^*(s - t)\, ds$$

Allora la densità spettrale di potenza è la trasformata di Fourier dell'autocorrelazione

$$P_x = \mathcal{F}R_x, \qquad R_x = \mathcal{F}^{-1}P_x$$

1.4 Sistemi

Un sistema è una mappa $\mathcal{H} : \mathcal{S}' \to \mathcal{S}'$ che associa ad un segnale in ingresso un altro segnale in uscita.




Figura 1.1: Rappresentazione a scatola nera di un sistema $\mathcal{H}$, con $y = \mathcal{H}x$.

I sistemi sono caratterizzati dalle rispettive proprietà:

1. Lineare: $\mathcal{H}\{\alpha x_1 + \beta x_2\} = \alpha\mathcal{H}\{x_1\} + \beta\mathcal{H}\{x_2\}$
2. Tempo-invariante: $\mathcal{H}\{x(t-\tau)\} = \mathcal{H}\{x\}(t-\tau)$

Definizione 16 (Memoria di un sistema)**.** *Un sistema $\mathcal{H}$ si dice dotato di memoria qualora l'uscita del sistema $y(t) := \mathcal{H}x$ ad un dato istante t dipenda dall'ingresso $x(t)$ valutato ad un istante $t_0 < t$.*

Un sistema avente proprietà (1) e (2) è detto **sistema LTI** (dall'inglese *linear time-invariant*), e si dimostra che è possibile ricondurre ogni operatore LTI $\mathcal{H}$ a

$$\mathcal{H}x = x * h = \int_{\mathbb{R}} x(t-\tau)h(\tau)d\tau \implies \mathcal{F}\{\mathcal{H}x\} = X(f)H(f)$$

dove $(\cdot) * (\cdot) : \mathcal{S}' \times \mathcal{S}' \to \mathcal{S}'$ è l'operatore di convoluzione e $h(t)$ è detta *risposta all'impulso* del sistema $\mathcal{H}$. D'ora in poi il focus dell'attuale sezione saranno i sistemi LTI, a meno che non venga segnalato diversamente.

Definizione 17 (Stabilità *Bounded Input Bounded Output*)**.** *Un sistema $\mathcal{H}$ è detto BIBO-stabile se*

$$\max_{t\in\mathbb{R}} |x(t)| < \infty \implies \max_{t\in\mathbb{R}} |(\mathcal{H}x)(t)| < \infty$$

Proposizione 3. *Un sistema $\mathcal{H}$ è BIBO-stabile se e solo se $h(t) \in L^1$.*

Dimostrazione. ($\Leftarrow$) Si consideri la disuguaglianza di Young con $p = 1$ e $q = 2$

$$||x * h||_2 \leq ||h||_1 ||x||_2$$

TODO: finire questa dimostrazione □

Definizione 18 (Banda di un sistema)**.** *Si definisce la banda di un sistema $\mathcal{H}$ come segue:*

- *Se $H(f)$ ha supporto limitato, allora la banda B diventa $\frac{\mu(\text{supp}(H(f)))}{2}$.*
- *Se $H(f)$ ha supporto illimitato, si definisce la banda a $-3dB$ (B_{-3dB}), una volta definito l'insieme $D \subset \text{supp}(H(f))$ tale per cui $|H(D)| \geq \frac{1}{\sqrt{2}}|H(0)|$, come*

$$B_{-3dB} = \mu(D)$$

1.4.1 Causalità di un sistema e real-time signal processing

Definizione 19 (Sistema causale)**.** *Un sistema LTI è detto causale quando la sua risposta all'impulso $h(t) = 0$ per ogni $t < 0$.*

La definizione di sistema causale è necessaria nel dominio del *real-time signal processing*, ovvero lo studio dei segnali in tempo reale. Si ipotizzi di avere a disposizione un segnale $x|_{(-\infty,t_0]}$ fino ad un dato istante t_0, ovvero $x|_{(-\infty,t_0]}(t) = 0, \forall t > t_0$. L'uscita del segnale in t_0 è data da

$$\mathcal{H}\{x|_{(-\infty,t_0]}\}(t_0) = x|_{(-\infty,t_0]} * h = \int_{-\infty}^{0} x|_{(-\infty,t_0]}(t_0-\tau)h(\tau)d\tau + \int_{0}^{\infty} x|_{(-\infty,t_0]}(t_0-\tau)h(\tau)d\tau$$

si può osservare come il primo integrale dipenda da valori futuri di $x|_{(-\infty,t_0]}$, ovvero oltre t_0, in quanto $\tau < 0 \implies -\tau > 0 \implies t_0 - \tau > t_0$ che però non esistono ancora. Se h non fosse causale, si avrebbe che $\mathcal{H}\{x|_{(-\infty,t_0]}\}(t_0) \neq \mathcal{H}\{x|_{\mathbb{R}}\}(t_0)$.

1.4.2 Distorsione

Un sistema **non** affetto da distorsione è un sistema tale per cui l'uscita, dato un segnale $x(t)$, è una versione scalata e ritardata dell'ingresso

$$(\mathcal{H}x)(t) = Kx(t - t_0), \quad K \neq 0, t_0 \geq 0$$

Il che implica

$$\mathcal{F}\{Kx(t - t_0)\} = KX(f)e^{-i2\pi f t_0} \implies H(f) = Ke^{-i2\pi f t_0}$$

In altre parole, il sistema non-distorcente per definizione ha modulo costante e fase lineare.

Definizione 20 (Distorsione di modulo)**.** *Un sistema $\mathcal{H}$ è affetto da distorsione di modulo qualora*

$$\frac{d}{df}|H(f)| \neq 0$$

Definizione 21 (Distorsione di fase)**.** *Un sistema $\mathcal{H}$ è affetto da distorsione di fase qualora*

$$\frac{d}{df}\arg(H(f)) \neq K, \quad K \in \mathbb{R}$$

1.5 Segnali discreti

Definizione 22 (Segnale discreto)**.** *Per segnale discreto si intente una qualsiasi successione del tipo*

$$\{x_n\}_{n\in N\subseteq\mathbb{N}}$$

La notazione per un segnale discreto è

$$x[n],\ n\in N\subseteq\mathbb{N}$$

1.5.1 Campionamento periodico di segnali continui

Sia $x\in C_0(\mathbb{R})$ un segnale continuo, si definisce la sua versione campionata a frequenza $f_s=\frac{1}{T_s}$ in $\mathcal{S}'$ il segnale determinato da

$$\tilde{x}=T_s\sum_{n\in\mathbb{Z}}x(nT_s)\delta(t-nT_s)$$

Definito il pettine di Dirac di periodo T_s

$$\mathrm{III}_{T_s}(t):=\sum_{n\in\mathbb{Z}}\delta(t-nT_s)$$

e osservando che $x(t)\delta(t-nT_s)=x(nT_s)\delta(t-nT_s)$, il segnale campionato si può riscrivere come il prodotto tra x e il pettine

$$\tilde{x}=T_s\sum_{n\in\mathbb{Z}}x(t)\delta(t-nT_s)=T_s\,x(t)\,\mathrm{III}_{T_s}(t)$$

Si osservi allora la trasformata di $\tilde{x}$: per dualità del teorema della convoluzione (P6), la trasformata di un prodotto è la convoluzione delle trasformate, quindi

$$\tilde{X}(f)=T_s\,\mathcal{F}\{x\,\mathrm{III}_{T_s}\}=T_s\,(X*\mathcal{F}\{\mathrm{III}_{T_s}\})$$

Rimane da calcolare la trasformata del pettine. Essendo III_{T_s} un segnale T_s-periodico, se ne calcolino (formalmente) i coefficienti di Fourier su un periodo centrato nell'origine

$$a_k=\frac{1}{T_s}\int_{-\frac{T_s}{2}}^{\frac{T_s}{2}}\delta(t)e^{-i2\pi kf_st}dt=\frac{1}{T_s}=f_s,\ k\in\mathbb{Z}$$

da cui, analogamente a quanto visto in sezione **1.3.4** (con la serie che converge in $\mathcal{S}'$),

$$\mathrm{III}_{T_s}(t)=f_s\sum_{k\in\mathbb{Z}}e^{i2\pi kf_st}\implies\mathcal{F}\{\mathrm{III}_{T_s}\}(f)=f_s\sum_{k\in\mathbb{Z}}\delta(f-kf_s)=f_s\,\mathrm{III}_{f_s}(f)$$

ovvero la trasformata di un pettine di periodo T_s è un pettine di periodo f_s, scalato di f_s. Riassemblando, e ricordando che $T_sf_s=1$ e che $X*\delta(f-kf_s)=X(f-kf_s)$, si ottiene

$$\tilde{X}(f)=T_s\,X(f)*f_s\sum_{k\in\mathbb{Z}}\delta(f-kf_s)=\sum_{k\in\mathbb{Z}}X(f)*\delta(f-kf_s)=\sum_{k\in\mathbb{Z}}X(f-kf_s)$$

ovvero lo spettro del segnale campionato è la periodicizzazione di X con periodo f_s.

Teorema 4 (Teorema del campionamento)**.** *Dato un segnale $x\in\mathcal{S}'$ reale a banda limitata B, è possibile ricostruire il segnale x a partire da un campionamento*

$$\{x(nT_s)\}_{n\in\mathbb{Z}}$$

a patto che $f_s=\frac{1}{T_s}>2B$.

Aliasing

Il fenomeno dell'aliasing consiste nell'ottenere, da un segnale campionato, un segnale che è diverso dal segnale originale, e si ottiene quando si campiona un segnale la cui banda B si estende oltre il limite di Nyquist $\frac{f_s}{2}$.

Una principale soluzione all'aliasing è introdurre, prima di campionare, un filtro detto "anti-aliasing", in grado di eliminare (nella realtà attenuare) tutte le frequenze oltre il limite di Nyquist del campionatore.

1.5.2 Discrete Fourier Transform (DFT)

Il *Discrete Fourier Transform*, in italiano Trasformata di Fourier Discreta, è una tecnica che permette di calcolare uno spettro discreto a partire da un segnale discreto a campioni finiti.

Si consideri di avere un segnale campionato finito $x[n]$ con $0 \leq n < N$, campionato alla frequenza $f_s = \frac{1}{T_s}$ e si definisca la finestra di osservabilità come NT_s e lo step in frequenza come $\Delta f = \frac{f_s}{N}$. Il DFT mappa questo vettore di campioni $x[n]$ ad uno spettro $X[k]$ con $0 \leq k < N$ definito nel seguente modo


$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-i2\pi \frac{kn}{N}}$$

La mappa campione $\rightarrow$ spettro introdotta dal DFT è iniettiva, quindi è possibile ricostruire il vettore di campioni a partire dal vettore di spettro

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{i2\pi \frac{kn}{N}}$$

1.5.3 Sistemi a tempo discreto

Un sistema a tempo discreto è un oggetto matematico in grado di mappare un vettore discreto $x[n]$ in ingresso ad un vettore discreto $y[n]$ in uscita.



un sistema a tempo discreto può essere un sitema linear tempo-invariante (LTI), con

$$\mathcal{H}\{x[n]\} = x[n] * h[n] = \sum_{k \in \mathbb{Z}} h[n-k]x[k]$$

dove $h[n]$ è una risposta all'impulso del sistema a tempo discreto.

1.5.4 Trasformata Z

Definizione 23. *Dato un segnale discreto $x[n]$ con $n \in \mathbb{Z}$, si definisce la trasformata Z di $x[n]$ come*

$$X(z) = \mathcal{Z}\{x\} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} x[n] z^{-n}, \qquad z \in \mathcal{R}_x \subseteq \mathbb{C}$$

con

$$\mathcal{R}_x = \left\{ z \in \mathbb{C} : \sum_{n \in \mathbb{Z}} |x[n] z^{-n}| < \infty \right\}$$

La trasformata Z rapprensenta il corrispettivo discreto della trasformata di Laplace nel continuo. L'insieme $\mathcal{R}_x$ su cui la trasformata Z converge per un dato segnale x è detto regione di convergenza. Inoltre è possibile dimostrare che (1) $\mathcal{R}_x$ è un anello e che (2), per segnali causali ($x[n] = 0, \forall n < 0$), che il raggio della circonferenza esterna è ∞.

Alcune delle proprietà della trasformata Z sono:

Proprietà 18 (Linearità)**.** *$\mathcal{Z}\{\alpha x[n] + \beta y[n]\} = \alpha X(z) + \beta Y(z)$, con regione di convergenza contenente $\mathcal{R}_x \cap \mathcal{R}_y$.*

Proprietà 19 (Traslazione)**.** *$\mathcal{Z}\{x[n - n_0]\} = z^{-n_0} X(z)$, con regione di convergenza $\mathcal{R}_x$, a meno dei punti $z = 0$ e $z = \infty$.*

Proprietà 20 (Modulazione)**.** *$\mathcal{Z}\{a^n x[n]\} = X\left(\frac{z}{a}\right)$, con $a \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ e regione di convergenza $|a|\mathcal{R}_x$.*

Proprietà 21 (Inversione temporale). $\mathcal{Z}\{x[-n]\} = X\left(\frac{1}{z}\right)$, *con regione di convergenza* $\left\{z \in \mathbb{C} : \frac{1}{z} \in \mathcal{R}_x\right\}$.

Proprietà 22 (Coniugazione). $\mathcal{Z}\{x^*[n]\} = X^*(z^*)$, *con regione di convergenza* $\mathcal{R}_x$.

Proprietà 23 (Derivata di trasformata). $\mathcal{Z}\{nx[n]\} = -z\frac{d}{dz}X(z)$, *con regione di convergenza* $\mathcal{R}_x$.

Proprietà 24 (Convoluzione). $\mathcal{Z}\{x[n] * y[n]\} = X(z)Y(z)$, *con regione di convergenza contenente* $\mathcal{R}_x \cap \mathcal{R}_y$.

Proprietà 25 (Relazione con la trasformata di Fourier). *Se la circonferenza unitaria* $|z| = 1$ *è contenuta in* $\mathcal{R}_x$, *allora la trasformata di Fourier a tempo discreto di* $x[n]$ *si ottiene valutando* $X(z)$ *per* $z = e^{i2\pi\nu}$, *con* $\nu = fT_s$ *frequenza normalizzata*

$$X(e^{i2\pi\nu}) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} x[n]e^{-i2\pi\nu n}$$

Proprietà 26 (Teorema del valore iniziale). *Se* $x[n]$ *è causale, allora* $x[0] = \lim_{z\to\infty} X(z)$.

Proprietà 27 (Teorema del valore finale). *Se* $x[n]$ *è causale e i poli di* $(z-1)X(z)$ *sono interni alla circonferenza unitaria, allora* $\lim_{n\to\infty} x[n] = \lim_{z\to 1}(z-1)X(z)$.

1.5.5 Discrete Time Fourier Transform (DTFT)

Definizione 24. *Dato un segnale discreto* $x[n]$ *con* $n \in \mathbb{Z}$ *e* $x \in \ell^1$, *si definisce la trasformata di Fourier a tempo discreto di* $x[n]$ *come*

$$X(e^{i2\pi\nu}) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} x[n]e^{-i2\pi\nu n}, \qquad \nu \in \mathbb{R}$$

dove $\nu = fT_s = \frac{f}{f_s}$ *è detta frequenza normalizzata.*

La DTFT coincide con la trasformata Z valutata sulla circonferenza unitaria $z = e^{i2\pi\nu}$, ed è dunque ben definita qualora $|z| = 1$ sia contenuta in $\mathcal{R}_x$. A differenza della trasformata Z, la definizione può essere estesa a segnali $x \in \ell^2$, nel qual caso la serie converge in L^2. È possibile ricostruire il segnale a partire dalla sua DTFT mediante la trasformata inversa

$$x[n] = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} X(e^{i2\pi\nu})e^{i2\pi\nu n}d\nu$$

Alcune delle proprietà della DTFT sono:

Proprietà 28 (Periodicità). $X(e^{i2\pi(\nu+1)}) = X(e^{i2\pi\nu})$, *ovvero la DTFT è periodica di periodo* 1 *in* ν *(di periodo* f_s *in* f*).*

Proprietà 29 (Linearità). $\mathcal{F}\{\alpha x[n] + \beta y[n]\} = \alpha X(e^{i2\pi\nu}) + \beta Y(e^{i2\pi\nu})$

Proprietà 30 (Traslazione). $\mathcal{F}\{x[n-n_0]\} = e^{-i2\pi\nu n_0}X(e^{i2\pi\nu})$

Proprietà 31 (Modulazione). $\mathcal{F}\{e^{i2\pi\nu_0 n}x[n]\} = X(e^{i2\pi(\nu-\nu_0)})$

Proprietà 32 (Inversione temporale). $\mathcal{F}\{x[-n]\} = X(e^{-i2\pi\nu})$

Proprietà 33 (Simmetria hermitiana). *Se* $x[n]$ *è reale allora* $X(e^{-i2\pi\nu}) = X^*(e^{i2\pi\nu})$.

Proprietà 34 (Convoluzione). $\mathcal{F}\{x[n] * y[n]\} = X(e^{i2\pi\nu})Y(e^{i2\pi\nu})$

Proprietà 35 (Trasformata di prodotto). *Il prodotto nel tempo corrisponde alla convoluzione periodica in frequenza*

$$\mathcal{F}\{x[n]y[n]\} = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} X(e^{i2\pi\theta})Y(e^{i2\pi(\nu-\theta)})d\theta$$

Proprietà 36 (Derivata di trasformata)**.** $\mathcal{F}\{nx[n]\} = \frac{i}{2\pi}\frac{d}{d\nu}X(e^{i2\pi\nu})$

Proprietà 37 (Parseval)**.** $\sum_{n\in\mathbb{Z}} |x[n]|^2 = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} |X(e^{i2\pi\nu})|^2 d\nu$

Proprietà 38 (Relazione con il campionamento)**.** *Se $x[n] = x_c(nT_s)$ è ottenuto campionando un segnale continuo x_c con trasformata $X_c(f)$, allora*

$$X(e^{i2\pi\nu}) = f_s \sum_{k\in\mathbb{Z}} X_c\left((\nu - k)f_s\right)$$

Proprietà 39 (Relazione con la DFT)**.** *Se $x[n]$ è non nullo solo per $0 \leq n < N$, allora la DFT è il campionamento della DTFT in N punti equispaziati nel periodo*

$$X[k] = X(e^{i2\pi\frac{k}{N}}), \qquad 0 \leq k < N$$

1.6 Segnali stocastici

1.6.1 Prerequisiti

Definizione 25 (Spazio di probabilità)**.**

Definizione 26 (Variabile casuale)**.**

Definizione 27 (Spazio $L^2(\Omega, \mathcal{F}, P)$)**.**

Definizione 28 (Prodotto scalare)**.**

Definizione 29 (Norma)**.**

Teorema 5 (Completezza di $L^2(\Omega, \mathcal{F}, P)$)**.**

Proprietà 40 (Disuguaglianza di Cauchy-Schwarz)**.**

Definizione 30 (Covarianza e correlazione)**.**

Definizione 31 (Ortogonalità e incorrelazione)**.**

Definizione 32 (Convergenza in media quadratica)**.**

1.6.2 Definizione

Definizione 33 (Segnale stocastico)**.** *Un segnale stocastico, anche detto processo stocastico, è una funzione misurabile del tipo $X : \mathbb{R} \times \Omega \to \mathbb{R}$, tale per cui, dato uno spazio di probabilità $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, si ha che*

$$\{\omega \in \Omega : X(t, \omega) \leq a\} \in \mathcal{F}, \qquad t, a \in \mathbb{R}$$

Fissato un istante t, la mappa $X(t, \omega) : \Omega \to \mathbb{R}$ è una variabile casuale. Viceversa, fissato un ω, la mappa $X(t, \omega) : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è detta realizzazione del segnale.

Dato un processo stocastico è possibile costruire i parametri principali di una variabile casuale come mappe

$$\mu_X(t) : t \mapsto \mu_{X(t)}, \quad \mu_X(t) = \mathbb{E}[X(t)] = \int_{\mathbb{R}} x f_{X(t)}(x) dx$$
$$\sigma_X^2(t) : t \mapsto \sigma_{X(t)}^2, \quad \sigma_X^2(t) = \mathbb{E}[(X(t) - \mu_{X(t)})^2] = \mathbb{E}[X^2(t)] - \mu_{X(t)}^2 = \int_{\mathbb{R}} x^2 f_{X(t)}(x) dx - \mu_{X(t)}^2$$
$$\sigma_X(t) : t \mapsto \sigma_{X(t)}, \quad \sigma_X(t) = \sqrt{\sigma_X^2(t)}$$

le quali, a partire da un instante t, portano ai rispettivi parametri (media, varianza e deviazione standard) della variabile casuale $X(t) : \Omega \to \mathbb{R}$.

1.6.3 Autocorrelazione e stazionarietà di un processo stocastico

Definizione 34 (Autocorrelazione di variabili casuali)**.** *Sia $X : \mathbb{R} \times \Omega \to \mathbb{C}$ un processo stocastico. Si definisce l'autocorrelazione fra due istanti t_1, t_2 la seguente espressione*

$$R_X(t_1, t_2) = \mathbb{E}[X(t_1) X^*(t_2)]$$

Definizione 35 (Processo stocastico stazionario in senso lato)**.** *Un processo stocastico $X : \mathbb{R} \times \Omega \to \mathbb{C}$ è detto stazionario in senso lato (in inglese, wide sense stationary) qualora valessero le seguenti condizioni:*

1. $\mathbb{E}[|X(t)|^2] < \infty$ *per qualsiasi* $t \in \mathbb{R}$.
2. $\mu_X(t) = \mu$ *per qualsiasi* $t \in \mathbb{R}$, *con* $\mu \in \mathbb{C}$ *costante.*

3. $R_X(t_1, t_2) = R_X(\tau) = \mathbb{E}[X(t)X^*(t+\tau)]$ *per qualsiasi* $t \in \mathbb{R}$, *con* $\tau = t_2 - t_1$.

Alcune delle proprietà di un processo stazionario in senso lato sono:

Proprietà 41 (Potenza)**.** $R_X(0) = \mathbb{E}[|X(t)|^2]$ *è reale e non negativo, e rappresenta la potenza media del processo.*

Proprietà 42 (Simmetria)**.** $R_X(-\tau) = R_X^*(\tau)$ *per qualsiasi* $\tau \in \mathbb{R}$, *ovvero* R_X *è una funzione hermitiana. In particolare, se il processo è reale, ovvero* $X : \mathbb{R} \times \Omega \to \mathbb{R}$, *allora* R_X *è reale e pari, ovvero* $R_X(-\tau) = R_X(\tau)$.

Proprietà 43 (Massimo nell'origine)**.** $|R_X(\tau)| \leq R_X(0)$ *per qualsiasi* $\tau \in \mathbb{R}$.

Proprietà 44 (Varianza costante)**.** $\sigma_X^2(t) = \mathbb{E}[X^2(t)] - \mu^2 = R_X(0) - \mu^2$.

Definizione 36 (Processo stocastico ciclostazionario in senso lato)**.** *Un processo stocastico è detto ciclostazionario in senso lato (in inglese cyclostationary) con periodo* T *qualora valessero se seguenti condizioni:*

1. $\mu_X(t) = \mu_X(t+T)$
2. $R_X(t_1, t_2) = R_X(t_1 + T, t_2 + T)$

Definizione 37 (Processo stocastico non stazionario)**.** *Un processo stocastico è detto non stazionario qualora le sue proprietà* $\mu_X(t), \sigma_X^2(t)$ *varino nel tempo.*

1.6.4 Analisi in frequenza di processi stocastici WSS

Definizione 38 (Spettro di potenza di un processo WSS)**.** *Sia* $X : \mathbb{R} \times \Omega \to \mathbb{C}$ *un processo stocastico WSS. Si definisce allora il suo spettro di potenza come*

$$P_X(f) = \mathcal{F}\{R_X(\tau)\}$$

Alcune delle proprietà dello spettro di potenza di un processo WSS sono:

Proprietà 45 (Spettro reale)**.** $P_X(f) \in \mathbb{R}$ *per qualsiasi* $f \in \mathbb{R}$, *in quanto trasformata di una funzione hermitiana.*

Proprietà 46 (Non negatività)**.** $P_X(f) \geq 0$ *per qualsiasi* $f \in \mathbb{R}$.

Proprietà 47 (Simmetria)**.** *Se il processo è reale, ovvero* $X : \mathbb{R} \times \Omega \to \mathbb{R}$, *allora* P_X *è una funzione pari, ovvero* $P_X(-f) = P_X(f)$.

Proprietà 48 (Potenza)**.** *La potenza media del processo è pari all'integrale dello spettro di potenza*

$$R_X(0) = \mathbb{E}[|X(t)|^2] = \int_{\mathbb{R}} P_X(f)df$$

1.6.5 Rumore

E' possibile definire il rumore in un segnale come un processo stocastico il quale viene poi sommato ad un segnale deterministico, nella forma

$$X(t) = s(t) + N(t)$$

Dove $X(t)$ è il segnale misurato, $s(t)$ il segnale deterministico sottostante e $N(t)$ un processo stocastico chiamato *rumore*.

Vi sono diversi tipi di rumore, fra cui:

Rumore gaussiano bianco

Il rumore gaussiano bianco $N(t)$ è un processo stocastico WSS definito dai seguenti parametri:

1. Media: $\mu_N = 0$
2. Autocorrelazione: $R_N(\tau) = \frac{N_0}{2}\delta(\tau)$