# 什么是事件管理系统事件

## Active IQ Unified Manager 9.11

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/active-iq-unified-manager/events/reference_ems_events_that_are_added_automatically_to_um.html on July 19, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

什么是事件管理系统事件 . . . . . 1
自动添加到 Unified Manager 的 EMS 事件 . . . . . 1
订阅 ONTAP EMS 事件 . . . . . 5

# 什么是事件管理系统事件

事件管理系统（ EMS ）从 ONTAP 内核的不同部分收集事件数据，并提供事件转发机制。这些 ONTAP 事件可以在 Unified Manager 中报告为 EMS 事件。集中式监控和管理可简化根据这些 EMS 事件配置关键 EMS 事件和警报通知的过程。

将集群添加到 Unified Manager 时， Unified Manager 地址将作为通知目标添加到集群中。一旦集群中发生 EMS 事件，就会报告该事件。

在 Unified Manager 中接收 EMS 事件的方法有两种：

- 系统会自动报告一定数量的重要 EMS 事件。
- 您可以订阅以接收单个 EMS 事件。

根据 Unified Manager 生成 EMS 事件的方法，报告此事件的方式会有所不同：

| 功能 | 自动 **EMS** 消息 | 已订阅 **EMS** 消息 |
| --- | --- | --- |
| 可用 EMS 事件 | EMS 事件的子集 | 所有 EMS 事件 |
| 触发的 EMS 消息名称 | Unified Manager 事件名称（从 EMS 事件名称转换而来） | 格式为 " 收到错误 EMS " 的非特定格式。详细消息提供了实际 EMS 事件的点表示法 |
| 收到的消息 | 发现集群后立即执行 | 将每个必需的 EMS 事件添加到 Unified Manager 之后，以及下一个 15 分钟轮询周期之后 |
| 事件生命周期 | 与其他 Unified Manager 事件相同： " 新增 "， " 已确认 "， " 已解决 " 和 " 已废弃 " 状态 | 自事件创建之日起 15 分钟后刷新集群后， EMS 事件将变为废弃 |
| 捕获 Unified Manager 停机期间的事件 | 可以，系统启动后，它会与每个集群通信以获取缺少的事件 | 否 |
| 事件详细信息 | 建议的更正操作直接从 ONTAP 导入，以提供一致的解决方案 | " 事件详细信息 " 页面中未提供更正操作 |

> 某些新的自动 EMS 事件属于信息性事件，表示先前的事件已解决。例如， " FlexGroup 成分卷空间状态一切正常 " 信息事件表示 " FlexGroup 成分卷存在空间问题 " 错误事件已解决。无法使用与其他事件严重性类型相同的事件生命周期来管理信息性事件，但是，如果同一卷收到另一个 " `Space issues` " 错误事件，则此事件将自动废弃。

## 自动添加到 **Unified Manager** 的 **EMS** 事件

以下 ONTAP EMS 事件将自动添加到 Unified Manager 中。如果在 Unified Manager 监控

的任何集群上触发这些事件，则会生成这些事件。

在监控运行 ONTAP 9.5 或更高版本软件的集群时，可以使用以下 EMS 事件：

| **Unified Manager** 事件名称 | **EMS** 事件名称 | 受影响的资源 | **Unified Manager** 严重性 |
|---|---|---|---|
| 聚合重新定位时，云层访问被拒绝 | arl.netra.ca.check.failed | 聚合 | error |
| 在存储故障转移期间，用于聚合重新定位的云层访问被拒绝 | gb.netra.ca.check.failed | 聚合 | error |
| FabricPool 镜像复制重新同步已完成 | wafl.ca.resync.complete | 集群 | error |
| FabricPool 空间接近全满 | fabricpool.nNearly.full | 集群 | error |
| NVMe-oF 宽限期已开始 | nvmf.graceperiod.start | 集群 | 警告 |
| NVMe-oF 宽限期处于活动状态 | nvmf.graceperiod.active | 集群 | 警告 |
| NVMe-oF 宽限期已过期 | nvmf.graceperiod.expired | 集群 | 警告 |
| LUN 已销毁 | lun.destroy | LUN | 信息 |
| Cloud AWS MetaDataConnFail | cloud 。aws.metadataConnFail | Node | error |
| Cloud AWS IAMCredsExpired | cloud 。aws.iamCredsExpire | Node | error |
| Cloud AWS IAMCredsInvalid | cloud 。aws.iamCredsInvalid | Node | error |
| Cloud AWS IAMCredsNotFound | cloud 。aws.iamCredsNotFound | Node | error |
| Cloud AWS IAMCredsNotInitialized | cloud 。aws.iamNotInitialized | Node | 信息 |
| Cloud AWS IAMRoleInvalid | cloud 。aws.iamRoleInvalid | Node | error |

| **Unified Manager** 事件名称 | **EMS** 事件名称 | 受影响的资源 | **Unified Manager** 严重性 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cloud AWS IAMRoleNotFound | cloud 。 aws.iamRoleNotFound | Node | error |
| 无法解析云层主机 | objstore.host.unresolvable | Node | error |
| 云层集群间 LIF 已关闭 | objstore.interclusterlifDown | Node | error |
| 请求不匹配云层签名 | OSC.signatureMismatch | Node | error |
| 其中一个 NFSv4 池已用尽 | nblade.nfsV4PoolExhaust | Node | 严重 |
| QoS 监控内存已达到上限 | qos.monitor.memory.maxed | Node | error |
| QoS 监控器内存已减少 | qos.monitor.memory.abated | Node | 信息 |
| NVMeNS 销毁 | NVMeNS.destroy | 命名空间 | 信息 |
| NVMeNS Online | NVmeNS.offline | 命名空间 | 信息 |
| NVMeNS 脱机 | NVmeNS.online | 命名空间 | 信息 |
| NVMeNS 空间不足 | nvmens.out 。 space | 命名空间 | 警告 |
| 同步复制不同步 | sms.status.out | SnapMirror 关系 | 警告 |
| 同步复制已还原 | sms.status.in.sync | SnapMirror 关系 | 信息 |
| 同步复制自动重新同步失败 | sms.resync.Attempt.failed | SnapMirror 关系 | error |
| 多个 CIFS 连接 | nblade.cifsManyAss | SVM | error |
| 已超过最大 CIFS 连接数 | nblade.cifsMaxOpenSameFile | SVM | error |
| 已超过每个用户的最大 CIFS 连接数 | nblade.cifsMaxSessPerUsrConn | SVM | error |

| Unified Manager 事件名称 | EMS 事件名称 | 受影响的资源 | Unified Manager 严重性 |
|---|---|---|---|
| CIFS NetBIOS 名称冲突 | nblade.cifsNbNameConflict | SVM | error |
| 尝试连接不存在的 CIFS 共享 | nblade.cifsNoPrivShare | SVM | 严重 |
| CIFS 卷影复制操作失败 | CIFS.ShadowCopy.Failure | SVM | error |
| AV 服务器发现病毒 | 已检测 Nblade.vscanVirusDetened. | SVM | error |
| 没有用于病毒扫描的 AV 服务器连接 | nblade.vscanNoScannerConn | SVM | 严重 |
| 未注册 AV 服务器 | nblade.vscanNoRegd扫描程序 | SVM | error |
| AV 服务器连接无响应 | nblade.vscanConnInactive. | SVM | 信息 |
| AV 服务器太忙，无法接受新扫描请求 | nblade.vscanConnBackPressure | SVM | error |
| 未经授权的用户尝试访问 AV 服务器 | nblade.vscanBadUserPrivAccess | SVM | error |
| FlexGroup 成分卷存在空间问题 | flexgroup.constitutions.have .space.issues | Volume | error |
| FlexGroup 成分卷空间状态一切正常 | flexgroup.constitutions.space.status.all.ok | Volume | 信息 |
| FlexGroup 成分卷存在索引节点问题 | flexgroup.constituents.have.inodes.issues | Volume | error |
| FlexGroup 成分卷索引节点状态一切正常 | flexgroup.constituents.inodes.status.all.ok | Volume | 信息 |
| 卷逻辑空间接近全满 | monitor.vol.nearFull.inc.sav | Volume | 警告 |
| 卷逻辑空间已满 | monitor.vol.full.inc.sav | Volume | error |

| Unified Manager 事件名称 | EMS 事件名称 | 受影响的资源 | Unified Manager 严重性 |
|---|---|---|---|
| 卷逻辑空间正常 | monitor.vol.one.ok.inc.sav | Volume | 信息 |
| WAFL 卷自动调整大小失败 | wafl.vol.autoSize.fail | Volume | error |
| WAFL 卷自动调整大小已完成 | wafl.vol.autoSize.done | Volume | 信息 |
| WAFL READDIR 文件操作超时 | wafl.readdir.expired. | Volume | error |

# 订阅 ONTAP EMS 事件

您可以订阅接收由安装了 ONTAP 软件的系统生成的事件管理系统（ EMS ）事件。系统会自动向 Unified Manager 报告一部分 EMS 事件，但只有在订阅这些事件后，才会报告其他 EMS 事件。

- 您需要的内容 *

请勿订阅已自动添加到 Unified Manager 的 EMS 事件，因为这可能会在收到同一问题描述的两个事件时造成发生原因混淆。

您可以订阅任意数量的 EMS 事件。您订阅的所有事件都会经过验证，并且只有经过验证的事件才会应用于您在 Unified Manager 中监控的集群。_EMS ONTAP 9 事件目录 _ 提供指定版本 ONTAP 9 软件的所有 EMS 消息的详细信息。有关适用事件的列表，请从 ONTAP 9 产品文档页面找到 _EMS 事件目录 _ 的相应版本。

"ONTAP 9 产品库"

您可以为订阅的 ONTAP EMS 事件配置警报，也可以为这些事件创建要执行的自定义脚本。

> 如果您未收到订阅的 ONTAP EMS 事件，则可能存在具有集群 DNS 配置的问题描述，从而阻止集群访问 Unified Manager 服务器。要解决此问题描述，集群管理员必须更正集群的 DNS 配置，然后重新启动 Unified Manager 。这样做会将待定 EMS 事件刷新到 Unified Manager 服务器。

步骤

1. 在左侧导航窗格中，单击 * 存储管理 * > * 事件设置 * 。
2. 在 Event Setup 页面中，单击 * 订阅 EMS 事件 * 按钮。
3. 在订阅 EMS 事件对话框中，输入要订阅的 ONTAP EMS 事件的名称。

   要查看可订阅的 EMS 事件的名称，可以从 ONTAP 集群 Shell 使用 `event route show` 命令（ ONTAP 9 之前的版本）或 `event catalog show` 命令（ ONTAP 9 或更高版本）。

   "如何在 Active IQ Unified Manager 中配置和接收 ONTAP EMS 事件订阅的警报"

4. 单击 * 添加 * 。

   EMS 事件将添加到 " 已订阅 EMS 事件 " 列表中，但 " 适用于集群 " 列会将您添加的 EMS 事件的状态显示为 "`未知` " 。

5. 单击 * 保存并关闭 * 向集群注册 EMS 事件订阅。
6. 再次单击 * 订阅 EMS 事件 * 。

   对于您添加的 EMS 事件，状态 "`是` " 将显示在 " 适用于集群 " 列中。

   如果状态不是 "`是` " ，请检查 ONTAP EMS 事件名称的拼写。如果输入的名称不正确，则必须删除不正确的事件，然后重新添加此事件。

发生 ONTAP EMS 事件时，事件将显示在事件页面上。您可以选择事件以在事件详细信息页面中查看有关 EMS 事件的详细信息。您还可以管理事件的处理方式或为事件创建警报。

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。