# 什麼是事件管理系統事件

## Active IQ Unified Manager 9.11

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/active-iq-unified-manager/events/reference_ems_events_that_are_added_automatically_to_um.html on July 19, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

什麼是事件管理系統事件 . . . . . 1
自動新增至Unified Manager的EMS事件 . . . . . 2
訂閱ONTAP E不到EMS活動 . . . . . 5

# 什麼是事件管理系統事件

事件管理系統（EMS）會從ONTAP 各個部分收集事件資料、並提供事件轉送機制。這些不實事件可在Unified Manager中報告為EMS事件。ONTAP集中化的監控與管理功能可根據這些EMS事件、簡化關鍵EMS事件與警示通知的組態設定。

當您將叢集新增至Unified Manager時、Unified Manager位址會新增為叢集的通知目的地。一旦叢集中發生事件、就會立即報告EMS事件。

在Unified Manager中接收EMS事件的方法有兩種：

- 系統會自動報告特定數量的重要EMS事件。
- 您可以訂閱以接收個別的EMS事件。

Unified Manager產生的EMS事件會根據事件產生的方法而不同地回報：

| 功能 | 自動**EMS**訊息 | 訂閱的**EMS**訊息 |
|---|---|---|
| 可用的EMS事件 | EMS事件的子集 | 所有EMS事件 |
| 觸發時的EMS訊息名稱 | Unified Manager事件名稱（從EMS事件名稱轉換） | 非特定格式的「收到錯誤EMS」。詳細訊息提供實際EMS事件的點標記格式 |
| 已接收訊息 | 一旦發現叢集 | 將每個必要的EMS事件新增至Unified Manager之後、以及在接下來的15分鐘輪詢週期之後 |
| 事件生命週期 | 與其他Unified Manager事件相同：新的、已確認的、已解決的和已過時的狀態 | 在建立事件15分鐘後重新整理叢集之後、EMS事件便會過時 |
| 擷取Unified Manager停機期間的事件 | 是的、當系統啟動時、它會與每個叢集通訊、以取得遺失的事件 | 否 |
| 活動詳細資料 | 建議的修正行動會直接從ONTAP 功能性資料匯入、以提供一致的解決方案 | 「事件詳細資料」頁面未提供修正行動 |

有些新的自動EMS事件是資訊事件、表示先前的事件已解決。例如FlexGroup 、「不完全符合需求空間狀態」資訊事件表示FlexGroup 「不符合需求的人有空間問題」錯誤事件已解決。資訊事件無法使用與其他事件嚴重性類型相同的事件生命週期來管理、但如果同一個磁碟區收到另一個「「速度問題」錯誤事件、則會自動淘汰該事件。

# 自動新增至Unified Manager的EMS事件

下列ONTAP 功能可自動新增至Unified Manager。在Unified Manager監控的任何叢集上觸發時、都會產生這些事件。

當監控執行ONTAP 不含更新版本的軟體的叢集時、可以使用下列EMS事件：

| Unified Manager事件名稱 | EMS事件名稱 | 受影響的資源 | Unified Manager嚴重性 |
|---|---|---|---|
| 雲端層存取遭拒、無法進行Aggregate重新配置 | arl.netra.ca.check.failed | Aggregate | 錯誤 |
| 儲存容錯移轉期間、雲端層存取遭拒、無法進行集合移轉 | gb.netra.ca.check.failed | Aggregate | 錯誤 |
| 完成鏡射複寫重新同步FabricPool | wafl.ca.resync.complete | 叢集 | 錯誤 |
| 幾乎已滿FabricPool | 棒極了 | 叢集 | 錯誤 |
| NVMe寬限期已開始 | nvmf.graceperiod.start | 叢集 | 警告 |
| NVMe寬限期有效 | nvmf.graceperiod.active | 叢集 | 警告 |
| NVMe寬限期已過期 | nvmf.graceperiod.expired | 叢集 | 警告 |
| LUN已毀損 | lun.destroy | LUN | 資訊 |
| Cloud AWS MetaDataConnFail | Cloud：aws.metadata ConnFail | 節點 | 錯誤 |
| Cloud AWS IAMCredsExpired | Cloud ：AWs.iamCredsExpired | 節點 | 錯誤 |
| Cloud AWS IAMCreds無效 | Cloud：AWs.iamCreds無效 | 節點 | 錯誤 |
| Cloud AWS IAMCredsNotFound | Cloud ：AWs.iamCredsNotFound | 節點 | 錯誤 |
| Cloud AWS IAMCredsNotinitialized | Cloud ：AWs.iamNotinitialized | 節點 | 資訊 |

| Unified Manager事件名稱 | EMS事件名稱 | 受影響的資源 | Unified Manager嚴重性 |
|---|---|---|---|
| Cloud AWS IAM勞力 無效 | Cloud：AWs.iam勞力 無效 | 節點 | 錯誤 |
| Cloud AWS IAM勞力 諾富特 | Cloud、AWs.iam勞力 士 | 節點 | 錯誤 |
| 無法解析雲端層主機 | 不可解析的objstore.host.unresolvable | 節點 | 錯誤 |
| 雲端層叢集間LIF關閉 | objstore.interclusterlifDown | 節點 | 錯誤 |
| 申請不符的雲端層簽名 | ROSC認證不符 | 節點 | 錯誤 |
| NFSv4集區之一已耗盡 | Nbles.nfsV4PoolEx | 節點 | 關鍵 |
| QoS監控記憶體已達上限 | QoS.監 控記憶體上限 | 節點 | 錯誤 |
| QoS監控記憶體已減少 | qos.監 控記憶體。已減除 | 節點 | 資訊 |
| NVMeNS銷毀 | NVMeNS.destroy | 命名空間 | 資訊 |
| NVMeNS線上 | NVMeNs.offline | 命名空間 | 資訊 |
| NVMeNS離線 | NVMeNs.online | 命名空間 | 資訊 |
| NVMeNS空間不足 | NVMeNs.Out.o.space. | 命名空間 | 警告 |
| 同步複寫不同步 | SMS.STATUS.Out.o.sync | SnapMirror關係 | 警告 |
| 同步複寫已還原 | sms.status.in.sync | SnapMirror關係 | 資訊 |
| 同步複寫自動重新同步失敗 | SMS.resSync。嘗試失敗 | SnapMirror關係 | 錯誤 |
| 許多CIFS連線 | Nbles.scifsManyAuds | SVM | 錯誤 |
| 超過CIFS連線上限 | Nbles.scifsMaxOpenSameFile | SVM | 錯誤 |
| 超過每位使用者的CIFS連線數量上限 | Nbless.ifsMaxSessPerusrConn | SVM | 錯誤 |

| Unified Manager事件名稱 | EMS事件名稱 | 受影響的資源 | Unified Manager嚴重性 |
|---|---|---|---|
| CIFS NetBios名稱衝突 | Nbles.scifsNbNameConflict | SVM | 錯誤 |
| 嘗試連線不存在的CIFS共用 | Nbles.CifsNoPrivate共享 | SVM | 關鍵 |
| CIFS陰影複製作業失敗 | CIFs.ShadowCopy.f失敗 | SVM | 錯誤 |
| AV伺服器發現病毒 | Nblan.vscanVirusDetected | SVM | 錯誤 |
| 無AV伺服器連線可進行病毒掃描 | Nbles.vscannNoScannerConn | SVM | 關鍵 |
| 未登錄AV伺服器 | Nblan.vscannNoRegdScanner. | SVM | 錯誤 |
| 無回應的AV伺服器連線 | Nblan.vscannConnInactive | SVM | 資訊 |
| AV伺服器太忙、無法接受新的掃描要求 | Nblan.vscannConnBack血壓 | SVM | 錯誤 |
| 未獲授權的使用者嘗試使用AV伺服器 | Nblad.vscandUserPrivate存取 | SVM | 錯誤 |
| 包含空間問題的要素FlexGroup | flexgroup.soites.se.me.space.Issues | Volume | 錯誤 |
| 所有資訊均正常FlexGroup | flexgroup.soites.space.STATUS.all.ok | Volume | 資訊 |
| 包含inode問題FlexGroup | flexgroup.constituents.have.inodes.issues | Volume | 錯誤 |
| 不確定的成分inode狀態FlexGroup | flexgroup.constituents.inodes.status.all.ok | Volume | 資訊 |
| Volume邏輯空間幾乎已滿 | monitor.vol.nearFull.inc.sav | Volume | 警告 |
| Volume邏輯空間已滿 | monitor.vol.full.inc.sav | Volume | 錯誤 |
| Volume邏輯空間正常 | monitor.vol.one.ok.inc.sav | Volume | 資訊 |

| Unified Manager事件名稱 | EMS事件名稱 | 受影響的資源 | Unified Manager嚴重性 |
|---|---|---|---|
| 無法自動調整規模WAFL | wafl.vol.autoSize.fail | Volume | 錯誤 |
| 完成了自動調整規模WAFL | wafl.vol.autoSize.done | Volume | 資訊 |
| 程式庫讀取檔案操作逾時WAFL | WAFL.readdir.Expired | Volume | 錯誤 |

# 訂閱ONTAP E不到EMS活動

## 您可以訂閱以接收由安裝ONTAP 了此軟體的系統所產生的事件管理系統（EMS）事件。系統會自動將一部分EMS事件報告給Unified Manager、但只有在您訂閱了這些事件之後、才會報告其他EMS事件。

您需要的是什麼

請勿訂閱已自動新增至Unified Manager的EMS事件、因為這可能會在收到兩個事件以處理同一個問題時造成混淆。

您可以訂閱任何數量的EMS事件。您訂閱的所有事件都會經過驗證、而且只有已驗證的事件會套用至您在Unified Manager中監控的叢集。*SUR9 EMS Event Catalog_*提供指定版本之*32*個軟體的所有*EMS*訊息詳細資訊。*ONTAP ONTAP*請從*ONTAP* 「*VMware*產品文件」頁面找到適當版本的*_EMS*事件目錄、以取得適用事件的清單。

"產品庫ONTAP"

您可以針對ONTAP 訂閱的各項E不到EMS事件設定警示、也可以建立自訂指令碼、以便針對這些事件執行。

> 如果您未收到ONTAP 您訂閱的EseEms事件、則叢集的DNS組態可能會發生問題、導致叢集無法到達Unified Manager伺服器。若要解決此問題、叢集管理員必須修正叢集的DNS組態、然後重新啟動Unified Manager。如此將會將擱置的EMS事件排清到Unified Manager伺服器。

步驟

1. 在左導覽窗格中、按一下*儲存管理*>*事件設定*。
2. 在「事件設定」頁面中、按一下*「訂閱EMS事件*」按鈕。
3. 在「訂閱EMS事件」對話方塊中、輸入ONTAP 您要訂閱的EEMS事件名稱。

   若要檢視您可以訂閱的EMS事件名稱、您ONTAP 可以使用「EVENT Route show」命令（ONTAP 在版本號為9之前）或「EVENT型錄show」命令ONTAP （版本號為9或更新版本）。

   "如何設定ONTAP 及接收Active IQ Unified Manager 來自於《關於在本》中訂閱的《關於EEMS事件的警示》"

4. 按一下「 * 新增 * 」。

   EMS事件會新增至訂閱的EMS事件清單、但「適用於叢集」欄會針對您新增的EMS事件、將狀態顯示

為「'Unknown'（未知）」。

5. 按一下*「Save and Close"（儲存並關閉）*、將EMS事件訂閱登錄至叢集。
6. 再按一下*訂閱EMS事件*。

   您所新增之EMS事件的「適用的叢集」欄會顯示「是」狀態。

   如果狀態不是「Yes（是）」、請檢查ONTAP 是否拼寫了Eqing事件名稱。如果輸入的名稱不正確、您必須移除不正確的事件、然後重新新增事件。

當發生「事件」事件時、事件會顯示在「事件」頁面上。ONTAP您可以選取事件、在「事件詳細資料」頁面中檢視有關EMS事件的詳細資料。您也可以管理事件的配置碼、或為事件建立警示。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。