ndmpcopy を使用してデータを転送します

ONTAP 9

NetApp
May 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/tape-backup/transfer-data-ndmpcopy-task.html on May 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ndmpcopy を使用してデータを転送します 1
ndmpcopy の概要を使用してデータを転送します 1
ndmpcopy コマンドのオプション 3

ndmpcopy を使用してデータを転送します

ndmpcopy の概要を使用してデータを転送します

「 ndmpcopy 」ノードシェルコマンドは、 NDMP v4 をサポートするストレージシステム間でデータを転送します。フルデータ転送と増分データ転送の両方を実行できます。ボリューム、 qtree 、ディレクトリの全体または一部や、個々のファイルを転送できます。

ONTAP 8.x 以前のリリースでは、増分転送は最大 2 つのレベル（ 1 つのフルバックアップと最大 2 つの増分バックアップ）に制限されます。

ONTAP 9.0 以降のリリースでは、増分転送の最大レベルは 9 （ 1 つのフルバックアップと最大 9 つの増分バックアップ）に制限されています。

ndmpcopy は、ソース・ストレージ・システムおよびデスティネーション・ストレージ・システムのノードシェル・コマンド・ライン、またはデータ転送のソースでもデスティネーションでもないストレージ・システムで実行できます。また、データ転送のソースとデスティネーションに同じストレージシステムを指定して「 ndmpcopy 」を実行することもできます。

ndmpcopy コマンドでは、ソース・ストレージ・システムとデスティネーション・ストレージ・システムの IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスを使用できます。パスの形式は「 /vserver_name/volume_name \[path\]] 」です。

手順

1. ソースストレージシステムとデスティネーションストレージシステムで、 NDMP サービスを有効にします。

ソースまたはデスティネーションでデータ転送を実行するモード	使用するコマンド
SVM を対象とした NDMP モード	「 vserver services ndmp on 」のように指定します 管理 SVM における NDMP 認証の場合、ユーザ・アカウントは「 admin 」、ユーザ・ロールは「 admin 」または「 backup 」です。データ SVM では、ユーザアカウントは「 vsadmin 」で、ユーザロールは「 vsadmin 」または「 vsadmin-backup 」です。
ノードを対象とした NDMP モード	'System services ndmp on ’

2. ノードシェルで「 ndmpcopy 」コマンドを使用して、ストレージシステム内またはストレージシステム間でデータを転送します。

```
*::> system node run -node <node_name ><ndmpcopy [options] source_ip :
source_path destination_path [-mcs  { inet|inet6}] [-mcd  { inet6}] [-md {
```

```
inet6}] [-md  { inet6}] *
```

> ndmpcopy では、 DNS 名はサポートされません。ソースとデスティネーションの IP アドレスを指定する必要があります。ソースまたはデスティネーションの IP アドレスでは、ループバックアドレス（ 127.0.0.1 ）はサポートされません。

- 'ndmpcopy コマンドは ' 制御接続用のアドレス・モードを次のように決定します
  - 制御接続用のアドレスモードは、指定された IP アドレスに対応します。
  - これらのルールを上書きするには、オプションの mcs と mcd を使用します。
- ソースまたはデスティネーションが ONTAP システムの場合は、 NDMP モード（ノードを対象とした NDMP モードまたは SVM を対象とした NDMP モード）に応じて、ターゲットボリュームへのアクセスを許可する IP アドレスを使用します。
- 「 source_path 」と「 destination-path 」は、ボリューム、 qtree 、ディレクトリ、またはファイルの詳細レベルまでを示す絶対パス名です。
- 「 -mcs 」には、ソース・ストレージ・システムへの制御接続に優先して使用するアドレス指定モードを指定します。

  「 inet 」は IPv4 アドレスモードを示し、「 inet6 」は IPv6 アドレスモードを示します。
- 「 -mcd 」は、デスティネーションストレージシステムへの制御接続に優先して使用するアドレス指定モードを指定します。

  「 inet 」は IPv4 アドレスモードを示し、「 inet6 」は IPv6 アドレスモードを示します。
- 「 -md 」には、ソース・ストレージ・システムとデスティネーション・ストレージ・システム間のデータ転送に優先して使用するアドレス指定モードを指定します。

  「 inet 」は IPv4 アドレスモードを示し、「 inet6 」は IPv6 アドレスモードを示します。

  ndmpcopy コマンドで '-md オプションを使用しない場合 ' データ接続のアドレス指定モードは次のように決定されます

  - 制御接続用に指定されたいずれかのアドレスが IPv6 アドレスの場合、データ接続用のアドレスモードは IPv6 になります。
  - 制御接続用に指定された両方のアドレスが IPv4 アドレスの場合、「 ndmpcopy 」コマンドは、データ接続に対して IPv6 アドレスモードを最初に試行します。

    IPv6 アドレスモードで失敗した場合は、 IPv4 アドレスモードを使用します。

    > IPv6 アドレスを指定する場合は、角かっこで囲む必要があります。

    次のコマンド例では、ソースパス（「 source_path 」）のデータをデスティネーションパス（「 destination-path 」）に移行します。

```
> ndmpcopy -sa admin:<ndmp_password> -da admin:<ndmp_password>
 -st md5 -dt md5 192.0.2.129:/<src_svm>/<src_vol>
192.0.2.131:/<dst_svm>/<dst_vol>
```

+ 次に、制御接続とデータ接続で IPv6 アドレスモードを使用するように明示的に設定するコマンドの例を示します。

```
> ndmpcopy -sa admin:<ndmp_password> -da admin:<ndmp_password> -st md5
-dt md5 -mcs inet6 -mcd inet6 -md
 inet6 [2001:0db8:1:1:209:6bff:feae:6d67]:/<src_svm>/<src_vol>
[2001:0ec9:1:1:200:7cgg:gfdf:7e78]:/<dst_svm>/<dst_vol>
```

ndmpcopy コマンドのオプション

データを正常に転送するには 'ndmpcopy ノードシェル・コマンドで使用できるオプションについて理解しておく必要があります

次の表に、使用可能なオプションを示します。詳細については、ノードシェルから利用できる「 ndmpcopy 」のマニュアルページを参照してください。

オプション	説明
-sa`username:[`password]	ソースストレージシステムに接続するための、ソース側の認証のユーザ名とパスワードを設定します。これは必須オプションです。 管理者権限を持たないユーザは、そのユーザに対応する、システムによって生成された NDMP 固有のパスワードを指定する必要があります。システムによって生成されたパスワードは、 admin ユーザと admin 以外のユーザの両方に必須です。
-da`username:[`password]	デスティネーションストレージシステムに接続するための、デスティネーション側の認証のユーザ名とパスワードを設定します。これは必須オプションです。
「 -st 」「 { m D5	text } 」
このオプションは ' ソース・ストレージ・システムに接続するときに使用するソース認証タイプを設定しますこれは必須のオプションであるため ' ユーザーは 'text' または 'm d5' オプションを指定する必要があります	-dt{d5
text}	デスティネーションストレージシステムに接続するときに使用する、デスティネーション側の認証タイプを設定します。

オプション	説明
「 -l 」	このオプションは ' 転送に使用されるダンプ・レベルを指定されたレベル値に設定します有効な値は '0 〜 1' 〜 9 ですここで '0' はフル転送を示し '1' はインクリメンタル転送を指定しますデフォルトは「 0 」です。
d`	ndmpcopy デバッグログメッセージの生成が有効になります。ndmpcopy デバッグ・ログ・ファイルは、/mroot/etc/log のルート・ボリュームにあります。ndmpcopy デバッグログファイルの名前は、「 ndmpcopy. yyyymmdd 」という形式になります。
「 -f 」	このオプションは強制モードを有効にします。このモードでは、 7-Mode ボリュームのルートで「 /etc 」ディレクトリのシステムファイルを上書きできます。
「 -h 」と入力します	ヘルプメッセージが出力されます。
「 -p 」	ソース側とデスティネーション側の認証用のパスワードを入力するよう求められます。このパスワードは '-sa' および -da' オプションに指定されたパスワードを上書きします このオプションは、対話型コンソールでコマンドを実行する場合にのみ使用できます。
--exclude`	データ転送用に指定するパスから、指定されたファイルまたはディレクトリを除外します。この値には **'.pst'** や **'**.txt' などのディレクトリ名またはファイル名をカンマで区切って指定できます

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。