建立FlexCache 一個流程、以建立一個流程

ONTAP 9

NetApp
May 27, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/flexcache/create-volume-task.html on May 27, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

建立FlexCache 一個流程、以建立一個流程 1
建立FlexCache 一個流通量 1
調整FlexCache 需求量的準則 3
稽核FlexCache 功能的考量 4

建立FlexCache 一個流程、以建立一個流程

建立FlexCache 一個流通量

您可以在FlexCache 同一個叢集中建立一個Sfor Volume、以改善存取熱物件時的效能。如果您的資料中心位於不同的位置、您可以在FlexCache 遠端叢集上建立支援區、以加速資料存取。

這個地方的不只是一個地方、而是一個地方。FlexCache FlexGroup FlexVol

從ONTAP 使用支援的問題9.7開始、FlexGroup 從FlexCache 這個問題的源頭開始、我們也支援這些問題。

步驟

1. 如果FlexCache 要建立的實體磁碟區位於不同的叢集、請建立叢集對等關係：

   a. 在目的地叢集上、建立與資料保護來源叢集的對等關係：+「叢集對等端點建立-產生密碼-提供到期日：月/日/西元年份：月：月：月：SS| 1 … 7天1 …168hours-對等 端點對等端點_LIF_IP -initial-allowed -vserver_peers SVM_name、.|*-IPspace_name_space'

      從ONTAP 功能支援的9.6開始、建立叢集對等關係時、預設會啟用TLS加密。支援TLS加密、以便在來源FlexCache 與實體磁碟區之間進行叢集間通訊。您也可以視需要停用叢集對等關係的TLS加密。

```
cluster02::> cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration
2days -initial-allowed-vserver-peers *

                      Passphrase: UCa+6lRVICXeL/gq1WrK7ShR
                Expiration Time: 6/7/2017 08:16:10 EST
  Initial Allowed Vserver Peers: *
            Intercluster LIF IP: 192.140.112.101
              Peer Cluster Name: Clus_7ShR (temporary generated)

Warning: make a note of the passphrase - it cannot be displayed again.
```

   a. 在來源叢集上、將來源叢集驗證至目的地叢集：+「叢集對等實體create -對等 端點addrs Peer_LIF_IPs -IPSpace IPSpace」

```
cluster01::> cluster peer create -peer-addrs
192.140.112.101,192.140.112.102

Notice: Use a generated passphrase or choose a passphrase of 8 or
more characters.
        To ensure the authenticity of the peering relationship, use a
phrase or sequence of characters that would be hard to guess.

Enter the passphrase:
Confirm the passphrase:

Clusters cluster02 and cluster01 are peered.
```

2. 如果FlexCache 將SVM磁碟區放在不同於原始磁碟區的SVM中、請建立SVM對等關係、並使用「FlexCache S動說」作為應用程式：

   a. 如果SVM位於不同的叢集中、請為對等SVM建立SVM權限：+「vserver對等權限create -對等 叢集叢集名稱-vserver Svm-name -application_sinf2 FlexCache 」

      下列範例說明如何建立適用於所有本機SVM的SVM對等權限：

```
cluster1::> vserver peer permission create -peer-cluster cluster2
-vserver "*" -applications flexcache

Warning: This Vserver peer permission applies to all local Vservers.
After that no explict
"vserver peer accept" command required for Vserver peer relationship
creation request
from peer cluster "cluster2" with any of the local Vservers. Do you want
to continue? {y|n}: y
```

   a. 建立SVM對等關係：+「vserver對等端點create -vserver local_SVM -對等 虛擬伺服器remonte_SVM -對等 叢集叢集名稱-application_sinf2 FlexCache 」

3. 建立FlexCache 一個流通量：

   「Volume FlexCache flexcreate -vserver cache_SVM -volume cache vol_name -autore-Prove-as FlexGroup fors-大小vol_size -orige-vserver orige_SVM -orige-volume orige_vol_name」

   以下範例建立FlexCache 一個現象區、並自動選取現有的集合體進行資源配置：

```
cluster1::> volume flexcache create -vserver vs_1 -volume fc1 -auto
-provision-as flexgroup -origin-volume vol_1 -size 160MB -origin-vserver
vs_1
[Job 443] Job succeeded: Successful
```

下列範例建立FlexCache 一個聲音量、並設定交會路徑：

```
cluster1::> flexcache create -vserver vs34 -volume fc4 -aggr-list
aggr34,aggr43 -origin-volume origin1 -size 400m -junction-path /fc4
[Job 903] Job succeeded: Successful
```

4. 驗證FlexCache 從「聲音量」和「原始」磁碟區的「聲音」關係FlexCache 。
   a. 檢視FlexCache 叢集中的「不一樣」關係：+「Volume FlexCache 不清楚」

```
cluster1::> volume flexcache show
Vserver Volume      Size       Origin-Vserver Origin-Volume Origin-
Cluster
------- ----------- ---------- -------------- -------------
--------------
vs_1    fc1         160MB      vs_1           vol_1
cluster1
```

   b. 檢視FlexCache 來源叢集中所有的「不完整」關係：+「Volume FlexCache 不完整的顯示快取」

```
cluster::> volume flexcache origin show-caches
Origin-Vserver Origin-Volume   Cache-Vserver    Cache-Volume   Cache-
Cluster
-------------- --------------- ---------------  --------------
---------------
vs0            ovol1           vs1              cfg1           clusA
vs0            ovol1           vs2              cfg2           clusB
vs_1           vol_1           vs_1             fc1
cluster1
```

結果

成功建立了這個功能。FlexCache用戶端可以使用FlexCache 解決方案開發區的交會路徑來掛載磁碟區。

"叢集與SVM對等關係"

"指令ONTAP"

調整FlexCache 需求量的準則

在開始配置磁碟區之前、您必須瞭解FlexCache 到有關使用功能的限制。

一個來源Volume的大小限制FlexVol 適用於來源Volume。一個不符合原點的Volume大小FlexCache 可以小於或等於原始Volume。最佳實務做法FlexCache 是讓整個範本大小至少達到原點Volume大小的10%。

您也必須瞭解FlexCache 下列有關《關於》的額外限制：

限制	S2-9.6-9.6 ONTAP	更新ONTAP	更新版本ONTAP
您可以從來源Volume建立的FlexCache 最大數量的不全區資料	10.	10.	100
建議的每個節點原始磁碟區數量上限	10.	100	100
建議FlexCache 的每個節點的最大數量的不均資料量	10.	100	100
建議的每個節點的每個共享區的最大FlexGroup 數量FlexCache	40	800	800
每個節點每FlexCache 個個個個元區的最大構成數	32	32	32

"NetApp互通性"

稽核FlexCache 功能的考量

從ONTAP 使用Sf9.7開始、您可以使用FlexCache 原生ONTAP 的功能、以FPolicy稽核及檔案原則管理、來稽核彼此之間關係中的NFS檔案存取事件。SMB不支援FPolicy FlexCache 用於包含SMB的資料區。原生稽核與FPolicy的設定與管理方式與FlexVol 使用相同的CLI命令進行、這些命令可用於解決各種問題。不過FlexCache 、使用現象不一樣。

- 原生稽核
  - 您無法使用FlexCache 一個不完整的Volume做為稽核記錄的目的地。
  - 如果您想要稽核FlexCache 在Sforsvolume上的讀取和寫入、則必須在快取SVM和來源SVM上設定稽核。

    這是因為檔案系統作業會在處理時進行稽核。也就是在快取SVM上稽核讀取、然後在來源SVM上稽核寫入。
  - 若要追蹤寫入作業的來源、稽核記錄中會附加SVM UUID和MSID、以識別FlexCache 產生寫入的來源來源於哪個SVM Volume。
  - 雖然系統存取控制清單（SACL）可以使用NFSv4或SMB通訊協定在檔案上設定、FlexCache 但無法使用非NFSv3。因此、SACL只能在來源磁碟區上設定。
- * FPolicy*
  - 雖然寫入FlexCache 到某個卷的作業是在來源捲上進行、但是FPolicy組態會監控快取磁碟區上的寫入作業。這與原生稽核不同、原生稽核會在原始磁碟區上稽核寫入內容。
  - 雖然在快取和來源SVM上不需要相同的FPolicy組態、但建議您部署兩個類似的組態。ONTAP您可以為快取建立新的FPolicy原則、設定方式與來源SVM相同、但新原則的範圍僅限於快取SVM。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。