# 從SnapMirror DR目的地Volume提供資料

ONTAP 9

NetApp
May 06, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/element-replication/make-destination-volume-writeable-task.html on May 06, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

從SnapMirror DR目的地Volume提供資料 . . . . . 1
使目的地Volume可寫入 . . . . . 1
設定目的地Volume以進行資料存取 . . . . . 2
重新啟動原始來源Volume . . . . . 2

# 從SnapMirror DR目的地Volume提供資料

## 使目的地Volume可寫入

當災難停用SnapMirror DR關係的主要站台時、您可以在不中斷營運的情況下、從目的地磁碟區提供資料。當主要站台還原服務時、您可以重新啟動來源Volume。

您必須先將目的地Volume設定為可寫入、才能將資料從磁碟區提供給用戶端。您可以使用「napmirror quiesce」命令來停止排程的目的地傳輸、使用「napmirror abort]命令來停止進行中的傳輸、以及使用「shapmirror Break」命令來使目的地可寫入。

您必須以「*hostip*：/LUN/*name*」格式指定元素來源路徑、其中「LUN」是實際字串「LUN」、而「名稱」是元素Volume的名稱。

步驟

1. 停止排程的目的地傳輸：

   「napmirror quiesce -source-path *hostip*：/lun/*name*-dite-path *Svm:volume* _」（*napmirror*靜止*-source -path _hostips*：/lun/名稱_-dite-path _svm:volume _）

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例會停止在IP位址10.0.0.11的來源Volume「0005」和「shvm_backup」上的目的地Volume「Vola_dst」之間的排程傳輸：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror quiesce -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
   -destination-path svm_backup:volA_dst
   ```

2. 停止持續傳輸至目的地：

   「napmirror abort-source-path *hostip*：/LUN/*name*-dite-path _Svm:volume _」|_cluster：//Svm/volume _」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例會停止在來源磁碟區「0005」（IP位址為10.0.0.11）和目的地磁碟區「Vola_dst」（位於「shvm_backup」）之間進行傳輸：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror abort -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
   -destination-path svm_backup:volA_dst
   ```

3. 打破SnapMirror DR關係：

   「napmirror中斷-source-path *hostip*：/LUN/*name*-dite-path _Svm:volume _」|_cluster：//SVM/Volume _」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

以下範例打破了IP位址10.0.0.11的來源磁碟區「0005」與目的地磁碟區「Vola_dst」在「shvm_backup」上的關係、以及目的地磁碟區「Vola_dst」在「shvm_backup」上的關係：

```
cluster_dst::> snapmirror break -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
-destination-path svm_backup:volA_dst
```

# 設定目的地Volume以進行資料存取

## 將目的地Volume設為可寫入後、您必須設定該磁碟區以進行資料存取。SAN主機可從目的地磁碟區存取資料、直到重新啟動來源磁碟區為止。

1. 將元素LUN對應至適當的啟動器群組。
2. 從SAN主機啟動器建立iSCSI工作階段至SAN LIF。
3. 在SAN用戶端上、執行儲存設備重新掃描以偵測連接的LUN。

# 重新啟動原始來源Volume

## 當您不再需要從目的地提供資料時、可以重新建立來源與目的地磁碟區之間的原始資料保護關係。

以下程序假設原始來源Volume中的基準線完整無缺。如果基準不完整、您必須先建立並初始化您要從中處理資料的磁碟區與原始來源磁碟區之間的關係、然後再執行程序。

您必須以「*hostip*：/LUN/*name*」格式指定元素來源路徑、其中「LUN」是實際字串「LUN」、而「名稱」是元素Volume的名稱。

從ONTAP 功能表9.4開始、當ONTAP 您從功能表來源重新啟動時、系統會自動複寫在從功能表目的地處理資料時所建立的LUN Snapshot複本。

複寫規則如下：

- 僅支援iSCSI LUN。
- 您無法將ONTAP 多個LUN從一個實體磁碟區複寫到一個元素磁碟區。
- 您無法將LUN從ONTAP 一個實體磁碟區複寫到多個元素磁碟區。

步驟

1. 刪除原始資料保護關係：

   「napmirror DELETE -source-path *svm:volume _*」（*napmirror*刪除*-source-path _svm:volume*）|「叢集」：*//Svm/volume _-dite-path _hostips*：/lun/名稱_-policy 」（原則）

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例刪除原始來源磁碟區「0005」（IP位址為10.0.11）與您所提供資料的磁碟區之間的關係、「svm_backup」上的「Vola_dst」（Vola_dst）：

```
cluster_dst::> snapmirror delete -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
-policy MirrorLatest -destination-path svm_backup:volA_dst
```

2. 反轉原始資料保護關係：

   「napmirror resSync -source-path *svm:volume _*」（*napmirror*重新同步-來源路徑_*Svm:volume _*）|「叢集」：*//Svm/volume _-dite-path _hostips*：/lun/*name*-policy 」（原則）

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   雖然重新同步不需要基準傳輸、但這可能很耗時。您可能想要在非尖峰時間執行重新同步。

   以下範例反轉了原始來源磁碟區（IP位址為10.0.11的「0005」）與您所提供資料的磁碟區之間的關係、即在「shvm_backup」上的「Vola_dst」（Vola_dst）：

```
cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path 10.0.0.11:/lun/0005 -policy MirrorLatest
```

3. 更新反轉的關係：

   「napmirror update -source-path *svm:volume*？」（*napmirror update -source-path _svm:volume*）|叢集：*//Svm/volume*（*/volume*）- *dite-path _hostips*：/lun/*name*」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   > 如果來源和目的地上不存在通用Snapshot複本、則命令會失敗。使用「napmirror initialize」重新初始化關係。

   以下範例更新您提供資料的磁碟區、「svm_backup」上的「Vola_dst」、以及IP位址為10.0.11的原始來源磁碟區「0005」之間的關係：

```
cluster_dst::> snapmirror update -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path 10.0.0.11:/lun/0005
```

4. 停止針對反向關係進行排程的轉帳：

   「napmirror quiesce -source-path *svm:volume _*」（*napmirror*靜止-*source-path _svm:volume*）|「叢集」：*//Svm/volume _-dite-path _hostips*：/lun/*name*」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例會停止您所提供資料的磁碟區之間的排程傳輸、在「shvm_backup」上停止「Vola_dst」、在IP位址10.0.11上停止原始來源磁碟區「0005」：

```
cluster_dst::> snapmirror quiesce -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path 10.0.0.11:/lun/0005
```

5. 停止針對反向關係進行中的轉帳：

   「napmirror abort-source-path *svm:volume*？」（*napmirror abort-source-path _svm:volume*）|叢集：*//Svm/volume*（*/volume*）- *dite-path _hostips*：/lun/*name*」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例會停止在您提供資料的磁碟區之間進行傳輸、在「shvm_backup」上停止「Vola_dst」、在IP位址10.0.11上停止原始來源磁碟區「0005」：

```
cluster_dst::> snapmirror abort -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path 10.0.0.11:/lun/0005
```

6. 打破反向關係：

   「napmirror中斷-source-path *svm:volume*？」|「叢集」：*//Svm/volume _-dite-path _hostips*：/lun/*name*」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例打破了您提供資料的磁碟區、「svm_backup」上的「Vola_dst」、以及IP位址為10.0.11的原始來源磁碟區「0005」之間的關係：

```
cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path 10.0.0.11:/lun/0005
```

7. 刪除反轉的資料保護關係：

   「napmirror DELETE -source-path *svm:volume _*」（*napmirror*刪除*-source-path _svm:volume*）|「叢集」：*//Svm/volume _-dite-path _hostip*：/lun/*name*-policy 」（原則）

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例刪除了原始來源磁碟區「0005」（IP位址為10.0.11）與您提供資料的磁碟區之間的反向關係：「VM備份」上的「Vola_dst」（Vola_dst）：

```
cluster_src::> snapmirror delete -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path 10.0.0.11:/lun/0005 -policy MirrorLatest
```

8. 重新建立原始資料保護關係：

   「napmirror resSync -source-path *hostip*:/LUN/*name*-destination-path _svm:volume | cluster：//Svm/volume _」

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

以下範例重新建立原始來源磁碟區（IP位址為10.0.11的「0005」）與原始目的地磁碟區（在「shvm_backup」上為「Vola_dst」）之間的關係：

```
cluster_dst::> snapmirror resync -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
-destination-path svm_backup:volA_dst
```

使用「napmirror show」命令來驗證SnapMirror關係是否已建立。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.