向现有节点添加接口

StorageGRID

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/storagegrid-116/maintain/linux-adding-interfaces-to-existing-node.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

向现有节点添加接口 1
Linux： 将管理员或客户端接口添加到现有节点 1
Linux： 向节点添加中继或访问接口 1
VMware： 向节点添加中继或访问接口 3

向现有节点添加接口

Linux： 将管理员或客户端接口添加到现有节点

按照以下步骤将管理网络或客户端网络上的接口添加到安装后的 Linux 节点中。

如果在安装期间未在 Linux 主机上的节点配置文件中配置 admin_network_target 或 client_network_target ，请使用此操作步骤 添加接口。有关节点配置文件的详细信息，请参见适用于 Linux 操作系统的说明：

- 安装 Red Hat Enterprise Linux 或 CentOS
- 安装 Ubuntu 或 Debian

您可以在托管需要新网络分配的节点的 Linux 服务器上执行此操作步骤 ，而不是在节点内部执行。此操作步骤仅会将接口添加到节点；如果您尝试指定任何其他网络参数，则会发生验证错误。

要提供地址信息，必须使用更改 IP 工具。请参见 更改节点网络配置。

步骤

1. 登录到托管此节点的 Linux 服务器。
2. 编辑节点配置文件：` /etc/storagegRid/nodes/*node-name*.conf` 。

   请勿指定任何其他网络参数，否则将导致验证错误。

   a. 为新网络目标添加一个条目。例如：

   ```
   client_network_target = bond0.3206
   ```

   b. 可选：为 MAC 地址添加一个条目。例如：

   ```
   client_network_MAC = aa : 57 : 61 : 07 : ea : 5c
   ```

3. 运行 node validate 命令：

   ```
   sUdo StorageGRID node validate node-name
   ```

4. 解决所有验证错误。
5. 运行 node reload 命令：

   ```
   sUdo StorageGRID node reload node-name
   ```

Linux： 向节点添加中继或访问接口

安装 Linux 节点后，您可以向该节点添加额外的中继或访问接口。添加的接口将显示在 VLAN 接口页面和 HA 组页面上。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 您可以访问有关在 Linux 平台上安装 StorageGRID 的说明。
  - 安装 Red Hat Enterprise Linux 或 CentOS
  - 安装 Ubuntu 或 Debian
- 您已有 `passwords.txt` 文件。
- 您具有特定的访问权限。

> 在软件升级，恢复操作步骤 或扩展操作步骤 处于活动状态时，请勿尝试向节点添加接口。

安装完 Linux 节点后，请按照以下步骤向该节点添加一个或多个额外的接口。例如，您可能希望将中继接口添加到管理节点或网关节点，以便可以使用 VLAN 接口隔离属于不同应用程序或租户的流量。或者，您可能希望添加一个访问接口以在高可用性（ HA ）组中使用。

如果添加中继接口，则必须在 StorageGRID 中配置 VLAN 接口。如果添加访问接口，则可以将该接口直接添加到 HA 组；而无需配置 VLAN 接口。

添加接口时，节点暂时不可用。您应一次在一个节点上执行此操作步骤 。

步骤

1. 登录到托管此节点的 Linux 服务器。
2. 使用 vim 或 pico 等文本编辑器编辑节点配置文件：

   ` /etc/storaggrid/nodes/*node-name*.conf`

3. 向文件中添加一个条目，以指定要添加到节点的每个额外接口的名称以及问题描述 （可选）。请使用此格式。

   `interfaces_target_nnn=value`

   对于 *nnnn* ，请为要添加的每个 `interfaces_target` 条目指定一个唯一编号。

   对于 *value* ，指定裸机主机上物理接口的名称。然后，也可以添加一个逗号并提供接口的问题描述 ，该接口将显示在 "VLAN interfaces" 页面和 "HA Groups" 页面上。

   例如：

   `interfaces_target_01=ens256` ，中继

   > 请勿指定任何其他网络参数，否则将导致验证错误。

4. 运行以下命令以验证对节点配置文件所做的更改：

   `sUdo StorageGRID node validate node-name`

   解决所有错误或警告，然后再继续下一步。

5. 运行以下命令以更新节点的配置：

   `sUdo StorageGRID node reload node-name`

完成后

- 如果添加了一个或多个中继接口，请转到 配置 VLAN 接口 为每个新的父接口配置一个或多个 VLAN 接口。
- 如果添加了一个或多个访问接口，请转到 配置高可用性组 将新接口直接添加到 HA 组。

VMware： 向节点添加中继或访问接口

您可以在安装 VM 节点后向该节点添加中继或访问接口。添加的接口将显示在 VLAN 接口页面和 HA 组页面上。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您可以访问有关在 VMware 平台上安装 StorageGRID 的说明。

安装 VMware

- 您已配置 StorageGRID 11.6.
- 您拥有管理节点和网关节点 VMware 虚拟机。
- 您的网络子网未用作网格，管理员或客户端网络。
- 您已有 `passwords.txt` 文件。
- 您具有特定的访问权限。

> 在软件升级，恢复操作步骤 或扩展操作步骤 处于活动状态时，请勿尝试向节点添加接口。

安装 VMware 节点后，请按照以下步骤向该节点添加一个或多个额外接口。例如，您可能希望将中继接口添加到管理节点或网关节点，以便可以使用 VLAN 接口隔离属于不同应用程序或租户的流量。或者，您可能希望添加一个访问接口以在高可用性（ HA ）组中使用。

如果添加中继接口，则必须在 StorageGRID 中配置 VLAN 接口。如果添加访问接口，则可以将该接口直接添加到 HA 组；而无需配置 VLAN 接口。

添加接口时，节点可能会暂时不可用。

步骤

1. 在 vCenter 中，向管理节点和网关节点虚拟机添加新的网络适配器（类型为 VMXNET3 ）。选中 * 已连接 * 和 * 在启动时连接 * 复选框。



2. 使用 SSH 登录到管理节点或网关节点。
3. 使用 `ip link show` 确认检测到新的网络接口 ens256 。

```
ip link show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode
DEFAULT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1400 qdisc mq state UP mode
DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 00:50:56:a0:4e:5b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT
group default qlen 1000
    link/ether 00:50:56:a0:fa:ce brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: eth2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1400 qdisc mq state UP mode
DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 00:50:56:a0:d6:87 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
5: ens256: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq master
ens256vrf state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 00:50:56:a0:ea:88 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

完成后

- 如果添加了一个或多个中继接口，请转到 配置 VLAN 接口 为每个新的父接口配置一个或多个 VLAN 接口。
- 如果添加了一个或多个访问接口，请转到 配置高可用性组 将新接口直接添加到 HA 组。

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。