# 疑難排解VSC、VASA Provider及SRA的虛擬應用裝置問題

VSC, VASA Provider, and SRA 9.7

NetApp
June 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/vsc-vasa-provider-sra-97/manage/task-collect-the-log-files.html on June 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

疑難排解VSC、VASA Provider及SRA的虛擬應用裝置問題 1
收集記錄檔 1
VVOL資料存放區資源配置在大量磁碟區時失敗 1
升級後編輯VM儲存原則時出現問題 2
VASA Provider狀態在vCenter Server GUI中顯示為「離線」 2
存取虛擬應用裝置的VSC摘要頁面時發生錯誤 2
變更網路設定後刪除資料存放區時發生錯誤 3
虛擬機器資源配置失敗、並出現未定義的錯誤 3
大量的VVols配置無法用於ONTAP 供應功能不完整的功能 4
當Volume狀態變更為離線時、無法存取資料存放區 5
使用IPV4新增儲存系統會導致儲存系統網格中的IPv6狀態發生驗證錯誤 5
在VVOL資料存放區上配置虛擬機器時發生檔案建立錯誤 6
SRM中的SRA報告錯誤狀態「容錯移轉進行中」 6

# 疑難排解VSC、VASA Provider及SRA的虛擬應用裝置問題

如果您在虛擬儲存主控台（VSC）、VASA Provider及儲存複寫介面卡（SRA）的虛擬應用裝置組態或管理期間遇到非預期的行為、您可以依照特定的疑難排解程序來識別及解決此類問題的原因。

## 收集記錄檔

您可以從VSC圖形使用者介面（GUI）中的選項收集VMware vSphere的Virtual Storage Console記錄檔。技術支援可能會要求您收集記錄檔、以協助疑難排解問題。

如果您需要VASA Provider記錄檔、可以從*廠商供應商提供者控制台*畫面產生支援套件組合。此頁面是VASA Provider維護功能表的一部分、可從虛擬應用裝置的主控台存取。

https://vm_ip:9083

您可以使用VSC GUI中的「Export VSC Logs」（匯出VSC記錄）功能來收集VSC記錄檔。當您在啟用VASA Provider的情況下收集VSC記錄套件時、VSC記錄套件組合也會有VP記錄。下列步驟說明如何收集VSC記錄檔：

步驟

1. 從Virtual Storage Console首頁、按一下功能表：Configuration（組態）[Export VSC Logs]（匯出VSC記錄）。

   此作業可能需要數分鐘的時間。

2. 出現提示時、請將檔案儲存至本機電腦。

   然後、您可以將「.zip」檔案傳送給技術支援部門。

# VVOL資料存放區資源配置在大量磁碟區時失敗

## 問題

VVOL資料存放區資源配置在您嘗試以六個以上的磁碟區來配置VVOL資料存放區時失敗。

## 原因

VVOL資料存放區資源配置因為VSC與VASA Provider之間的通訊端逾時而失敗。

## 修正行動

您應該使用* Expand VVOL Datastori*選項建立VVOL資料存放區、但數量少於六個磁碟區、或是在資源配置後增加VVOL資料存放區大小。

# 升級後編輯VM儲存原則時出現問題

從虛擬儲存主控台（VSC）、VASA Provider及儲存複寫介面卡（SRA）的7.0版虛擬應用裝置升級至VSC、VASA Provider的最新版虛擬應用裝置之後、 和SRA、如果您在設定任何新的儲存功能設定檔之前、嘗試編輯現有的VM儲存原則、可能會顯示下列錯誤訊息：「There are incorrect or missing values below（下方有不正確或遺失的值）」。

## 原因

如果您尚未建立任何新的儲存功能設定檔、可能會收到此錯誤。

## 修正行動

您必須執行下列步驟：

1. 停止編輯VM儲存原則。
2. 建立新的儲存功能設定檔。
3. 修改所需的VM儲存原則。

# VASA Provider狀態在vCenter Server GUI中顯示為「離線」

重新啟動VASA Provider服務之後、VASA Provider for ONTAP VMware的狀態可能會在vCenter Server GUI中顯示為「離線」。

## 因應措施

1. 從虛擬儲存主控台（VSC）、VASA Provider及儲存複寫介面卡（SRA）的虛擬應用裝置檢查VASA Provider的狀態、並確保VASA Provider處於作用中狀態。
2. 在vCenter Server的VSC頁面中、瀏覽至功能表：組態[管理擴充功能]、確認已啟用VASA Provider。
3. 在vCenter Server上、檢查/var/log/VMware/VMware-sps/sps.log檔案、查看VASA Provider是否有任何連線錯誤。
4. 如果有任何錯誤、請重新啟動「'VMware-spsps」服務。

# 存取虛擬應用裝置的VSC摘要頁面時發生錯誤

當您在部署虛擬儲存主控台（VSC）、VASA Provider及儲存複寫介面卡（SRA）的虛擬應用裝置之後、嘗試存取VSC Summary頁面時、可能會顯示錯誤訊息「/opt /NetApp/vscserver/etc/Vsc/performance・json（無此類檔案或目錄）」。

## 說明

當您在部署VSC、VASA Provider和SRA的虛擬應用裝置之後、嘗試存取VSC儀表板時、可能會遇到錯誤、因為排程器初始化程序尚未完成。

### 因應措施

部署虛擬應用裝置後、您必須等待數秒、才能完成效能排程器初始化程序、然後按一下 按鈕以取得最新資料。

## 變更網路設定後刪除資料存放區時發生錯誤

### 問題

變更VSC、VASA Provider和SRA的虛擬應用裝置IP位址之後、使用VSC介面執行特定作業時、會顯示錯誤。例如、刪除資料存放區或嘗試存取ESXi主機上的VASA Provider伺服器。

### 原因

vCenter Server不會使用更新的IP位址、並繼續使用舊的IP位址來撥打電話給VASA Provider。

### 修正行動

當VSC、VASA Provider和SRA的虛擬應用裝置IP位址變更時、您應該執行下列步驟：

1. 從vCenter Server取消登錄VSC。
2. 請存取https://<vcenter_ip>/mob`。
3. 按一下功能表：內容[擴充管理程式>取消註冊擴充功能>取消註冊所有com.netapp.extensions]。
4. 使用puty以root身分登入vCenter Server。
5. 使用「CD /etc/VMware/vSphere-client/vC-packages/vSphere-client-revity」變更至vSphere-client-revity目錄。
6. 停止vSphere Client：使用「vSphere-Client Stop」的服務。
7. 移除包含UI副檔名的目錄：「rm -rf com.netapp*`」
8. 使用「vSphere-Client start」啟動vSphere Client：服務。

   此作業可能需要數分鐘時間、vSphere Client才能正確重新啟動及初始化。

9. 使用：「/etc/VMware/vSphere-ui/vC-packages/vSphere-client-cronity/'、變更至vSphere-UI cronity目錄。
10. 停止vSphere UI：使用「vSphere-UI Stop」的服務。
11. 移除包含UI副檔名的目錄：「rm -rf com.netapp*`」
12. 使用「服務控制-啟動vSphere-UI」來啟動vSphere UI。

## 虛擬機器資源配置失敗、並出現未定義的錯誤

虛擬機器資源配置作業、例如建立、複製、開機、關機、暫停、 移轉及更新VVOL資料存放區上的VM儲存設定檔可能會失敗、並在工作管理員中顯示一般錯誤訊息、指出問題是由VASA Provider或VMware所造成。

## 問題

您會在工作管理員中收到錯誤訊息、例如「在候選磁碟區中找不到符合指定需求的適當磁碟區」

## 原因

此錯誤可能是因為VMware、VASA Provider或ONTAP VMware儲存設備發生問題所致。錯誤訊息可能未指明故障的確切原因。問題也可能是因為環境中的大型儲存系統具有大量的儲存虛擬機器（SVM）、磁碟區和LUN。在這類儲存系統的背景執行週期性探索作業需要時間、如果同時觸發這些作業、可能會導致虛擬機器資源配置作業逾時。

## 修正行動

1. 請檢查「/opp/netapp/vp伺服器/logs/error.log」、「vvolvp．log」和「ZAPI_error.log」記錄檔、確認問題是與VASA Provider或ONTAP Rf2儲存有關。
   - 如果在候選磁碟區中發現「navate com.netapp.offtap3.ontap.ApiFailedException:」之類的錯誤、則表示未找到符合指定需求的適當磁碟區。詳細資料：VVOL放置方式：類型：放置候選磁碟區：VVOL_NFs_Pb2、VVOL_NFS_PB1效能：最大IOPS大小：4 GB保證空間：假Volume未承諾的IOPS不足：VVOL_NFS_PB1、VVOL_NFS_Pb2結果：成功（errno=13001））、隨即報告、然後您應採取修正式儲存系統管理員的行動。
   - 只有在背景中沒有執行探索作業時、您才必須執行資源配置作業。如果VASA Provider記錄檔中所報告的錯誤並非特定的、則您應與技術支援部門跟進、以解決此問題。
2. 如果VASA Provider記錄檔中未報告任何特定錯誤、請檢查「sps記錄」記錄檔、確認問題是否與VMware有關、然後根據報告的錯誤採取適當的修正行動。

   如果在「sps記錄檔」中報告的錯誤並非特定的、則您應與VMware管理員進行後續追蹤、以解決此問題。

# 大量的**VVols**配置無法用於**ONTAP** 供應功能不完整的功能

## 如果VVOL資料存放區在FlexVol 一個V9.4儲存系統上未包含完整配置的功能區、則虛擬磁碟區（VVols）的完整資源配置會失敗ONTAP 。

## 問題

在配置VVOL時、您可能會收到下列錯誤訊息：

```
com.netapp.vasa.vvol.exceptions.OutOfResourceException: Unable to find a
location
for a vvol of size 4,096 in storage container vvol_nfs_new - Checked 1
places.
Specific reasons were vvol_nfs_new | Final Score: 0 | 100 -> 0 : FlexVol
of
vvol_nfs_new does not support required storage profile, details
[FlexVolume with
name vvol_nfs_new is not thick provisioned]
```

### 原因

如果FlexVol VVOL上沒有任何完整配置的功能區、就會發生此錯誤。

### 解決方案

1. 新增FlexVol 支援VVOL的完整資源配置功能的全新支援功能。
2. 使用FlexVol 《不實的磁碟區」建立新的虛擬機器。

## 當Volume狀態變更為離線時、無法存取資料存放區

### 問題

當資料存放區的磁碟區離線時、資料存放區將無法存取。即使磁碟區上線、VSC仍無法探索資料存放區。在vSphere Client上、如果以滑鼠右鍵按一下資料存放區、則不會有任何VSC動作可用。

### 原因

當磁碟區從叢集離線時、磁碟區會先卸載、然後設為離線或受限。當磁碟區離線且資料存放區無法存取時、會移除交會路徑。如果磁碟區設為線上、則交會路徑預設為無法使用、也不會掛載於。這是ONTAP 不正常現象。

### 修正行動

您應該將磁碟區上線、然後以與之前相同的交會路徑手動掛載磁碟區。您可以執行儲存探索、查看資料存放區已被探索、且資料存放區的動作可供使用。

## 使用IPV4新增儲存系統會導致儲存系統網格中的IPv6狀態發生驗證錯誤

### 問題

儲存系統網格會顯示儲存系統的驗證失敗狀態及IPv6位址、即使儲存系統是以IPv4位址新增。

### 原因

如果您的雙堆疊儲存系統具有IPV4和IPV6 LIF、並新增具有IPV4 LIF的儲存系統、則VSC也能在週期性探索程序中探索IPv6 LIF。由於未明確新增IPv6 LIF、因此IPv6探索失敗並出現驗證錯誤。此錯誤不會對儲存系統執行的任何作業造成任何影響。

### 修正行動

您必須執行下列步驟：

1. 在VSC主頁中、按一下*儲存系統*。
2. 按一下狀態不明且具有IPv6位址的儲存系統。
3. 使用設定的預設認證將IP位址變更為IPV4。

4. 按一下*返回清單*、然後按一下*重新探索全部*。

   系統會刪除儲存系統清單中的過時IPv6項目、並在未發生驗證錯誤的情況下探索儲存系統。

# 在VVOL資料存放區上配置虛擬機器時發生檔案建立錯誤

## 問題

無法使用預設的儲存虛擬機器（SVM）或任何同時設定了IPv6和IPv4資料生命量的混合式儲存虛擬機器（SVM）來建立虛擬機器。

## 原因

發生此問題的原因是預設vs0同時具有IPv6和IPv4資料生命期、而非純IPV4資料存放區。

## 修正行動

您可以使用vs0配置虛擬機器、步驟如下：

1. 使用System Manager應用程式來停用所有IPv6 LIF。
2. 重新探索叢集。
3. 在VVOL資料存放區上配置虛擬機器、而該資料存放區的資源配置失敗。

   已成功配置虛擬機器。

# SRM中的SRA報告錯誤狀態「容錯移轉進行中」

## 問題

VMware Site Recovery Manager（SRM）會針對新的Snapzh人選 裝置、將裝置狀態顯示為「In Progress（進行中）」。

## 原因

發生此問題的原因、是在「/opt /netapp/vssserver/conf/devices.txt’檔案中、有一個項目的裝置名稱與新建立的裝置名稱相同。

## 修正行動

您應該從位於「/opt/NetApp/vpserver/conf/devices.txt」的站台（站台A和站台B）手動刪除與新建立的裝置相符的項目、然後重新執行「探索」裝置。探索完成後、裝置會顯示正確的狀態。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。