設定ESXi伺服器多重路徑和逾時設定

VSC, VASA Provider, and SRA 9.7

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/vsc-vasa-provider-sra-97/deploy/reference-esx-host-values-set-by-vsc-for-vmware-vsphere.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

設定ESXi伺服器多重路徑和逾時設定 1
使用VMware vSphere虛擬儲存主控台設定的ESXi主機值 1
設定客體作業系統指令碼 3

設定ESXi伺服器多重路徑和逾時設定

適用於VMware vSphere的虛擬儲存主控台會檢查並設定ESXi主機多重路徑設定、以及最適合儲存系統的HBA逾時設定。

視組態和系統負載而定、此程序可能需要很長時間。工作進度會顯示在「近期工作」面板中。工作完成時、主機狀態警示圖示會以正常圖示或「等待重新開機」圖示取代。

步驟

1. 在VMware vSphere Web Client *主頁*頁面中、按一下功能表：vCenter[hosts]。
2. 以滑鼠右鍵按一下主機、然後選取功能表：「Actions（動作）」[NetApp VSC >「Set Recommended Values（設定建議值）」。
3. 在「* NetApp Recommended Settings*（* NetApp建議設定*）」對話方塊中、選取最適合您系統的值。

   預設會設定建議的標準值。



4. 按一下「確定」。

使用VMware vSphere虛擬儲存主控台設定的ESXi主機值

您可以使用VMware vSphere的虛擬儲存主控台、在ESXi主機上設定逾時和其他值、以確保最佳效能和成功容錯移轉。虛擬儲存主控台（VSC）設定的值是以內部測試為基礎。

您可以在ESXi主機上設定下列值：

ESXi進階組態

- 《硬體加速器鎖定》

您應該將此值設為1。

- 《支援的**BlockDelete**》

  您應該將此值設為0。

NFS設定

- * Net.TcpipHeapSiz*

  如果您使用的是vSphere 6.0或更新版本、則應將此值設為32。

- * Net.TcpipHeapMax*

  如果您使用的是vSphere 6.0或更新版本、則應將此值設為1536。

- * NFS.MaxVolumes.*

  如果您使用的是vSphere 6.0或更新版本、則應將此值設為256。

- * NFS41.MaxVolumes.*

  如果您使用的是vSphere 6.0或更新版本、則應將此值設為256。

- * NFS.MaxQuesteDepet深度*

  如果您使用的是vSphere 6.0或更新版本的ESXi主機、則應將此值設為128或更新版本、以避免出現佇列瓶頸。

  對於6.0之前的vSphere版本、您應該將此值設為64。

- * NFS.HeartbeatMaxFailures *

  您應該將所有NFS組態的此值設為10。

- * NFS.HeartbeatFrequency*

  您應該將所有NFS組態的此值設為12。

- * NFS.Heartbeattimeout*

  您應該將所有NFS組態的此值設為5。

FC/FCoE設定

- 路徑選擇原則

  當使用具有ALUA的FC路徑時、您應該將此值設為「'RR」（循環配置資源）。

  對於所有其他組態、您應該將此值設為「固定」。

  將此值設為「RR」有助於在所有主動/最佳化路徑之間提供負載平衡。「固定」值用於舊版非ALUA組態、有

助於防止Proxy I/O

- 磁碟**.QFullSampleSize**

  您應該將所有組態的此值設為32。設定此值有助於避免I/O錯誤。

- 磁碟**QFullTrresh**

  您應該將所有組態的此值設為8。設定此值有助於避免I/O錯誤。

- * Emulex FC HBA超時*

  使用預設值。

- * QLogic FC HBA逾時*

  使用預設值。

iSCSI設定

- 路徑選擇原則

  您應該將所有iSCSI路徑的此值設為「'RR」。

  將此值設為「RR」有助於在所有主動/最佳化路徑之間提供負載平衡。

- 磁碟**.QFullSampleSize**

  您應該將所有組態的此值設為32。設定此值有助於避免I/O錯誤。

- 磁碟**QFullTrresh**

  您應該將所有組態的此值設為8。設定此值有助於避免I/O錯誤。

設定客體作業系統指令碼

客體作業系統（OS）指令碼的ISO映像會掛載到VMware vSphere伺服器的虛擬儲存主控台。若要使用客體作業系統指令碼來設定虛擬機器的儲存逾時、您必須從vSphere Client掛載指令碼。

作業系統類型	**60**秒逾時設定	**190**秒逾時設定
Linux	「https」：//<applet_ip>:8143/Vsc/public/可寫入/linux_gos_timeout-install.iso'	「https」：//<applet_ip>:8143/Vsc/public/可寫入/linux_gos_timeout_190-install.iso'

作業系統類型	**60**秒逾時設定	**190**秒逾時設定
Windows	「https」：//<apply_ip>:8143/Vsc/public/可寫入/windows_go_timeout.iso'	「https」：//<applet_ip>:8143/Vsc/public/可寫入/windows_go_timeout_190.iso'
Solaris	「https」：//<applet_ip>:8143/Vsc/public/可寫入/solaris Gos_timeout-install.iso'	「https」：//<applet_ip>:8143/Vsc/public/可寫入/solaris Gos_timeout_190-install.iso'

您應該從登錄到管理虛擬機器的vCenter Server的VSC執行個體複本安裝指令碼。如果您的環境包含多個vCenter Server、則應選取包含您要設定其儲存逾時值之虛擬機器的伺服器。

您應該登入虛擬機器、然後執行指令碼來設定儲存逾時值。

設定**Windows**客體作業系統的逾時值

客體作業系統（OS）逾時指令碼可設定Windows客體作業系統的SCSI I/O逾時設定。您可以指定60秒逾時或190秒逾時。您必須重新開機Windows來賓作業系統、設定才會生效。

您必須已掛載包含Windows指令碼的ISO映像。

步驟

1. 存取Windows虛擬機器的主控台、並以系統管理員權限登入帳戶。
2. 如果指令碼沒有自動啟動、請開啟CD磁碟機、然後執行「windows_go_timeout.reg」指令碼。

   此時會顯示「登錄編輯程式」對話方塊。

3. 按一下「是」繼續。

   此時會顯示以下訊息：「D:\windows_Gos_timeout.reg中包含的機碼和值已成功新增至登錄。

4. 重新啟動Windows來賓作業系統。
5. 卸載ISO映像。

設定**Solaris**客體作業系統的逾時值

客體作業系統（OS）逾時指令碼可設定Solaris 10的SCSI I/O逾時設定。您可以指定60秒逾時或190秒逾時。

您必須已掛載包含Solaris指令碼的ISO映像。

步驟

1. 存取Solaris虛擬機器的主控台、然後以root權限登入帳戶。
2. 執行「Poolaris_GOL_timeout-install.sh」指令碼。

   對於Solaris 10、會顯示類似下列內容的訊息：

```
Setting I/O Timeout for /dev/s-a - SUCCESS!
```

3. 卸載ISO映像。

設定Linux客體作業系統的逾時值

客體作業系統（OS）逾時指令碼可設定Red Hat Enterprise Linux版本4、5、6和7以及SUSE Linux Enterprise Server版本9、10和11的SCSI I/O逾時設定。您可以指定60秒逾時或190秒逾時。每次升級至新版Linux時、您都必須執行指令碼。

您必須已掛載包含Linux指令碼的ISO映像。

步驟

1. 存取Linux虛擬機器的主控台、然後以root權限登入帳戶。
2. 執行「Linux _Gos_timeout-install.sh」指令碼。

   若為Red Hat Enterprise Linux 4或SUSE Linux Enterprise Server 9、會顯示類似下列訊息：

   ```
   Restarting udev... this may take a few seconds.
   ```

   ```
   Setting I/O Timeout (60s) for /dev/sda - SUCCESS!
   ```

   對於Red Hat Enterprise Linux 5、Red Hat Enterprise Linux 6和Red Hat Enterprise Linux 7、會顯示類似以下內容的訊息：

   ```
   patching file /etc/udev/rules.d/50-udev.rules
   ```

   ```
   Hunk #1 succeeded at 333 (offset 13 lines).
   ```

   ```
   Restarting udev... this may take a few seconds.
   ```

   ```
   Starting udev: [ OK ]
   ```

   ```
   Setting I/O Timeout (60s) for /dev/sda - SUCCESS!
   ```

   對於SUSE Linux Enterprise Server 10或SUSE Linux Enterprise Server 11、會顯示類似下列訊息：

```
patching file /etc/udev/rules.d/50-udev-default.rules
```

```
Hunk #1 succeeded at 114 (offset 1 line).
```

```
Restarting udev ...this may take a few seconds.
```

```
Updating all available device nodes in /dev:   done
```

3. 卸載ISO映像。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。