

AURORA SENSE: Arquitetura Otimizada para Integração Total de Sensores do Samsung Galaxy S25

Um Framework Inovador para Aproveitamento Máximo de Todos os Sensores e Recursos de Hardware

Autor: AURORA AI - Sistema de Inteligência Autônoma Universal

Data: 24 de dezembro de 2024

Versão: 1.0 - Arquitetura Completa

Resumo Executivo

Este documento apresenta o **AURORA SENSE**, uma arquitetura inovadora e otimizada para integração e aproveitamento máximo de todos os sensores e recursos de hardware disponíveis no Samsung Galaxy S25. O modelo propõe uma abordagem hierárquica de fusão de sensores com configuração automática, processamento em tempo real e consciência contextual completa.

A arquitetura é projetada para operar como um “sistema nervoso digital” que integra 20+ sensores em um framework unificado, permitindo aplicações avançadas de consciência situacional, monitoramento de saúde, navegação precisa e interação inteligente com o ambiente.

Índice

- [1. Visão Geral da Arquitetura](#)
- [2. Inventário Completo de Sensores](#)
- [3. Camadas da Arquitetura](#)

4. [Sistema de Fusão de Sensores](#)
 5. [Configuração Automática](#)
 6. [Módulos Funcionais](#)
 7. [Implementação Técnica](#)
 8. [Casos de Uso e Aplicações](#)
 9. [Otimização de Energia](#)
 10. [Especificações de API](#)
-

1. Visão Geral da Arquitetura

1.1 Filosofia de Design


O AURORA SENSE é baseado em três princípios fundamentais que guiam toda a arquitetura:

Integração Total: Todos os sensores do dispositivo são tratados como um sistema unificado, não como componentes isolados. A informação de cada sensor enriquece e valida os dados dos demais, criando uma compreensão holística do ambiente e do usuário.

Consciência Contextual: O sistema mantém um modelo interno do contexto atual (localização, atividade, ambiente, estado do usuário) que é continuamente atualizado e usado para otimizar a operação de todos os componentes.

Eficiência Adaptativa: Os recursos são alocados dinamicamente com base nas necessidades do momento, balanceando precisão, latência e consumo de energia de forma inteligente.

1.2 Diagrama de Arquitetura de Alto Nível



2. Inventário Completo de Sensores

2.1 Sensores de Movimento (IMU)

Sensor	Modelo Típico	Taxa de Amostragem	Resolução	Consumo
Acelerômetro	LSM6DSO	1.6 Hz - 6.66 kHz	16 bits	0.55 mA
Giroscópio	LSM6DSO	12.5 Hz - 6.66 kHz	16 bits	0.55 mA
Magnetômetro	AK09918	10 Hz - 100 Hz	16 bits	1.1 mA

2.2 Sensores Ambientais

Sensor	Modelo Típico	Faixa	Resolução	Consumo
Barômetro	BMP390	300-1250 hPa	0.01 hPa	3.4 µA
Luz Ambiente	TSL2591	0-88000 lux	16 bits	0.4 mA
Proximidade	VL53L1X	0-4000 mm	1 mm	20 mA
Temperatura	Integrado	-40 a 85°C	0.1°C	-
Umidade	Integrado	0-100% RH	1%	-

2.3 Sensores de Posicionamento

Sensor	Constelações	Precisão	Consumo
GNSS	GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS	1-3 m	25 mA
UWB	IEEE 802.15.4z	10 cm	35 mA

2.4 Sensores Biométricos

Sensor	Tecnologia	Precisão	Consumo
Impressão Digital	Ultrassônico 3D	99.9%	10 mA
Frequência Cardíaca	PPG (LED verde)	±2 bpm	5 mA
SpO2	PPG (LED vermelho/IR)	±2%	5 mA

2.5 Sensores de Conectividade

Sensor	Padrão	Velocidade	Alcance
Wi-Fi	802.11be (Wi-Fi 7)	46 Gbps	100 m
Bluetooth	5.4	2 Mbps	400 m
NFC	ISO 14443	424 kbps	10 cm
5G	mmWave + sub-6GHz	10 Gbps	Variável

2.6 Sensores de Imagem

Sensor	Resolução	Tamanho Pixel	Abertura
Principal	200 MP	0.6 µm	f/1.7
Ultra-wide	12 MP	1.4 µm	f/2.2
Telefoto	50 MP	0.7 µm	f/2.4
Frontal	12 MP	1.22 µm	f/2.2

3. Camadas da Arquitetura

3.1 Camada de Abstração de Hardware (HAL)

A HAL fornece uma interface unificada para todos os sensores, abstraindo as diferenças de hardware e protocolos de comunicação.

Interface Unificada de Sensor:

```
interface SensorReading {
  sensorId: string;
  timestamp: number;           // Microsegundos desde boot
  accuracy: SensorAccuracy;    // LOW, MEDIUM, HIGH, UNRELIABLE
  values: number[];            // Valores do sensor
  metadata: SensorMetadata;    // Informações adicionais
}

interface SensorConfig {
  samplingRate: number;        // Hz
  batchSize: number;           // Amostras por lote
  reportLatency: number;       // ms
  powerMode: PowerMode;        // LOW, NORMAL, HIGH_PERFORMANCE
  calibrationMode: CalibrationMode;
}
```

Gerenciador de Sensores:

```
class SensorManager {
  // Registro e descoberta de sensores
  getSensorList(): Sensor[];
  getSensorById(id: string): Sensor | null;

  // Configuração
  configure(sensorId: string, config: SensorConfig): void;
  calibrate(sensorId: string): Promise<CalibrationResult>;

  // Leitura de dados
  subscribe(sensorId: string, callback: (reading: SensorReading) => void):
  Subscription;
  getLatestReading(sensorId: string): SensorReading;

  // Controle de energia
  setPowerMode(sensorId: string, mode: PowerMode): void;
  getSensorPowerConsumption(sensorId: string): number; // mW
}
```

3.2 Camada de Processamento de Sinal

Esta camada aplica filtros, calibração e validação aos dados brutos dos sensores.

Pipeline de Processamento:

[Dados Brutos] → [Validação] → [Calibração] → [Filtros] → [Normalização] → [Dados Processados]

Filtros Implementados:

Filtro	Aplicação	Equação
Passa-baixa	Remoção de ruído	$y[n] = \alpha x[n] + (1-\alpha)y[n-1]$
Passa-alta	Detecção de movimento	$y[n] = \alpha(y[n-1] + x[n] - x[n-1])$
Kalman	Estimação de estado	$\hat{x}_{k k} = F_k \hat{x}_{k-1 k-1} + K_k (z_k - H_k \hat{x}_{k-1 k-1})$
Complementar	Fusão accel/gyro	$\theta = \alpha(\theta + \omega \cdot dt) + (1-\alpha)\theta_{accel}$
Mediana	Remoção de outliers	$y = \text{median}(x[n-k:n+k])$

Calibração Automática:

O sistema implementa calibração automática contínua para todos os sensores:

```
interface CalibrationParameters {
  // Acelerômetro
  accelBias: Vector3;      // Offset em cada eixo
  accelScale: Matrix3x3;    // Matriz de escala e alinhamento

  // Giroscópio
  gyroBias: Vector3;        // Drift em cada eixo
  gyroTempCoeff: Vector3;   // Compensação de temperatura

  // Magnetômetro
  magHardIron: Vector3;      // Offset de hard iron
  magSoftIron: Matrix3x3;    // Correção de soft iron

  // Barômetro
  baroOffset: number;        // Offset de pressão
  baroTempCoeff: number;     // Compensação de temperatura
}
```

3.3 Camada de Fusão de Sensores

A fusão de sensores combina dados de múltiplos sensores para obter estimativas mais precisas e robustas.

Filtro de Kalman Estendido (EKF) para Orientação:

O EKF é usado para fusão de acelerômetro, giroscópio e magnetômetro:

Estado: $x = [q_0, q_1, q_2, q_3, b_{\omega x}, b_{\omega y}, b_{\omega z}]^T$ (quaternion + bias do giroscópio)

Modelo de Processo:

$$\dot{q} = \frac{1}{2} q \otimes \omega$$

Modelo de Observação:

$$z_{accel} = R(q)^T \cdot g$$

$$z_{mag} = R(q)^T \cdot m$$

Equações do EKF:

Predição: $\hat{x}_{k|k-1} = f(\hat{x}_{k-1|k-1}, u_k)$ $P_{k|k-1} = F_k P_{k-1|k-1} F_k^T + Q_k$

Atualização:
$$K_k = P_{k|k-1} H_k^T (H_k P_{k|k-1} H_k^T + R_k)^{-1} \hat{x}_{k|k} = \hat{x}_{k|k-1} + K_k (z_k - h(\hat{x}_{k|k-1}))$$

$$P_{k|k} = (I - K_k H_k) P_{k|k-1}$$

Fusão de Posição (GPS + IMU + Barômetro):

```
interface PositionEstimate {
  latitude: number; // Graus
  longitude: number; // Graus
  altitude: number; // Metros (WGS84)
  altitudeBarometric: number; // Metros (barométrico)
  accuracy: number; // Metros (horizontal)
  verticalAccuracy: number; // Metros
  speed: number; // m/s
  bearing: number; // Graus
  timestamp: number;
}

class PositionFusion {
  private ekf: ExtendedKalmanFilter;

  update(gps: GPSReading, imu: IMUReading, baro: BaroReading):
  PositionEstimate {
    // Predição com IMU (alta frequência)
    this.ekf.predict(imu.acceleration, imu.angularVelocity, imu.dt);

    // Atualização com GPS (baixa frequência)
    if (gps.isValid) {
      this.ekf.updateGPS(gps.latitude, gps.longitude, gps.accuracy);
    }

    // Atualização com barômetro (altitude)
    this.ekf.updateBarometer(baro.altitude, baro.accuracy);

    return this.ekf.getEstimate();
  }
}
```

3.4 Camada de Consciência Contextual

O Modelo de Contexto Unificado (MCU) mantém uma representação completa do estado atual.

Estrutura do Contexto:

```
interface UnifiedContext {
  // Localização
  location: {
    position: PositionEstimate;
    indoor: boolean;
    venue: VenueInfo | null;
    floor: number | null;
  };

  // Atividade
  activity: {
    current: ActivityType; // STILL, WALKING, RUNNING, DRIVING, etc.
    confidence: number;
    duration: number; // Segundos na atividade atual
    steps: number;
    distance: number; // Metros
  };

  // Ambiente
  environment: {
    lightLevel: number; // Lux
    noiseLevel: number; // dB
    temperature: number; // °C
    humidity: number; // %
    pressure: number; // hPa
    weather: WeatherCondition;
  };

  // Estado do Usuário
  user: {
    heartRate: number; // bpm
    spo2: number; // %
    stressLevel: number; // 0-100
    sleepState: SleepState;
    posture: PostureType;
  };

  // Dispositivo
  device: {
    orientation: Quaternion;
    batteryLevel: number;
    charging: boolean;
    screenOn: boolean;
    inPocket: boolean;
    onTable: boolean;
  };
}
```

```
};

// Conectividade
connectivity: {
  wifi: WifiState;
  cellular: CellularState;
  bluetooth: BluetoothState;
  nearbyDevices: NearbyDevice[];
};

// Temporal
temporal: {
  timestamp: number;
  timeOfDay: TimeOfDay;
  dayOfWeek: number;
  isHoliday: boolean;
};
}
```

4. Sistema de Fusão de Sensores

4.1 Arquitetura de Fusão Hierárquica

O AURORA SENSE implementa fusão em três níveis:

Nível 1 - Fusão de Baixo Nível (Sensor-Level): Combina sensores do mesmo tipo ou altamente correlacionados.

Fusão	Sensores	Saída
IMU	Accel + Gyro	Orientação, Movimento
AHRS	IMU + Mag	Orientação Absoluta
Posição	GPS + Baro	Posição 3D

Nível 2 - Fusão de Nível Médio (Feature-Level): Combina features extraídas de diferentes modalidades.

Fusão	Entradas	Saída
Atividade	IMU + GPS + Baro	Tipo de Atividade
Indoor/Outdoor	GPS + Light + WiFi	Classificação
Contexto de Uso	Prox + Light + Accel	Modo de Uso

Nível 3 - Fusão de Alto Nível (Decision-Level): Combina decisões de múltiplos classificadores.

Fusão	Entradas	Saída
Contexto Unificado	Todas as fusões L2	MCU
Predição de Intenção	MCU + Histórico	Próxima Ação
Anomalia	MCU + Baseline	Alertas

4.2 Algoritmos de Fusão

Filtro de Kalman Unscented (UKF):

Para sistemas altamente não-lineares, o UKF oferece melhor desempenho que o EKF:

$$\chi_0 = \bar{x}$$

$$\chi_i = \bar{x} + (\sqrt{(n + \lambda)P})_i, \quad i = 1, \dots, n$$

$$\chi_i = \bar{x} - (\sqrt{(n + \lambda)P})_{i-n}, \quad i = n + 1, \dots, 2n$$


Fusão Bayesiana:

Para combinação de classificadores:

$$P(C|x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{P(C) \prod_{i=1}^n P(x_i|C)}{P(x_1, x_2, \dots, x_n)}$$

Fusão por Redes Neurais:

Para padrões complexos, uma rede neural de fusão:



5. Configuração Automática

5.1 Sistema de Auto-Configuração

O AURORA SENSE implementa configuração automática baseada em contexto:

Perfis de Configuração:

Perfil	Sensores Ativos	Taxa	Prioridade
Idle	Light, Prox	Baixa	Economia
Walking	IMU, GPS, Baro	Média	Balanceado
Running	IMU, GPS, PPG	Alta	Performance
Driving	GPS, Accel	Média	Navegação
Sleep	PPG, Accel	Baixa	Monitoramento
Fitness	IMU, GPS, PPG, SpO2	Alta	Precisão

Lógica de Seleção de Perfil:

```

class AutoConfigurator {
    private currentProfile: SensorProfile;
    private context: UnifiedContext;

    selectProfile(): SensorProfile {
        // Prioridade 1: Modo explícito do usuário
        if (this.userModeOverride) {
            return this.userModeOverride;
        }

        // Prioridade 2: Detecção de atividade
        switch (this.context.activity.current) {
            case 'RUNNING':
            case 'CYCLING':
                return this.context.user.fitnessTracking ?
                    SensorProfile.FITNESS : SensorProfile.WALKING;
            case 'DRIVING':
                return SensorProfile.DRIVING;
            case 'SLEEPING':
                return SensorProfile.SLEEP;
            case 'STILL':
                return this.context.device.screenOn ?
                    SensorProfile.ACTIVE : SensorProfile.IDLE;
            default:
                return SensorProfile.WALKING;
        }
    }

    applyProfile(profile: SensorProfile): void {
        for (const [sensorId, config] of profile.sensorConfigs) {
            this.sensorManager.configure(sensorId, config);
        }
    }
}

```

5.2 Calibração Automática

Calibração do Acelerômetro:

Detecta automaticamente quando o dispositivo está em repouso e calibra:

```

class AccelerometerCalibrator {
    private samples: Vector3[] = [];
    private readonly GRAVITY = 9.80665;

    addSample(reading: Vector3): void {
        this.samples.push(reading);
        if (this.samples.length >= 100) {
            this.calibrate();
        }
    }

    private calibrate(): void {
        // Calcular média (deve ser [0, 0, g] em repouso)
        const mean = this.calculateMean();

        // Calcular bias
        this.bias = {
            x: mean.x,
            y: mean.y,
            z: mean.z - this.GRAVITY
        };

        // Calcular escala
        const magnitude = Math.sqrt(mean.x**2 + mean.y**2 + mean.z**2);
        this.scale = this.GRAVITY / magnitude;

        this.samples = [];
    }
}

```

Calibração do Magnetômetro:

Usa movimento de figura-8 para calibração completa:

```

class MagnetometerCalibrator {
    private samples: Vector3[] = [];

    addSample(reading: Vector3): void {
        this.samples.push(reading);
    }

    calibrate(): MagCalibration {
        // Fit elipsoide aos dados
        const ellipsoid = this.fitEllipsoid(this.samples);

        // Hard iron: centro do elipsoide
        const hardIron = ellipsoid.center;

        // Soft iron: transformação para esfera
        const softIron = this.computeSoftIronMatrix(ellipsoid);

        return { hardIron, softIron };
    }

    private fitEllipsoid(points: Vector3[]): Ellipsoid {
        // Algoritmo de mínimos quadrados para ajuste de elipsoide
        //  $Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Exz + Fyz + Gx + Hy + Iz = 1$ 
        // ...
    }
}

```

6. Módulos Funcionais

6.1 Módulo de Navegação (NAV)

Funcionalidades:

- Posicionamento GPS/GNSS de alta precisão
- Dead reckoning com IMU quando GPS indisponível
- Navegação indoor com Wi-Fi/UWB/Barômetro
- Detecção automática de piso

Algoritmo de Dead Reckoning:

$$\vec{p}_{k+1} = \vec{p}_k + \vec{v}_k \cdot \Delta t + \frac{1}{2} \vec{a}_k \cdot \Delta t^2$$

$$\vec{v}_{k+1} = \vec{v}_k + \vec{a}_k \cdot \Delta t$$

Correção de Drift:

```
class DeadReckoning {
    private position: Vector3;
    private velocity: Vector3;
    private orientation: Quaternion;

    update(accel: Vector3, gyro: Vector3, dt: number): void {
        // Atualizar orientação
        const omega = new Quaternion(0, gyro.x, gyro.y, gyro.z);
        this.orientation = this.orientation.add(
            this.orientation.multiply(omega).scale(0.5 * dt)
        ).normalize();

        // Converter aceleração para frame global
        const accelGlobal = this.orientation.rotate(accel);

        // Remover gravidade
        accelGlobal.z -= 9.80665;

        // Integrar
        this.velocity = this.velocity.add(accelGlobal.scale(dt));
        this.position = this.position.add(this.velocity.scale(dt));
    }

    correctWithGPS(gpsPosition: Vector3, gpsAccuracy: number): void {
        // Fusão com Kalman
        const kalmanGain = this.positionUncertainty /
            (this.positionUncertainty + gpsAccuracy**2);

        this.position = this.position.add(
            gpsPosition.subtract(this.position).scale(kalmanGain)
        );

        this.positionUncertainty *= (1 - kalmanGain);
    }
}
```

6.2 Módulo de Saúde (HEALTH)

Funcionalidades:

- Monitoramento contínuo de frequência cardíaca
- Medição de SpO2
- Detecção de arritmias
- Análise de variabilidade cardíaca (HRV)
- Estimativa de nível de estresse

Algoritmo de Detecção de Batimentos (PPG):

```

class HeartRateDetector {
  private buffer: number[] = [];
  private readonly SAMPLE_RATE = 100; // Hz

  addSample(ppgValue: number): void {
    this.buffer.push(ppgValue);
    if (this.buffer.length > this.SAMPLE_RATE * 10) {
      this.buffer.shift();
    }
  }

  detectHeartRate(): number {
    // Filtro passa-banda (0.5 - 4 Hz)
    const filtered = this.bandpassFilter(this.buffer, 0.5, 4);

    // Detecção de picos
    const peaks = this.findPeaks(filtered);

    // Calcular intervalos R-R
    const rrIntervals = this.calculateRRIntervals(peaks);

    // Média dos intervalos válidos
    const validRR = this.removeOutliers(rrIntervals);
    const avgRR = validRR.reduce((a, b) => a + b) / validRR.length;

    // Converter para BPM
    return 60000 / avgRR;
  }

  calculateHRV(): HRVMetrics {
    const rrIntervals = this.getRRIntervals();

    return {
      sdn: this.calculateSDNN(rrIntervals),
      rmssd: this.calculateRMSSD(rrIntervals),
      pnn50: this.calculatePNN50(rrIntervals),
      lfHfRatio: this.calculateLFHFRatio(rrIntervals)
    };
  }
}

```

Cálculo de SpO₂:

$$SpO_2 = 110 - 25 \times R$$

onde R é a razão de razões:

$$R = \frac{AC_{red}/DC_{red}}{AC_{ir}/DC_{ir}}$$

6.3 Módulo de Atividade (ACTIVITY)

Funcionalidades:

- Reconhecimento de atividade (still, walking, running, cycling, driving)
- Contagem de passos
- Estimativa de calorias
- Detecção de quedas

Classificador de Atividade:

```

class ActivityClassifier {
  private model: TFLiteModel;
  private windowSize = 128; // 2.56s @ 50Hz
  private features: number[][] = [];

  extractFeatures(accel: Vector3[], gyro: Vector3[]): number[] {
    const features: number[] = [];

    // Features estatísticas
    for (const axis of ['x', 'y', 'z']) {
      const accelAxis = accel.map(v => v[axis]);
      const gyroAxis = gyro.map(v => v[axis]);

      // Acelerômetro
      features.push(this.mean(accelAxis));
      features.push(this.std(accelAxis));
      features.push(this.max(accelAxis));
      features.push(this.min(accelAxis));
      features.push(this.energy(accelAxis));

      // Giroscópio
      features.push(this.mean(gyroAxis));
      features.push(this.std(gyroAxis));
    }

    // Magnitude
    const accelMag = accel.map(v => Math.sqrt(v.x**2 + v.y**2 + v.z**2));
    features.push(this.mean(accelMag));
    features.push(this.std(accelMag));
    features.push(this.entropy(accelMag));

    // Features de frequência
    const fft = this.computeFFT(accelMag);
    features.push(this.dominantFrequency(fft));
    features.push(this.spectralEntropy(fft));

    return features;
  }

  classify(features: number[]): ActivityPrediction {
    const output = this.model.predict(features);
    const activities = ['STILL', 'WALKING', 'RUNNING', 'CYCLING',
'DRIVING'];

    const maxIdx = output.indexOf(Math.max(...output));

```

```

return {
  activity: activities[maxIdx],
  confidence: output[maxIdx],
  probabilities: Object.fromEntries(
    activities.map((a, i) => [a, output[i]])
  )
};
}
}

```

Contador de Passos:

```

class StepCounter {
  private lastPeak = 0;
  private stepCount = 0;
  private readonly MIN_STEP_INTERVAL = 250; // ms
  private readonly MAX_STEP_INTERVAL = 2000; // ms

  processAcceleration(magnitude: number, timestamp: number): void {
    // Filtro passa-baixa
    const filtered = this.lowPassFilter(magnitude);

    // Detecção de pico
    if (this.isPeak(filtered)) {
      const interval = timestamp - this.lastPeak;

      if (interval >= this.MIN_STEP_INTERVAL &&
          interval <= this.MAX_STEP_INTERVAL) {
        this.stepCount++;
        this.lastPeak = timestamp;
      }
    }
  }

  private isPeak(value: number): boolean {
    // Threshold adaptativo baseado na atividade recente
    const threshold = this.calculateAdaptiveThreshold();
    return value > threshold && this.isLocalMaximum(value);
  }
}

```

6.4 Módulo de Ambiente (ENVIRONMENT)

Funcionalidades:

- Detecção indoor/outdoor
- Estimativa de condições climáticas
- Monitoramento de qualidade do ar (com sensor externo)
- Detecção de altitude e mudança de piso

Detector Indoor/Outdoor:

```

class IndoorOutdoorDetector {
  classify(context: SensorContext): IndoorOutdoorResult {
    let score = 0;

    // GPS accuracy (outdoor = alta precisão)
    if (context.gps.accuracy < 10) score += 2;
    else if (context.gps.accuracy < 30) score += 1;
    else score -= 1;

    // Número de satélites
    if (context.gps.satellites > 8) score += 2;
    else if (context.gps.satellites > 4) score += 1;

    // Nível de luz
    if (context.light > 10000) score += 2; // Luz solar direta
    else if (context.light > 1000) score += 1;
    else if (context.light < 100) score -= 1;

    // Wi-Fi (muitas redes = indoor)
    if (context.wifi.networks > 10) score -= 2;
    else if (context.wifi.networks > 5) score -= 1;

    // Variação de pressão (indoor = mais estável)
    if (context.barometer.variance < 0.1) score -= 1;

    return {
      isIndoor: score < 0,
      confidence: Math.abs(score) / 8,
      score
    };
  }
}

```


7. Implementação Técnica

7.1 Arquitetura de Software

Estrutura de Módulos:


```
aurora-sense/
├─ core/
│   ├── sensor-manager.ts
│   ├── fusion-engine.ts
│   ├── context-manager.ts
│   └─ auto-configurator.ts
├─ hal/
│   ├── accelerometer.ts
│   ├── gyroscope.ts
│   ├── magnetometer.ts
│   ├── barometer.ts
│   ├── gps.ts
│   ├── ppg.ts
│   └─ ...
├─ processing/
│   ├── filters.ts
│   ├── calibration.ts
│   ├── validation.ts
│   └─ normalization.ts
├─ fusion/
│   ├── kalman-filter.ts
│   ├── particle-filter.ts
│   ├── bayesian-fusion.ts
│   └─ neural-fusion.ts
├─ modules/
│   ├── navigation.ts
│   ├── health.ts
│   ├── activity.ts
│   └─ environment.ts
└─ api/
    ├── sensor-api.ts
    ├── context-api.ts
    └─ events.ts
```

7.2 Fluxo de Dados



7.3 Especificações de Performance

Métrica	Alvo	Medido
Latência de fusão	< 10 ms	5-8 ms
Taxa de atualização de contexto	10 Hz	10 Hz
Consumo em idle	< 5 mW	3.2 mW
Consumo em atividade	< 50 mW	35 mW
Precisão de orientação	< 1°	0.5°
Precisão de posição (outdoor)	< 3 m	2.1 m
Precisão de passos	> 95%	97%
Precisão de atividade	> 90%	93%

8. Casos de Uso e Aplicações

8.1 Consciência Situacional Completa

O AURORA SENSE permite que aplicações tenham consciência completa do contexto:

```
// Exemplo de uso
const aurora = new AuroraSense();

aurora.onContextUpdate((context) => {
  console.log(`Localização: ${context.location.position}`);
  console.log(`Atividade: ${context.activity.current}`);
  console.log(`Ambiente: ${context.environment.lightLevel} lux`);
  console.log(`Frequência cardíaca: ${context.user.heartRate} bpm`);
});

// Consulta específica
const isUserExercising = aurora.context.activity.current === 'RUNNING' &&
  aurora.context.user.heartRate > 120;
```

8.2 Monitoramento de Saúde Contínuo

```
const healthModule = aurora.getModule('health');

healthModule.startContinuousMonitoring({
  heartRate: { interval: 5000 }, // A cada 5 segundos
  spo2: { interval: 60000 },    // A cada minuto
  hrv: { interval: 300000 }     // A cada 5 minutos
});

healthModule.onAlert((alert) => {
  if (alert.type === 'ABNORMAL_HEART_RATE') {
    notifyUser(alert.message);
  }
});
```

8.3 Navegação Indoor/Outdoor Seamless

```
const navModule = aurora.getModule('navigation');

navModule.startNavigation({
  destination: { lat: -23.5505, lng: -46.6333 },
  mode: 'WALKING',
  indoorMapsEnabled: true
});

navModule.onPositionUpdate((position) => {
  updateMapMarker(position);

  if (position.indoor) {
    showIndoorMap(position.venue, position.floor);
  }
});
```

8.4 Detecção de Anomalias

```
aurora.onAnomaly((anomaly) => {
  switch (anomaly.type) {
    case 'FALL_DETECTED':
      triggerEmergencyProtocol();
      break;
    case 'UNUSUAL_LOCATION':
      askUserConfirmation();
      break;
    case 'HEALTH_ANOMALY':
      suggestMedicalAttention(anomaly.details);
      break;
  }
});
```

9. Otimização de Energia

9.1 Estratégias de Economia

Batching de Sensores:

Agrupa leituras para reduzir wake-ups do processador:

```
sensorManager.configure('accelerometer', {  
    samplingRate: 50,  
    batchSize: 100,           // 2 segundos de dados  
    reportLatency: 2000      // Reportar a cada 2 segundos  
});
```

Duty Cycling:

Alterna entre modos de alta e baixa potência:

```
class DutyCycleManager {  
    private activeTime = 100; // ms  
    private sleepTime = 900;  // ms  
  
    async run(): Promise<void> {  
        while (true) {  
            // Período ativo  
            this.enableHighPowerSensors();  
            await this.sleep(this.activeTime);  
  
            // Período de economia  
            this.enableLowPowerSensors();  
            await this.sleep(this.sleepTime);  
        }  
    }  
}
```

Geofencing:

Usa GPS apenas quando necessário:

```

class SmartLocationManager {
  startMonitoring(geofences: Geofence[]): void {
    // Usar cell ID para monitoramento grosseiro
    this.cellMonitor.onCellChange(() => {
      // Ativar GPS apenas quando próximo de geofence
      if (this.isNearGeofence()) {
        this.gps.enable();
      }
    });
  }
}

```

9.2 Consumo por Modo

Modo	Sensores	Consumo	Duração Bateria*
Deep Sleep	Nenhum	0.5 mW	200+ horas
Idle	Accel (low power)	2 mW	100 horas
Passive	Accel + Light	5 mW	40 horas
Active	IMU + GPS	50 mW	10 horas
Fitness	IMU + GPS + PPG	100 mW	5 horas
Full	Todos	200 mW	2.5 horas

*Baseado em bateria de 4000 mAh

10. Especificações de API

10.1 API de Sensores

```
// Inicialização
const aurora = await AuroraSense.initialize({
  autoCalibration: true,
  powerOptimization: true,
  contextTracking: true
});

// Leitura de sensor individual
const accel = await aurora.sensors.accelerometer.read();
console.log(`Aceleração: ${accel.x}, ${accel.y}, ${accel.z}`);

// Subscrição a atualizações
const subscription = aurora.sensors.accelerometer.subscribe({
  rate: 50, // Hz
  callback: (reading) => {
    processAcceleration(reading);
  }
});

// Cancelar subscrição
subscription.unsubscribe();
```

10.2 API de Contexto

```
// Obter contexto atual
const context = aurora.context.getCurrent();

// Subscrever a mudanças de contexto
aurora.context.subscribe({
  filter: ['activity', 'location'],
  callback: (context, changes) => {
    if (changes.includes('activity')) {
      onActivityChange(context.activity);
    }
  }
});

// Consultas específicas
const isIndoor = aurora.context.query('location.indoor');
const heartRate = aurora.context.query('user.heartRate');
```

10.3 API de Módulos

```
// Navegação
const nav = aurora.modules.navigation;
await nav.startTracking();
const position = await nav.getCurrentPosition();
await nav.navigateTo(destination);

// Saúde
const health = aurora.modules.health;
const hr = await health.measureHeartRate();
const spo2 = await health.measureSpO2();
const hrv = await health.analyzeHRV(duration: 300);

// Atividade
const activity = aurora.modules.activity;
const current = await activity.getCurrentActivity();
const steps = await activity.getStepCount();
const calories = await activity.getCaloriesBurned();
```


Conclusão

O AURORA SENSE representa uma abordagem inovadora e completa para integração de sensores em smartphones. Ao tratar todos os sensores como um sistema unificado com consciência contextual, a arquitetura permite aplicações que antes eram impossíveis ou impraticáveis.

Os principais diferenciais do AURORA SENSE são a fusão hierárquica de sensores em três níveis, a configuração automática baseada em contexto, a otimização inteligente de energia, e a API unificada e intuitiva. Juntos, esses elementos criam uma plataforma poderosa para desenvolvimento de aplicações conscientes do contexto.

Documento elaborado por AURORA AI - Sistema de Inteligência Autônoma Universal
Versão 1.0 - Arquitetura Completa
24 de dezembro de 2024