

Perceptrón

1st Oscar Alberto Gallo García

M. C. en Robótica e Inteligencia Artificial

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías

Guadalajara, México

oscar.gallo5770@alumnos.udg.mx

Resumen—Se trabajó el algoritmo simple del perceptrón desde cero, implementado para una neurona para clasificación lineal binaria y con dos neuronas para clasificación de cuatro clases. Se desarrollaron las funciones de entrenamiento y predicción demostrando la capacidad de este algoritmo para resolver problemas linealmente separables.

Index Terms—Perceptrón, Neurona Artificial, Clasificación lineal

I. INTRODUCCIÓN

II. DESARROLLO

II-A. Modelo del Sistema No Lineal

El sistema de este proyecto se puede analizar a partir de las leyes de movimiento de Newton, donde las fuerzas que actúan sobre el sistema se determinan a partir del esquemático del sistema (Figura 1).

Es fácil analizar el sistema si lo separamos en dos subsistemas; el carro y el péndulo invertido.

Para el carro con desplazamiento lineal tenemos la suma de fuerzas (1)

$$\sum F = 0 \rightarrow F_c = H + M_c \ddot{x}_c + b_c \dot{x}_c \quad (1)$$

Dónde F_c es la fuerza lineal que se ejerce sobre el carro, H es la fuerza de reacción interna horizontal del pivote que conecta con el péndulo, M_c es la masa de carro, b_c es un coeficiente de fricción viscosa del carro y x_c es el desplazamiento lineal del carro. Ahora Podemos definir la suma de Torques en el



Figura 1. Esquemático del Sistema

péndulo.

$$\sum \tau = 0 \rightarrow I \ddot{\alpha} = -V l_p \sin(\alpha) - H l_p \cos(\alpha) + b_p \dot{\alpha} \quad (2)$$

Dónde V es la fuerza de reacción interna vertical del pivote que conecta con el péndulo, I es el momento de inercia del péndulo respecto a su centro de gravedad, l_p es la longitud del péndulo al centro de gravedad y b_p es el coeficiente de fricción viscosa del péndulo.

Si aplicamos la segunda ley de Newton, podemos determinar el movimiento horizontal y vertical del péndulo [1].

$$\sum F_x = 0 \rightarrow H = M_p \ddot{x}_p \quad (3)$$

$$\sum F_y = 0 \rightarrow V = M_p g + M_p \ddot{y}_p \quad (4)$$

Dónde M_p es la masa del péndulo y g es la constante de aceleración por efecto de la gravedad. Ahora determinamos la posición del péndulo en sus componentes (x, y) .

$$x_p = x_c - l_p \sin(\alpha), \quad y_p = l_p \cos(\alpha) \quad (5)$$

Sustituyendo las coordenadas de (5) en (3) y (4) tenemos:

$$H = M_p \left(\ddot{x}_c - \frac{d^2}{dt^2} l_p \sin(\alpha) \right)$$

$$H = M_p \ddot{x}_c - M_p l_p \ddot{\alpha} \cos(\alpha) + M_p l_p \dot{\alpha}^2 \sin(\alpha) \quad (6)$$

$$V = M_p g + M_p \left(\frac{d^2}{dt^2} l_p \cos(\alpha) \right)$$

$$V = M_p g - M_p l_p \ddot{\alpha} \sin(\alpha) - M_p l_p \dot{\alpha}^2 \cos(\alpha) \quad (7)$$

Ahora podemos sustituir (6) en (1)

$$F_c = (M_p + M_c) \ddot{x}_c + M_p l_p (\dot{\alpha}^2 \sin(\alpha) - \ddot{\alpha} \cos(\alpha)) + b_c \dot{x}_c \quad (8)$$

Y también podemos sustituir (6) y (7) en (2)

$$I \ddot{\alpha} = M_p l_p (l_p \ddot{\alpha} - g \sin(\alpha) - \ddot{x}_c \cos(\alpha)) + b_p \dot{\alpha} \quad (9)$$

Las ecuaciones (8) y (9) representan las ecuaciones de movimiento del sistema PIC (Péndulo Invertido sobre Carro).

II-B. Espacio de Estados

Tenemos que representar el sistema en espacio de estados de la forma (10).

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}} &= f(\mathbf{x}) + g(\mathbf{x})u \\ \mathbf{y} &= h(\mathbf{x}) \end{aligned} \quad (10)$$

Comenzamos con definir el sistema en forma matricial

$$\begin{bmatrix} M_p l_p^2 - I & -M_p l_p \cos(\alpha) \\ -M_p l_p \cos(\alpha) & M_p + M_c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{\alpha} \\ \ddot{x}_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} M_p l_p g \sin(\alpha) - b_p \dot{\alpha} \\ F_c - M_p l_p \dot{\alpha}^2 \sin(\alpha) - b_c \dot{x}_c \end{bmatrix}$$

Despejamos el vector de aceleraciones

$$\begin{bmatrix} \ddot{\alpha} \\ \ddot{x}_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} M_p l_p^2 - I & -M_p l_p \cos(\alpha) \\ -M_p l_p \cos(\alpha) & M_p + M_c \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} M_p l_p g \sin(\alpha) - b_p \dot{\alpha} \\ F_c - M_p l_p \dot{\alpha}^2 \sin(\alpha) - b_c \dot{x}_c \end{bmatrix}$$

Al calcular la inversa y multiplicar las matrices tenemos dos ecuaciones para cada aceleración. Aprovechamos este paso para hacer el cambio de variables a variables de estado:

$$x_1 = x_c, \quad x_2 = \dot{x}_c, \quad x_3 = \alpha, \quad x_4 = \dot{\alpha}$$

Y el espacio de estados queda expresado mediante (11)

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 \\ f_2(\mathbf{x}) \\ x_4 \\ f_4(\mathbf{x}) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ g_2(\mathbf{x}) \\ 0 \\ g_4(\mathbf{x}) \end{bmatrix} F_c \quad (11)$$

Dónde

$$f_2(\mathbf{x}) = [- (I + M_p l_p^2) b_c x_2 - (M_p^2 l_p^3 + M_p l_p I) x_4^2 \sin(x_3) - M_p l_p \cos(x_3) b_p x_4 + M_p^2 l_p^2 g \cos(x_3) \sin(x_3)] / D(\mathbf{x}) \quad (12)$$

$$f_4(\mathbf{x}) = [(M_p + M_c) M_p l_p g \sin(x_3) - (M_p + M_c) b_p x_4 - M_p^2 l_p^2 x_4^2 \sin(x_3) \cos(x_3) - M_p l_p b_c \cos(x_3) x_2] / D(\mathbf{x}) \quad (13)$$

$$g_2(\mathbf{x}) = \frac{I + M_p l_p^2}{D(\mathbf{x})} \quad (14)$$

$$g_4(\mathbf{x}) = \frac{M_p l_p \cos(x_3)}{D(\mathbf{x})} \quad (15)$$

$$D(\mathbf{x}) = (M_p + M_c) I + M_p M_c l_p^2 + M_p^2 l_p^2 \sin^2(x_3)$$

II-C. Puntos de Equilibrio

Para obtener los puntos de equilibrio tenemos que evaluar $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{0}$

$$\dot{x}_1 = 0 \rightarrow x_2 = 0$$

$$\dot{x}_3 = 0 \rightarrow x_4 = 0$$

$$\begin{aligned} \dot{x}_2 = 0 &\rightarrow f_2(\mathbf{x}) + g_2(\mathbf{x}) F_c = 0 \\ (I + M_p l_p^2) F_c + M_p^2 l_p^2 g \cos(x_3) \sin(x_3) &= 0 \\ F_c &= - \frac{M_p^2 l_p^2 g \cos(x_3) \sin(x_3)}{I + M_p l_p^2} \end{aligned} \quad (16)$$

$$\begin{aligned} \dot{x}_4 = 0 &\rightarrow f_4(\mathbf{x}) + g_4(\mathbf{x}) F_c = 0 \\ (M_p + M_c) g \sin(x_3) + F_c \cos(x_3) &= 0 \end{aligned} \quad (17)$$

Sustituyendo (16) en (17)

$$g \sin(x_3) \left(M_p + M_c - \frac{M_p^2 l_p^2 \cos^2(x_3)}{I + M_p l_p^2} \right) = 0$$

De aquí podemos tener dos factores que podrían ser 0. En el primer factor

$$g \sin(x_3) = 0 \rightarrow x_3 = k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \quad (18)$$

En el segundo factor

$$\cos^2(x_3) = \frac{(M_p + M_c)(I + M_p l_p^2)}{M_p^2 l_p^2} \quad (19)$$

Sabemos que

$$0 \leq \cos^2(x_3) \leq 1, \forall x_3 \in \mathbb{R}$$

Por lo tanto, para que este segundo factor sea 0, debe cumplirse:

$$(M_p + M_c)(I + M_p l_p^2) \leq M_p^2 l_p^2 \quad (20)$$

Pero observamos que

$$M_p + M_c > 0, \quad I + M_p l_p^2 > M_p^2 l_p^2$$

Entonces

$$(M_p + M_c)(I + M_p l_p^2) > M_p^2 l_p^2 \quad (21)$$

Las desigualdades (20) y (21) se contradicen, esto implica que (19) no se puede cumplir para parámetros físicos reales. Solo el factor (18) genera el 0 en la multiplicación.

Por último sustituimos $x_3 = k\pi$ en (16)

$$F_c = 0$$

Los puntos de equilibrio encontrados son:

$$\mathbf{x}^* = [x_1^* \quad 0 \quad k\pi \quad 0]^\top \mid k \in \mathbb{Z}$$

Como se puede observar, existen infinitos puntos de equilibrio, pero se pueden simplificar en x_3^* a los equilibrios naturales del péndulo (colgando e invertido)

$$\mathbf{x}_1^* = [x_1^* \quad 0 \quad 0 \quad 0]^\top, \quad \mathbf{x}_2^* = [x_1^* \quad 0 \quad \pi \quad 0]^\top, \quad F_c = 0 \quad (22)$$

II-D. Análisis de Puntos de Equilibrio

Para determinar el comportamiento y estabilidad de los puntos de equilibrio, se escoge linealizar el sistema al rededor de dichos puntos. Para ello se comienza con el cálculo del Jacobiano:

$$\left. \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \frac{\partial f_2}{\partial x_3} & \frac{\partial f_2}{\partial x_4} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{\partial f_4}{\partial x_2} & \frac{\partial f_4}{\partial x_3} & \frac{\partial f_4}{\partial x_4} \end{bmatrix} \right|_{\mathbf{x}=\mathbf{x}^*} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & a_{23} & c_3 a_{24} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & c_3 a_{42} & c_3 a_{43} & a_{44} \end{bmatrix} \quad (23)$$

Con

$$\begin{aligned} a_{22} &= - \frac{(I + M_p l_p^2) b_c}{D_{\mathbf{x}^*}}, & a_{24} &= - \frac{M_p l_p b_p}{D_{\mathbf{x}^*}} \\ a_{23} &= \frac{M_p^2 l_p^2 g}{D_{\mathbf{x}^*}} \\ a_{42} &= - \frac{M_p l_p b_c}{D_{\mathbf{x}^*}}, & a_{44} &= - \frac{(M_p + M_c) b_p}{D_{\mathbf{x}^*}} \\ a_{43} &= \frac{(M_p + M_c) M_p l_p g}{D_{\mathbf{x}^*}}, & c_3 &= \cos(x_3) \end{aligned}$$

Dónde

$$D_{\mathbf{x}^*} = (M_p + M_c) I + M_p M_c l_p^2$$

Evaluamos la matriz en $\mathbf{x}_1^*$

$$A_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{bmatrix} \quad (24)$$

Y en $\mathbf{x}_2^*$

$$A_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & a_{23} & -a_{24} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -a_{42} & -a_{43} & a_{44} \end{bmatrix} \quad (25)$$

Para analizar el punto de equilibrio, tenemos que calcular los valores propios de la matriz A correspondiente. Para simplificar los cálculos, se sustituyen los valores reales de los parámetros físicos del experimento, descritos en el Cuadro I. Para A_1

$$\lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 = -8,2350, \quad \lambda_3 = -4,6498, \quad \lambda_4 = 6,5$$

Se puede ver que existe al menos un valor propio real positivo, por lo tanto $\mathbf{x}_1^*$ es inestable.

Para A_2

$$\lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 = -5,4542, \quad \lambda_3 = -0,4695 \pm 6,7460i$$

Existen valores propios negativos con parte imaginaria conjugada, por lo tanto $\mathbf{x}_2^*$ es marginalmente estable.

II-E. Control

Para el control no lineal se escoge realizar una linealización entrada-salida, que busca simplificar la relación entre la entrada de control ($F_c = u$) y una salida específica del sistema. En nuestro caso definimos como salida la posición del péndulo, es decir, x_3 .

$$y = h(\mathbf{x}) = x_3$$

Comenzamos calculando la derivada de y repetidamente hasta que la entrada u aparezca explícitamente con un coeficiente no nulo. Está número de veces que derivamos define el grado relativo r

$$\dot{y} = \frac{\partial h(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}} [f(\mathbf{x}) + g(\mathbf{x})u] = x_4 = \psi_2(\mathbf{x})$$

$$\ddot{y} = \frac{\partial \psi_2(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}} [f(\mathbf{x}) + g(\mathbf{x})u] = f_4(\mathbf{x}) + g_4(\mathbf{x})u$$

en la derivada 2 se encuentra u , por lo tanto $r = 2 < n$. Definimos el sistema entrada-salida con $z_1 = y$, $z_2 = \dot{y}$

$$\dot{z}_1 = z_2 \quad (26)$$

$$\dot{z}_2 = f_4(\mathbf{x}) + g_4(\mathbf{x})u$$

Definimos u para linealizar el sistema entrada-salida

$$u = \frac{v - f_4(\mathbf{x})}{g_4(\mathbf{x})} \quad (27)$$

Al sustituir (27) en (26), obtenemos el sistema lineal entrada-salida en lazo cerrado

$$\begin{aligned} \dot{z}_1 &= z_2 \\ \dot{z}_2 &= v \end{aligned} \quad (28)$$

Nótese que en $g_4(\mathbf{x})$ tenemos un $\cos(x_3)$, por lo tanto, la linealización con u solamente es válida si:

$$-\frac{\pi}{2} \leq x_3 \leq \frac{\pi}{2}$$

Una vez linealizado el sistema entrada-salida, se puede diseñar v con asignación de polos.

$$v = -k_1 y - k_2 \dot{y}$$

Entonces

$$\dot{\mathbf{z}} = \mathbf{A}_z \mathbf{z} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k_1 & -k_2 \end{bmatrix} \mathbf{z}$$

El polinomio característico es

$$p_z(\lambda) = \det(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}_z) = \lambda^2 + k_2 \lambda + k_1 = 0$$

Si lo parametrizamos como un sistema de segundo orden

$$p_z(\lambda) = \lambda^2 + 2\zeta\omega_n\lambda + \omega_n^2 = 0, \quad k_1 = \omega_n^2, \quad k_2 = 2\zeta\omega_n$$

Escogemos una frecuencia $\omega_n < \sqrt{(M_p l_p g)/I_p}$. Sustituyendo los valores parámetros físicos tenemos $\omega_n = 6$ y $\zeta = 0,8$. Esto nos da las ganancias $k_1 = 36$ y $k_2 = 9,6$.

II-F. Simulación

El sistema consiste en un péndulo rígido de masa M_p articulado sobre un carro M_c que se desliza horizontalmente. La Tabla I resume los parámetros del hardware empleado.

Cuadro I
PARÁMETROS DEL SISTEMA QUANSER IP01 + SIP

Parámetro	Símbolo	Valor
Masa del péndulo	M_p	0,127 kg
Longitud total	L_p	0,3365 m
Dist. al c.d.m.	l_p	0,1778 m
Momento de inercia	I_p	$1,20 \times 10^{-3}$ kg m ²
Amort. péndulo	B_p	0,0024 N m s/rad
Masa del carro	M_c	0,7031 kg
Amort. equivalente	B_{eq}	4,3 N s/m
Gravedad	g	9,81 m/s ²

Imagen faltante:
figures/image_1.png

Figura 2. Simulación: Posición del carro

Imagen faltante:
figures/image_2.png

Figura 3. Simulación: ángulo del péndulo

Imagen faltante:
figures/3.png

Figura 4. Sistema experimental

Imagen faltante:
figures/image_3.png

Figura 5. Sistema experimental: Posición del carro

III. RESULTADOS

IV. CONCLUSIONES

Aunque la condición teórica de la linealización requiere únicamente que $\cos(x_3) \neq 0$, lo cual se cumple para $|x_3| < \pi/2$, en la práctica la validez del modelo se restringe a un entorno pequeño alrededor del punto de equilibrio. Esto se debe a que, conforme x_3 se aproxima a $\pm\pi/2$, el término $g_4(\mathbf{x})$ tiende a cero, provocando que la ley de control requiera valores excesivamente grandes de la entrada u , lo cual no es físicamente realizable. Además, para ángulos grandes, los efectos no lineales se vuelven dominantes, deteriorando la precisión de la linealización. Por esta razón, se considera un rango práctico de operación de aproximadamente $|x_3| < 10 \sim 15$ deg.

REFERENCIAS

- [1] H. K. Khalil, Nonlinear Systems, 3rd ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2002.
- [2] J.-J. E. Slotine and W. Li, Applied Nonlinear Control. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1991.
- [3] A. Isidori, Nonlinear Control Systems, 3rd ed. London, U.K.: Springer-Verlag, 1995.
- [4] K. Ogata, Modern Control Engineering, 5th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2010.
- [5] F. L. Lewis, D. Vrabie, and V. L. Syrmos, Optimal Control, 3rd ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2012.

Imagen faltante:
figures/Angulo.jpg

Figura 6. Sistema experimental: ángulo del péndulo