VDDI-200 Display Driver IC — Register Interface Specification

Rev 1.0 · 가상 디바이스 (테스트 자동화 툴 시연용 예시 IP)

1. Overview

VDDI-200은 디스플레이 구동 IC의 제어부를 단순화한 예시 IP다. 호스트 인터페이스(SPI 또는 I2C), 바이트 주소 레지스터 뱅크, 패널 출력용 테스트 패턴 생성기(TPG, Test Pattern Generator)로 구성된다.

구성	역할
Host I/F	SPI 슬레이브 또는 I2C 슬레이브 (IF_SEL 핀으로 선택)
Register Bank	바이트 주소 레지스터 13개
TPG	레지스터 설정에 따라 VS / DE / RGB 출력

데이터 흐름: 호스트(SPI/I2C) → Host I/F → Register Bank → TPG → 패널 출력

2. Pin Description

Pin	Dir	Description
CLK	I	시스템 클럭 25 MHz
RST_N	I	비동기 리셋, Low active
IF_SEL	I	호스트 인터페이스 선택 (0: SPI, 1: I2C)
SCLK, CS_N, MOSI	I	SPI
MISO	O	SPI
SCL	I	I2C 클럭
SDA	I/O	I2C 데이터 (open-drain, 외부 pull-up)
VS, DE	O	프레임 시작, 유효 픽셀
R, G, B [7:0]	O	픽셀 데이터

3. Host Interface

두 인터페이스 모두 같은 레지스터 뱅크에 접근한다. 한 트랜잭션에 1바이트를 전송한다.

3.1 SPI

Item	Value
Mode	Mode 0 (CPOL = 0, CPHA = 0)
Bit order	MSB first
Chip select	CS_N, active low
Frame	16 SCLK = header 1 byte + data 1 byte
Max SCLK	6 MHz (CLK/4)

```
bit:   15   14 ........ 8   7 ............ 0
      R/W  ADDR[6:0]        DATA[7:0]
```

- R/W = 0: write, R/W = 1: read (DATA는 MISO로 출력, bit 7..0 구간)

3.2 I2C

Item	Value
Device address (7-bit)	**0x3D**
Speed	Standard / Fast / Fast-mode Plus (최대 1 MHz)
Register pointer	1 byte, 데이터 바이트마다 자동 증가

```
Write : S ¦ 0x3D+W ¦ A ¦ REG ¦ A ¦ DATA ¦ A ¦ P
Read  : S ¦ 0x3D+W ¦ A ¦ REG ¦ A ¦ Sr ¦ 0x3D+R ¦ A ¦ DATA ¦ NA ¦ P
```

- 장치 주소가 다르면 ACK를 보내지 않는다 (NACK).

4. Register Map

모든 주소는 바이트 주소이다. **16비트 레지스터는 big-endian 바이트 순서로 저장된다 (낮은 주소 = bits [15:8]).**

Addr	Name	Width	Access	Reset	Description
0x00	CHIP_ID	16	RO	0xD200	Device ID
0x02	REV_ID	8	RO	0x10	Silicon revision
0x03	STATUS	8	RO	0x00	[0] DISP_ACTIVE (= DISP_ON & TPG_EN), [7:1] reserved
0x04	H_ACTIVE	16	RW	0x0040	[10:0] 가로 유효 픽셀 수, [15:11] reserved
0x06	V_ACTIVE	16	RW	0x0030	[10:0] 세로 유효 라인 수, [15:11] reserved
0x08	DISP_CTRL	8	RW	0x00	[0] DISP_ON, [1] TPG_EN, [7:2] reserved
0x09	TPG_MODE	8	RW	0x01	[2:0] PATTERN, [7:3] reserved
0x0A	FG_R	8	RW	0xFF	전경색 R
0x0B	FG_G	8	RW	0xFF	전경색 G
0x0C	FG_B	8	RW	0xFF	전경색 B
0x0D	CHECKER_SZ	8	RW	0x03	[2:0] 체커 셀 크기 log2, [7:3] reserved
0x0E	PIX_CTRL	8	RW	0x00	[0] INVERT, [1] RB_SWAP, [7:2] reserved
0x10	SCRATCH	16	RW	0x0000	범용 레지스터

- reserved 비트는 0으로 읽히며, 쓰기는 무시된다.
- RO 레지스터 쓰기는 무시된다. 정의되지 않은 주소는 0x00으로 읽힌다.

5. Test Pattern Generator

STATUS.DISP_ACTIVE = 1일 때 동작. x = 0..H_ACTIVE−1, y = 0..V_ACTIVE−1.

PATTERN	Name	Pixel (R, G, B)
0	Solid	(FG_R, FG_G, FG_B)
1	Color bar	8개 세로 막대, 폭 bw = max(H_ACTIVE >> 3, 1), 막대 번호 = min(x / bw, 7). 순서: 흰, 노, 청록, 초, 자홍, 빨, 파, 검
2	Ramp	v = (x × 4) mod 256, 픽셀 = (v & FG_R, v & FG_G, v & FG_B)
3	Checker	c = ((x >> n) XOR (y >> n)) & 1, n = CHECKER_SZ; c = 1이면 FG, 0이면 검정
4-7	Reserved	검정

후처리 순서: RB_SWAP(R과 B 교환) → INVERT(각 채널 255 − 값).

타이밍: 라인당 H_ACTIVE 픽셀 + 블랭킹 8클럭, 프레임당 V_ACTIVE 라인 + 블랭킹 2라인. VS는 프레임 첫 픽셀에서 1클럭 High.