



												Band ID (mV)			R1	R2
Bands	L1	L2	L3	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	Fc	Low	Target	High		
2200 m	62 uH (FT37-43 13T)	38 uH (FT37-43 10T)	43 uH (FT37-43 11T)	24 nF	3.9 nF	33 nF	20 nF	27 nF	15 nF	18 nF	152 kHz	151	225	300	20.5 k	1.5 k
630 m	18 uH (FT37-61 18T)	11 uH (FT37-61 14T)	12.2 uH (FT37-61 15T)	7.5 nF	1.2 nF	9.1 nF	6.2 nF	8.2 nF	4.3 nF	5.1 nF	527 kHz	301	372	450	19.6 k	2.49 k
160 m	4.3 uH (FT37-61 9T)	2.6 uH (FT37-61 7T)	2.9 uH (FT37-61 7T)	1.8 nF	270 pF	2.2 nF	1.5 nF	2 nF	1 nF	1.3 nF	2.2 MHz	451	520	600	18.7 k	3.5 k
80 m/60 m	1.6 uH (T37-2 20T)	1 uH (T37-2 16T)	1.1 uH (T37-2 17T)	680 pF	100 pF	820 pF	510 pF	680 pF	360 pF	470 pF	5.9 MHz	601	684	750	16.9 k	4.42 k
40 m/30 m	846 nH (T37-2 15T)	520 nH (T37-2 11T)	575 nH (T37-2 12T)	360 pF	56 pF	430 pF	270 pF	360 pF	200 pF	240 pF	11.2 MHz	751	882	900	15.4 k	5.62 k
20 m/17 m	474 nH (T37-6 13T)	291 nH (T37-6 10T)	322 nH (T37-6 10T)	200 pF	30 pF	240 pF	160 pF	200 pF	110 pF	130 pF	20 MHz	901	978	1050	15.4 k	6.49 k
15 m/12 m/10 m	287 uH (T37-6 10T)	176 nH (T37-6 8T)	195 nH (FT37-61 8T)	120 pF	18 pF	150 pF	91 pF	130 pF	68 pF	82 pF	33 MHz	1051	1115	1200	14.7 k	7.5 k
6 m/4 m	122 nH (T37-6 6T)	75 nH (T37-6 5T)	83 uH (T37-6 5T)	51 pF	7.5 pF	62 pF	39 pF	56 pF	30 pF	36 pF	77.5 MHz	1201	1263	1350	13.3 k	8.25 k
2 m/1.25 m	38 nH (T37-0 9T)	23 nH (T37-0 6T)	26 nH (T37-0 6T)	16 pF	2.4 pF	20 pF	13 pF	16 pF	9.1 pF	11 pF	247 MHz	1351	1415	1500	12.7 k	9.53 k
												1501	1575	1650	11.5 k	10.5 k
												1651	1725	1800	10.5 k	11.5 k
												1801	1885	1950	9.53 k	12.7 k
												1951	2037	2100	8.25 k	13.3 k
												2101	2185	2250	7.5 k	14.7 k
												2251	2322	2400	6.49 k	15.4 k

Design: Cauer 0.2 dB ripple, 50 dB stop band, 7th order

**Synthesized from the
ARRL Handbook 2014 p11.14 and Table 11.18**

Creative Commons License 4.0 CC-BY-SA

Etherkit

Sheet: /
File: LowPassFilterModule.sch

Title: Low Pass Filter Module

Size: USLetter Date: 2018-11-27
KiCad E.D.A. kicad 5.0.1-33cea8e68ubuntu18.04.1

Rev: A
Id: 1/1