POWER SHARE

Energy Agent & Smart-Meter-Adapter Kurzanleitung

Ihr Energie-Überblick in wenigen Schritten — Energy Home

1 Energy Agent anschließen



1. **Funk-Adapter** (USB-Stick) in einen freien USB-Anschluss des Energy Agent stecken
2. **LAN-Kabel** vom Energy Agent zum Router — alternativ ist auch eine Verbindung per **WLAN** möglich
3. **Netzteil** einstecken
4. Ca. 2 Minuten warten bis die LED **dauerhaft grün** leuchtet

> Keine Konfiguration nötig — der Agent stellt sich automatisch bereit.

> **WLAN-Verbindung:** Der Energy Agent öffnet beim ersten Start ein eigenes WLAN-Netzwerk. Verbinden Sie sich damit und geben Sie Ihre WLAN-Zugangsdaten ein.

2 Mit dem Portal verbinden

QR-Code scannen
http://energy-home.local

1. Smartphone mit dem **gleichen WLAN/Netzwerk** verbinden wie der Energy Agent
2. **QR-Code scannen** — öffnet die lokale Einrichtungsseite
3. Mit **Login** anmelden (Google, Apple oder eigenes Konto)
4. Der Energy Agent wird automatisch mit Ihrem Konto **gepairt**

> Nach dem Pairing erreichen Sie Ihr Portal jederzeit unter **home.power-share.io** — auch von unterwegs.

> **Als App installieren:** Android → Browser-Menü → *App installieren* | iPhone → Teilen → *Zum Home-Bildschirm*

3 Smart-Meter-Adapter koppeln



1. Im Portal unter Geräte → Smart Meter das **Benutzerschnittstellenpasswort** eingeben (steht auf Ihrem Zähler oder im Schreiben Ihres Netzbetreibers)
2. Im Portal: Geräte → **Gerät hinzufügen** → Funk → **Koppeln (120 s)**
3. Adapter auf die **Kundenschnittstelle** am Smart Meter stecken (kleine Klappe öffnen, runde Buchse)
4. Innerhalb von 2 Minuten den Adapter **5 Sekunden lang drücken** bis die LED blinkt
5. Der Adapter wird automatisch erkannt — LED leuchtet dauerhaft grün

> Der Adapter liest Ihren Verbrauch direkt vom Zähler per Funk. Es werden keine persönlichen Daten gespeichert.

4 Wechselrichter einbinden optional



1. Im Portal → **Geräte** → **Gerät hinzufügen** → **Fronius**
2. **Gerät suchen** — der Energy Agent findet Wechselrichter im Netzwerk automatisch. Falls nicht gefunden, **IP-Adresse** manuell eintragen (z.B. `192.168.1.50`)
3. Mit **Prüfen und hinzufügen** bestätigen

> IP-Adresse finden Sie in der Fronius-App oder am Display. Wechselrichter muss im selben Netzwerk sein.

5 Wallbox einbinden optional

1. Im Portal → **Geräte** → **Gerät hinzufügen** → **Wallbox**
2. **Charge-Point-ID** und **OCPP-Version** eintragen
3. Angezeigte **Zentraladresse** in Ihrer Wallbox konfigurieren

> Kompatibel mit OCPP-fähigen Ladestationen (go-e, Keba, Easee u.a.).

Was sehe ich im Portal?

Bereich	Beschreibung
Live	Aktueller Stromverbrauch in Echtzeit (kW)
Verlauf	Verbrauchshistorie: Tag, Woche, Monat, Jahr
Prognose	Voraussichtlicher Verbrauch auf Basis Ihrer Daten
Tarif	Ihr Stromtarif und aktuelle Marktpreise
Wetter	Wettervorhersage und Solarertragspotenzial
Geräte	Alle verbundenen Geräte und Sensoren

LED am Adapter leuchtet nicht? Adapter erneut fest aufstecken. Prüfen ob der Energy Agent eingeschaltet ist.
Keine Live-Daten? Seite neu laden. Prüfen ob der Energy Agent per LAN verbunden ist.
Weitere Geräte? Funk-Steckdosen (z.B. IKEA) können über Geräte → Funk → Koppeln hinzugefügt werden. Alle kompatiblen Geräte finden Sie unter power-share.io/geraete