

实验报告

实验基本信息

项目	内容
实验名称	Lab 1: 比麻雀更小的麻雀（最小可执行内核）
小组成员	2512075-詹力臻、2511440-张博翔、2511794-宋昕睿
完成日期	2026-10-08

小组分工

练习如何分工？

成员	负责的练习/模块
2511440-张博翔	练习1
2511794-宋昕睿	练习2
2512075-詹力臻	练习1,2

实验报告如何分工？

成员	负责的练习/模块
2511440-张博翔	练习1
2511794-宋昕睿	练习2
2512075-詹力臻	剩余

一、实验目的

本实验的主要目的是：

- 1. 理解最小可执行内核的组成以及在 RISC-V 上的内核启动流程。
- 2. 理解程序的编译、链接和加载过程，并了解交叉编译生成 RISC-V 内核镜像的基本流程。
- 3. 学习使用 GDB 调试工具验证启动过程。

二、实验环境

你们使用的 AI 工具

成员	AI 编程工具	底层模型	备注
2512075-詹力臻	Codex	GPT-5.6 sol	无
2511440-张博翔	Codex	GPT-5.6 sol	无
2511794-宋昕睿	Deepseek Harness、codex	Deepseek v4.1 flash, GPT-5.6 Terra	无

说明：

- **AI 编程工具**：指具体使用的终端工具、编辑器插件、桌面应用或浏览器界面
- **底层模型**：指该工具使用的大语言模型及版本

三、实验整体逻辑分析

2.1 本章节的逻辑主线

本章围绕“如何构建并启动一个最小可执行内核”这一核心问题展开。

实验通过 QEMU 模拟 RISC-V 计算机，由复位代码和 OpenSBI 完成最初的硬件及运行环境初始化，最终将 CPU 的执行权交给位于 0x80200000 的 ucore 内核入口。进入内核后，entry.S 建立内核栈并跳转到 C 语言编写的 kern_init()，由其继续完成 .bss 清零和控制台输出等初始化工作。

四、实验内容与实现截图

练习：练习1

负责人：2511440-张博翔

题目：阅读 kern/init/entry.S，结合操作系统内核启动流程，说明指令 `la sp, bootstacktop` 完成了什么操作，目的是什么？`tail kern_init` 完成了什么操作，目的是什么？

简要回答：

- `la sp, bootstacktop`：将启动栈顶地址写入栈指针 `sp`，为后续 C 函数调用、寄存器保存和局部数据提供栈空间。
- `tail kern_init`：跳转到 `kern_init`，不设置新的返回地址，将控制权交给 C 语言编写的内核初始化函数。

kern/init/entry.S 中的入口代码只有两条指令：

```
kern_entry:
    la sp, bootstacktop
    tail kern_init
```

OpenSBI 完成初始化后，跳到 `0x80200000` 的 `kern_entry`。这里先设置内核栈，再进入 C 函数 `kern_init`。

1. `la sp, bootstacktop`

这条指令把 `bootstacktop` 的地址写入栈指针 `sp`。 `la` 是装入地址的伪指令，得到的是栈顶地址。

启动栈在 `entry.S` 中通过 `.space KSTACKSIZE` 预留。 `KSTACKSIZE = 2 * PGSIZE = 8192` 字节，本次编译后的栈范围为 `[0x80201000, 0x80203000)`，所以 `bootstacktop = 0x80203000`。

栈向低地址增长，因此 `sp` 初始指向这块空间的高地址边界。进入 C 函数后，函数调用、寄存器保存和部分局部变量都需要使用栈。设置这条指令的目的，就是让内核使用自己的启动栈，为后面的 C 代码准备好运行条件。

本次反汇编中，`la` 对应两条机器指令：

```
0x80200000: auipc sp,0x3
0x80200004: mv     sp,sp
```

`auipc` 根据当前指令地址计算出 `0x80200000 + (0x3 << 12) = 0x80203000`，后面的 `mv sp, sp` 保持这个值。因此需要执行两条机器指令，才能走完源码中的这一条伪指令。

2. `tail kern_init`

这条指令跳转到 `kern_init`，开始执行 C 语言写的内核初始化代码。`tail` 是尾调用伪指令，不为这次跳转设置新的返回地址。本次编译结果是一条直接跳转指令：

```
0x80200008: j 0x8020000a <kern_init>
```

`kern_init` 中会执行未初始化数据区的清零、打印启动信息，最后停在 `while (1)`。它被声明为不返回的函数，所以这里直接把执行权交给它，不需要安排返回入口汇编后的操作。跳转本身不会改变 `sp`，进入函数后继续使用刚设置好的内核栈。

3. GDB 调试记录

调试使用 QEMU 4.1.1 和 OpenSBI v0.4。先通过 `make debug` 启动 QEMU，再在另一个终端执行 `make gdb`。

在 `kern_entry` 设置断点并运行到入口：

```
break *kern_entry
continue
info registers pc sp
x/3i $pc
```

此时 `pc = 0x80200000`，`sp = 0x8001bd80`。CPU 停在第一条入口指令前，尚未设置内核自己的栈。

```

A
B
Reading symbols from bin/kernel...
The target architecture is set to "riscv:rv64".
Remote debugging using localhost:1234
0x0000000000001000 in ?? ()
(gdb) set pagination off
(gdb) set logging file /mnt/d/OS/lab1/notes/student-q1-screens
(gdb) set logging overwrite off
(gdb) set logging on
ak *kern_entry
continueCopying output to /mnt/d/OS/lab1/notes/student-q1-screenshots.log.
Copying debug output to /mnt/d/OS/lab1/notes/student-q1-screenshots.log.
(gdb) break *kern_entry
Breakpoint 1 at 0x80200000: file kern/init/entry.S, line 7.
(gdb) continue
Continuing.

Breakpoint 1, kern_entry () at kern/init/entry.S:7
7      la sp, bootstacktop
(gdb) list kern_entry
2      #include <memlayout.h>
3
4      .section .text,"ax",%progbits
5      .globl kern_entry
6      kern_entry:
7      la sp, bootstacktop
8
9      tail kern_init
10
11     .section .data
(gdb) info registers pc sp
pc      0x80200000      0x80200000 <kern_entry>
sp      0x8001bd80      0x8001bd80
(gdb) x/3i $pc
=> 0x80200000 <kern_entry>:      auipc      sp,0x3
0x80200004 <kern_entry+4>:      mv          sp,sp
0x80200008 <kern_entry+8>:      j          0x8020000a <kern_init>
(gdb) |

```

执行 si 2 后，再查看寄存器，得到 pc = 0x80200008、sp = 0x80203000。这说明 la sp, bootstacktop 已经执行完，栈指针与栈顶地址一致。

截图中 GDB 把这个地址标成了 <SBI_CONSOLE_PUTCHAR>，是因为该符号也位于 0x80203000；这里判断栈指针是否正确，要看它的地址值。

```

(gdb) si 2
9      tail kern_init
(gdb) info registers pc sp
pc      0x80200008      0x80200008 <kern_entry+8>
sp      0x80203000      0x80203000 <SBI_CONSOLE_PUTCHAR>
(gdb) x/i $pc
=> 0x80200008 <kern_entry+8>:      j          0x8020000a <kern_init>
(gdb) |

```

再执行一次 `si`，`pc` 变为 `0x8020000a`，GDB 显示进入 `kern/init/init.c` 中的 `kern_init`，`sp` 仍为 `0x80203000`。这与 `tail kern_init` 的作用一致：跳入初始化函数，并继续使用已经设置好的栈。

```
(gdb) si
kern_init () at kern/init/init.c:8
8      memset(edata, 0, end - edata);
(gdb) info registers pc sp
pc      0x8020000a      0x8020000a <kern_init>
sp      0x80203000      0x80203000 <SBI_CONSOLE_PUTCHAR>
(gdb) x/2i $pc
=> 0x8020000a <kern_init>:      auipc      a0,0x3
    0x8020000e <kern_init+4>:      addi      a0,a0,-2
(gdb) |
```

练习 2：使用 GDB 验证启动流程

负责人：【2511794-宋昕睿】

题目：使用 GDB 跟踪 QEMU 模拟的 RISC-V 从加电开始，直到执行内核第一条指令（跳转到 `0x80200000`）的整个过程。
回答问题：RISC-V 硬件加电后最初执行的几条指令位于什么地址？它们主要完成了哪些功能？
并简要记录调试过程、观察结果和问题答案。

调试环境搭建过程

```
which qemu-system-riscv64
qemu-system-riscv64 --version      # 必须输出 QEMU emulator version 4.1.1
# 环境自检：本次运行的固件横幅为 "OpenSBI v0.4 (Jul 2 2019)"，

# 1) 进入实验目录并挂上工具链
cd /mnt/e/OS/RISCV/labcode/lab1
export PATH=/mnt/e/OS/RISCV/riscv64-unknown-elf-toolchain-10.2.0-2020.12.8-x86_64-linux-ubuntu14/bin:$PATH

# 2) 终端 1：启动 QEMU，停在复位向量（-s 开 gdbstub:1234，-S 上电不执行）
make debug

# 3) 终端 2：连接 GDB
riscv64-unknown-elf-gdb bin/kernel \
-ex 'set arch riscv:rv64' \
-ex 'set disassemble-next-line on' \
-ex 'target remote localhost:1234'
```

跟踪过程

阶段一：从复位向量 `0x1000` 跟到固件入口 `0x80000000`

#	GDB 动作	观察结果
1	连上 gdbstub 后直接回车	0x00000000000001000 in ?? (), => 0x1000: 97 02 00 00 auipc t0,0x0 —— 加电后的第一条指令就在 <code>0x1000</code>
2	info registers pc	pc = 0x1000
3	x/10i 0x1000	前 5 条是真实指令， <code>0x1014</code> 起是数据（详见下方"观察 1"）
4	si	PC → <code>0x1004</code> ，下一条 <code>addi a1,t0,32</code> (<code>93 85 02 02</code>)
5	si	PC → <code>0x1008</code> ，下一条 <code>csrr a0,mhartid</code> (<code>73 25 40 f1</code>)
6	si	PC → <code>0x100c</code> ，下一条 <code>ld t0,24(t0)</code> (<code>83 b2 82 01</code>)
7	si	PC → <code>0x1010</code> ，下一条 <code>jr t0</code> (<code>67 80 02 00</code>)
8	si	PC 直接跳到 <code>0x80000000</code> ，下一条 <code>csrr a6,mhartid</code> —— <code>jr t0</code> 生效，控制权交给 OpenSBI
9	info registers pc t0 a0 a1 a2	pc = <code>0x80000000</code> 、t0 = <code>0x80000000</code> 、a0 = <code>0x0</code> 、a1 = <code>0x1020</code> 、a2 = <code>0x0</code>

阶段二：跨越固件主体，在内核入口 `0x80200000` 取证

#	GDB 动作	观察结果
10	b *0x80200000	Breakpoint 1 at <code>0x80200000</code> : file <code>kern/init/entry.S</code> , line 7. —— 断点地址与内核符号一致
11	c	运行到内核入口（控制流跨过固件初始化）
12	断点命中后观察	Breakpoint 1, <code>kern_entry ()</code> at <code>kern/init/entry.S:7</code> , 1a sp, bootstacktop; => <code>0x80200000</code> : 17 31 00 00 auipc sp,0x3、 <code>0x80200004</code> : 13 01 01 00 mv sp,sp

本次跟踪到断点命中 0x80200000 为止

观察结果分析

观察：x/10i 0x1000 里的 unimp 不是指令，是数据

```
0x1000: auipc    t0,0x0
0x1004: addi     a1,t0,32
0x1008: csrr     a0,mhartid
0x100c: ld        t0,24(t0)
0x1010: jr         t0
0x1014: unimp
0x1016: unimp
0x1018: unimp
0x101a: 0x8000
0x101c: unimp
```

真正的复位向量：5 条指令

复位向量后面紧跟的“启动信息表”数据

- 0x1014 起之所以显示 unimp，是因为那里是 dword 常量（全 0 或 0x80000000）；GDB 逐条解码时先遇到 2 个 0 字节就只有 2 字节可读，于是显示 unimp 并只前进 2 字节，所以连 0x101a 都单独出现了一行 —— 它其实是某个 64 位常量的高半部分（0x8000 拼成 0x0000000080000000）。

问题答案

Q1：RISC-V 硬件加电后最初执行的几条指令位于什么地址？

位于 0x00000000000001000（即 0x1000），本次实测到的复位向量共 5 条指令，占用 0x1000 ~ 0x1013。

Q2：它们主要完成了哪些功能？

核心只有一件事：为下一阶段（OpenSBI 固件）准备好启动参数，然后把控制权交出去。

地址	指令	机器码	完成的功能（本次实测结果）
0x1000	auipc t0,0x0	97 02 00 00	用 PC 相对寻址得到复位向量数据表基址：t0 = 0x1000 + 0x2000 = 0x3000（不需要任何初始化即可执行）
0x1004	addi a1,t0,32	93 85 02 02	a1 = 0x1020：把"启动信息指针"放进 a1（OpenSBI 0.4 的 fw_boot_info 约定）
0x1008	csrr a0,mhartid	73 25 40 f1	a0 = 0：读出当前 hart 号放进 a0（满足 M 模式固件的 hartid 约定，本次跑的是 hart 0）
0x100c	ld t0,24(t0)	83 b2 82 01	t0 = *(uint64_t *) (0x3000 + 24) = 0x80000000：从数据表取出固件入口地址（实测 t0 = 0x80000000）
0x1010	jr t0	67 80 02 00	无条件跳转到 0x80000000，控制权移交 OpenSBI（实测 si 之后 PC 变为 0x80000000）

结论：复位向量位于 0x1000，共 5 条指令，功能是"准备启动参数（a0/a1/a2）+ 取固件入口 + 跳转到 0x80000000"；随后由 OpenSBI 完成初始化并把控制流交到 0x80200000，内核第一条指令 la sp, bootstacktop 在此被执行。

环境配置及调试结果

```
Platform Name       : riscv-virtio,qemu
Platform Features   : medeleg
Platform HART Count : 1
Platform IPI Device : aclint-mswi
Platform Timer Device : aclint-mtimer @ 100000000Hz
Platform Console Device : uart8250
Platform HSM Device : ---
Platform PMU Device : ---
Platform Reboot Device : sifive_test
Platform Shutdown Device : sifive_test
Platform Suspend Device : ---
Platform CPPC Device : ---
Firmware Base       : 0x80000000
Firmware Size        : 322 KB
Firmware RW Offset   : 0x40000
Firmware RW Size      : 66 KB
Firmware Heap Offset : 0x48000
Firmware Heap Size    : 34 KB (total), 2 KB (reserved), 9 KB (used), 22 KB (free)
Firmware Scratch Size : 4096 B (total), 760 B (used), 3336 B (free)
Runtime SBI Version   : 1.0

Domain0 Name        : root
Domain0 Boot HART    : 0
Domain0 HARTs        : 0*
Domain0 Region00     : 0x0000000002000000-0x000000000200ffff M: (I,R,W) S/U: ( )
Domain0 Region01     : 0x00000000080040000-0x0000000008005ffff M: (R,W) S/U: ( )
Domain0 Region02     : 0x00000000080000000-0x0000000008003ffff M: (R,X) S/U: ( )
Domain0 Region03     : 0x00000000000000000-0xffffffffffffffff M: (R,W,X) S/U: (R,W,X)
Domain0 Next Address : 0x00000000080200000
Domain0 Next Arg1     : 0x00000000087e00000
Domain0 Next Mode     : S-mode
Domain0 SysReset      : yes
Domain0 SysSuspend    : yes

Boot HART ID         : 0
Boot HART Domain      : root
Boot HART Priv Version : v1.12
Boot HART Base ISA     : rv64imafdc
Boot HART ISA Extensions : time,sstc
Boot HART PMP Count    : 16
Boot HART PMP Granularity : 4
Boot HART PMP Address Bits : 54
Boot HART MHPM Count   : 16
Boot HART MIDELEG      : 0x00000000000001666
Boot HART MEDELEG      : 0x00000000000f0b509
(THU.CST) os is loading ...
```

```

Remote debugging using localhost:1234
--Type <RET> for more, q to quit, c to continue without paging--c
0x0000000000001000 in ?? ()
=> 0x0000000000001000: 97 02 00 00      auipc    t0,0x0
(gdb) b *0x80200000
Breakpoint 1 at 0x80200000: file kern/init/entry.S, line 7.
(gdb) c
Continuing.

Breakpoint 1, kern_entry () at kern/init/entry.S:7
7      la sp, bootstacktop
=> 0x0000000008020000 <kern_entry+0>: 17 31 00 00      auipc    sp,0x3
   0x0000000008020004 <kern_entry+4>: 13 01 01 00      mv       sp,sp
(gdb) si
0x0000000008020004 in kern_entry () at kern/init/entry.S:7
7      la sp, bootstacktop
   0x0000000008020000 <kern_entry+0>: 17 31 00 00      auipc    sp,0x3
=> 0x0000000008020004 <kern_entry+4>: 13 01 01 00      mv       sp,sp
(gdb) si
9      tail kern_init
=> 0x0000000008020008 <kern_entry+8>: 09 a0 j          0x8020000a <kern_init>
(gdb) info registers sp pc
sp      0x80203000      0x80203000 <SBI_CONSOLE_PUTCHAR>
pc      0x80200008      0x80200008 <kern_entry+8>
(gdb) si
kern_init () at kern/init/init.c:8
8      memset(edata, 0, end - edata);
=> 0x000000000802000a <kern_init+0>: 17 35 00 00      auipc    a0,0x3
   0x000000000802000e <kern_init+4>: 13 05 e5 ff      addi     a0,a0,-2 # 0x80203008
(gdb) info registers a0 a1
a0      0x0            0
a1      0x87e00000      2279604224
(gdb) c
Continuing.

```

五、实验总结与收获

对操作系统的理解

1. 本实验中重要的知识点，以及与对应的 OS 原理中的知识点，并简要说明二者的含义、关系和差异
 1. 内核启动：操作系统本身无法在尚未运行时加载自己，因此需要固件或引导程序完成最初的硬件初始化和内核加载。实验中的 OpenSBI 承担了类似固件和底层运行环境的作用，而 ucore 从 kern_entry 开始真正取得 CPU 控制权。
 2. 编译、链接：内核源码先在宿主系统上经过交叉编译生成目标文件，再由链接器按照 kernel.ld 确定代码、数据和入口地址，最终生成可加载的内核镜像。与普通应用程序不同，内核不能依赖已有操作系统安排运行地址，因此需要自行规定内存布局。
 3. 特权级：RISC-V 通过不同特权级限制代码对硬件资源的访问。实验中 OpenSBI 运行在 M 模式，ucore 运行在 S 模式，内核通过 ecall 请求 OpenSBI 提供服务。这与用户程序通过系统调用进入内核的思想类似，但这里发生的是 S 模式到 M 模式的调用。
2. OS 原理中很重要、但在本实验中没有对应上的知识点
 1. 本实验还没有涉及进程与线程调度、虚拟内存和页表、中断与异常、系统调用等。

AI 协作开发的经验

在本实验中，AI 更适合作为理解和调试过程中的辅助工具。可以利用 AI 解释现象，对于操作系统这类底层实验，AI 可以降低阅读汇编、调试输出和工具链的门槛，但最终仍需要通过代码、寄存器状态和实际执行结果进行验证。