





Configuração das GPIOs no STM32F103C8T6

Principais passos:

- Configurar o clock.
- Selecionar os pinos e a função deles: Saída Digital, Entrada Digital, etc.
- Escrever o código para controlar o estado dos pinos e/ou coletar o estado deles.



Categories A-Z

System Core

DMA

✓ GPIO

IWDG

✓ NVIC

✓ RCC

✓ SYS

WWDG

Analog >

Timers >

Connectivity >

Computing >

Middleware a... >

RCC Mode and Configuration

Mode

High Speed Clock (HSE) Crystal/Ceramic Resonator

Low Speed Clock (LSE) Disable

☐ Master Clock Output

Configuration

Reset Configuration

✓ Parameter Settings ✓ User Constants ✓ NVIC Settings ✓ GPIO Settings

Configure the below parameters :

Search (Ctrl+F)

System Parameters

VDD voltage (V) 3.3 V

Prefetch Buffer Enabled

Flash Latency(WS) 2 WS (3 CPU cycle)

RCC Parameters


HSI Calibration Value 16

HSE Startup Timeout Value (ms) 100

LSE Startup Timeout Value (ms) 5000


Pinout view

System view





Resolve Clock Issues



Project Run Window Help

Open Project
Close Project

Build All Ctrl+B
Build Configurations
Build Project
Build Working Set
Clean...
Build Automatically

C/C++ Index
Generate Report
Generate Code Alt+K
Properties

Configuration

Clock Configuration

Project Manager

Software PacksPinout

RCC Mode and Configuration

Mode

High Speed Clock (HSE) Crystal/Ceramic Resonator

Low Speed Clock (LSE) Disable

Master Clock Output

Configuration

Reset Configuration

Parameter SettingsUser ConstantsNVIC SettingsGPIO Settings

Configure the below parameters :

Search (Ctrl+F)

System Parameters

VDD voltage (V) 3.3 V

Prefetch Buffer Enabled

Flash Latency (WS) 2 WS (3 CPU cycle)

RCC Parameters

HSI Calibration Value 16

HSE Startup Timeout Value (ms) 100

LSE Startup Timeout Value (ms) 5000

GPIO
IWDG
NVIC
RCC
SYS
WWDG

Analog
Timers
Connectivity
Computing
Middleware a...

Pinout viewSystem view

STM32F103C8Tx
LQFP48

LED1

RCC_OSC_IN

RCC_OSC_OUT

BT1

OUT2

Após configurar o clock e os pinos que vai usar, use a opção para gerar o código HAL com as configurações.

Write Pin

```
95 while (1)
96 {
97     /* USER CODE END WHILE */
98
99     HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_Port, LED1_Pin, GPIO_PIN_SET);
100    HAL_Delay(200);
101    HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_Port, LED1_Pin, GPIO_PIN_RESET);
102    HAL_Delay(200);
```

Toggle Pin

```
95 while (1)
96 {
97     /* USER CODE END WHILE */
98
99     HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC, GPIO_PIN_13);
100    HAL_Delay(500); // Espera 500ms
101
```

HAL_GPIO_WritePin

Esta função é usada para definir o estado de um pino GPIO específico, podendo colocá-lo em nível alto (HIGH/SET) ou baixo (LOW/RESET).

void HAL_GPIO_WritePin(GPIO_TypeDef *GPIOx, uint16_t GPIO_Pin, GPIO_PinState PinState);

Parâmetros:

- **GPIOx:** Ponteiro para o registro da porta GPIO (GPIOA, GPIOB, GPIOC, etc.)
- **GPIO_Pin:** Especifica o pino a ser configurado, usando macros como GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_1, ..., GPIO_PIN_15
- **PinState:** Estado desejado para o pino, podendo ser:
 - GPIO_PIN_SET (ou 1): Coloca o pino em nível alto (3.3V)
 - GPIO_PIN_RESET (ou 0): Coloca o pino em nível baixo (0V)

HAL_GPIO_TogglePin

Esta função inverte o estado atual de um pino GPIO específico. Se o pino estiver em nível alto, a função o coloca em nível baixo, e vice-versa.

```
void HAL_GPIO_TogglePin(GPIO_TypeDef *GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);
```

Parâmetros:

- **GPIOx**: Ponteiro para o registro da porta GPIO (GPIOA, GPIOB, GPIOC, etc.)
- **GPIO_Pin**: Especifica o pino a ser invertido, usando macros como GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_1, ..., GPIO_PIN_15

Funcionamento interno:

- A função HAL_GPIO_TogglePin lê o estado atual do pino usando o registro ODR (Output Data Register), inverte o bit usando uma operação XOR e escreve o novo valor de volta no registro ODR.

Categories A->Z

System Core

DMA

☒ GPIO

IWDG

☒ NVIC

☒ RCC

☒ SYS

WWDG

Analog

Timers

Connectivity

Computing

Middleware a...

GPIO Mode and Configuration

Mode

Configuration

Group By Peripherals


☒ GPIO ☒ RCC

Search Signals

Search (Ctrl+F)

☐ Show only Modified Pins

Pin Name	Signal on Pin	GPIO output le...	GPIO mode	GPIO Pull-up...	Maximum out...	User Label	Modified
PB0	n/a	n/a	Input mode	Pull-up	n/a	BT1	☒
PC13-IAMP...	n/a	Low	Output Push Pull	No pull-up an...	Low	LED1	☒



HAL_GPIO_ReadPin

Função para Leitura de Entrada Digital. A função HAL_GPIO_ReadPin é utilizada na biblioteca HAL (Hardware Abstraction Layer) do STM32 para realizar a leitura do estado atual de um pino GPIO configurado como entrada digital.

GPIO_PinState HAL_GPIO_ReadPin(GPIO_TypeDef *GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);

Parâmetros

- **GPIOx:** Ponteiro para o registro da porta GPIO (GPIOA, GPIOB, GPIOC, etc.)
- **GPIO_Pin:** Especifica o pino a ser lido, usando macros como GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_1, ..., GPIO_PIN_15

```
95 while (1)
96 {
97     // Verifica se um botão conectado ao PB0 está pressionado
98     // Considerando um botão com resistor de pull-up (lógica invertida)
99     if(HAL_GPIO_ReadPin(BT1_GPIO_Port, BT1_Pin) == GPIO_PIN_RESET)
100     {
101         // Botão pressionado (conectado ao GND)
102         HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_Port, LED1_Pin, GPIO_PIN_SET);
103     }
104     else
105     {
106         // Botão não pressionado
107         HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_Port, LED1_Pin, GPIO_PIN_RESET);
108     }
109
110 }
111 /* USER CODE END 3 */
112 }
```

Debounce de Botão

O ***debounce*** é uma técnica essencial quando trabalhamos com botões físicos em microcontroladores. Quando um botão mecânico é pressionado ou liberado, os contatos metálicos não fazem uma transição limpa entre os estados, mas sim "quicam" (bounce) várias vezes por um curto período (geralmente 5-20ms), gerando múltiplos pulsos falsos que podem ser interpretados como vários pressionamentos.

Botão - "Bounce"



Por que o Debounce é Necessário?

Sem debounce, um único pressionamento de botão pode resultar em:

- Múltiplas ações sendo executadas
- Contagens incorretas
- Comportamento imprevisível no sistema

Debounce com Delay Simples

Esta é a técnica mais básica e consiste em esperar um período curto após detectar uma mudança no estado do botão.

```
191
192 GPIO_PinState verificarBotao(void) {
193     // Lê o estado atual do botão
194     GPIO_PinState estadoAtualBotao = HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_0);
195     HAL_Delay(50); // Delay 50 ms
196     return(estadoAtualBotao);
197 }
```

Debounce verificando estado anterior com interlock

Como Funciona:

- Mantemos dois estados: a última leitura (ultimoEstadoBotao) e o estado confirmado estável (estadoEstavel);
- Quando detectamos uma mudança na leitura, reiniciamos o temporizador;
- Só atualizamos o estado estável após o período de debounce;
- Usamos uma flag adicional (acaoBotaoExecutada) para garantir que a ação seja executada apenas uma vez por pressionamento.

Core > Src > C Ler_bt.c > verificarBotaoAvancado(void)

```
1  #include "main.h"
2  // Variáveis globais
3  GPIO_PinState ultimoEstadoBotao = GPIO_PIN_SET; // Última leitura do botão (com pull-up)
4  GPIO_PinState estadoEstavel = GPIO_PIN_SET; // Estado estável confirmado
5  uint32_t ultimoTempoDebounce = 0; // Último tempo de mudança
6  const uint32_t tempoDebounce = 50; // Tempo de debounce em ms
7  uint8_t acaoBotaoExecutada = 0; // Flag para evitar ações repetidas
8
9  GPIO_PinState verificarBotaoAvancado(void) {
10     GPIO_PinState leituraAtual = HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_0); // Lê o estado atual do botão
11     if (leituraAtual != ultimoEstadoBotao) { // Se a leitura atual for diferente da última leitura
12         ultimoTempoDebounce = HAL_GetTick();
13         ultimoEstadoBotao = leituraAtual;
14         acaoBotaoExecutada = 0; // Reseta a flag quando o estado muda
15     }
16
17     if ((HAL_GetTick() - ultimoTempoDebounce) > tempoDebounce) { // Se passou tempo suficiente
18         if (leituraAtual != estadoEstavel) { // Se o estado atual é diferente do estado estável registrado
19             estadoEstavel = leituraAtual; // Atualiza o estado estável
20             acaoBotaoExecutada = 1; // Marca que a ação já foi executada
21         }
22     }
23     return(estadoEstavel);
24 }
```

Função HAL_GetTick

A função HAL_GetTick() é uma das funções mais úteis e frequentemente utilizadas na biblioteca HAL (Hardware Abstraction Layer) dos microcontroladores STM32. Ela fornece um contador de tempo para várias aplicações, como timeouts, delays não-bloqueantes e **debounce de botões**.

uint32_t HAL_GetTick(void);

Internamente, HAL_GetTick() utiliza um temporizador do sistema chamado SysTick, que é um componente padrão dos microcontroladores ARM Cortex-M. O SysTick é um contador decrescente que gera uma interrupção em intervalos regulares, tipicamente configurado para 1 milissegundo.

A função HAL_GetTick() simplesmente retorna o valor atual deste contador