Circuit	C0	Cs	Cd	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12
Descriere	INTRERUPATOR GENERAL	SEMNALIZARE PREZENTA TENSIUNE PE BARE	DESCARCATOR SUPRATENSIUNI ATMOSFERICE	PRIZA	PRIZA	PRIZA	PRIZA	PRIZA	PRIZA	PRIZA	PRIZA	PRIZA	PRIZA	PRIZA	PRIZA
Destinatie	Tablou electric TCARM3	--	--	Priza c-arm e3069	Priza c-arm e3095	Priza c-arm e3097	Priza c-arm e3101	Priza c-arm e3105	Priza c-arm e3109	Priza c-arm e3114	Priza c-arm e3041	Priza c-arm e3031	Priza c-arm e3027	Priza c-arm e3023	Priza c-arm e3019
P [kW]	91/ 14	--	--	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
I [A]	25	--	PRD1/25kA	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3
Intrerupator	63A/4P	6A/3P+N	25A/4P	20A/P+N	20A/P+N	20A/P+N	20A/P+N	20A/P+N	20A/P+N	20A/P+N	20A/P+N	20A/P+N	20A/P+N	20A/P+N	20A/P+N
Curent Diferential ID [A]	--	--	--	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
Contactor	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tip Cablu	N2XH	--	--	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH
Sectiune	5G16	--	--	3G4	3G4	3G4	3G4	3G4	3G4	3G4	3G4	3G4	3G4	3G4	3G4

Circuit	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19	C20	C21	C22	C23	C24
Descriere	PRIZA	PRIZA	PRIZA	PRIZA	PRIZA	PRIZA	PRIZA	PRIZA	PRIZA	PRIZA	PRIZA	PRIZA
Destinatie	Priza c-arm e3015	Priza c-arm e3013	Priza c-arm e3137	Priza c-arm e3137	Priza c-arm e3076	Priza c-arm e3076	Priza c-arm e3080	Priza c-arm e3076	Priza c-arm e3076	Priza c-arm e3076	Priza c-arm e3076	Priza c-arm e3085
P [kW]	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
I [A]	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3
Intrerupator	20A/P+N	20A/P+N	20A/P+N	20A/P+N	20A/P+N	20A/P+N	20A/P+N	20A/P+N	20A/P+N	20A/P+N	20A/P+N	20A/P+N
Curent Diferential ID [A]	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
Contactor	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tip Cablu	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH
Sectiune	3G4	3G4	3G4	3G4	3G4	3G4	3G4	3G4	3G4	3G4	3G4	3G4



Circuit	C25	C26
Descriere	PRIZA	PRIZA
Destinatie	Priza c-arm e3076	Priza c-arm e3076
P [kW]	2.8	2.8
I [A]	14.3	14.3
Intrerupator	20A/P+N	20A/P+N
Curent Diferential ID [A]	0.03	0.03
Contactor	--	--
Tip Cablu	N2XH	N2XH
Sectiune	3G4	3G4



Un=400V - TN-S
In = 63A
Isc=6kA
IP - 31
Carcasa metalica vopsita in camp electrostatic
Intrari -Iesiri cabluri pe sus prin ghena laterala
Tabloul va fi prevazute cu o rezerva de spatiu si distribuite neechipata de 30% .
Conceptia sistemului trebuie sa fie validata prin incercari tip, conform SR EN 61439-1.
Carcasa metalica a tabloului electric se va lega la conductorul principal de legare la pamant.
Tabloul electric se va verifica vizual si se va face proba sub tensiune inainte de racordarea circuitelor electrice

VERIFICATOR / EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTELE	REFERAT de verificare/ RAPORT de expertiza tehnica Nr. - Data: -	
TRACTEBEL ENGIE		ATELIER OF ARCHITECTURE CHRISTIAN TANASCAUX		Proiect : Interconectarea cladirilor existente si constructie noua in incinta Spitalului Clinic Judetean de Urgente « Pius Branzeu » Timisoara, in vederea reorganizarii circuitelor medicale pentru departamentele: UPU, Chirurgie, ATI si Centru de Mari Arsi.	Pr. Nr: P.013049
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara: --	Locatie : Bulevardul Liviu Rebreanu 156, Timisoara 300723 Beneficiar : Consiliul Judetean Timis Investitor : Ministerul Sanatatii - Romania	Faza: PT+DE
SEF PROIECT	Arh.Christian TANASCAUX		Format: A0+	Denumire desen: SCHEMA MONOFILARA TCARM3 SINGLE LINE DIAGRAM TCARM3	Rev. 00
MANAGER PROIECT	Ing. Liviu POPA- BELEGANTE				
VERIFICAT	Ing. Ionel OPREA		Data: Februarie 2021		Pagina 1/1
DESENAT	Ing. Constantin SAMOILA				
PROIECTAT	Ing. Constantin SAMOILA			Nr desen: P.013049_D8_IE095	