

Portbiztonság beállítása:

port hozzáférési módba kapcsolása: `in fa 0/1 → switchport mode access`
portbiztonság bekapcsolása porton: `in fa 0/1 → switchport port-security`
sticky MAC-cím tanulási mód: `in fa 0/1 → switchport port-security mac-address sticky`
statikus MAC-cím tanulási mód: `in fa 0/1 → switchport port-security mac-address MAC-cím (ABCD:1234:0000)`
portbiztonság megsértési módja: `in fa 0/1 → switchport port-security violation shutdown/restrict/protect`
maximálisan megtanulható MAC-címek száma: `in fa 0/1 → switchport port-security maximum 1`
portbiztonság megtekintése: `show port-security interface fa 0/1`
biztonságos MAC-címek megtekintése: `show port-security address`

Egyéb beállítások:

nem használt portok lekapcsolása: `in range fa 0/3 - fa 0/24 → shutdown`

DHCP snooping beállítások:

DHCP snooping funkció engedélyezése: `ip dhcp snooping`
DHCP snooping engedélyezése 1-es VLAN-on: `ip dhcp snooping vlan 1`
megbízható port beállítása: `in fa 0/1 → ip dhcp snooping trust`
a porton másodpercenként fogadható DHCP üzenetek száma: `in fa 0/1 → ip dhcp snooping limit rate 5`

Dinamikus ARP-ellenőrzés (DAI) beállítása:

ARP-ellenőrzés engedélyezése 1-es VLAN-on: `ip arp inspection vlan 1`
megbízható port beállítása: `in fa 0/1 → ip arp inspection trust`
ARP-ellenőrzés engedélyezése forrás MAC-cím alapján: `ip arp inspection validate src-mac`
ARP-ellenőrzés engedélyezése cél MAC-cím alapján: `ip arp inspection validate dst-mac`
ARP-ellenőrzés engedélyezése forrás IP-cím alapján: `ip arp inspection validate ip`
ARP-ellenőrzés engedélyezése: `ip arp inspection validate src-mac dst-mac ip`