Multimètre : METRIX MX 26

1	Borne d'entrée (positions 12 à 20)
2	Entrée de référence du multimètre
3	Borne d'entrée (500 mA_{DC} et 500 mA_{AC+DC})
4	Borne d'entrée (10 A_{DC} et 10 A_{AC+DC})
5	Changement de gamme (RANGE)
6	Fonctions secondaires (AC + DC)
7	Mesure de pics +/-
8	Gel de l'affichage
9	Activation du rétro-éclairage
10	Mémorisation automatique
11	Mise hors tension
12	Mesure de tensions AC (5 V_{AC} à 750 V_{AC})
13	Mesure de tension AC+DC (5 V_{AC+DC} à 750 $_{AC+DC}$)
14	Mesure de tension DC (5 V_{DC} à 1000 V_{DC})
15	Mesures de tensions (500 mV_{DC} et 500 mV_{AC+DC})
16	Mesure de fréquence
17	Test de continuité
18	Mesure de résistance
19	Mesure de capacité
20	Testeur de diode
21	Mesure de courant (500 mA_{DC} et 500 mA_{AC+DC})
22	Mesure de courant (10 A_{DC} et 10 A_{AC+DC})

- Tensions continues :

Position du commutateur	Gammes	Précision	Impédance d'entrée	Protection (*)	Résolution
ADPDC	500 mVDC	0,3 % L + 2 D	10 MΩ	± 1100 VPK 775 Vrms	0,1 mVDC
VDC	5 VDC		11 MΩ		1 mVDC
	50 VDC		10 MΩ		10 mVDC
	500 VDC				100 mVDC
	1000 VDC				1 VDC

- Tensions alternatives (AC et AC+DC) :

Position du commutateur	Gamme	Impédance d'entrée	Protection (*)	Précision					Résolution
				40 Hz à 1 kHz	1 à 4 kHz	4 à 20 kHz	20 à 50 kHz	50 à 100 kHz	
VLOW Z	5 VAC 50 VAC 500 VAC 750 VAC	500 kΩ	± 1100 Vpk 775 Vrms	1 % L + 3 D	1 % L + 3 D	2 % L + 3 D	3 % L + 3 D	5 % L + 3 D	1 mVAC 10 mVAC 100 mVAC 1 VAC
					-	-	-	-	
ADPAC+DC	500mVAC+DC	10 MΩ //100 pF	± 1100 Vpk 775 Vrms	1,5 % L + 3 D	-	-	-	-	0.1 mVAC+DC
VAC+DC	5 VAC+DC 50 VAC+DC 500 VAC+DC 750 VAC+DC	11 MΩ	± 1100 Vpk 775 Vrms	1 % L + 3 D	1 % L + 3 D	2 % L + 3 D	3 % L + 3 D	5 % L + 3 D	1 mVAC+DC 10 mVAC+DC 100 mVAC+DC 1 VAC+DC
		10 MΩ			-	-	-	-	

- Courants continus :

Position du commutateur	Gammes	Précision	Chute de tension max.	Protection	Fusibles (*)	Résolution
500 mADC	500 mADC	0.3 % L + 2 D	< 600 mV	600 VRMS	F1 + F2	100 µADC
10 ADC (**)	10 ADC	1 % L + 2 D	< 700 mV	600 VRMS	F2	10 mADC

- Courants alternatifs (AC+DC) :

Position du commutateur	Gammes	Précision		Chute de tension max.	Protection	Fusibles (*)	Résolution	Crête Max.
500 mAAC+DC	500 mAAC+DC	40 Hz à 10 kHz : 1.5 % L + 2 D	10 kHz à 30 kHz : 5 % L + 2 D	< 600 mV	600 VRMS	F1 + F2	100 µAAC+DC	1 A
10 AAC+DC (**)	10 AAC+DC	40 Hz à 2 kHz : 2.5 % L + 2 D	2 kHz à 10 kHz : 5 % L + 2 D	< 700 mV	600 VRMS	F2	10 mAAC+DC	

- Résistances :

Commutateur sur	Gammes	Précision	Courant de mesure	Protection (*)	Résolution
♪	500 Ω	0,3 % L + 3 D	1 mA	600 VRMS	0,1 Ω
Ω	500 Ω	0,3 % L + 3 D	1 mA		01 Ω
	5 kΩ		100 µA		1 Ω
	50 kΩ		10 µA		10 Ω
	500 kΩ		1 µA		100 Ω
	5 MΩ	0,5 % L + 3 D	100 nA		1 kΩ
	50 MΩ	1 % L + 5 D	50 nA		10 kΩ

- Capacités :

Position du commutateur	Gammes	Précision	Courant de mesure	Temps de mesure max.	Protection (*)	Résolution
⊣⊢	50 nF	1 % L + 2 D	100 nA	< 1 s	600 VRMS	10 pF
	500 nF		1 µA	< 1 s		100 pF
	5 µF		10 µA	< 1 s		1 nF
	50 µF		100 µA	< 1 s		10 nF
	500 µF		1 mA	< 2 s		100 nF
	5000 µF	2 % L + 2 D	1 mA	≈ 3 s/mF		1 µF
	50 mF		1 mA	≈ 3 s/mF		10 µF

- Fréquence :

Position du commutateur	Gammes	Précision	Impédance d'entrée	Protection	Résolution
Hz	0.62 à 5 Hz	0,03 % L + 1 D	10 MΩ (VAC+DC)	± 1100 Vpk 775 Vrms	0,0001 Hz
	5 à 50 Hz				0,001 Hz
	50 à 500 Hz				0,01 Hz
	500 Hz à 5 kHz				0,1 Hz
	5 à 50 kHz				1 Hz
	50 à 500 kHz	0,05 % L + 1 D			10 Hz