FBII XL-2T ALARM SIGNAL STATUS VALUES

This data is sent during the high level of the
clock pulses.   32 bits per data packet.

Keypad LEDs on	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	Data hex values
AC/LB, Ready (system unarmed)	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	C207B0A7
AC/LB, Zone 1 (Zone 1 triggered)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	820FB0A7
AC/LB, Zone 2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	8217B0A7
AC/LB, Zone 1 & 2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	821FB0A7
AC/LB, Zone 3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	8227B0A7
AC/LB, Zone 4	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	8247B0A7
AC/LB, Zone 5	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	8287B0A7
AC/LB, Zone 6	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	8307B0A7
AC/LB, Ready, keypad buzzer active	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	4207B0A7
Ready (AC power unplugged)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	C007B0A7

MSB ... Data bit values ... LSB

Bit column labels:
- Bit 30: Buzzer (1 = silent)
- Bit 29: Ready LED
- Bit 24: AC/LB LED
- Bit 23: Zone 6 LED
- Bit 22: Zone 5 LED
- Bit 21: Zone 4 LED
- Bit 20: Zone 3 LED
- Bit 19: Zone 2 LED
- Bit 18: Zone 1 LED

LEDs: 1 = on