

NR-10 — SEGURANÇA EM ELETRICIDADE

Procedimento de Segurança Padrão

04

OBJETIVO	APLICAÇÃO
Estabelecer os requisitos e medidas de controle para garantir a segurança de trabalhadores que interagem com instalações e serviços elétricos.	Eletricistas habilitados, técnicos de manutenção e demais profissionais que interagem com instalações elétricas.

RESPONSABILIDADES	
Eletricista Habilitado	Executar serviços elétricos somente após liberação e aplicação do LOTO.
Supervisor	Emitir Permissão de Trabalho e garantir que a equipe está habilitada pela NR-10.
Empresa	Providenciar treinamento NR-10 Básico e NR-10 SEP conforme aplicável.
Segurança	Inspecionar EPIs elétricos e verificar validade dos testes dielétricos.

PASSO A PASSO — EXECUÇÃO SEGURA	
1	Verifique se possui habilitação e treinamento NR-10 válido para o serviço a executar.
2	Aplique o procedimento LOTO: desenergize, bloqueie, etiquete e teste ausência de tensão.
3	Utilize EPIs elétricos com certificado de aprovação (CA): luvas isolantes, capacete, óculos, calçado.
4	Mantenha distâncias de segurança de partes energizadas conforme tensão do circuito.
5	Trabalhe preferencialmente com circuitos desenergizados. Se não for possível, aplique medidas especiais.
6	Ao concluir, remova o bloqueio somente após confirmar que ninguém está na área de risco.

NÃO FAÇA — PROIBIÇÕES	
■	Nunca execute serviços elétricos sem o bloqueio LOTO aplicado e verificado.
■	Não utilize EPIs elétricos com vencimento expirado ou com sinais de dano.
■	Não improvise emendas ou ligações temporárias sem aprovação da engenharia.

ENERGIA ELÉTRICA NÃO PERDOA DESCUIDO. RESPEITE SEMPRE A NR-10.
--