

3-5073

MEMA-MAT

SPIS TREŚCI

=====

1. Dane techniczne
2. Przeznaczenie
3. Opis funkcjonalny

DOKUMENTY ZWIĄZANE

=====

1. Schemat ideowy płytki napięcia zapisu SUZ
M-SI-970-C
2. Schemat montażowy płytki napięcia zapisu SUZ
M-SM-971-C

1. DANE TECHNICZNE

=====

Maksymalne napięcie włączenia UZ/+/- = 4,5 +0,1V

Minimalne napięcie wyłączenia UZ/+/- = 3,9 -0,1V

Warunkiem stanu włączenia układu jest występowanie wysokiego poziomu logicznego standardowego dla serii TTL na wejściu PSZ 1/4/3/

- Maksymalne dopuszczalne napięcie wejściowe UZ /+/- = 5,25V
- Maksymalne obciążenie wyjścia UZ1/+/- = 25 mA
- Maksymalny spadek napięcia na tranzystorze T1 w nasyceniu
Usat = 0,3V

2. PRZEZNACZENIE

=====

Płytką napięcia zapisu SUZ przeznaczona jest do współpracy z układami zapisu i kasowania znajdującymi się na pakiecie Z0-1.

3. OPIS FUNKCJONALNY

=====

Zadaniem układu jest podanie napięcia zapisu na wyjście UZ1 /+/- /2/ wtedy gdy:

- napięcie na wejściu UZ/+/- /1/ posiada wymaganą wartość
- na wejście PSZ1/+/- /3/ jest podany wysoki poziom logiczny.

Napięcie wejściowe po podzieleniu na dzielniku rezystancyjnym złożonym z rezystora R2 i potencjometra R7 jest porównywane z napięciem odniesienia powstającym na diodzie D3, polaryzowanej przez rezystor R1. Porównanie następuje na złączu emiter-baza tranzystora T2.

Włączenie tranzystora T2 w wyniku porównania napięć prowadzi do nasycenia tranzystora T1.

Układ objęty jest pętlą dodatniego sprzężenia zwrotnego poprzez rezystor R4, co powoduje zarówno zwiększenie szybkości przełączania układu jak również wprowadza zróżnicowane poziomy napięć włączania i wyłączania układu. Rezystor R5 stanowi wstępne obciążenie układu. Wprowadzenie diody D2 powoduje poprawienie parametrów termicznych układu.