

- [Energie API - Surplus Endpoints](#)
 - [Endpoints](#)
 - [GET /api/energy/surplus](#)
 - [GET /api/energy/surplus-available](#)
 - [Parameter](#)
 - [Response \(JSON\)](#)
 - [Beispiele](#)
 - [Einzelwert abrufen](#)
 - [LaMetric My Data DIY](#)
 - [Shelly Ueberschuss-Steuerung](#)
 - [curl](#)

Energie API - Surplus Endpoints

Offene API-Endpoints (ohne Authentifizierung) zum Abrufen von Echtzeit-Energiedaten. Gedacht fuer IoT-Geraete (Shelly, LaMetric, etc.) und externe Integrationen.

Endpoints

GET [/api/energy/surplus](#)

Netto-Ueberschuss: Was aktuell ins Netz eingespeist wird.

GET [/api/energy/surplus-available](#)

Verfuegbarer Ueberschuss: Netto + Heizstab-Verbrauch (was verfuegbar waere, wenn der Heizstab aus waere).

Parameter

Parameter	Beschreibung	Beispiel
<code>group</code>	STWEG-Gruppe (Standard: <code>r9</code>)	<code>?group=r9</code>
<code>field</code>	Einzelnen Wert als Plaintext zurueckgeben	<code>?field=surplus_w</code>
<code>format</code>	Formatierung mit <code>{val}</code> Platzhalter (nur mit <code>field</code>)	<code>?field=surplus_w&format={val} W</code>

Response (JSON)

Ohne `field` Parameter:

```
{
  "surplus_w": 1234,
  "grid_power_w": -1234,
  "production_w": 3500,
  "heizstab_w": 800,
  "consumers": [
    { "id": "r9-wohnung1", "name": "Wohnung 1", "power_w": 320 },
    { "id": "r9-wohnung2", "name": "Wohnung 2", "power_w": 180 }
  ],
  "timestamp": "2026-03-25T14:30:00.000Z",
  "group": "r9"
}
```

Feld	Beschreibung
<code>surplus_w</code>	Ueberschuss in Watt (≥ 0)
<code>grid_power_w</code>	Netz-Leistung (negativ = Einspeisung, positiv = Bezug)
<code>production_w</code>	Solar-Produktion in Watt
<code>heizstab_w</code>	Heizstab-Verbrauch in Watt
<code>consumers</code>	Einzelne Verbraucher mit ID, Name und aktueller Leistung
<code>timestamp</code>	Zeitstempel der letzten Messung

Bei `/api/energy/surplus-available` wird `surplus_w` zusaetzlich um den Heizstab-Verbrauch erhoehrt.

Beispiele

Einzelwert abrufen

```
GET /api/energy/surplus?field=surplus_w  
→ 1234
```

```
GET /api/energy/surplus?field=grid_power_w&format={val} W  
→ -1234 W
```

```
GET /api/energy/surplus?field=production_w&format={val} W  
→ 3500 W
```

LaMetric My Data DIY

Dedizierter Endpoint fuer die LaMetric App **My Data DIY** mit korrektem **frames-**Format:

```
GET /api/energy/lametric  
GET /api/energy/lametric?fields=surplus_w,production_w,grid_power_w
```

Einstellung	Wert
URL	https://rosenweg4303.ch/api/energy/lametric
Methode	GET
Poll-Intervall	30 Sekunden

Verfuegbare Felder fuer **fields** Parameter: **surplus_w**, **surplus_available_w**, **production_w**, **grid_power_w**, **heizstab_w**

Beispiel-Response:

```
{  
  "frames": [  
    { "text": "1.5 kW", "icon": "i23396" },  
    { "text": "3.5 kW", "icon": "i3069" }  
  ]  
}
```

```
]
}
```

Werte werden automatisch als kW (≥ 1000) oder W (< 1000) formatiert.

Shelly Ueberschuss-Steuerung

Ein fertiges Shelly-Script fuer den 1PM/2PM liegt unter [scripts/shelly-surplus-switch.js](#).

Schaltet Ausgaenge bei ≥ 1000 W Ueberschuss ein und bei < 10 W Verbrauch am Ausgang wieder aus. Details im Script-Header.

curl

```
# Alles als JSON
curl https://rosenweg4303.ch/api/energy/surplus

# Nur Ueberschuss als Zahl
curl https://rosenweg4303.ch/api/energy/surplus?field=surplus_w

# Formatiert
curl "https://rosenweg4303.ch/api/energy/surplus?field=surplus_w&format={val} w"
```