

Ficha técnica

Bombilla LED E27, 9W,
Sensor de movimiento y luminosidad

LED COMPANY



Bombilla LED E27, 9W, Sensor de movimiento y luminosidad

Bombilla LED con sensor de movimiento y de luminosidad. Solo se enciende cuando detecta movimiento en su radio de detección y luminosidad ambiente es menos a 25 lux.

VER FICHA ONLINE

9W

240°

AC220V

EPISTAR

E27

Sensor de movimiento

Sensor de luminosidad

ESPECIFICACIONES

Potencia	9W
Flujo luminoso	400lm, 430lm, 450lm
Ángulo de apertura	240°
Temperatura de color	3000K, 4000K, 6500K
CRI	80
Alimentación	3
Chip	Epistar SMD2835
Casquillo	E27
Interior-exterior	Interior
Sensores	movimiento, crepuscular
Factor de potencia	0.90
Etiqueta energética	A+

Dimensiones del producto

60x60x111mm

Dimensiones del packaging

6x11x6cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE