

24 | 电流饥饿环形 VCO 审查

本模块把控制电压转换成连续振荡频率，通过限制环形延迟单元的充放电电流来调节周期。相比固定驱动的反相器环，电流饥饿结构提供可控的调频范围，但增益、摆幅和启动能力会随偏置变化。芯片中可用于PLL、时钟发生器和低面积时序调节，噪声与抖动还需单独评估。

结论：四平台调谐、启动、波形、功耗及成对推频全部达到原nominal门槛。

条件：SMIC18MMRF tt、27°C，调谐供电1.8 V，外载20 fF。控制电压0.9/1.0/1.1/1.2 V，各稳定平台1 us。推频保留TT/27°C、VCTRL=1.1 V、VDD=1.71/1.89 V。

指标	实测	原门槛	10%边界	15%边界	单位
f(0.9 V)下界	16.908	≥10	≥9	≥8.5	MHz
f(0.9 V)上界	16.908	≤25	≤27.5	≤28.75	MHz
f(1.2 V)	29.6148	≥25	≥22.5	≥21.25	MHz
高/低调谐比	1.75153	≥1.5	≥1.35	≥1.275	比值
最小KVCO	40.752	≥30	≥27	≥25.5	MHz/V
KVCO最大/最小	1.07673	≤1.5	≤1.65	≤1.725	比值
最大频率漂移	4.81265e-05	≤0.1	≤0.11	≤0.115	%
占空偏离50%	2.68998	≤5	≤5.5	≤5.75	百分点
首次上升过半轨	18.6088	≤100	≤110	≤115	ns
四平台最坏低值	-0.0480561	≤10	≤11	≤11.5	%VDD
四平台最坏高值	100.132	≥90	≥81	≥76.5	%VDD
1.2 V控制平均功耗	84.6706	≤200	≤220	≤230	uW
供电推频绝对值	83.5229	≤100	≤110	≤115	%/V


实际高电平占空52.690%，满足45–55%；原verifier对高/低相位取较短者，报告47.310%。放宽只扩大50%中心两侧允许误差，不移动中心。

四平台频率严格递增；4组五周期测量、4组晚期两周期测量都在各自平台结束前完成。两路推频各有完整五周期。窗口完整性、起振有效性和有限数据不放宽。

未执行其余26个调谐PVT点、SS/FF推频、失配、相噪/抖动和PEX。近零确定性频率漂移只说明两个时间窗周期一致，不能解释为真实振荡器无抖动。

HD 延迟单元与模拟限流偏置

环内数字反相器保持原厂内部MOS，仅在供电端外接gm/ID定尺寸限流管。



模拟单位	W/L (um)	gm/ID	ID/W(uA/um)	VGS表点/V	gm-ro
n18	2.04/0.36	15	4.8868	0.5296	89.50
p18	8.52/0.36	15	1.1741	0.5431	139.51

LUT点：27°C、|VDS|=0.45 V、VBS=0、参考W=10 um、ID=10 uA。n18单位2.04/0.36 um，用于MVIN/MNDIO/五个下限流；p18单位8.52/0.36 um，用于二极管、转接镜及五个上限流。


VCTRL/V	MVIN均值/uA	实际gm/ID	最小饱和余量/V
0.9	6.7161	16.927	0.8689
1.0	8.2120	16.010	0.7789
1.1	9.7389	15.190	0.6890
1.2	11.2907	14.448	0.5993

表中实际值取稳定平台时间加权平均；余量为采样到的最小|VDS|-|VDSAT|。MVIN源极升高产生体效应，所以实际VGS不能直接等同零体偏LUT；本次实际gm/ID约14.45-16.93。

INHDV2原厂Wn/Wp=1.17/1.76 um，INHDV0=0.60/0.90 um，L均0.18 um。核心VDD/VSS接虚拟轨sXt/sXb；VNW/VPW始终接全局VDD/VSS，内部MOS尺寸和模型未改。

调谐、线性度与固定测量窗口

所有四个控制平台均测五个完整周期；最低频率不能借用下一个控制平台的边沿。



控制/V	频率/MHz	早晚漂移/%	五周期终点/us	晚2周期终点/us	平台终点/us
0.9	16.907988	1.631278e-07	0.696888	0.874319	1.051
1.0	20.983186	3.353673e-11	1.624019	1.862305	2.052
1.1	25.226914	4.812646e-05	2.568520	2.846002	3.053
1.2	29.614814	0	3.552372	3.822507	4.054



频率=5/(第6上升沿-第1上升沿)，选沿起点是平台开始后300 ns。漂移比较早期与晚期各两周期：|fearly-flate|/mean；晚期选沿起点是平台结束前300 ns。平台分别开始于51、1052、2053、3054 ns。

最小KVCO=40.752 MHz/V，最大/最小=1.07673；3个斜率都为正。1.1 V控制频率25.227 MHz，0.9→1.2 V调谐比1.75153。测得的是四点局部区间斜率，不声称更宽控制范围内线性。

交叉核验：把各稳定窗内全部10/13/17/19个完整周期求平均，与合同五周期结果最大相对差1.478329e-05%。本次无求解警告；确定性模型不包含相噪、热噪声或失配抖动。

真实起振、占空比与虚拟电源

普通DC初始化；控制由0 V在50–51 ns升至0.9 V，没有额外kick或强制初值。



起振首次上升过半电源于69.60884 ns，相对51 ns平台开始为18.60884 ns。四平台输出最小值约-0.865/-1.061/-1.251/-1.434 mV，最大值约1.8024-1.8036 V，均跨越10%与90%阈值。


1.1 V真实高电平占空52.690%；原verifier报告较短相位47.310%，两者不是两次测量冲突。HD输出缓冲承担20 fF，环内虚拟电源随周期移动，不能把sXt/sXb误连成HD阱电位。

稳定段第1级虚拟轨约-3.83 mV至1.80406 V；毫伏级越轨来自瞬态寄生耦合。限流管在充放电过程中并非全程饱和，靠近轨端退出饱和属于工作机制；静态偏置三管保持正饱和余量。

供电推频与完整 VDD 功耗

推频是本题nominal敏感度维度，保留1.71 V和1.89 V两路实际瞬态。

VDD/V	五周期频率/MHz	起始沿/ns	结束沿/ns
1.71	27.272269	564.170728	747.507141
1.89	23.458786	559.822592	772.962351



推频= $\frac{|f_{high}-f_{low}|}{\text{mean}(f_{high},f_{low})} \times 0.18 \times 100 = 83.5229\% / V$ 。VDD升高反而降低频率：电流限制下每次充电需要更大的电压摆幅，偏置/体效应/寄生也参与；验收使用绝对灵敏度。

VCTRL/V	V→I支路平均/uA	全VDD稳定窗平均/uA
0.9	6.7161	29.9216
1.0	8.2120	35.5446
1.1	9.7389	41.2424
1.2	11.2907	46.8665

功耗门槛使用原3.754–4.054 us窗口： $-1.8 \times \text{mean}(I(VDD)) = 84.6706\text{ uW}$ 。包含V→I、镜像支路、五级环和两级输出缓冲；上表全稳定窗均值与此300 ns门槛窗口略有差别。

理想RDEG和五个30 fF电容为原任务明确允许项，本次未替代成实际工艺无源件。结果不含其片阻/容值PVT、匹配和布局面积保证。

完整网表、复现与证据范围

保留全部设计尺寸、HD接口与两类bench的输入快照和真实PSF。

```
simulator lang=spectre
subckt current_starved_ring_vco (vss vctrl vdd vout)
RDEG (ndeg vss) resistor r=47000
MVIN (pdio vctrl ndeg vss) n18 w=2.04u l=0.36u
MPDIO (pdio pdio vdd vdd) p18 w=8.52u l=0.36u
MPSRC (ndio pdio vdd vdd) p18 w=8.52u l=0.36u
MNDIO (ndio ndio vss vss) n18 w=2.04u l=0.36u
MPS1 (s1t pdio vdd vdd) p18 w=8.52u l=0.36u
XINV1 (n5 n1 s1t s1b vdd vss) INHDTV2
MNS1 (s1b ndio vss vss) n18 w=2.04u l=0.36u
CS1 (n1 vss) capacitor c=30f
MPS2 (s2t pdio vdd vdd) p18 w=8.52u l=0.36u
XINV2 (n1 n2 s2t s2b vdd vss) INHDTV2
MNS2 (s2b ndio vss vss) n18 w=2.04u l=0.36u
CS2 (n2 vss) capacitor c=30f
MPS3 (s3t pdio vdd vdd) p18 w=8.52u l=0.36u
XINV3 (n2 n3 s3t s3b vdd vss) INHDTV2
MNS3 (s3b ndio vss vss) n18 w=2.04u l=0.36u
CS3 (n3 vss) capacitor c=30f
MPS4 (s4t pdio vdd vdd) p18 w=8.52u l=0.36u
XINV4 (n3 n4 s4t s4b vdd vss) INHDTV2
MNS4 (s4b ndio vss vss) n18 w=2.04u l=0.36u
CS4 (n4 vss) capacitor c=30f
MPS5 (s5t pdio vdd vdd) p18 w=8.52u l=0.36u
XINV5 (n4 n5 s5t s5b vdd vss) INHDTV2
MNS5 (s5b ndio vss vss) n18 w=2.04u l=0.36u
CS5 (n5 vss) capacitor c=30f
XBUF0 (n5 bo1 vdd vss vdd vss) INHDTV0
XBUF1 (bo1 vout vdd vss vdd vss) INHDTV2
ends current_starved_ring_vco
```

DUT: 14只模拟MOS + 7个原厂HD反相器 + 47 kΩ源极电阻 + 五个30 fF节点电容。所有HD定义include都在bench层；snapshot闭包和模型哈希见各run.json。

运行: /home/IC/CodeX/virtuoso-bridge-lite/.venv/bin/python
scripts/case24_ring_vco.py
PDF: 同一Python执行 scripts/review_pdf.py 24

真实输出目录:

runs/24/20260922T090830797411Z_tune
runs/24/20260922T090846079959Z_push


每目录包含inputs、run.json、output/bench.raw和measurements.json。

原instruction、正式verifier、bench与reference冻结于cases/24-ring-vco/source/。首次LUT候选即通过；未用原Sky130成绩替代测量。除本轮nominal外，PVT、失配、相噪/抖动及PEX均未验证。

24 · 1/2 控制偏置与环形级 1-3

晶体管 / 标准单元连接图 | MOS单位 W/L (um) , m 为并联倍数 | 参数读取最终 circuit.scs

VCTRL 经源退化建立 pdio/ndio 偏置；前三级虚拟供电单元，HD 并端保持全局电源。



子电路: current_starved_ring_vco | 端口: vss, vctrl, vdd, vout




同一子电路内同名网络跨页相连；实心点为连接，交叉无点不连接；紫色为实际体端 / 井端。

数字HD保持原厂单元；模拟子电路附展开分图；原厂无源用工艺符号和几何参数。外部测试负载不属于DUT。

24 · 2/2 环形级 4-5 与 HD 输出缓冲

晶体管 / 标准单元连接图 | MOS单位 W/L (um) , m 为并联倍数 | 参数读取最终 circuit.scs

第四、五级闭合五级环：n5 回接第一级输入；两级原厂 HD 缓冲器输出 vout。



子电路：current_starved_ring_vco | 端口：vss, vctrl, vdd, vout

同一子电路内同名网络跨页相连；实心点为连接，交叉无点不连接；紫色为实际体端 / 井端。

数字HD保持原厂单元；模拟子电路附展开分图；原厂无源工艺符号和几何参数。外部测试负载不属于DUT。