Universidade de São Paulo
Escola de Artes, Ciências e Humanidades
Sistemas de Informação

Relatório do Exercício-Programa de Assembly

ACH2034 - Organização e Arquitetura de Computadores I

Gustavo Neves Moraes NUSP: 16986195
Vinícius Cunha Pereira NUSP: 16973242

Profa. Gisele S. Craveiro

São Paulo
2026

Sumário

1 Organização e Arquitetura MIPS **2**

2 Descrição do problema e código alto nível da solução **2**
2.1 Descrição do problema 2
2.2 Algoritmo de solução 2

3 Implementação em Assembly **4**
3.1 Bloco principal (`main`) 4
3.2 Sub-rotina `mmc` 5
3.3 Sub-rotina `divide` 7

4 Micro-operações do Conjunto de Instruções Utilizado **8**
4.1 Convenções adotadas 8
4.2 Pseudo-instruções e suas expansões 9
4.3 Instrução `ori` 10
4.4 Instrução `lui` 11
4.5 Instrução `syscall` 11
4.6 Instrução `sw` 11
4.7 Instrução `jal` 11
4.8 Instrução `addu` 12
4.9 Instrução `addi` 12
4.10 Instrução `lw` 12
4.11 Instrução `bne` 13
4.12 Instrução `j` 13
4.13 Instrução `beq` 13
4.14 Instrução `mult` 13
4.15 Instrução `mflo` 13
4.16 Instrução `jr` 14
4.17 Instrução `div` 14
4.18 Instrução `mfhi` 14

1 Organização e Arquitetura MIPS

Muito texto.

2 Descrição do problema e código alto nível da solução

2.1 Descrição do problema

O problema resolvido corresponde à Questão 8 da "Lista de Problemas"do EP.

O item (a) pede a implementação de uma função com assinatura `int divide (int *m, int *n, int d)`, que recebe três inteiros positivos e deve devolver 1 caso o divisor `d` divida pelo menos um dos valores apontados por `m` ou `n`, e 0 caso contrário. Além de retornar esses valores, sempre que `d` divide `*m`, o valor apontado é atualizado para o quociente da divisão, e o mesmo vale para `*n`.

O item (b) pede um programa que leia dois inteiros positivos `m` e `n` e, utilizando obrigatoriamente a função do item (a), calcule o mínimo múltiplo comum (MMC) entre eles.

2.2 Algoritmo de solução

A estratégia adotada para resolução do problema foi a de fatoração por tentativa. Testa-se sequencialmente cada divisor candidato `d`, começando em 2. Para cada `d`, chama-se `divide(&m, &n, d)`. Se a chamada indicar que pelo menos um dos dois valores foi dividido, o divisor `d` é incorporado ao acumulador do MMC (multiplicando-o) e o mesmo `d` é testado novamente, pois ele pode dividir novamente algum dos dois valores restantes. Caso `d` não divida nem `*m` nem `*n`, incrementa-se `d` e repete-se o processo. O algoritmo termina quando `m` e `n` foram reduzidos a 1, momento em que todos os seus fatores primos (com multiplicidade) já foram extraídos e incorporados ao acumulador, que corresponde, portanto, ao MMC entre os valores originais.

A seguir, o Código 1 apresenta uma versão em linguagem C do algoritmo, servindo de ponte entre a descrição acima e a implementação em Assembly apresentada na Seção **??**.

```
1 int divide(int *m, int *n, int d) {
2     int ok = 0;
3
4     if (*m % d == 0) {
```

```c
        *m /= d;
        ok = 1;
    }
    if (*n % d == 0) {
        *n /= d;
        ok = 1;
    }

    return ok;
}

int MMC(int m, int n) {
    int result = 1;
    int d = 2;

    while (m != 1 || n != 1) {
        if (divide(&m, &n, d)) {
            result *= d;
        } else {
            d++;
        }
    }

    return result;
}

int main() {
    int m, n;
    scanf("%i", &m);
    scanf("%i", &n);

    int mmc = MMC(m, n);

    printf("O MMC e: %i\n", mmc);
    return 0;
}
```

Listing 1: Pseudocódigo em C do algoritmo

Vale comentar que uma possível otimização para a estratégia adotada seria testar apenas divisores primos, em vez de verificar todos os inteiros sequencialmente. Isso porque não faz sentido, testar divisores compostos, como por exemplo 6, já que seus fatores primos (2 e 3) necessariamente teriam sido testados anteriormente. Dessa forma, poderia ser mantido um vetor contendo números primos, e a variável `d` passaria a assumir apenas esses valores, reduzindo a quantidade de testes desnecessários e tornando o processo de fatoração mais eficiente, principalmente para entradas de maior magnitude.

3 Implementação em Assembly

O programa foi implementado em MIPS Assembly e é organizado em três sessões principais: a rotina principal (`main`), responsável pela leitura dos dados e impressão do resultado; a sub-rotina `mmc`, que implementa o laço de cálculo do Mínimo Múltiplo Comum por divisões sucessivas; e a sub-rotina `divide`, chamada repetidamente por `mmc`, que tenta dividir `m` e/ou `n` por um divisor candidato `d`.

A Tabela 1 resume o papel de cada registrador utilizado, seguindo a convenção de uso da arquitetura MIPS (registradores `$t` como temporários não preservados entre chamadas, `$s` como registradores salvos/persistentes, `$a` para argumentos e `$v` para valores de retorno).

Registrador	Papel no programa
`$sp`	Ponteiro de pilha, usado para empilhar parâmetros e contexto salvo
`$ra`	Endereço de retorno, salvo/restaurado na pilha em `mmc` e `divide`
`$s0`	Acumulador do MMC (salvo na pilha durante as chamadas a `divide`)
`$s1`	Divisor candidato `d` (salvo na pilha durante as chamadas a `divide`)
`$a0, $a1, $a2`	Parâmetros de `divide` (&m, &n, d) após serem lidos na pilha
`$v0`	Código de *syscall* / valor de retorno de `divide` (0 ou 1)
`$t0, $t1, $t2`	Temporários intermediários (dividendo, resto, quociente)

Tabela 1: Registradores utilizados e seus papéis

3.1 Bloco principal (`main`)

O bloco `main` realiza a leitura dos dois inteiros `m` e `n` via chamadas de sistema, chama a sub-rotina `mmc` e imprime o valor retornado em `$v0`.

```
1  main:
2          # Imprime string
3          li $v0, 4
4          la $a0, msg_m
5          syscall
6
7          # Le inteiro m
```

```
8           li $v0, 5
9           syscall
10          sw $v0, m
11
12          # Imprime string
13          li $v0, 4
14          la $a0, msg_n
15          syscall
16
17          # Ler inteiro n
18          li $v0, 5
19          syscall
20          sw $v0, n
21
22          # Chama a rotina mmc
23          jal mmc
24
25          # Salva o retorno (o MMC calculado) em $t0
                temporariamente
26          move $t0, $v0
27
28          # imprime string de msg MMC
29          li $v0, 4
30          la $a0, msg_mmc
31          syscall
32
33          # imprime string do MMC
34          li $v0, 1
35          move $a0, $t0
36          syscall
37
38          # acaba o programa ;D
39          li $v0, 10
40          syscall
```

Listing 2: Bloco `main`

3.2 Sub-rotina `mmc`

A sub-rotina `mmc` inicia salvando na pilha o endereço de retorno (`$ra`) e os registradores `$s0` e `$s1`, que precisam sobreviver às chamadas a `divide`. Em seguida executa o laço principal do algoritmo. A cada iteração é verificado se `m` e `n` já foram reduzidos a 1 (rótulo `fim_mmc`), caso contrário, empilha os três parâmetros de `divide` (&m, &n e o divisor candidato `d`, nessa ordem) e realiza a chamada com `jal`. Se pelo menos um dos dois valores foi dividido, o acumulador `$s0` é multiplicado por `d` e o laço reinicia com o mesmo `d`, caso

contrário, `d` é incrementado (rótulo `nao_dividiu`). Ao final, o resultado é movido para `$v0`, o contexto salvo é restaurado e a sub-rotina retorna com `jr $ra`.

```
mmc:
        # Prologo da funcao mmc: salva o contexto na pilha
        addi $sp, $sp, -12
        sw   $ra, 8($sp)  # Salva endereco de retorno
        sw   $s0, 4($sp)  # Salva $s0
        sw   $s1, 0($sp)  # Salva $s1

        li $s0, 1 # $s0 = mmc = 1
        li $s1, 2 # $s1 = d = 2

mmc_loop:
        # carrega m e n
        lw $t0, m # $t0 = m
        lw $t1, n # $t1 = n

        # $t2 = minimoMMC = 1
        li $t2, 1

        # se m!=1 continua tentando dividir
        bne $t0, $t2, tentaDividir

        # A essa ponto do codigo pelo menos m eh 1
        # mas talvez n ainda pode ser divisivel

        # se n!=1 continua tentando dividir
        bne $t1, $t2, tentaDividir

        j fim_mmc

tentaDividir:
        # ----------------------------------------------------
        # Params
        #   offset 8($sp) -> &m   (endereço de m)
        #   offset 4($sp) -> &n   (endereço de n)
        #   offset 0($sp) -> d    (valor do divisor testado)
        # Quem chama abre espaço na pilha, empilha os 3
            parâmetros, faz o
        # "jal" e, ao retornar, desempilha o espaço que abriu.
        # ----------------------------------------------------
        addi $sp, $sp, -12   # abre espaço para 3 palavras na
            pilha
        la   $t3, m
        sw   $t3, 8($sp)      # empilha &m
        la   $t3, n
        sw   $t3, 4($sp)      # empilha &n
```

```
44          sw   $s1, 0($sp)       # empilha d
45
46          jal divide
47
48          addi $sp, $sp, 12      # desempilha os parâmetros
49          beqz $v0, nao_dividiu # se não dividiu ninguém, tenta
                outro d.
50
51      mul $s0, $s0, $s1 # c.c. pelo menos um deles foi dividido.
            Multiplicar o MMC pelo d atual.
52          j mmc_loop
53
54  nao_dividiu:
55          addi $s1, $s1, 1 # d++
56          j mmc_loop
57
58  fim_mmc:
59          # Prepara retorno da funcao
60          move $v0, $s0      # Coloca o resultado (MMC) em $v0
61
62          # Epilogo: restaura o contexto
63          lw   $s1, 0($sp)
64          lw   $s0, 4($sp)
65          lw   $ra, 8($sp)
66          addi $sp, $sp, 12
67          jr   $ra           # Retorna para main
```

Listing 3: Sub-rotina `mmc`

3.3 Sub-rotina `divide`

A sub-rotina `divide` recebe seus três parâmetros pela pilha, em vez de registradores de argumento. Como a própria sub-rotina abre seu próprio espaço de pilha (16 bytes, para salvar `$ra`, `$t0`, `$t1` e `$t2`) antes de acessar os parâmetros empilhados pelo chamador, os deslocamentos usados para lê-los (`24($sp)`, `20($sp)` e `16($sp)`) já contabilizam esse deslocamento adicional. Após copiar os parâmetros para `$a0`, `$a1` e `$a2`, a lógica de divisão é a mesma de antes: testa `*m` e, independentemente do resultado, testa `*n`, retornando em `$v0` se pelo menos uma das duas divisões ocorreu.

```
1  divide:
2          addi $sp, $sp, -16
3          sw   $ra, 12($sp)    # salva endereço de retorno
4          sw   $t0, 8($sp)     # salva $t0
5          sw   $t1, 4($sp)     # salva $t1
6          sw   $t2, 0($sp)     # salva $t2
7
```

```
8           lw   $a0, 24($sp)    # $a0 = &m
9           lw   $a1, 20($sp)    # $a1 = &n
10          lw   $a2, 16($sp)    # $a2 = d
11
12          li $v0, 0 # retorno eh zero ate que se prove o contrario
13
14          # testa *m
15          lw $t0, 0($a0) # $t0 = *m
16          div $t0, $a2
17          mfhi $t1 # resto
18
19          bnez $t1, testa_n # se resto != 0, não divide
20
21          mflo $t2 # quociente
22          sw $t2, 0($a0) # *m = *m / d
23          li $v0, 1  # retorna 1 pois dividiu
24
25  testa_n:
26          lw $t0, 0($a1) # $t0 = *n
27          div $t0, $a2
28          mfhi $t1 # resto
29
30          bnez $t1, fim_divide # se resto != 0, termina
31
32          mflo $t2 # quociente
33          sw $t2, 0($a1) # *n = *n / d
34          li $v0, 1 # dividiu
35
36  fim_divide:
37          lw   $t2, 0($sp)
38          lw   $t1, 4($sp)
39          lw   $t0, 8($sp)
40          lw   $ra, 12($sp)
41          addi $sp, $sp, 16
42          jr $ra
```

Listing 4: Sub-rotina `divide`

4 Micro-operações do Conjunto de Instruções Utilizado

4.1 Convenções adotadas

Para cada instrução, apresentamos as micro-operações dos três ciclos pedidos: busca, indireto e execução, usando notação de transferência entre registradores (RTL). As seguintes convenções são usadas:

`PC` Contador de programa.

`IR` Registrador de instrução.

`Reg[x]` Conteúdo do registrador `x`.

`MEM[end]` Palavra de memória no endereço `end`.

`HI, LO` Registradores especiais de 32 bits usados por multiplicação/divisão.

sign_extend Função que estende o sinal de um campo imediato de 16 para 32 bits.

zero_extend Função que completa com zeros à esquerda (usada nas instruções lógicas imediatas, como `ori`).

Ciclo de busca. É idêntico para todas as instruções e por isso não é repetido em cada subseção:

$$IR \leftarrow MEM[PC]$$
$$PC \leftarrow PC + 4$$

Ciclo indireto. A arquitetura MIPS não possui modo de endereçamento indireto: nenhuma instrução do conjunto usa um endereço armazenado em memória para localizar seu operando. Mesmo as instruções de acesso à memória (`lw`, `sw`) calculam o endereço efetivo diretamente durante a execução, somando um registrador base a um deslocamento imediato. Por esse motivo, o ciclo indireto **não se aplica a nenhuma instrução** usada neste programa, e essa observação não será repetida individualmente.

Ciclo de execução. Por simplicidade, e por o enunciado especificar apenas três ciclos (busca, indireto, execução), a decodificação/leitura de operandos e a escrita do resultado (*write-back*) são apresentadas como parte do ciclo de execução de cada instrução, em vez de fases isoladas.

Repetição de ocorrências. Quando a mesma instrução real aparece mais de uma vez no código (inclusive quando gerada por diferentes pseudo-instruções), a primeira ocorrência é detalhada por completo; as demais, por executarem exatamente a mesma sequência de micro-operações, são apenas listadas por linha/rótulo.

4.2 Pseudo-instruções e suas expansões

A Tabela 2 lista as pseudo-instruções empregadas pela equipe e as instruções reais que o montador (MARS/SPIM) gera a partir delas. O detalhamento

Pseudo-instrução	**Exemplo no código**	**Instruções reais geradas**
`li $reg, imed`	`li $v0, 4` (l. 14)	`ori $reg, $zero, imed`*
`la $reg, rótulo`	`la $a0, msg_m` (l. 15)	`lui $reg, alta(rótulo);` `ori $reg, $reg, baixa(rótulo)`
`lw $reg, rótulo`	`lw $t0, m` (l. 68)	`lui $at, alta(rótulo);` `lw $reg, baixa(rótulo)($at)`
`sw $reg, rótulo`	`sw $v0, m` (l. 21)	`lui $at, alta(rótulo);` `sw $reg, baixa(rótulo)($at)`
`move $rd, $rs`	`move $t0, $v0` (l. 37)	`addu $rd, $rs, $zero`
`beqz $rs, rótulo`	`beqz $v0, nao_dividiu` (l. 104)	`beq $rs, $zero, rótulo`
`bnez $rs, rótulo`	`bnez $t1, testa_n` (l. 156)	`bne $rs, $zero, rótulo`
`mul $rd, $rs, $rt`	`mul $s0, $s0, $s1` (l. 106)	`mult $rs, $rt;` `mflo $rd`

Tabela 2: Pseudo-instruções utilizadas e suas expansões

de micro-operações de cada instrução real gerada está nas subseções correspondentes, adiante.

*Todos os valores imediatos usados em `li` no programa (0, 1, 2, 4, 5, 10) cabem em 16 bits sem sinal; por isso o montador gera apenas um `ori`, sem necessidade de `lui` adicional.

4.3 Instrução `ori`

Formato (I): `opcode(6) | rs(5) | rt(5) | imediato(16)`

Execução: $Reg[rt] \leftarrow Reg[rs] \vee zero_extend(imediato)$

Usada para implementar a carga de constantes de `li` (com $rs = \$zero$) e a metade menos significativa do endereço em `la` e nas formas de `lw`/`sw` com rótulo direto.

Primeira ocorrência – `li $v0, 4` (linha 14) → `ori $v0, $zero, 4`: $Reg[v0] \leftarrow Reg[zero] \vee zero_extend(4) = 4$.

Demais ocorrências: linhas 15, 19, 24, 25, 29, 40, 41, 45, 50, 63, 64,

68, 69, 72, 95, 97, 149, 160, 171.

4.4 Instrução `lui`

Formato (I): `opcode(6) | rs(5, não usado) | rt(5) | imediato(16)`

Execução: $Reg[rt] \leftarrow imediato \ll 16$ (bits menos significativos preenchidos com zero)

Usada como primeira metade de `la` e das formas de `lw`/`sw` com rótulo direto, para carregar os 16 bits mais significativos do endereço do rótulo.

Primeira ocorrência – primeira metade de `la $a0, msg_m` (linha 15) → `lui $a0, alta(msg_m)`: $Reg[a0] \leftarrow alta(msg_m) \ll 16$.

Demais ocorrências: linhas 21, 25, 31, 41, 68, 69, 95, 97.

4.5 Instrução `syscall`

Formato (especial): apenas `opcode` e `funct`; os demais campos não são usados.

Execução: dispara uma exceção (*trap*) que transfere o controle ao núcleo do simulador. O núcleo lê o código de serviço em `$v0` e executa a rotina correspondente (imprimir string usando o endereço em `$a0`, ler inteiro devolvendo-o em `$v0`, imprimir inteiro usando `$a0`, ou encerrar o programa), retornando o controle à instrução seguinte.

Primeira ocorrência – linha 16, com $Reg[v0] = 4$: imprime a string apontada por `$a0` (mensagem "Digite m: ").

Demais ocorrências: linhas 20, 26, 30, 42, 47, 51.

4.6 Instrução `sw`

Formato (I): `opcode(6) | rs(5) | rt(5) | deslocamento(16)`

Execução: $EA \leftarrow Reg[rs] + sign_extend(deslocamento)$; $MEM[EA] \leftarrow Reg[rt]$

Primeira ocorrência – `sw $v0, m` (linha 21), expandida para `sw $v0, baixa(m)($at)`: $EA \leftarrow Reg[at] + sign_extend(baixa(m))$; $MEM[EA] \leftarrow Reg[v0]$ (guarda o valor de `m` lido do teclado).

Demais ocorrências: linhas 31, 59, 60, 61, 96, 98, 99, 140, 141, 142, 143, 159, 170.

4.7 Instrução `jal`

Formato (J): `opcode(6) | endereço-alvo(26)`

Execução: $Reg[ra] \leftarrow PC$ (endereço já incrementado na busca, ou seja, o da instrução seguinte); $PC \leftarrow PC[31{:}28] \,\|\, (endereo\text{-}alvo \ll 2)$

Primeira ocorrência – `jal mmc` (linha 34): salva em `$ra` o endereço de retorno para `main` e desvia para o rótulo `mmc`.

Demais ocorrências: linha 101 (`jal divide`).

4.8 Instrução `addu`

Formato (R): `opcode(6) | rs(5) | rt(5) | rd(5) | shamt(5) | funct(6)`

Execução: $Reg[rd] \leftarrow Reg[rs] + Reg[rt]$ (soma sem verificação de *overflow*)

Usada para implementar `move`, sempre com $rt = \$zero$, de modo que $Reg[rd] \leftarrow Reg[rs]$.

Primeira ocorrência – `move $t0, $v0` (linha 37) → `addu $t0, $v0, $zero`: $Reg[t0] \leftarrow Reg[v0] + 0$ (copia o MMC retornado por `mmc` para um registrador temporário).

Demais ocorrências: linhas 46, 115.

4.9 Instrução `addi`

Formato (I): `opcode(6) | rs(5) | rt(5) | imediato(16)`

Execução: $Reg[rt] \leftarrow Reg[rs] + sign_extend(imediato)$

Diferente de `ori`, o imediato aqui é estendido com sinal, e (pela especificação do MIPS) a instrução pode gerar exceção de *overflow* – o que não ocorre neste programa, já que os valores manipulados são pequenos.

Primeira ocorrência – `addi $sp, $sp, -12` (linha 58): $Reg[sp] \leftarrow Reg[sp] + (-12)$, abrindo espaço na pilha para o prólogo de `mmc`.

Demais ocorrências: linhas 94, 103, 110, 121, 139, 178.

4.10 Instrução `lw`

Formato (I): igual ao de `sw`.

Execução: $EA \leftarrow Reg[rs] + sign_extend(deslocamento)$; $Reg[rt] \leftarrow MEM[EA]$

Primeira ocorrência – `lw $t0, m` (linha 68), expandida para `lw $t0, baixa(m)($at)`: $EA \leftarrow Reg[at] + sign_extend(baixa(m))$; $Reg[t0] \leftarrow MEM[EA]$ (carrega o valor atual de `m`).

Demais ocorrências: linhas 69, 118, 119, 120, 145, 146, 147, 152, 163, 174, 175, 176, 177.

4.11 Instrução `bne`

Formato (I): `opcode(6) | rs(5) | rt(5) | deslocamento(16)`

Execução: se $Reg[rs] \neq Reg[rt]$, então $PC \leftarrow PC + (sign_extend(deslocamento) \ll 2)$; caso contrário PC permanece o valor já incrementado na busca.

Primeira ocorrência – `bne $t0, $t2, tentaDividir` (linha 75): desvia para `tentaDividir` se `m` (em `$t0`) ainda for diferente de 1.

Demais ocorrências: linha 81 (`bne` direto); linhas 156 e 167 (`bnez` expandido, com $rt = \$zero$).

4.12 Instrução `j`

Formato (J): `opcode(6) | endereço-alvo(26)`

Execução: $PC \leftarrow PC[31{:}28] \,\|\, (endereo\text{-}alvo \ll 2)$

Primeira ocorrência – `j fim_mmc` (linha 83): desvia incondicionalmente para o epílogo de `mmc`.

Demais ocorrências: linhas 107, 111.

4.13 Instrução `beq`

Formato (I): igual ao de `bne`.

Execução: se $Reg[rs] = Reg[rt]$, então $PC \leftarrow PC + (sign_extend(deslocamento) \ll 2)$.

Única ocorrência – `beqz $v0, nao_dividiu` (linha 104), expandida para `beq $v0, $zero, nao_dividiu`: desvia se `divide` não dividiu nenhum dos dois valores.

4.14 Instrução `mult`

Formato (R especial): `opcode(6) | rs(5) | rt(5) | (não usado, 10) | funct(6)` – não grava em registrador de propósito geral.

Execução: $\{HI, LO\} \leftarrow Reg[rs] \times Reg[rt]$ (produto de 64 bits com sinal; `HI` recebe a parte alta, `LO` a parte baixa)

Única ocorrência – primeira metade de `mul $s0, $s0, $s1` (linha 106) → `mult $s0, $s1`: $\{HI, LO\} \leftarrow Reg[s0] \times Reg[s1]$.

4.15 Instrução `mflo`

Formato (R especial): `opcode(6) | (não usado, 10) | rd(5) | (não usado, 5) | funct(6)`

Execução: $Reg[rd] \leftarrow LO$

Primeira ocorrência – segunda metade de `mul $s0, $s0, $s1` (linha 106) → `mflo $s0`: $Reg[s0] \leftarrow LO$ (acumula o divisor no MMC).

Demais ocorrências: linhas 158, 169 (quociente da divisão em `divide`).

4.16 Instrução `jr`

Formato (R): `opcode(6) | rs(5) | (não usado, 15) | funct(6)`

Execução: $PC \leftarrow Reg[rs]$

Primeira ocorrência – `jr $ra` (linha 122): retorna de `mmc` para `main`, usando o endereço restaurado da pilha.

Demais ocorrências: linha 179 (retorno de `divide`).

4.17 Instrução `div`

Formato (R especial): igual ao de `mult`.

Execução: $LO \leftarrow Reg[rs] \div Reg[rt]$ (quociente, com sinal); $HI \leftarrow Reg[rs] \bmod Reg[rt]$ (resto)

Primeira ocorrência – `div $t0, $a2` (linha 153): $LO \leftarrow Reg[t0] \div Reg[a2]$; $HI \leftarrow Reg[t0] \bmod Reg[a2]$ (testa se `*m` é divisível por `d`).

Demais ocorrências: linha 164 (mesmo teste para `*n`).

4.18 Instrução `mfhi`

Formato (R especial): igual ao de `mflo`.

Execução: $Reg[rd] \leftarrow HI$

Primeira ocorrência – `mfhi $t1` (linha 154): $Reg[t1] \leftarrow HI$ (recupera o resto da divisão de `*m` por `d`).

Demais ocorrências: linha 165 (resto da divisão de `*n`).