

93 ZSE'E7ZL89'ИВМБ

Перв. примен.

УШЯИ.687243.352

Справ. №

1. *Размеры для справок.
2. Установку элементов производить по ОСТ4.010.030-81.
3. ПОС-61 ГОСТ 21931-76.
4. Шаг координатной сетки 1 мм.
5. Маркировать краской МКЭ черная.У1 по ОСТ 107.9.4003-96. Шрифт З-ПрЗ СТБ 992-95.
6. Клеймить краской БМК-1 черная.У1 по ОСТ 107.9.4003-96.
7. Остальная маркировка показана условно.
8. Выводы герконов S1,S2 распаять проволокой поз.15.
9. Герконы S1,S2 установить после промывки платы спирто-бензиновой смесью.
При распайке выводов герконов использовать пинцет между стеклянным корпусом геркона и местом пайки вывода или проволоки.
10. Перед распайкой герконов S5,S9 сформовать отрезки проволоки поз.15 для соединения геркона с платой и запаять их в плату.
Обеспечить свободное соприкосновение проволоки с выводом геркона (т.е.без натяжения) и только после этого распаять выводы герконов.
11. Технические требования к разделке проводов и креплению жил по ГОСТ 23587-96.
Размер ступени от 3 до 6 мм.
12. Технические требования к монтажу по ГОСТ 23592-96.
13. Стопорить ГОСТ 30133-95: 33-5 - поз.10, 34-1 - поз.11.
14. Меры защиты ИМС от статического электричества по Тз.25000.00003.
15. Остальные технические требования по СТБ 1022-96.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

УШЯИ.687243.352 СБ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Сидорик		
Проверил		Голод		
Т. контр.		Андрянчик		
Созл.		Голод		
Н. контр.		Ильина		
Утв.		Грицев		

Плата интерфейса

Сборочный чертёж

Лит.	Масса	Масштаб
		1:1
Лист 1	Листов 2	