FALDONE INFRASTRUTTURA CASA

Roadmap e attuazione

Blocco S07 · schede aggiornabili e sostituibili

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Architettura, assegnazioni, confini e uso ordinario. Schede versionate A4, fronte-retro al100%, lato lungo; margine interno28mm. Lo storico conserva le versioni sostituite.

Indice per codice

Codice	Titolo / revisione
REV3-ACQ	Registro di acquisti e completamenti / r4.4
REV3-DIFF	Cosa cambia dalla 4.3 / r4.4
REV3-OPEN	Identificazione e collaudi della roadmap / r4.4
REV3-STATO	Registro di attuazione / r4.4
REV3-TRN	Energia: nucleo stabile e carichi attivati quando servono / r4.4
REV4-MIG	Transizione: copie prima, nuovi pool dopo / r4.4
REV4-ROAD	Roadmap da Natale 2026 / r4.4
REV4-TEST	Collaudi e registro di accettazione / r4.4
REV4-VTEST	Vito: roadmap di attivazione e prove di accettazione / r4.4

Numerazione locale e fogli di ogni scheda indipendenti dalla pagina fisica della raccolta. Sostituire tutti i fogli del codice interessato, inclusi i versi di riserva.

REV3-ACQ / scheda sostituibile

Registro di acquisti e completamenti

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Oggetto	Quantità	Importo	Stato	Nota
D1581-Q3A	2	189.67	Acquisto dichiarato	Screenshot 1 novembre: verifica pagamento; consegna non attestata
MACHINIST X99 PR9-H + CPU	1	47.88	Acquisto dichiarato	Variante Motherboard+CPU; Xeon E5-2630L v3 dichiarato, SKU da identificare; RAM kit non presunta
Mellanox MCX312A-XCBT dual 10GbE	1	32.99	Acquisto dichiarato	Verifica pagamento nello screenshot; test link/codifica da fare
DAC passivi 10G, 1 m	2	22.44	Acquisto dichiarato	Due cavi, non due kit NIC; lunghezze e abbinamenti da riscontro
6 x16 GB Hynix/HP PC3L-10600R RDIMM	6	85	Acquistato	Offerta di 85 EUR accettata e acquisto confermato dall'utente; spese accessorie non comunicate
Cartucce HP RDX 2 TB	3	150	Proposta da acquistare	Subito 50 EUR ciascuna riferiti; stato e compatibilita da verificare
BKHD + E5-2630L v3	0	None	Ordine annullato	Correzione esplicita utente rispetto alla 4.3
Pool 8 SSD enterprise M2	0	None	Rinviato	Vecchio preventivo 350-400 EUR; non prezzo attuale verificato
Linksys LGS352C-EU	1	None	Ordinato	Ordine confermato utente; prezzo finale non comunicato, 147 EUR era segnalazione storica

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

Verso di riserva · REV3-ACQ

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

REV3-DIFF / scheda sostituibile

Cosa cambia dalla 4.3

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Hardware e dati

M1 passa a PR9-H e 32 GB DDR4; M2 e M6 a Q3A; M5 a Q3. X99-T8 e P9D conservano ruoli principali. Quattro PC3L gia posseduti restano su M2; lotto di sei acquistato per M5/M6, offerta di 85 EUR accettata. BKHD annullata, Z9PA non piu necessaria. MCX312A e due DAC acquistati dichiarati.

P310 4 TB da Arca a M2 dopo migrazione, pool SSD rinviato. Drive con 5 TB liberi dichiarati e deposito completo transitorio; WD oggi anche media, domani solo backup. Tre RDX tematici proposti, non acquistati. Cifratura di tutta la transizione ancora aperta.

Potenza, continuita e mobile

Nuovo nucleo stabile a cinque membri proposto, quorum tre, senza qdevice attivo. M3/M4/M6 autonomi a richiesta. S4 sentinella e WoL. Monitoraggio Zabbix in VM su M1 e osservazione indipendente. Budget RAM/ARC iniziali con misure, non memoria da riempire.

Vito come dominio di primo livello: lavoro, camper, offline, energia, rete e ritorno. Otto GB C1 censiti, nessun upgrade presunto. Roadmap da Natale 2026, condizionata a prove e durata upload. Nessun cambiamento eseguito sulle macchine o sulle app esterne.

La revisione 4.3 resta nella cartella precedente; codici scheda storici sono stabili anche quando iniziano con REV3. Nuove schede REV4 estendono il catalogo senza riutilizzare identita inventario.

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · REV3-DIFF

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

REV3-OPEN / scheda sostituibile

Identificazione e collaudi della roadmap

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Ambito	Elemento	Attività
Schede D1581	Q3/Q3A	Due NVMe Q3A, bus slot, RAM RDIMM e avvio da collaudare sulle revisioni ricevute
M1	Xeon E5-2630L v3 e PR9-H	SKU CPU, avvio senza GPU, IOMMU e passthrough NIC; 4 porte non implicano 4 linee indipendenti
M6	Arc + MNPA19-XTR	Spazi e linee simultanee, alimentazione e driver; Arc non acquistata
M5	Hailo e camere	M-key/PCIe e decodifica da provare; entrambi ancora da acquistare
Dati	Volume totale e banda	5 TB Drive liberi dichiarati; tutti i media inclusi nella transizione; misurare
RDX	Modello e tre cartucce HP	2 TB per selezione e versioni; 150 EUR offerta riferita, non ordine
Cluster 5	C3/C4 e repliche	16 GB nominali e SSD da misurare; failover solo per guest che entrano
M4	Media SMR	RAIDZ1 non ratificato senza prova; possibile mirror a coppie riduce spazio nominale a 4 TB
Vito	Identita e dotazione	Anno/motore/Euro, SSD C1, touchscreen, modem/SIM e accumulo da definire
Energia	Rack e veicolo separati	Assorbimenti e percorsi UPS/USB-C da misurare, nessuna autonomia garantita
Drive	Cifratura della transizione	Scelta utente ancora aperta; raccomandazione cifrare almeno dati privati/lavoro; cartelle da preparare separatamente
Anagrafiche CPU	M1 e MacBook M5	Modello esatto CPU M1, modello MacBook e RAM/SSD richiesti all’utente

Note tecniche

M1

M2

M3

M4

M5

M6

C1

C2

C3

C4

MP3

MP1

switch

photos

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

REV3-STATO / scheda sostituibile

Registro di attuazione

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Le ultime conferme utente fissano la RAM acquistata (offerta 85 EUR accettata), la distribuzione 64/32/64, il LGS352C-EU ordinato e il MacBook M5 personale a casa con utente lavoro separato. Arrivi, misure e collaudi sono registrati qui, senza cambiare la descrizione dell'assetto di riferimento.

Ambito	Elemento	Attività
Schede D1581	Q3/Q3A	Due NVMe Q3A, bus slot, RAM RDIMM e avvio da collaudare sulle revisioni ricevute
M1	Xeon E5-2630L v3 e PR9-H	SKU CPU, avvio senza GPU, IOMMU e passthrough NIC; 4 porte non implicano 4 linee indipendenti
M6	Arc + MNPA19-XTR	Spazi e linee simultanee, alimentazione e driver; Arc non acquistata
M5	Hailo e camere	M-key/PCIe e decodifica da provare; entrambi ancora da acquistare
Dati	Volume totale e banda	5 TB Drive liberi dichiarati; tutti i media inclusi nella transizione; misurare
RDX	Modello e tre cartucce HP	2 TB per selezione e versioni; 150 EUR offerta riferita, non ordine
Cluster 5	C3/C4 e repliche	16 GB nominali e SSD da misurare; failover solo per guest che entrano
M4	Media SMR	RAIDZ1 non ratificato senza prova; possibile mirror a coppie riduce spazio nominale a 4 TB
Vito	Identita e dotazione	Anno/motore/Euro, SSD C1, touchscreen, modem/SIM e accumulo da definire
Energia	Rack e veicolo separati	Assorbimenti e percorsi UPS/USB-C da misurare, nessuna autonomia garantita
Drive	Cifratura della transizione	Scelta utente ancora aperta; raccomandazione cifrare almeno dati privati/lavoro; cartelle da preparare separatamente
Anagrafiche CPU	M1 e MacBook M5	Modello esatto CPU M1, modello MacBook e RAM/SSD richiesti all'utente

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

Verso di riserva · REV3-STATO

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

REV3-TRN / scheda sostituibile

Energia: nucleo stabile e carichi attivati quando servono

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Roadmap da Natale 2026

REV 4.4 / ARCHITETTURA DI RIFERIMENTO / 1 NOVEMBRE 2026

Finestra	Fase	Gate
23-27 dicembre 2026	Inventario e prove da banco	Inventario riconciliato, dischi identificati e prove annotate. Nessuna cancellazione.
Dal 27 dicembre 2026 · durata dalla banda	Arca di transizione su Drive	Ogni sorgente da ricostruire ha copia completa verificata e recuperabile.
28 dicembre 2026 - 6 gennaio 2027 · se pronti	Rete e nucleo stabile	Rete ripristinabile, quorum controllato e accesso gestione disponibile anche a router fermo.
Gennaio 2027 o dopo il completamento delle copie	Dati e applicazioni	Dati confrontati, applicazioni provate e almeno un recupero eseguito.
Gennaio 2027 · in parallelo alle copie	Vito: primo viaggio operativo	Rapporto offline recuperato e registrato una sola volta; documenti consultabili senza rete.
Gennaio-febbraio 2027 · dopo collaudi hardware	Domotica, media e telemetria	Carichi reali stabili; failover e recuperi documentati; nessuna capacita presunta.

Dettagli nelle schede collegate. Attuazione e collaudi sono raccolti nella roadmap.

Nucleo M1/M2/M5/C3/C4 normalmente acceso; S1/S3/S4 e rete secondo funzione. M3 si accende su richiesta/conferma o coda IA; M4 per backup e accesso media; M6 secondo uso, spesso durante download. Le tre macchine autonome non cambiano il quorum quando si spengono.

M3 e M4 possono arrestarsi dopo 30 minuti senza lavoro soltanto dopo verifica di job, mount, copie e utenti. Nessun timer automatico M6 e fissato: misurare attivita e tempi di risveglio. Nessuna somma dei TDP usata come consumo elettrico reale.

Power station rack e piccoli UPS client restano progetti da scegliere e collaudare. Nessuna autonomia dichiarata senza assorbimenti e test. Il nucleo deve essere arrestato ordinatamente prima di perdere la maggioranza; rete e percorsi di gestione per ultimi. Prove di perdita alimentazione soltanto con backup e sequenza controllata.

Con le nuove schede si rifanno associazioni case, PSU, dissipatori e ventole. M1 LGA2011-3 necessita staffe/ILM corretti; le D1581 hanno cooling e layout propri. Conservare gli alimentatori censiti ma verificarne pinout e avvio; i due moduli ridondanti non sono automaticamente due ATX utilizzabili.

La batteria servizi del Vito e un progetto separato dal rack e dalla batteria di avviamento. PC e schermo a richiesta, comunicazioni secondo budget energetico. Non usare il consumo giornaliero di tutta casa per stimare autonomia del veicolo. REV4-VENE

Misure richieste: idle di ciascun nodo, picco durante job, energia giornaliera del nucleo, tempo di accensione/servizio pronto, rumore e temperatura nel vano. Il monitoraggio confronta risultati prima e dopo ottimizzazione. REV4-MON

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

REV4-MIG / scheda sostituibile

Transizione: copie prima, nuovi pool dopo

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Copie e recupero

REV 4.4 / ARCHITETTURA DI RIFERIMENTO / 1 NOVEMBRE 2026

Livello	Supporto	Regola
M2	P3104TB singolo	Dati attivi; segnaposto del pool SSD
M4 WD	Backup locale versionato	Copie distinte dai pool di produzione
Drive	Spazio remoto 5TB	Arca completa transitoria; poi backup remoto
RDX	3x2TB tematici	Selezioni foto/documenti/lavoro; non rotazione
Arca attuale	P310 nel box	Ruolo di transizione descritto nella roadmap

Dettagli nelle schede collegate. Attuazione e collaudi sono raccolti nella roadmap.

Sequenza operativa

1. Censire dati e metadati su tutti i supporti: Arca, WD attuali, media, applicazioni e database. Identificare copie uniche e dati di terzi.

2. Controllare i 5 TB Drive realmente liberi e il volume totale. Se non entra, pianificare capacita temporanea aggiuntiva prima di procedere; nessuna esclusione silenziosa dei media richiesti.

3. Preparare cartelle e scelta cifratura in sessione dedicata. Copiare per lotti, senza spostare gli originali; esportare database e applicazioni coerentemente.

4. Verificare tutti i lotti con confronto integrita e conteggi; provare decifratura e recupero applicativo. Conservare una copia locale indipendente dei dati irrinunciabili.

5. Fermare o congelare le scritture della sorgente nel passaggio finale; copiare e verificare l'ultimo incremento.

6. Solo ora liberare Arca: estrarre il P310 e installarlo su M2, con Sabrent per avvio. Ripristinare app e dati e provarli.

7. Preparare il pool media collaudato; copiare direttamente dai WD dove possibile, conservando anche Drive. Confrontare prima di riutilizzare i WD.

8. Ricostruire i WD come destinazione backup; avviare copie versionate e testare recupero. Attivare RDX se acquistati e testati.

9. Mantenere il deposito di transizione finche i nuovi backup non sono completi; la pulizia e un'operazione distinta, mai automatica a una data prefissata.

Uscita futura dal P310

Quando il pool SSD sara conveniente, scegliere tagli/controller/cavi e verificare capacita utile, endurance, ridondanza e carico. Creare un nuovo pool distinto, trasferire tramite snapshot/invio o backup/ripristino coerente, confrontare e fare cutover con breve fermo delle scritture. Conservare il P310 come rollback fino al primo backup e recupero dal nuovo pool. Solo allora decidere se torna Arca o altro uso.

Limiti espliciti

P310 singolo: guasto disco significa fermo e recupero. ZFS e snapshot non aggiungono una seconda copia fisica. Il futuro pool non viene comprato e il documento non esegue formattazioni. La capienza del cloud e dei WD deve comprendere le versioni; la disponibilita nominale non e automaticamente spazio utile.

Rclone copy · Verifica copie cifrate

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

REV4-ROAD / scheda sostituibile

Roadmap da Natale 2026

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Roadmap da Natale 2026

REV 4.4 / ARCHITETTURA DI RIFERIMENTO / 1 NOVEMBRE 2026

Finestra	Fase	Gate
23-27 dicembre 2026	Inventario e prove da banco	Inventario riconciliato, dischi identificati e prove annotate. Nessuna cancellazione.
Dal 27 dicembre 2026 · durata dalla banda	Arca di transizione su Drive	Ogni sorgente da ricostruire ha copia completa verificata e recuperabile.
28 dicembre 2026 - 6 gennaio 2027 · se pronti	Rete e nucleo stabile	Rete ripristinabile, quorum controllato e accesso gestione disponibile anche a router fermo.
Gennaio 2027 o dopo il completamento delle copie	Dati e applicazioni	Dati confrontati, applicazioni provate e almeno un recupero eseguito.
Gennaio 2027 · in parallelo alle copie	Vito: primo viaggio operativo	Rapporto offline recuperato e registrato una sola volta; documenti consultabili senza rete.
Gennaio-febbraio 2027 · dopo collaudi hardware	Domotica, media e telemetria	Carichi reali stabili; failover e recuperi documentati; nessuna capacita presunta.

Dettagli nelle schede collegate. Attuazione e collaudi sono raccolti nella roadmap.

Avvio indicativo: 23 dicembre 2026. Le fasi distruttive dipendono dalle prove, non dalla data. Sei PC3L acquistati per 85 EUR; LGS352C-EU ordinato. Nessun collaudo fisico attestato dal faldone.

23-27 dicembre 2026 - Inventario e prove da banco

Sapere che cosa funziona prima di cambiare la casa.

- [ ] Registrare consegne e collaudi delle tre D1581, della RAM acquistata e del LGS352C

- [ ] Provare RAM, NVMe simultanei, NIC, temperature e avvio senza GPU

- [ ] Misurare tutti i dati, inclusi media sui WD e contenuti unici Arca

- [ ] Preparare C1 Vito da banco: SSD, alimentazione, display e kit offline

Condizione di uscita: Inventario riconciliato, dischi identificati e prove annotate. Nessuna cancellazione.

Ritorno alla situazione precedente: Tutto il sistema precedente resta disponibile.

Dal 27 dicembre 2026 · durata dalla banda - Arca di transizione su Drive

Conservare tutti i dati prima di liberare i dischi.

- [ ] Definire cifratura e perimetro delle cartelle in un lavoro separato

- [ ] Caricare per lotti con registro esiti e controllo integrita

- [ ] Mantenere copia locale indipendente del nucleo irrinunciabile

- [ ] Provare ripristino file e applicazione; completare ultimo incremento

Condizione di uscita: Ogni sorgente da ricostruire ha copia completa verificata e recuperabile.

Ritorno alla situazione precedente: Sorgenti originali conservate; ripresa dei lotti falliti senza spostamenti.

28 dicembre 2026 - 6 gennaio 2027 · se pronti - Rete e nucleo stabile

Costruire il nuovo nucleo senza dipendere dai server a richiesta.

- [ ] Allestire M1 e provare OPNsense, NIC e recupero locale

- [ ] Creare nucleo Proxmox M1/M2/M5/C3/C4 a cinque voti

- [ ] Installare monitoraggio separato su M1 e sentinella S4

- [ ] Collegare M2/M3/M4/M6 alla stella 10G del LGS352C; M3/M4/M6 autonomi

Condizione di uscita: Rete ripristinabile, quorum controllato e accesso gestione disponibile anche a router fermo.

Ritorno alla situazione precedente: Vecchio firewall o avvio bare metal; importare configurazione verificata.

Gennaio 2027 o dopo il completamento delle copie - Dati e applicazioni

Liberare il P310 e spostare i dati sulle destinazioni definitive.

- [ ] Trasferire P310 da Arca a M2 soltanto dopo gate copie

- [ ] Ripristinare app e database; misurare latenza, RAM e spazio

- [ ] Evacuare media WD verso pool media collaudato; ricostruire WD per backup

- [ ] Provare backup locale e recupero selettivo; introdurre RDX se acquistati

Condizione di uscita: Dati confrontati, applicazioni provate e almeno un recupero eseguito.

Ritorno alla situazione precedente: Ripristino da Arca/Drive/RDX secondo copia verificata; mai cancellare unico originale.

Gennaio 2027 · in parallelo alle copie - Vito: primo viaggio operativo

Lavorare e consultare documenti anche senza casa e LTE.

- [ ] Verificare monitor/touch e alimentazione con C1 reale
- [ ] Configurare rete di bordo e accesso ai soli servizi necessari
- [ ] Preparare rapportino offline con invio e conferma senza duplicati
- [ ] Provare sosta camper, rientro, copia dati e arresto con energia ridotta

Condizione di uscita: Rapporto offline recuperato e registrato una sola volta; documenti consultabili senza rete.

Ritorno alla situazione precedente: Kit documenti locale e procedura manuale; nessuna dipendenza da automazioni non collaudate.

Gennaio-febbraio 2027 · dopo collaudi hardware - Domotica, media e telemetria

Attivare gli acceleratori soltanto dove servono.

- [ ] Installare Hailo e camere se acquistati, misurare decodifica e detector
- [ ] Provare Arc e rete su M6; abilitare transcodifica soltanto dopo test
- [ ] Collaudare HAOS/MQTT su C3 e app selezionate su C4
- [ ] Censire eventuali sensori Vito e verificare compatibilita diagnostica

Condizione di uscita: Carichi reali stabili; failover e recuperi documentati; nessuna capacita presunta.

Ritorno alla situazione precedente: Direct play/media preparati, Frigate ridotto, gestione manuale e copie precedenti.

Febbraio-marzo 2027 · finestra adattabile - Ottimizzazione e chiusura

Consolidare soltanto cio che e stato misurato.

- [ ] Regolare RAM/ARC da metriche; verificare consumi idle e picchi
- [ ] Verificare stato backup, spazio Drive e selezioni RDX
- [ ] Collaudare perdita LTE del Vito e perdita WAN di casa
- [ ] Aggiornare registro installato, schede e lista acquisti residui

Condizione di uscita: Registro collaudi completo e nessuna sorgente unica dimenticata.

Ritorno alla situazione precedente: Mantenere configurazione precedente e copie di migrazione finche necessario.

Connettività e durata

A 4 Mbit/s, 1 TB richiede circa 23 giorni teorici di upload continuativo, prima di margini, altri usi e ritrasmissioni. Il nucleo di circa 2 TB non coincide necessariamente con tutti i media. Misurare il totale completo rispetto ai 5 TB disponibili su Drive; non assumere che la copia termini nelle vacanze.

Identificazione e posa

SKU esatto dello Xeon E5-2630L v3 M1; modello, RAM e SSD del MacBook M5; capacità dei client; revisioni Q3/Q3A, condivisione delle linee e compatibilità simultanea NVMe/PCIe. Verificare quote del rack, airflow, alimentazione e lunghezze AOC/DAC prima della posa. La stella usa porte 49-52 rispettivamente per M2/M3/M4/M6.

Autonomia dei rami

Provare Vito senza LTE, domotica senza WAN e servizi locali senza calcolo M3. Il trasferimento di un ramo richiede riconfigurazione del cluster locale e dei percorsi, non estensione di Corosync attraverso WAN. Per il campo, partire da rilievo, perimetro operativo e un ambiente pilota. Per i terzi, attivare un utente pilota con quota, permessi e prova di recupero; per il materiale libero, collaudare e riconciliare i lotti prima di cessione o kit.

Riconciliazione puntuale del patrimonio

S1: la base è 8 GB, ma INV-041 documenta un solo modulo da 4 GB; associare il secondo senza duplicare la quantità. INV-107 è alias di INV-081: una sola MCX312A. INV-075/099 sono 13 PC3, otto su M3 e cinque liberi; i sei PC3L nuovi sono distinti. Riconciliare boot, telai, PSU e i tre Samsung NVMe prima di nuove destinazioni o vendite.

REV4-TEST / scheda sostituibile

Collaudi e registro di accettazione

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Ogni prova registra data, esemplare, condizioni, risultato e riferimento all'evidenza. Uno spunto completato nel sito e un appunto personale, non certifica automaticamente l'installazione.

Prova	Criterio di accettazione	Ripiego
RAM/boot	Tutti i moduli riconosciuti, test memoria senza errori e avvio ripetuto	Isolare banco/slot; non forzare timing
NVMe Q3A	Due SSD presenti insieme e stabili con NIC sotto carico	Mantenere Arca e sistema precedente
M1	Routing, gestione, riavvio e recupero senza dipendere da monitoraggio	Secondo boot/M7 collaudato
Cluster	Cinque membri, maggioranza coerente e failover solo con risorse complete	HA non attivata finche manca evidenza
Copie	Confronto integrale e restore reale su destinazione distinta	Non cancellare sorgenti
M4 SMR	Carico e prova recupero/ricostruzione accettabili	Rivedere topologia o destinazione dischi
Frigate	Carico CPU/detector e retention reali con flussi scelti	Ridurre flussi, nessuna promessa6camere
Jellyfin	Direct play e transcode provati sui client reali	Profili preconvertiti o direct play
Vito	Rapportino offline registrato una volta, kit leggibile e spegnimento pulito	Procedura manuale e copia locale
Energia	Arresto ordinato e ripartenza senza perdita dati	Ridurre carico e rivedere protezione

Campi da compilare: data ____, nodo ____, prova ____, esito ____, evidenza ____, ripetizione prevista ____. Nessun risultato positivo presunto.

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · REV4-TEST

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

REV4-VTEST / scheda sostituibile

Vito: roadmap di attivazione e prove di accettazione

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Dalle vacanze di Natale alla prima trasferta completa

Il calendario della 4.4 parte dalle vacanze di Natale 2026. Le finestre seguenti organizzano il lavoro; consegne, compatibilità e disponibilità dell'utente determinano la data effettiva. Una fase incompleta mantiene aperte le successive che ne dipendono. Il nodo mobile viene attivato gradualmente senza attendere che ogni ottimizzazione del rack sia terminata.

Vacanze di Natale 2026: censimento e banco

Identificare C1 fisico, memoria, storage e alimentazione; registrare anno, motore e classe Euro del W639. Definire touchscreen, modem, SIM, accumulo e percorso diagnostico prima degli acquisti mancanti. Provare video, touch, alimentazione, riavvio e carico del Dell con i componenti effettivi. Verificare disponibilità dei documenti locali e accesso ai registri condivisi usando un caso di prova concordato.

La fase termina con una distinta chiara: disponibile, da acquistare, compatibile in prova, ancora incerto. Gli 8 GB rimangono la base; eventuali aumenti si giustificano con il carico misurato. Per la diagnosi Mercedes, i requisiti del software vanno confrontati con spazio e memoria effettivi prima di considerare il PC pronto. Requisiti e copertura XENTRY.

Fine vacanze e gennaio 2027: bordo essenziale

Completare il montaggio dopo le prove da banco, attivare la rete locale e verificare il collegamento privato ai soli servizi necessari. Preparare la dashboard essenziale e un insieme di documenti di viaggio. Misurare i consumi dei profili lavoro, sosta e riserva. Provare perdita di LTE, indisponibilità della casa, arresto ordinato e ripresa con bozze ancora da inviare.

Un rapportino viene raccolto senza rete, consegnato al ritorno e ritrovato una sola volta nel registro corretto. I media e i documenti selezionati si aprono senza collegamenti remoti. Queste prove hanno precedenza sulle automazioni accessorie.

Gennaio 2027: camper, telemetria e monitoraggio

Integrare soltanto sensori e dispositivi realmente presenti. WiCAN entra nel piano dopo acquisto e sul mezzo; funzioni non provate restano marcate. Collegare il monitoraggio domestico mostrando ultima comunicazione e dati non aggiornati. Collaudare il profilo camper con casa irraggiungibile e verificare che il suo funzionamento non dipenda dal quorum domestico.

Consolidamento successivo

Eseguire una trasferta pilota, raccogliere problemi e correggere le dipendenze. Solo dopo si valutano assistente locale, nuove automazioni o maggiore memoria. La consegna comprende inventario aggiornato, configurazioni recuperabili e registrazione delle prove con data ed esito.

La checklist finale richiede: USB-C stabile; documenti offline leggibili; nessun rapportino duplicato; dati camper con validità esplicita; backup recuperato su altro dispositivo; arresto senza perdita delle bozze; nessun voto domestico attribuito a C1. Nessuna casella è segnata completata sulla base della sola pubblicazione del faldone.

REV4-VITO · REV4-ROAD · REV4-HOME