REV4-RAM / scheda sostituibile

Memorie: distribuzione e utilizzo

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Le tre D1581 hanno **160 GB PC3L complessivi**, distribuiti in modo definitivo: M2 64 GB, M5 32 GB, M6 64 GB. M2 usa quattro moduli da 16 GB; M5 due e M6 quattro. I sei moduli HP/Hynix aggiunti completano l'assegnazione. M1 usa i 32 GB DDR4 ECC; M3 conserva 128 GB e M4 32 GB. Totale M1-M6: **352 GB**.

Nodo	Gruppo	Composizione	Capacità
M1	INV-101	2 x 16 GB DDR4 RDIMM	32 GB
M2	INV-100	4 x 16 GB PC3L RDIMM	64 GB
M3	INV-075/099	8x16 GB DDR3 RDIMM	128 GB
M4	INV-076	4x8 GB ECC UDIMM	32 GB
M5	INV-109	2 x 16 GB PC3L-10600R RDIMM	32 GB
M6	INV-109	4 x 16 GB PC3L-10600R RDIMM	64 GB
M7	INV-039	2x8 GB HyperX	16 GB
S1	Hynix PC3-10600U-9-11-B1	2x4 GB 2Rx8, esemplari n.d.	8 GB
S3/S4	Wyse 3030	4 GB ciascuno; 32 GB storage n.d.	4 GB ciascuno
Scorta RDIMM16 GB	INV-075/099	13 DDR3 - 8 M3 = 5; vecchia assegnazione M6 liberata nel progetto	80 GB PC3; non sostitutivi automatici dei PC3L
C1	DDR4 SO-DIMM	RAM censita8 GB senza LLM	8 GB
C2	DDR4 SO-DIMM	RAM censita8 GB	8 GB
C3	DDR4 SO-DIMM	Base16 GB per HA; misura risorse	16 GB
C4	DDR4 SO-DIMM	Base16 GB per HA; misura risorse	16 GB
MP3	Aspire 7	Dotazione dichiarata, composizione slot	16 GB
MP1	INV-095	Memoria unificata Apple M5	n.d.

Quote di memoria e cache

M1 riserva 8 GB iniziali a OPNsense, 4-8 GB alla VM di monitoraggio e mantiene margine host. M2 parte da ARC massimo 16 GB se ZFS sull'host, guest entro 36 GB e almeno 12 GB per host/margine. Sono budget di configurazione: i picchi reali determinano gli aggiustamenti.

M5: HAOS 8 GB, MQTT 2 GB, Frigate/gateway 10 GB, host/cache 4 GB, margine 8 GB. M6: servizi entro 24 GB, ARC locale 16 GB, host 8 GB, margine 16 GB. M4 inizia con ARC 8-12 GB. Non si conta la stessa memoria sia nel guest sia nell'host.

La cache serve dati riletti: non promette guadagni sui film letti una sola volta. La cache M6 non è quella del pool M4. I 128 GB di M3 aiutano lotti e modelli in RAM, ma non sostituiscono la VRAM. RDIMM e UDIMM restano famiglie incompatibili quando la piattaforma non le supporta.

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD